




GENERAL CATALOGUE

2023-2024 総合カタログ

テレビ共同受信システム機器
TV reception system equipment

情報通信システム機器
Information and
communication system equipment







情報通信システムのベストパートナー

サン電子株式会社

商品INDEX

防災行政無線関連機器

P.8

リモートポスティング システム

リモぽす
P.10

情報分電盤

P.12

同軸LANシステム (TLCモデム)


P.18

衛星アンテナ

P.30

地上放送用アンテナ

P.34

建柱資材

P.44

混合器(分波器)

P.54

前置増幅器 (プリアンプ)

P.83

分岐器・分配器

P.84

直列ユニット・ テレビ端子

P.90

ケーブル付分波器

P.106

同軸ケーブル

P.111

OFDM変調器

P.112

信号監視ユニット

P.112

光システム機器

P.113

タイムサーバー

P.26

LANシステム機材

P.27

フィルタ・アッテネータ

P.58

ブースタ
(ホーム用、共同受信用、CATV用)

P.62

コネクタ・プラグ

P.107

レベルチェッカー・ レベルメータ

P.110

電源供給器・保安器他

P.116

パック商品

P.118

防災行政無線関連機器 P.8
リモートポスティングシステム P.10
情報分電盤 P.12
同軸LANシステム(TLCモデム) P.18
タイムサーバー・LANシステム機材 P.26
衛星アンテナ P.30
地上放送用アンテナ P.34
建柱資材 P.44
混合器(分波器) P.54
フィルタ・アッテネータ P.58
ブースタ ホーム用 P.64
ブースタ 共同受信用 P.68
ブースタ CATV用 P.75
前置増幅器(プリアンプ)他 P.83
分岐器・分配器 P.84
直列ユニット・テレビ端子 P.90
ケーブル付分波器 P.106
コネクタ・プラグ P.107
レベルメータ・同軸ケーブル P.110
OFDM変調器・信号監視ユニット P.112
光システム機器 P.113
電源供給器・保安器 他 P.116
パック商品 P.118
参考資料 P.141
索引／価格表 P.163

●使用マーク一覧

対応表示マーク (P.8~P.117まで)

- 4K8K 対応 — 新4K8K衛星放送対応 2018年12月よりBS・110度CS放送で新たに開始された4K8K放送のことです。詳細はP.7をご参照ください。
- CS・BS 3224MHz — CS・BS-IF帯上限周波数
- 110°CS — 110度CS帯対応
- CS — CS-IF帯対応
- CS 2610MHz — CS-IF帯上限周波数
- BS — BS-IF帯対応
- CATV — CATV対応
- CATV下り — CATV下り対応
- UHF — UHF帯対応
- UHF ローチャンネル — UHF帯低域対応
- UHF 710MHz — UHF帯上限周波数
- FM・VHF — FM・VHF帯対応
- V-Low — V-Low帯対応
- FM — FM帯対応

4K8K パス / CSパス / FMパス / UHFパス / CATVパス / BSパス / FM・VHFパス / VHFパス — 帯域通過

- Cat.5e — エンハンスド カテゴリ5対応
- Cat.6 — カテゴリ6対応
- Cat.6A — カテゴリ6A対応
- PoE — PoE対応
- PoE Plus — PoE Plus対応

適合マーク

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有するUHFアンテナ、UHF帯域(ch13~ch52)に対応したブースタに付与されるシンボルマークです。

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

優良住宅部品認定制度に基づき、認定申請された住宅部品について、一般財団法人ベターリビングにより性能 ・ 供給体制等を審査された結果、優良住宅部品と認定されたものにBLマークが表示されます。さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので、安心してご利用いただけます。


適合マーク

- 国 — 国土交通省営繕部仕様
- Eco — RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質(Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP)対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。

その他マーク

- 受 — 受注生産品 納期等に関しましては、お問合わせください。
- 近 — 近日発売 近日発売予定の商品です。
- 在 — 在庫品限り 在庫限りで終了となる商品です。
- 付 — 付属品 商品の付属品情報です。印刷物等は除いています。一部商品及びパック商品は備考欄に記載されています。
- 問 — 価格問合せ 価格については、最寄の営業所までお問合わせください。

ホーム用受信システム例



アンテナ
■地デジ用屋外専用UHFアンテナ P.35～
コンパクトでスタイリッシュなデザインアンテナです。

■地デジ用UHFアンテナ（素子型） P.41～

■衛星放送用BS・110度CSアンテナ P.31～

ブースタ P.64～
受信可能な電波を各部屋へ送る際、レベル不足を補うために必要となります。

混合器 P.54～
複数のアンテナで受信した周波数の異なる2つ以上の信号を混合し、1本のケーブルで出力します。

分配器 P.86～
分配器は、入力信号を2つ以上に等しく分配します。どの出力端子にも同じ強さの信号が流れます。

ケーブル付分波器 P.106、128～
テレビの入力に応じてテレビ信号を地デジとBS・110度CSに分けます。

建柱資材 P.44～
アンテナを設置するための取付金具です。設置するアンテナや設置場所により、使用する取付金具を選びます。

室内アンテナ P.40
地上デジタル放送を受信する室内用アンテナです。


テレビ端子・直列ユニット P.90～
テレビ端子・直列ユニットは、部屋の壁面に取付けて、テレビ受信機と接続する端子です。
「テレビ端子」、直列ユニットは「中間用」、「端末用」があり、受信システムにより使い分けます。

同軸・TV接続ケーブル P.111、135～
用途により、コネクター形状、種類をお選び頂けます。

LANシステム機材 P.27～
LANモジュラジャック
UTPケーブルなども
取り揃えております。

※当システムはイメージ図です。

ホーム用受信システム例（テレビ情報配線システム）



アンテナ
■地デジ用平面アンテナ P.36～
スタイリッシュな平面アンテナです。
壁面、ベランダ、マストへの設置が可能です。

■衛星放送用BS・110度CSアンテナ P.31～

ブースタ P.64～


情報分電盤 P.12～
テレビ、ネット、電話の各種インフラ機器を搭載した住宅用の盤です。

LANシステム機材 P.27～

マルチメディアコンセント P.17
テレビ、インターネット、電話の各種接続用コンセントです。

※当システムはイメージ図です。

共同受信システム例



アンテナ
■地デジ用UHFアンテナ（素子型） P.42～

■FMアンテナ P.43～

■衛星放送用BS・110度CSアンテナ P.32～

ブースタ P.68～

分岐器 P.85～
分岐器は、入力信号の一部を分岐するときに使用します。
分岐端子より出力端子の方に強い信号が流れます。

混合器 P.55～


分配器 P.86～

同軸ケーブル P.111～

テレビ端子・直列ユニット P.90～

※当システムはイメージ図です。

共同受信システム例（双方向ケーブルテレビ）



保安器 P.117

誘導雷により異常電圧や各戸のテレビの故障などによる異常電流から、幹線設備を安全に保護します。


テレビ端子・直列ユニット P.100~

テレビ端子・直列ユニットは、部屋の壁面に取付けて、テレビ受信機と接続する端子です。
ケーブルインターネットサービスを提供するケーブルテレビ局を導入される場合は、各テレビ端子・直列ユニットにハイパスフィルタ内蔵タイプを使用します。

光ケーブルテレビ共同受信システム（FTTB）は当社Webサイトよりご確認ください。


※当システム図はイメージです。

共同受信システム例（光配線システム）



※当システム図はイメージです。

TLCモデム（同軸LAN）導入システム例



アンテナ

■地デジ用UHFアンテナ（素子型） P.42~
■衛星放送用BS・110度CSアンテナ P.32~

高速TLCモデム用ハイパスフィルタ P.21~

高速TLCモデムで使用する周波数をカットするフィルタです。

TLCモデム(同軸LAN) P.19~

テレビ受信システム等で使用する同軸ケーブルを利用して通信を実現するシステムです。


その他TLCモデム（同軸LAN）導入システムは当社Webサイトよりご確認ください。

※当システム図はイメージです。

テレビ放送電波とテレビ受信機の所要性能

テレビ放送電波について

テレビ放送電波には様々な種類があります。
衛星放送においては番組視聴申込が必要なものもございます。
契約申込や放送に関するお問い合わせは、それぞれの放送事業者カスタマーセンターまでお問い合わせください。



◆SMATVによる視聴の場合の性能規定点と性能配分

項　目		テレビ端子の要求性能	テレビ受信機の所要性能
標準デジタル	レベル	50～81dBμV	47～81dBμV
	CN 比	24dB 以上	24dB 以上
BS・広帯域CS*1	レベル	52～81dBμV	48～81dBμV
	CN 比	11dB 以上	11dB 以上
高度BS・CS*2	レベル	54～81dBμV	48～81dBμV
	CN 比	13dB 以上	13dB 以上

*1：8PSK に係る性能値。*2：16APSK（7/9）に係る性能値。数値は（一社）日本 CATV 技術協会標準規格 JCTEA STD-013-4.0「集合住宅棟内伝送システムの性能」を参照、一部抜粋しています。

デザインアンテナ（UHFアンテナ）INDEX

KDA-5シリーズ
P.35～

■UHFアンテナ

強固な取付金具の採用で、耐風速60m/sを実現した、地デジ用のアンテナ。
小型ながら、アンテナ利得4～5dBと高い性能を有し、耐候性に優れたASA樹脂を採用。ブースタ内蔵タイプを加え、幅広いニーズに対応します。



ホワイト



ブラック

SDA-20シリーズ
P.37～

WAVE GATE ウェーブゲート

■UHF平面アンテナ

小型・軽量、高性能を備えた地デジ用の平面アンテナ。受信環境、設置環境にあわせ、ブースタ内蔵タイプを含めた各機種をラインアップ。

W アイボリーホワイト



G グリーンベージュ



K セミグロスブラック
※スタンド付属タイプもございます。

SDA-26シリーズ
P.36～

WAVE GATE ウェーブゲート

■UHF平面アンテナ

小型・軽量、高い利得性能を兼ね備えた地デジ用の平面アンテナ。受信環境、設置環境にあわせ、ブースタ内蔵タイプを含めた各機種をラインアップ。

W アイボリーホワイト



G グリーンベージュ



K セミグロスブラック



※上記の図は目安です。地形等の影響により電波が弱い地域では、送信塔からの距離に関係なく受信できないことがあります。

IDA-7シリーズ
P.40～

アンペット

■UHF室内アンテナ

色鮮やかな外観とスリムな筐体を採用した地デジ用の室内アンテナ。あなたの個性にあったお気に入りのカラーで、美しく彩られたライフスタイルを実現します。



WR ワインレッド



LM ライトピンク



LO ライトオレンジ



LY ライトイエロー



LG ライトグリーン



LB ライトブルー



IW アイボリーホワイト



SK セミグロスブラック

SDA-5シリーズ
P.39～

anpet アンペット

■UHFアンテナ（屋内外兼用）

優美な曲線デザインを施した地デジ用のアンテナ。
受信環境、設置環境に対応した各機種を設定。



IW アイボリーホワイト



SK セミグロスブラック



BB ブライトブラウン
（在庫品限り）



AG アップルグリーン
（在庫品限り）


＊電波が強い地域でも建物により遮蔽された場所など受信環境の悪い所では、良好に受信できない場合があります。
＊印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合があります。

新4K8K衛星放送（BS・110度CS放送）



新4K8K衛星放送とは


BS・110 度CSを用いた新4K8K衛星放送、2018年12月より本放送が開始されています。同放送は、地上デジタル放送の解像度（フルハイビジョン：約200万画素）と比較し、4倍及び16倍の解像度を実現する、新たな放送です。



新4K8K衛星放送の電波


衛星放送の偏波（右旋・左旋円偏波）とは・・

右旋や左旋とは、円偏波と呼ばれる電波の種類（偏波）を表し、偏波を右旋・左旋と分けることで、同じ周波数でも利用することができます。新4K8K衛星放送では、従来の右旋に加えて、新たに左旋も利用されています。



新4K8K衛星放送 伝送周波数

宅内の受信システムにおける伝送周波数は、従来のBS（右旋）で1032 ～ 1489MHz、110度CS（右 旋）は1595 ～ 2071MHzを利用していましたが、更に高い周波数として、BS（左 旋）の2224 ～ 2681MHz、110度CS（左 旋）の2748 ～ 3224MHzが新4K8K衛星放送の伝送に利用されています。



新4K8K衛星放送の全てのチャンネルを受信するには

基本的に　①今までの機器の交換・新設　②受信システム設計の見直しが必要です。

電波漏洩と電波干渉について

新4K8K衛星放送のサービス開始で、衛星放送のIF帯域に左旋放送用の2224 ～ 3224MHzが加わりました。
この電波が漏洩し既存のサービス・設備（無線LAN等）に干渉を与えることや、テレビ受信機などが他の電波の影響で受信障害を受けることが懸念されています。そのため、2018年4月より漏洩基準を定める法改正が行なわれ、新たな左旋放送を受信する設備には、技術基準に適合した機器を使用する必要があります。

右左旋対応アンテナを設置する際は、電波漏洩（干渉）を防ぐことが重要です。

新4K8K衛星放送対応受信設備に改修すれば、他のサービスへの干渉を防ぐことができます。



漏洩基準に適合した商品には、下記のようなマークが付けられています。

適合した機器の使用とともに、適正な施工が必要です。
登録機器リストは P.164～をご参照ください。

※適正な施工については、衛星放送用テレビ受信設備の施工ガイドライン(総務省)をご確認ください。

SH JEITA　HS JEITA　4K8K 対応


商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます
(情報通信システム機器TOP)

防災行政無線関連機器

emergency broadcast system

市町村防災行政無線は、市町村が防災情報を収集し、住民に防災情報を周知するために整備されるものがあります。
サン電子の防災行政無線関連機器は、同報系(固定系)システムの拡声子局や戸別受信機にご利用いただけます。

屋外拡声アンプ(イメージ図)



防災行政無線　屋外拡声アンプ　屋外用

●屋外拡声子局のスピーカーと組み合わせることにより、スピーカーから最大100W(4ユニット)の放送が行えます。
※別途高出力のスピーカーが必要です。


㊗バッテリー(1台)、バッテリー用ケーブル(1本)、騒音センサー(1台)



㊜ SPA-102

型　名	㊜ SPA-102
適合インピーダンス	4Ω(100W)
定格出力	100W×4ユニット
入力インピーダンス(Ω)	600
音声標準入力レベル(dBm)	0
歪率	3%以下　※1
S N 比(dB)	55以上　※1
音量設定種類	緊急、大、中、小【4段階】
音量設定	アンプユニット単位で独立設定可能
電源	AC100V　250VA以下
バッテリー　※2	リン酸鉄型　リチウムイオンバッテリー
停電動作時間	72時間　※3
寸法(mm)H×W×D	621×350×323
質量(kg)	42以下　※4
備考	※1　100W　1kHz 標準入力時 ※2　付属の専用バッテリー ※3　100W　(音声放送)にて　5分動作　55分休止時 ※4　筐体、バッテリー含む

戸別受信機関連(イメージ図)



防災行政無線　戸別受信機用アンテナ　屋内用

●60MHz帯のデジタル戸別受信機用のアンプ内蔵屋内アンテナです(外部アンテナ)。窓際に設置頂くことにより、受信環境を改善します。　※価格はオープン価格です。

WAVE TENNA

㊐接続ケーブル1m(1本)、単4形アルカリ乾電池(3本)、ACアダプタ(1個)



SIA-100シリーズ

型　名	SIA-100BL	SIA-100BM	SIA-100BH
周波数帯域(MHz)	54～59	59～64	64～70
総合利得(dBi)	15(標準値)		
V S W R	3.0以下		
出力インピーダンス(Ω)	50(F形)		
電源電圧・電流	DC3.3～5V・10mA(出力ケーブルより重畳)		
運用消費電力	0.2W(ACアダプタ使用時)		
使用温度範囲(℃)	0～+40		
質量(g)	1000		
寸法(mm)H×W×D	763×150×150		
(電源部：DPI-20)			
周波数帯域(MHz)	54～70		
挿入損失(dB)	0.5以下		
V S W R	2.5以下		
入出力インピーダンス(Ω)	50(F形)　＊入力:DC重畳端子		
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz) 乾電池※:DC4.5V(単4形乾電池×3本)		
使用温度範囲(℃)	0～+40		
質量(g)	本体:150(乾電池含む)、ACアダプタ:65		
寸法(mm)H×W×D	115×69×28		

※アルカリ乾電池またはニッケル水素乾電池

防災行政無線　外部アンテナ用増幅器　屋内用

●60MHz帯のデジタル戸別受信機の外部アンテナ(ダイポール等)用の増幅器です。屋外のアンテナレベル不足を改善します。
※価格はオープン価格です。

㊐接続ケーブル1m(1本)、単3形アルカリ乾電池(3本)、ACアダプタ(1個)



RA25

型　名	Eco RA25
周波数帯域(MHz)	54～70
標準利得(dB)	25
定格出力レベル(dBμ)	95
雑音指数(dB)	2.3以下
入出力インピーダンス(Ω)	50(F形)
V S W R	2.5以下
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz) 乾電池※:DC4.5V(単3形乾電池×3本)
消費電力	0.3W
使用温度範囲(℃)	0～+40
質量(g)	本体:230(乾電池含む)、ACアダプタ:65
寸法(mm)H×W×D	135×76×27

※アルカリ乾電池またはニッケル水素乾電池

SIA-100シリーズ電源部用　壁掛けホルダー

NEW!



㊐固定用皿ねじ(2本)

型　名	BK-DPI
希望小売価格	オープン
質量(g)	115
寸法(mm) H×W×D	61.5×73×31.5

RA25用　壁掛けホルダー

NEW!



㊐固定用皿ねじ(2本)

型　名	BK-RA
希望小売価格	オープン
質量(g)	140
寸法(mm) H×W×D	71.5×80×30.5

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます
（情報通信システム機器TOP）

リモートポスティングシステム


Remote posting system　リモぽす

ビラ配りからビラ配信に!

電子化された告知ビラを遠隔地より配信し、ご家庭のテレビで閲覧できるシステムです。







特長1 遠隔配信で省力化！

特長2 緊急時にも即時配信！


特長3 視聴者の開封確認可能!

特　長

- 集合住宅などにあるテレビ設備を利用し、電子化されたビラ等が専有部のテレビに配信されます。
- 遠隔地でもデータをクラウドにアップロードするだけで現地の配信が可能です。現地での告知ビラなど配布不要となり、経費の削減となります。
- クラウドの配信データが更新されると自動で建物内に配信され、宅内に設置する「お知らせ端末機」の新着ランプが点灯します。
- アプリ配信と異なり、建物設備に配信する為、個人情報流出の心配がありません。
- 入退去時の面倒なアカウント登録や解約手続きは一切不要です。
- 集合住宅等のテレビ設備を利用するため、既存の集合住宅への導入も容易にできます。


※当商品の意匠・仕様は、発売までに変更されることがあります。
※価格は、オープン価格です。

リモぽす利用イメージ



デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

システムイメージ(受信設備)



ご利用にあたって

- 機器とは別にクラウドサーバー利用料が必要となります。
- 受信設備側にもネットワーク回線が必要となります。
詳しくは、弊社担当までお問い合わせください。

システム構成機器

NEW!



信号送信機

型名		㊎ RPC1
テレビ信号	周波数帯域(MHz)	470～770
	出力チャンネル	ch13～62の任意の1ch
	出力レベル(dBμV)	90～110
お知らせ信号	周波数範囲(MHz)	70～75
	出力レベル(dBμV)	85
	受信レベル(dBμV)	55以上
電源電圧		AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)		ブースタ監視ユニット動作時 23
		ブースタ監視ユニット非動作時 22
接続端子		75ΩF形座×1
		100BASE-TX/10BASE-T LANポート×1

NEW!



（端子面）

お知らせ端末機

型名		㊎ RPT1
お知らせ信号	周波数帯域(MHz)	70～75
	出力レベル(dBμV)	100
	受信レベル(dBμV)	40以上
電源電圧		AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力(W)		0.7
接続端子		75ΩF形座×1

NEW!



ブースタ監視ユニット

型名	㊎ RPM1
レベル検知帯域	FM・VHF・UHF・BS・CS
レベル検知設定範囲	60～100(dBμV)
接続ポート数	4(F形)
接続端子	75ΩF形座×4

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます
(情報通信システム機器TOP)

情報分電盤 COM-SPACE コムスペース
Multimedia information box


モノとつながる、人をつなげる、未来へつなぐ

情報分電盤は、テレビ、ネット、電話の各種インフラ機器を搭載した住宅用の盤です。
新たにスライドラック構造を採用、大容量のフリースペースを確保しています。



COM-SPACE(コムスペース)


	COM-Sシリーズ		増設モデル
	Bモデル	Gモデル	
スイッチングHUBの通信速度※(bps)	1Gbps対応	1Gbps対応 10Gbps+2.5Gbps対応	10Gbps対応
盤の種類	メイン		増設



※10Gbps通信には、Cat.6Aの配線が必要です。
※インターネット等各種サービスの契約や利用料が別途必要です。




(実装イメージ)



大容量のフリースペース

引き出し型のスライドラックを搭載することにより、拡張可能な大容量のフリースペースを実現。
部屋の美観を損なわずスライドラックにアクセスポイントやルーターが置け、棚板も不要。
内部フリースペース
H340mm×W490mm×D128mm
外部フリースペース(拡張部分)
H340mm×W490mm×D95mm

テレビ・情報配線システム



※当システム図はイメージ図です。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

■搭載機器

※機種によって搭載機器は異なります。詳細は各商品の仕様をご参照ください。

マルチブースタ

4K8K対応 / CS・BS 3224MHz / CATV / UHF 710MHz



25/30 dB

●バンド切換スイッチにより、アンテナ受信または、ケーブルテレビ受信への切換が可能です。

TV用可動式分配器

4K8K対応 / CS・BS 3224MHz / CATV / UHF / FM・VHF



本体が可動!!

電話用端子板

●6極2心モジュラージャック(RJ11)で機器類を簡単接続。

電源コンセント

電源タップ3口

●電源タップで電源口の追加が可能。

LANスイッチングHUB



1Gbps対応

●ギガビット対応(8ポート)
AC電源内蔵タイプ
[10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T]



10Gbps+2.5Gbps対応

●10G/2.5G対応(10G 2ポート・2.5G 4ポート)
ACアダプタタイプ
[100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T / 5GBASE-T / 10GBASE-T]
●2.5G対応(2.5G 5ポート)
ACアダプタタイプ
[100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T]



10Gbps対応

●10G対応(8ポート)
電源内蔵タイプ
[100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T / 5GBASE-T / 10GBASE-T]
●10G対応(12ポート)
電源内蔵タイプ
[100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T / 5GBASE-T / 10GBASE-T]

※LANスイッチングHUBは(株)バッファロー製品です。(BUFFALOは同社の商標です)

情報分電盤(コムスペース) COM-Sシリーズ Bモデル

※価格はいずれもオープン価格です。

Bモデル 4K8K





1Gbps対応

●インターネット、電話、テレビの配線を一つにまとめることができる、住宅用の情報分電盤です。
●一般住宅向けモデル、LANケーブルの結線ができるようLANコネクタが付属されています。(該当機種のみ)

㊀テレホンコード(1本)
※COM-S828B-BNのみ
5C用F形接栓(端子数分)
※COM-S000N-BNを除く
同軸加工ケーブル(1本)
※COM-S828B-BNのみ
取付ネジ(4本)
RJ45コネクタ(8個)
※COM-S600N、S500N、S000N-BNを除く

スライドラック固定用ネジ(2本)
HUB電源コード固定用
マグネットバンド(1本)
※COM-S600N、S500N、S000N-BNを除く
HUB取付金具(1個)
※COM-S828B、S608N、S508N-BNを除く

Bモデル 機器用コンセント6個口(TV分配器用・LAN接続用コネクタ付属)

型名	COM-S000N-BN	COM-S500N-BN	COM-S600N-BN
仕様 ※寸法(mm) H380×W530×D197 ＊スライドラック拡張時: D300 ※コンセントは 各機種付属(6個口)	 ※コンセントのみ	 ※1 5分配器	 ※1 6分配器
型名	COM-S508N-BN	COM-S608N-BN	COM-S828B-BN
仕様 ※寸法(mm) H380×W530×D197 ＊スライドラック拡張時: D300 ※コンセントは 各機種付属(6個口)	 8ポートHUB / ※1 5分配器	 8ポートHUB / ※1 6分配器	 8ポートHUB / マルチブースタ / ※2 可動式8分配器 / 電話1回線2分岐

※1 1端子電流通過型　※2 非電流通過型
＊基本ラインアップ以外の機器構成を希望される場合は、別途お問い合わせください。

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

情報分電盤（コムスペース）COM-Sシリーズ Gモデル

※価格はいずれもオープン価格です。




COM-S1000-GN

●インターネット、電話、テレビの配線を一つにまとめることができる、住宅用の情報分電盤です。
●複合ケーブル対応住宅向けモデル。

㊍テレホンコード（1本）
※COM-S000N-GNを除く
5C用F形接栓（2個）
※COM-S000N-GN、COM-S5000-GN、COM-S6000-GNを除く
同軸加工ケーブル（1本）
※COM-S000N-GN、COM-S5000-GN、COM-S6000-GNを除く
ダミー抵抗（5個）
※COM-S1026-GNのみ3個
※COM-S000N-GNは付属なし
HUB取付金具（1個）
※COM-S000N-GN、COM-S2000-GN、COM-S6000-GNのみ
取付ネジ（4本）
スライドラック固定用ネジ（2本）
HUB電源コード固定用
マグネットバンド（1本）
※COM-S000N-GN、COM-S2000-GN、COM-S6000-GNを除く
LANパッチケーブル（1本）
※COM-S7000-GN/GT、COM-S7500-GNのみ

Gモデル 機器用コンセント8個口（TV分配器用・LAN接続用コネクタは付属していません）

型名	COM-S000N-GN	COM-S1000-GN/GT	COM-S7000-GN/GT
仕様	 NEW! ※コンセントのみ	 ※この写真はCOM-S1000-GNのものです。 -GN 8ポートHUB／マルチブースタ／可動式※2 8分配器／電話1回線 8分岐 -GT NEW! 8ポートHUB／マルチブースタ／可動式※2 8分配器／電話1回線 8分岐／電源タップ 3口	 ※この写真はCOM-S7000-GNのものです。 -GN 8ポートHUB×2／マルチブースタ／可動式※2 8分配器／電話1回線 8分岐 -GT NEW! 8ポートHUB×2／マルチブースタ／可動式※2 8分配器／電話1回線 8分岐／電源タップ 3口
※寸法（mm）H380×W530×D197 ＊スライドラック拡張時：D300 ※コンセントは各機種付属（8個口）			

型名	COM-S1026-GN	COM-S1500-GN	COM-S2000-GN
仕様	 8ポートHUB／マルチブースタ／可動式※2 6分配器／電話1回線 2分岐	 NEW! 8ポートHUB／マルチブースタ／可動式※2 8分配器／4分配器※1／電話1回線 8分岐	 NEW! マルチブースタ／可動式※2 8分配器／電話1回線 8分岐
※寸法（mm）H380×W530×D197 ＊スライドラック拡張時：D300 ※コンセントは各機種付属（8個口）			


型名	COM-S5000-GN	COM-S6000-GN	COM-S7500-GN
仕様	 8ポートHUB／可動式※2 8分配器／電話1回線 8分岐	 NEW! 可動式※2 8分配器／電話1回線 8分岐	 NEW! 8ポートHUB×2／マルチブースタ／可動式※2 8分配器／4分配器※1／電話1回線 8分岐
※寸法（mm）H380×W530×D197 ＊スライドラック拡張時：D300 ※コンセントは各機種付属（8個口）			

※1 1端子電流通過型　※2 非電流通過型
＊基本ラインアップ以外の機器構成を希望される場合は、別途お問い合わせください。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

情報分電盤（コムスペース）COM-Sシリーズ Gモデル 10Gbps＋2.5Gbps対応

※価格はいずれもオープン価格です。





COM-S88G11B-GN

●インターネット、電話、テレビの配線を一つにまとめることができる、住宅用の情報分電盤です。
●マルチギガ（10G/5G/2.5G/1000M/100M）対応のスイッチングHUBを搭載しています。
●高速インターネット回線サービスをご利用時に、10Gbpsを1ヵ所、2.5Gbpsを7ヵ所で高速通信が可能です。
※10Gbps通信には、Cat.6Aの配線が必要です。

㊍テレホンコード（1本）、5C用F形接栓（2個）、同軸加工ケーブル（1本）、ダミー抵抗（5個）※COM-S62G11B-GNは3個、取付ネジ（4本）、スライドラック固定用ネジ（2本）、HUB電源コード固定用マグネットバンド（1本）、ACアダプタ（2個）、Cat.6A LANパッチケーブル（1本）

Gモデル 機器用コンセント8個口（TV分配器用・LAN接続用コネクタは付属していません）

型名	COM-S88G11B-GN	COM-S62G11B-GN
仕様	 10G 2ポート 2.5G 4ポート HUB／2.5G 5ポート HUB／マルチブースタ／可動式※1 8分配器／電話1回線 8分岐	 10G 2ポート 2.5G 4ポート HUB／2.5G 5ポート HUB／マルチブースタ／可動式※1 6分配器／電話1回線 2分岐
※寸法（mm）H380×W530×D197 ＊スライドラック拡張時：D300 ※コンセントは各機種付属（8個口）		

※1 非電流通過型　＊基本ラインアップ以外の機器構成を希望される場合は、別途お問い合わせください。

増設用情報分電盤（コムスペース）10Gbps対応

※価格はいずれもオープン価格です。



COM-S00G8N

●情報分電盤（コムスペース）と組み合わせることにより、インターネット、電話、テレビの配線をまとめることができる、増設用の情報分電盤です。
●マルチギガ（10G/5G/2.5G/1000M/100M）対応のスイッチングHUBを搭載していますので、高速インターネット回線サービスをご利用時、各部屋で10Gbpsの高速通信が可能です。
※10Gbps通信には、Cat.6Aの配線が必要です。


㊍取付ネジ（4本）、スライドラック固定用ネジ（2本）、HUB電源コード固定用マグネットバンド（1本）、電源コード（1本）、Cat.6A LANパッチケーブル（1本）

増設モデル 機器用コンセント2個口（LAN接続用コネクタは付属していません）

型名	COM-S00G8N	COM-S00G12N
仕様	 10G 8ポート HUB	 10G 12ポート HUB
※寸法（mm）H380×W530×D197 ＊スライドラック拡張時：D300 ※コンセントは各機種付属（2個口）		


※テレビ、電話をご利用いただく場合はBモデル、Gモデルなどのメインの情報分電盤の設置が必要です。

集合住宅用 情報BOX



●テレビ、ネット、電話の各種インフラ機器をすっきりと収納する、小型情報BOXです。
●スライドラックを引き出すことにより、BOXの外に無線LANなどの機器が設置できます。

㊗取付ネジ(4本)、スライドラック固定用ネジ(2本)、HUB取付金具(1個)
HUB取付金具固定用ネジ(2本)



拡張可能なフリースペース

スライドラックを引き出すことで、機器を収納するフリースペースが拡張できます。


※写真はSJB-000N3のものです。



(スライドラック実装イメージ)

型 名	㊎ ECO SJB-000WE2	ECO SJB-000WE4
希望小売価格	16,000 (税込 17,600)	17,000 (税込 18,700)
仕 様	 NEW! アース付コンセント2個口	 NEW! アース付コンセント4個口

型 名	ECO SJB-000N3
希望小売価格	16,000 (税込 17,600)
仕 様	 コンセント3個口



単位：mm


デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク


防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛 星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索 引価格表


マルチメディアコンセント

●テレビ、インターネット、電話の各種接続用のコンセントです。
●情報分電盤と組み合わせることにより、住宅内の情報配線システムを実現できます。
●有線LANを各部屋で利用できますので、テレワークやオンライン授業の環境に最適です。

※価格はいずれもオープン価格です。







型 名	㊎ MC3-2211	㊎ MC2-2110
仕 様	 電源×2 TV×2 LAN(Cat.5e)×1 TEL×1	 電源×2 TV×1 LAN(Cat.5e)×1

※プレート、取付枠およびコンセント等のメーカー・仕様につきましてはお問い合わせください。
※付属品等につきましては、別途お問い合わせください。

※画像はイメージです。

㊎受注生産品 | ㊏近日発売品 | ㊐在庫品限り | ㊑付属品 | ㊒価格問合せ

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます
（情報通信システム機器TOP）

同軸LANシステム（TLCモデム） TLC Modem

TLC 同軸LANソリューション

TLC（TV Line Communication）とは、テレビ受信システム等で使用する同軸ケーブルを利用して通信を実現するシステムです。

既設の同軸ケーブルがLANケーブルに生まれ変わる！新たなカタチのメディアコンバータ。

TLCとは・・・

TLC（TV Line Communication）とは、テレビ受信や映像伝送用に使用している同軸ケーブルを利用してネットワークを構築しデータ通信を行うシステムです。



※TLCとは当社独自の表現です。

あらゆるシーンで活躍！











システムイメージ



機器接続イメージ



- 親機、子機間及び各子機間のロスを50dB以内にしてください。
- 受信システムによっては、TLCモデムの信号がアンテナから放射されることを防止するためのハイパスフィルタが必要な場合があります。
- TV信号とTLC信号をブースタの出力で混合する場合は、専用の混合器をご使用ください。
- ケーブルテレビを導入されている受信設備ではご利用いただけません。

シーンに合わせ選べる

※詳細は各機器のページをご確認ください。

機種		最大伝送速度 ※1	通信方式	LANポート	LANポート数	最大登録台数	手動接続タイプ
TLC-Gシリーズ	G2000モデル	820Mbps	G.hn	1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T	2	16台	なし
	G1000モデル	480Mbps	G.hn	1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T	2	16台	なし
TLC-Kシリーズ		95Mbps	HD-PLC※2	100BASE-TX 10BASE-T	1	128台	あり

※1　最大速度：1対1によるPC-PC間の伝送速度
※2　HD-PLC：パナソニック株式会社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム（TLCモデム）
タイムサーバーLANシステム機材
衛　星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器（分波器）
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器（プリアンプ）
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索　引価格表

高速TLCモデム（同軸LANシステム）　TLC-Gシリーズ

- 既存の同軸ケーブルをそのまま利用できますので新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。
- イーサネット信号（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE−T）をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式（TLC信号）に変換します。
- 伝送周波数はTLC-G2000:2～200MHz、TLC-G1000:2～60MHzを使用します。（ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません）
- TLC-G2000モデルを利用したネットワークは親機:TLC-G2000Mと子機:TLC-G2000T、TLC-G1000モデルは親機:TLC-G1000Mと子機:TLC-G1000Tによる構成となります。
- TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。混合の際は別途混合器が必要になります。（TLC-G2000モデル:MX-KTLC2,TLC-G1000モデル:MX-KTLCA）
- TLC-Gシリーズの親機（TLC-G2000M、TLC-G1000M）は付属の取付金具を用いることで木版等の壁面取付も可能です。※TLC-Gシリーズ子機（TLC-G2000T、TLC-G1000T）を壁面に設置する場合は、別売りの取付金具（BK-TLCG）をご利用ください。

※TLC-G2000モデルはTLC-G2000モデル、TLC-G1000モデルはTLC-G1000モデル以外の組み合わせでは使用できません。

TLC-G2000モデル

4K8K パス　NEW!



（背面）



TLC-G2000M

㊫ACアダプタ（1個）、ゴム足（4個）取付金具（2個）、本体取付ネジ（4本）木ネジ（4本）

4K8K パス　NEW!



（背面）



TLC-G2000T

㊫ACアダプタ（1個）、ゴム足（4個）

TLC-G1000モデル

4K8K パス



（背面）



TLC-G1000M

㊫ACアダプタ（1個）、ゴム足（4個）取付金具（2個）、本体取付ネジ（4本）木ネジ（4本）

4K8K パス



（背面）



TLC-G1000T


㊫ACアダプタ（1個）、ゴム足（4個）

型名	TLC-G2000M［親機］	TLC-G2000T［子機］	TLC-G1000M［親機］	TLC-G1000T［子機］
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
通信方式	G.hn		G.hn	
使用周波数（MHz）	2～200		2～60	
変調方式	OFDM方式		OFDM方式	
最大伝送速度（Mbps）	820　※1		480　※1	
最大登録台数（台）	16　※2　※3	16　※2　※3	16　※2　※3	16　※2　※3
接続端子	75Ωf形座×2	75Ωf形座×2	75Ωf形座×2	75Ωf形座×2
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知
TV信号通過損失（dB）	470～3224MHz：3.0以下		70～76MHz：3.5以下 76～3224MHz：3.0以下	
VSWR	2～3MHz：3.0以下 3～200MHz：2.5以下 470～3224MHz：2.5以下		2～3MHz：3.0以下 3～60MHz：2.5以下 70～3224MHz：2.5以下	
電源電圧	AC100V:50/60Hz（ACアダプタ）		AC100V:50/60Hz（ACアダプタ）	
消費電力（W）	4.0以下		3.7以下	
使用温度範囲（℃）	0～+40		0～+40	
寸法（mm）H×W×D	29×143×110		29×143×110	
質量（g）	本体:310　ACアダプタ:80		本体:310　ACアダプタ:80	
備考	子機間通信禁止		子機間通信禁止	

※1 1対1によるPC-PC間の伝送速度
※2 マスタ（親機）1台に対してのターミナル（子機）登録台数
※3 登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。

高速TLCモデム用　取付金具





㊫取付ネジ（4本）、木ネジ（4本）

型名	BK-TLCG
希望小売価格	オープン
質量（g）	40（2個）

㊨受注生産品 | ㊧近日発売品 | ㊦在庫品限り | ㊫付属品 | ㊪価格問合せ

TLCモデル（同軸LANシステム） TLC-Kシリーズ

- 既存の同軸ケーブルがそのまま利用できますので新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。
- イーサネット信号（100BASE-TX/10BASE-T）をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式（TLC信号）に変換します。
- 伝送周波数帯は2～28MHzを使用します。（ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません）
- TLCモデムを利用したネットワークは親機（マスタ）と子機（ターミナル）による構成となります。
- モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。
- 自動節電機能を搭載しています。（子機運用時）
- TV信号との混合／分波機能が搭載されているため、別途混合／分波器（MX-KTLC）の設置は必要ありません。（TLC-K1500A/-K1600Aは分波機能のみになります。）
- TLC-K2000MAには、設置後も容易にTLCモデムの増設設定が行えるセットアップ専用端子がありますので、手動接続タイプの親機として最適です。
- TLC-K1500A、TLC-K1600Aは横・縦置きの他、木板等の壁面取付けも可能な構造となっています。
- TLC-K2000MA、TLC-K2100MAは木板等の壁面に取付け可能な構造です。
- 用途に合わせて手動接続タイプと自動接続タイプが選べます。（手動接続タイプと自動接続タイプは、混在使用はできません）
- マルチキャストには対応していません。

※TLC-Kシリーズ以外の組み合わせでは使用できません。
※TLCモデムのシステムイメージは、P.5をご参照ください。

手動接続タイプ（子機間通信可能）

- 親機と子機の接続は手動（SETUPボタン同時押し）で行います。
- 親機が複数台ある場合に、親機と子機との組み合わせを明確に区分けることが可能です。
- 子機同士の通信が可能です。

4K8K パス



TLC-K2000MA



TLC-K1500A

㊟TLC-K2000MA:木ネジ（3本）
TLC-K1500A:ACアダプタ（1個）、木ネジ（2本）

自動接続タイプ（子機間通信禁止）

- 親機と子機の接続は自動で行われます。
- 子機同士の通信は禁止されています。

4K8K パス



TLC-K2100MA



TLC-K1600A

㊟TLC-K2100MA:木ネジ（3本）
TLC-K1600A:ACアダプタ（1個）、木ネジ（2本）

型名		手動接続タイプ		自動接続タイプ	
		TLC-K2000MA	TLC-K1500A	TLC-K2100MA	TLC-K1600A
希望小売価格		オープン	オープン	オープン	オープン
通信方式		HD-PLC(注1)		HD-PLC(注1)	
使用周波数（MHz）		2～28(注2)		2～28(注2)	
変調方式		Wavelet変換OFDM方式(注3)		Wavelet変換OFDM方式(注3)	
伝送実効速度（Mbps）		70（TCP）・95（UDP）(注4)		70（TCP）・95（UDP）(注4)	
子機間通信		可能		禁止	
推奨登録台数（台）		15(注5)		15(注5)	
最大登録台数（台）		128(注5)(注6)		128(注5)(注6)	
接続端子		75Ω F形座×3	75Ω F形座×2	75Ω F形座×2	75Ω F形座×2
		100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）×1		100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）×1	
TV信号通過損失（dB以下）	70～90MHz	2.5		2.5	
	90～1489MHz	1.5		1.5	
	1489～2681MHz	2.5		2.5	
	2681～3224MHz	3.0		3.0	
VSWR（以下）	2～28MHz	3.0		3.0	
	70～2681MHz	2.5		2.5	
	2681～3224MHz	2.5		2.5	
電源電圧		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）
消費電力	通常時	3.2W	2.4W	3.2W	2.4W
	自動節電機能時(注7)	1.5W	1.0W以下	1.5W	1.0W以下
使用温度範囲（℃）		0～+40		0～+40	
寸法（mm）H×W×D		148×125×40	31×100×100	148×125×40	31×100×100
質量（g）		670	本体:160 ACアダプタ:90	670	本体:160 ACアダプタ:90

注1:パナソニック株式会社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。
注2:テレビ共同受信機器の一般的な下限伝送周波数は10MHzですが、通信を行う際の影響はほとんどありません。
注3:周波数利用効率が非常に高い直交周波数分割多重を採用し、各サブキャリアの直交化にWavelet変換を適用して、高効率な高速データ通信を実現した技術です。
注4:1対1によるPC-PC間の伝送速度。
注5:マスタ（親機）1台に対してのターミナル（子機）登録台数。
注6:登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。
注7:自動節電機能は子機設定時に有効。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

TLCモデム用 混合（分波）器 屋内用

- TLCモデム（同軸LANシステム）で使用されているTLC信号とTV信号を混合（分波）できます。
- TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。

㊟5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（2本・本体取付済）

4K8K 対応 NEW!



MX-KTLC2



MX-KTLCA

【TLC-G2000モデル用 混合（分波）器】

型名	希望小売価格	周波数帯域（MHz）	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）
MX-KTLC2	オープン	2～200	2.5	60	75（F形）	2.5	44×50×19	45
		470～2150	2.5	40	75（F形）	2.5		
		2150～2681	2.5	40		2.5		
		2681～3224	3.0	30		2.5		

【TLC-G1000モデル用 混合（分波）器】 ※TLC-Kシリーズにも対応しております。

型名	希望小売価格	周波数帯域（MHz）	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）
MX-KTLCA	オープン	2～55	3.0	40	75（F形）	2.5	44×50×19	45
		55～60	4.0	40		2.5		
		70～90	4.0	40	75（F形）	2.5		
		90～1489	3.0	40		2.5		
		1489～2150	3.0	40		2.5		
		2150～2681	3.0	30		2.5		
		2681～3224	3.0	30		2.5		

【TLC-Kシリーズ用 混合（分波）器】

型名	希望小売価格	周波数帯域（MHz）	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）
㊓ MX-KTLC	オープン	2～28	3.0	40	75（F形）	2.0	44×50×19	45
		70～90	3.0	40		2.0		
		90～1489	1.5	40	75（F形）	2.0		
		1489～2150	2.0	40		2.5		
		2150～2681	2.5	30		2.5		
		2681～3224	3.0	20		2.5		

TLCモデム用 電流通過型ハイパスフィルタ 屋内用

- TLCモデム導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。
- 電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。

※CATVの上り信号をカットする場合は、CATV用ハイパスフィルタ（HPK70等）をご利用ください。

4K8K 対応 NEW!



SHP-K470FL



SHP-K70FLA

【TLC-G2000モデル用 ハイパスフィルタ】 電流通過型 AC30V1A、DC15V0.8A以下

型名	希望小売価格	阻止帯域減衰量（dB以上） 2～200MHz	470～770MHz	770～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	通過帯域損失（dB以下） 2～200MHz	470～770MHz	770～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	VSWR（以下） 2～200MHz	470～770MHz	770～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	寸法（mm）	質量（g）
SHP-K470FL	オープン	60	–	–	–	–	–	3.0	2.5	3.0	3.5	–	2.5	2.5	2.5	2.5	φ15×55	35

【TLC-G1000モデル用 ハイパスフィルタ】 電流通過型 AC30V1A、DC15V0.8A以下 ※TLC-Kシリーズにも対応しております。

型名	希望小売価格	阻止帯域減衰量（dB以上） 2～55MHz	55～60MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	通過帯域損失（dB以下） 2～55MHz	55～60MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	VSWR（以下） 2～55MHz	55～60MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	寸法（mm）	質量（g）
SHP-K70FLA	オープン	60	45	–	–	–	–	–	–	4.2	2.5	3.0	3.5	–	–	2.5	2.5	2.5	2.5	φ15×55	35


【TLC-Kシリーズ用 ハイパスフィルタ】 電流通過型 AC30V1A、DC15V0.8A以下

型名	希望小売価格	阻止帯域減衰量（dB以上） 2～28MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	通過帯域損失（dB以下） 2～28MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	VSWR（以下） 2～28MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	寸法（mm）	質量（g）
㊓ SHP-K70FL	オープン	60	–	–	–	–	–	3.0	2.5	3.0	3.5	–	2.5	2.5	2.5	2.5	φ15×55	35

㊒受注生産品 | ㊑近日発売品 | ㊓在庫品限り | ㊐付属品 | ㊊価格問合せ

PoE対応TLCモデムで簡単リプレース!

**同軸ケーブルの両端に本器を入れて、ネットワーク機器につなぐだけ!
かんたん!にネットワークカメラに乗り換えができます。**



メリット1 既設の同軸ケーブルをそのまま有効活用してコスト減!

メリット2 PoE給電だからカメラの電源不要!スッキリかつコスト減!

メリット3 LANケーブルのみの配線に比べ、長距離伝送が可能!

PoE対応TLCモデム（同軸LANシステム） センター機 type B

- センター機·ターミナル機との組み合わせで使用します。（ターミナル機のみPoE給電に対応しています）
- アナログカメラからネットワークカメラへの改修など、既設の同軸ケーブルをそのまま利用することができるため、新規でLANケーブル等を敷設することなく有効活用できます。
- 接続端子はBNC端子を採用していますので、アナログカメラで使用されているBNCコネクタをそのまま接続することができます。
- TLC-10PC2A-Bは壁面等の木板に、TLC-10PC4A-Bは19インチラックに取付けが可能です。
- センター機のTLC-10PC2A-Bは、ターミナル機を最大で2台、TLC-10PC4A-Bは最大で4台のターミナル機が接続可能です。ただし、PoE Plus対応のターミナル機を使用時は、一部接続台数が異なります。（センター機1台あたりの最大接続台数表P.23参照）
- マルチキャストに対応しています。（ターミナル機からセンター機方向のみ）
- ターミナル機器間通信禁止

※従来機器との互換性がないため、混在での使用はできません。必ず同じtype Bモデルのセンター機、ターミナル機を使用してください。

マルチキャスト対応 type B



TLC-10PC2A-B

㊟木ネジ（3本）

マルチキャスト対応 type B



TLC-10PC4A-B

㊟ゴム足（4個）

型名	センター機 TLC-10PC2A-B	センター機 TLC-10PC4A-B
希望小売価格	オープン	オープン
通信方式	HD-PLC(注1)	
使用周波数（MHz）	2～28	
変調方式	Wavelet変換OFDM方式(注2)	
伝送実効速度（Mbps）	65（TCP）·90（UDP）(注3) 32（TCP）·45（UDP）(注4)(注5)	65（TCP）·90（UDP）(注3) 15（TCP）·22（UDP）(注5)(注6)
接続端子	BNC×2	BNC×4
	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）×1	
最大伝送距離	PoE給電機能ON時:500m(注7)(注8)(注9)　PoE Plus給電機能ON時:250m(注7)(注8)(注10) PoE給電機能OFF時:500m(注7)(注8)	
耐衝撃波	±2.0kV　1.2/50μs（8/20μs）　ACライン及びBNC端子（IEC61000-4-5規格）	
電源電圧	AC100V　50/60Hz	
同軸給電電圧	DC56V（BNC端子より送電）	
消費電力	最大53W（PoE給電あり）(注8)(注11) 最大9W（PoE給電なし）(注8)	最大105W（PoE給電あり）(注8)(注11) 最大16W（PoE給電なし）(注8)
使用温度範囲（℃）	0～+40	
寸法（mm）H×W×D	40×125×207	44×480×197
質量（kg）	0.86	2.0
備考	―	19インチラックマウント取付可能


注1: パナソニック株式会社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。
注2: 周波数利用効率が非常に高い直交周波数分割多重を採用し、各サブキャリアの直交化にWavelet変換を適用して、高効率な高速データ通信を実現した技術です。
注3: ターミナル機1台接続時、PC-PC間の伝送速度。
注4: ターミナル機2台接続時、PC-PC間の伝送速度。
注5: 同時通信時の速度。
注6: ターミナル機4台接続時、PC-PC間の伝送速度。
注7: 5C-2V使用時。
注8: PoE（PoE Plus）給電機能のON/OFFは、ターミナル機のPoE（PoE Plus）切換スイッチにて切換可能。PoE給電を完全に切断するためには2対（4芯）のLANケーブル（1·2、3·6）を中継してご使用ください。
注9: 450m以上でPoE給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注10: PoE Plus給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注11: ネットワーク機器とターミナル機の消費電力を含む。

本商品は、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。事前に周辺環境の確認や周辺機器との接続·組み合わせによる動作確認を行った上でご使用ください。


デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

PoE対応TLCモデムを使用したシステム例 TLC-10PC4A-B（センター機4系統）の接続例

（PoE給電4系統）



（PoE Plus給電1系統、PoE給電2系統）



●センター機PoE給電「ON」時のターミナル機最大接続台数

型名	ターミナル機最大接続台数
TLC-10PC2A-B（センター機2ポート）	PoE Plus ×1台　PoE 接続不可 PoE Plus 接続不可　PoE ×2台

型名	ターミナル機最大接続台数
TLC-10PC4A-B（センター機4ポート）	PoE Plus ×2台　PoE 接続不可 PoE Plus ×1台 ＋ PoE ×2台 PoE Plus 接続不可　PoE ×4台

PoE（PoE Plus）対応TLCモデム（同軸LANシステム） ターミナル機 type B

- PoE給電またはPoE Plus給電に対応したターミナル機です。
- ターミナル機への電源供給は、センター機から同軸ケーブルで供給が可能なため、電源は不要です。
- ネットワークカメラ等の端末で電源が取れない場合でも、本機器から、LANケーブル経由で電源供給が可能です。
- 壁面等の木板に取付けが可能です。
- BNC端子とLANジャックを同一面に搭載、小型設計のため、設置スペースをとりません。
- マルチキャストに対応しています。（ターミナル機からセンター機方向のみ）
- ターミナル機器間通信禁止

※従来機器との互換性がないため、混在での使用はできません。必ず同じtype Bモデルのセンター機、ターミナル機を使用してください。

マルチキャスト対応 type B



TLC-20PTA-B　PoE

㊟木ネジ（2本）、壁面取付金具（2個）、金具取付用ネジ（2本）

マルチキャスト対応 type B



TLC-30PTA-B　PoE Plus

㊟木ネジ（2本）、壁面取付金具（2個）、金具取付用ネジ（2本）

型名	ターミナル機 TLC-20PTA-B	ターミナル機 TLC-30PTA-B
希望小売価格	オープン	オープン
通信方式	HD-PLC(注1)	
使用周波数（MHz）	2～28	
変調方式	Wavelet変換OFDM方式(注2)	
伝送実効速度（Mbps）	65（TCP）·90（UDP）(注3)	
接続端子	BNC×1	
	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）（PoE）×1	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）（PoE Plus）×1
最大伝送距離	PoE給電機能ON時:500m(注4)(注5)(注6) PoE給電機能OFF時:500m(注4)(注5)	PoE Plus給電機能ON時:250m(注4)(注5)(注7) PoE Plus給電機能OFF時:500m(注4)(注5)
耐衝撃波	±2.0kV　1.2/50μs（8/20μs）　BNC端子（IEC61000-4-5規格）	
電源電圧	BNC端子より受電	
PoE給電電力	最大15.4W（IEEE802.3af準拠）(注8)	最大30.0W（IEEE802.3at準拠）(注8)
消費電力	センター機の消費電力に含む	
使用温度範囲（℃）	-10～+50(注9)	
寸法（mm）H×W×D	24×53×116	24×63×125
質量（kg）	0.18	0.22
備考	PoE切替スイッチ付	PoE Plus切替スイッチ付

注1: パナソニック株式会社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。
注2: 周波数利用効率が非常に高い直交周波数分割多重を採用し、各サブキャリアの直交化にWavelet変換を適用して、高効率な高速データ通信を実現した技術です。
注3: ターミナル機1台接続時、PC-PC間の伝送速度。　注4: 5C-2V使用時。
注5: PoE（PoE Plus）給電機能のON/OFFは、ターミナル機のPoE（PoE Plus）切換スイッチにて切換可能。PoE給電を完全に切断するためには2対（4芯）のLANケーブル（1·2、3·6）を中継してご使用ください。
注6: 450m以上でPoE給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注7: PoE Plus給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注8: 給電方式:Alternative B（空き線4·5、7·8）
注9: 始動時は0～+50℃

本商品は、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。事前に周辺環境の確認や周辺機器との接続·組み合わせによる動作確認を行った上でご使用ください。

PoE対応TLCモデム（同軸LANシステム） センター機

- センター機・ターミナル機との組み合わせで使用します。（ターミナル機のみPoE給電に対応しています）
- センター機のTLC-10PC2Aは、ターミナル機を最大で2台、TLC-10PC4Aは最大で4台のターミナル機が接続可能です。

※PoE Plus対応のターミナル機を使用時は、一部接続台数が異なります。（センター機1台あたりの最大接続台数はP.23と同様です。）

- PoE給電OFF時は1000mの長距離伝送が可能です。（5C-2V）
- TLC-10PC2Aは壁面等の木板に、TLC-10PC4Aは19インチラックに取付けが可能です。
- マルチキャストには対応していません。

※前ページにあるtype Bモデルとの互換性がないため、混在での使用はできません。



TLC-10PC2A

㊎木ネジ（3本）



TLC-10PC4A

㊎ゴム足（4個）

型名	センター機 TLC-10PC2A	センター機 TLC-10PC4A
希望小売価格	オープン	オープン
通信方式	HD-PLC(注1)	
使用周波数（MHz）	2～28	
変調方式	Wavelet変換OFDM方式(注2)	
伝送実効速度（Mbps）	70（TCP）・95（UDP）(注3) 35（TCP）・47（UDP）(注4)(注5)	70（TCP）・95（UDP）(注3) 17（TCP）・23（UDP）(注5)(注6)
接続端子	BNC×2	BNC×4
最大伝送距離	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）×1 PoE給電機能ON時:500m(注7)(注8)(注9)　PoE給電機能OFF時:1000m(注7)(注8)	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）×1 PoE Plus給電機能ON時:250m(注4)(注5)(注7)(注8)(注10)　PoE給電機能OFF時:1000m(注7)(注8)
耐衝撃波	±2.0kV　1.2/50μs（8/20μs）　ACライン及びBNC端子（IEC61000-4-5規格）	
電源電圧	AC100V　50/60Hz	
同軸給電電圧	DC56V（BNC端子より送電）	
消費電力	最大53W（PoE給電あり）(注8)(注11) 最大9W（PoE給電なし）(注8)	最大105W（PoE給電あり）(注8)(注11) 最大16W（PoE給電なし）(注8)
使用温度範囲（℃）	0～+40	
寸法（mm）H×W×D	40×125×207	44×480×197
質量（kg）	0.86	2.0
備考	－	19インチラックマウント取付可能

注1: パナソニック株式会社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。
注2: 周波数利用効率が非常に高い直交周波数分割多重を採用し、各サブキャリアの直交化にWavelet変換を適用して、高効率な高速データ通信を実現した技術です。
注3: ターミナル機1台接続時、PC-PC間の伝送速度。
注4: ターミナル機2台接続時、PC-PC間の伝送速度。
注5: 同時通信時の速度。
注6: ターミナル機4台接続時、PC-PC間の伝送速度。
注7: 5C-2V使用時。
注8: PoE（PoE Plus）給電機能のON/OFFは、ターミナル機のPoE（PoE Plus）切換スイッチにて切換可能。PoE給電を完全に切断するためには2対（4芯）のLANケーブル（1・2、3・6）を中継してご使用ください。
注9: 450m以上でPoE給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注10: PoE Plus給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注11: ネットワーク機器とターミナル機の消費電力を含む。

本商品は、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。事前に周辺環境の確認や周辺機器との接続・組み合わせによる動作確認を行った上でご使用ください。

PoE（PoE Plus）対応TLCモデム（同軸LANシステム） ターミナル機

- PoE給電またはPoE Plus給電に対応したターミナル機です。
- ターミナル機への電源供給は、センター機から同軸ケーブルで供給が可能なため、電源は不要です。
- ネットワークカメラ等の端末で電源が取れない場合でも、本機器から、LANケーブル経由で電源供給が可能です。
- PoE給電OFF時は1000mの長距離伝送が可能です。（5C-2V）
- 壁面等の木板に取付けが可能です。BNC端子とLANジャックを同一面に搭載、小型設計のため、設置スペースをとりません。
- マルチキャストには対応していません。

※前ページにあるtype Bモデルとの互換性がないため、混在での使用はできません。



TLC-20PTA　PoE

㊎木ネジ（2本）、壁面取付金具（2個）
金具取付用ネジ（2本）



TLC-30PTA　PoE Plus

㊎木ネジ（2本）、壁面取付金具（2個）
金具取付用ネジ（2本）

型名	ターミナル機 TLC-20PTA	ターミナル機 TLC-30PTA
希望小売価格	オープン	オープン
通信方式	HD-PLC(注1)	
使用周波数（MHz）	2～28	
変調方式	Wavelet変換OFDM方式(注2)	
伝送実効速度（Mbps）	70（TCP）・95（UDP）(注3)	
接続端子	BNC×1	
	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）（PoE）×1	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）（PoE Plus）×1
最大伝送距離	PoE給電機能ON時:500m(注4)(注5)(注6) PoE給電機能OFF時:1000m(注4)(注5)	PoE Plus給電機能ON時:250m(注4)(注5)(注7) PoE Plus給電機能OFF時:1000m(注4)(注5)
耐衝撃波	±2.0kV　1.2/50μs（8/20μs）　BNC端子（IEC61000-4-5規格）	
電源電圧	BNC端子より受電	
PoE給電電力	最大15.4W（IEEE802.3af準拠）(注8)	最大30.0W（IEEE802.3at準拠）(注8)
消費電力	センター機の消費電力に含む	
使用温度範囲（℃）	-10～+50(注9)	
寸法（mm）H×W×D	24×53×116	24×63×125
質量（kg）	0.18	0.22
備考	PoE切替スイッチ付	PoE Plus切替スイッチ付

注1: パナソニック株式会社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。
注2: 周波数利用効率が非常に高い直交周波数分割多重を採用し、各サブキャリアの直交化にWavelet変換を適用して、高効率な高速データ通信を実現した技術です。
注3: ターミナル機1台接続時、PC-PC間の伝送速度。
注4: 5C-2V使用時。
注5: PoE（PoE Plus）給電機能のON/OFFは、ターミナル機のPoE（PoE Plus）切換スイッチにて切換可能。PoE給電を完全に切断するためには2対（4芯）のLANケーブル（1・2、3・6）を中継してご使用ください。
注6: 450m以上でPoE給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注7: PoE Plus給電時はLANケーブルCat.5e以上を使用。
注8: 給電方式:Alternative B（空き線4・5、7・8）
注9: 始動時は0～+50℃

本商品は、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。事前に周辺環境の確認や周辺機器との接続・組み合わせによる動作確認を行った上でご使用ください。

受電型PoE対応TLCモデム（同軸LANシステム） センター機・ターミナル機

- スイッチングHUB等からのPoE受電により、センター機・ターミナル機を動作させることが可能なため、AC100V電源は不要です。
- ネットワークカメラ等への電源給電は、ターミナル機からLANケーブル経由で最大15.4Wの電源供給が可能です。
- 壁面等の木板に取付けが可能です。
- BNC端子とLANジャックを同一面に搭載した小型設計のため、設置スペースをとりません。
- マルチキャストに対応しています。（ターミナル機からセンター機方向のみ）

※当センター機・ターミナル機以外の組合せでは、使用しないでください。（当商品はセット販売品となります。）

マルチキャスト対応
type B



センター機　TLC-25PCRA-B

㊎木ネジ（2本）、壁面取付金具（2個）
金具取付用ネジ（2本）

マルチキャスト対応
type B



ターミナル機　TLC-25PTA-B　PoE

㊎木ネジ（2本）、壁面取付金具（2個）
金具取付用ネジ（2本）

型名	TLC-25CT-B［センター機・ターミナル機セット品］	
	TLC-25PCRA-B［センター機］	TLC-25PTA-B［ターミナル機］
希望小売価格	オープン	
通信方式	HD-PLC(注1)	
使用周波数（MHz）	2～28	
変調方式	Wavelet変換OFDM方式(注2)	
伝送実効速度（Mbps）	65（TCP）・90（UDP）(注3)	
接続端子	BNC×1	
	100BASE-TX/10BASE-T（MDI/MDI-X自動検知有）（PoE）×1	
最大伝送距離	PoE受電（48V以上）　Class2機器接続時:300m(注4)(注5)(注6) PoEまたはPoEPlus受電（50V以上）　Class2機器接続時:500m(注4)(注5)(注6) PoEPlus受電（56V以上）　Class0機器接続時:450m(注4)(注5)(注6)	
耐衝撃波	±2.0kV　1.2/50μs（8/20μs）　BNC端子（IEC61000-4-5規格）	
電源	PoE受電（IEEE802.3af/at）	BNC端子より受電
PoE給電電力	－	最大15.4W（IEEE802.3af）(注7)
消費電力	最大30W(注8)	センター機の消費電力に含む
使用温度範囲（℃）	0～+40	-10～+50(注9)
寸法（mm）H×W×D	24×53×116	
質量（kg）	0.18	0.18

注1: パナソニック株式会社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。
注2: 周波数利用効率が非常に高い直交周波数分割多重を採用し、各サブキャリアの直交化にWavelet変換を適用して、高効率な高速データ通信を実現した技術です。
注3: PC-PC間の伝送速度
注4: 5C-2V使用時
注5: LANケーブルCat.5e以上
注6: センター機とPoE（PoEPlus）給電対応HUBなどを接続するLANケーブルは5m以内
注7: 給電方式:Alternative B（空き線4・5,7・8）
注8: センター機、ターミナル機、受電機器の消費電力を含む
注9: 始動時は0～+50℃

■LANケーブル　■同軸ケーブル


PoE受電時



PoE Plus受電時



PoEまたはPoE Plus受電時



本商品は、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。事前に周辺環境の確認や周辺機器との接続・組み合わせによる動作確認を行った上でご使用ください。

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

(情報通信システム機器TOP)

タイムサーバー
Time Server

地上デジタル放送受信型 タイムサーバー

- 地上デジタル放送の信号から時刻情報を受け取り、ネットワーク機器の時刻情報を同期します。標準電波(電波時計)やGPSが受信しにくい場所、ネットワークから分離された場所などでも地上デジタル放送の信号を取得するアンテナ、テレビ端子等があれば、各種ネットワーク機器へ時刻情報の提供が容易に行えます。
- 時刻情報源には地上デジタル放送波に含まれるTOT(Time Offset Table)から取得した時刻情報を利用し、±500msの精度で時刻情報の提供が行えます。
- 受信チャンネルは、地上デジタル放送(ワンセグ)の13～52chを設定することができます。受信チャンネル・IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイは前面ディスプレイと操作ボタンで容易に設定が可能です。
  ※受信チャンネルはテレビ信号を安定受信出来るチャンネルに設定して下さい。
- コンパクトな筐体を採用、ディスプレイにはバックライト機能を搭載しています。設置方法は据置き(ラック等の棚置き)、取付金具による壁面取付が可能です。




STS-3000RF

㊟予備ヒューズ(1個)、壁面取付金具(2個)、壁面取付金具ネジ(4個)

型名		STS-3000RF
希望小売価格		オープン
RF入力	入力信号	地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグのみ)
	受信チャンネル	U13～U52chの内、任意の1ch(470～710MHz)
	入力レベル範囲(dBμV)	40～100(フルセグ値)
	入力時刻精度(ms)	±500(ARIB規格)
制御インターフェース	LANインターフェース	100BASE-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	NTPv3,NTPv4,SNTPv3,SNTPv4
本体遅延(ms)		±30以内
耐衝撃波		±2kV 1.2/50μs(8/20μs) (IEC61000-4-5規格)
電源電圧		AC100V:50/60Hz
消費電力(W)		3
寸法(mm)H×W×D		41.7×148×176
質量(kg)		約0.7
使用温度範囲(℃)		0～+40

地上デジタル放送波から時刻情報を取得



注意事項

- 地上デジタルテレビジョン放送に含まれる時間情報TOTは、ARIBの運用規格により、受信機に入力された時点で日本標準時(JST)の時刻に合うよう送信され、その精度は±500msとなっています。
- 規定の入力レベルでも、信号品質によってはTOTパケットを取得できない場合があります。
- TOTパケットを1度取得すると本商品内部クロックによりタイムサーバーとして動作し続けますが、TOTパケットが取得できない(TOT取得LEDが消灯)状態での運用における時刻精度は保証できません。必ずTOTパケットを安定して取得できる環境でご使用ください。
- 地上デジタル放送の受信状態については定期的にご確認を行ってください。
- ネットワーク機器によっては、時刻を修正した際、誤差分により影響が発生する可能性がありますのでご注意ください。
- 本機器は内部の状態をリフレッシュするため、1週間に1度、予め設定した時刻に自動でリブートする機能と、内部の動作が不安定になった際、自動的にリブートする機能があります。リブート動作中にはPingによる疎通がなかったり、LAN端子のリンクダウンが発生したりしますので、システム運用の際はご注意ください。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

(情報通信システム機器TOP)

LANシステム機材
LAN Accessory

LANモジュラジャック(ジャックタイプ)

- 仕様はANSI/TIA-568.2-D規格に準拠しています。
- シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。
- RJ45コネクタをそのまま接続できるJJタイプです。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

Cat.5e ㊟保護キャップ(1個)



LMJ-5EJA-W



(背面)
※Cat.6タイプも同じ構造です。



LMJ-5EJA-C



LMJ-5EJA-H



LMJ-5EJA-BG

Cat.6 ㊟保護キャップ(1個)



LMJ-6JA-W

型名	希望小売価格	色	定格電流	絶縁抵抗	耐電圧	接触抵抗(mΩ以下)	寸法(mm) H×W×D	質量(g)
LMJ-5EJA-W	オープン	ホワイト	DC1.5A(DC48V)	DC500V時100MΩ以上	コンタクト間1000V DC/AC1分間 コンタクトと外かく間 1500V DC/AC1分間	20	23×44×29	11
LMJ-5EJA-C	オープン	セラミックホワイト					23×44×29	11
LMJ-5EJA-H	オープン	グレー					23×44×29	11
LMJ-5EJA-BG	オープン	ベージュ					23×44×29	11
LMJ-6JA-W	オープン	ホワイト					23×44×29	11

Cat.6A ㊟保護キャップ(1個)

- 推奨ケーブル:日本製線(株)製Cat.6A細径ケーブル
- 推奨プラグ:日本製線(株)製Cat.6A細径ケーブル用プラグ



LMJ-C6AJ-W



(底面)



LMJ-C6AJ-C



LMJ-C6AJ-H




LMJ-C6AJ-BG

型名	希望小売価格	色	定格電流	絶縁抵抗	耐電圧	接触抵抗(mΩ以下)	寸法(mm) H×W×D	質量(g)
LMJ-C6AJ-W	オープン	ホワイト	DC1.5A(DC48V)	DC100V時500MΩ以上	コンタクト間1000V DC/AC1分間 コンタクトと外かく間 1500V DC/AC1分間	20	23×44×41	17
LMJ-C6AJ-C	オープン	セラミックホワイト					23×44×41	17
LMJ-C6AJ-H	オープン	グレー					23×44×41	17
LMJ-C6AJ-BG	オープン	ベージュ					23×44×41	17


LMJ-C6AJ シリーズの使用上の注意事項

〈LAN ケーブル 接続方法〉



背面ジャックが90 度下向きになっています。

〈取付例〉




LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)


- ●仕様はANSI/TIA-568.2-D規格に準拠しています。
- ●シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。
- ●インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。(※単線用)
- ●パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- ●パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

インパクトツール不要!!
結線の煩わしさから解放されたツールレスモデルのLAN端子です。



Cat.5e



LMJ-5ETLW

Cat.6



LMJ-6TLW

Cat.6



LMJ-6TL-C

	型 名	希望小売価格	色	定格電流	絶縁抵抗	耐電圧	接触抵抗(mΩ以下)	寸法(mm) H×W×D	質量(g)
ECO	LMJ-5ETLW	1,660 (税込 1,826)	ホワイト	DC1.5A (DC48V)	DC500V時 100MΩ以上	コンタクト間1000V DC/AC1分間 コンタクトと外かく間 1500V DC/AC1分間	20	23×44×37	14
ECO	LMJ-6TLW	1,950 (税込 2,145)	ホワイト					23×44×37	14
ECO	LMJ-6TL-C	1,950 (税込 2,145)	セラミックホワイト					23×44×37	14

ツイストペアケーブル


- ●ANSI/TIA-568.2-D規格に準拠したLANケーブルです。(UTP-5E:エンハンスドカテゴリ5対応、UTP-C6:カテゴリ6対応)
- ●UTP-5Eは1000BASE-Tに対応、UTP-C6は1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。
  ※UTP-C6は関西通信電線(株)製品です。
- ●WINDING社のREELEX巻ケースを採用し、ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。(300m巻のみ)
- ●レングスマーク付により残量がひと目で判断できます。(300m巻のみ)
  ※UTP-5Eは300m巻のみとなります。(重さ:9kg)

Cat.5e





UTP-5E




対番号	1	2	3	4
第1種	青	橙	緑	茶
第2種	白・青	白・橙	白・緑	白・茶

Cat.6



UTP-C6
300m巻 k-coil



対番号	1	2	3	4
第1種	青	橙	緑	茶
第2種	白・青	白・橙	白・緑	白・茶

	型 名	構造 適用規格	対数	導体径	仕上外径	シース色	電気特性 導体抵抗	耐電圧	絶縁抵抗	静電容量
ECO	UTP-5E	ANSI/TIA-568.2-D	4P	0.50mm	5.2mm	パステルブルー	93.8Ω/km以下	AC350VまたはDC500Vに1分間耐えること	150MΩ・km以上	56nF/km以下(1kHz)
	UTP-C6 300m巻 k-coil	ANSI/TIA-568.2-D	4P	0.55mm	5.9±0.3mm	パステルブルー	93.8Ω/km以下	AC350VまたはDC500Vに1分間耐えること	150MΩ・km以上	56nF/km以下(1kHz)
	UTP-C6 100m巻									

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛 星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索 引価格表

LANコネクタ・延長アダプタ

- ●RJ45コネクタLMP-5・LMP-6を加工する場合は弊社推奨専用工具(当ページ下部参照)をご使用ください。

Cat.5e



LMP-5

Cat.6



LMP-6



LMJJ-6

	型 名	希望小売価格	備 考
ECO	LMP-5(100)	オープン	Cat.5e対応RJ45コネクタ(100個入り)・単線用
ECO	LMP-5(20)	オープン	Cat.5e対応RJ45コネクタ(20個入り)・単線用
ECO	LMJJ-5	オープン	Cat.5e対応RJ45延長用アダプタ
ECO	LMP-6(100)	オープン	Cat.6対応RJ45コネクタ(100個入り)・単線用
ECO	LMJJ-6	オープン	Cat.6対応RJ45延長用アダプタ

LANコネクタ 関西通信電線(株)製品

- ●1部品構成の施工性に優れたCat.6用LANコネクタです。(RK-RJ-45) ※加工には別途専用工具(CT-RK45)が必要です。
- ●スリムブーツと合わせて使用することで、ツメ折れを防止します。(スリムブーツなしでも施工可)

Cat.6



RK-RJ-45

Cat.6



(使用時)



Cat.6用スリムブーツ(透明)

型 名	希望小売価格	備 考
RK-RJ-45	オープン	Cat.6対応RJ45コネクタ(100個入り・単線用)
Cat.6用スリムブーツ(透明)	オープン	Cat.6用(100個入り)

LAN用工具セット 関西通信電線(株)製品

- ●LAN工事時のケーブル配線に必要な工具セットです。
- ●カシメ工具及びケーブルテスタはRJ11、RJ45両対応です。
- ●ケーブルテスタは接続の有無を確認するためのものであり、伝送特性の測定はできません。



※単品でも取り扱っております。(日数がかかる場合がございます)

品 名	内 訳
LAN工具セット	カシメ工具(HT-500R) ケーブルテスタ(CT-86-BU) 皮むき工具(HT-S501A)

RK-RJ-45専用 工具 関西通信電線(株)製品

- ●Cat.6対応RJ45コネクタ『RK-RJ-45』の専用カシメ工具です。

Cat.6

付替え刃(2枚)



型 名	備 考
CT-RK45	RK-RJ-45専用

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

衛星アンテナ
Satellite Antenna


衛星アンテナの性能をあらわす主な規格値

アンテナ利得 パラボラ部の電波を捉える能力を表し、アンテナ口径が大きいほど高利得になります（dB）

コンバータ利得 コンバータ内部の増幅回路での入力・出力間の増幅度のレベル（dB）

雑音指数 コンバータ自体から発生する雑音の度合いを表す指数（dB）


受信偏波 右旋や左旋とは、円偏波と呼ばれる電波の種類（偏波）を表し、偏波を分けることで、同じ周波数でも利用することができます。従来のBS、110度CS放送では右旋が利用されていますが、新4K8K衛星放送では、新たに左旋も利用されています。同放送の概要・特長はP.7～をご参照ください。



BS・110度CSアンテナの設置方法

▶商品を購入・設置する前に


ポイント1 南西方向に向けてアンテナが設置出来る場所を確認。



ここがポイント 晴天時の午後2時頃に直射日光が当たれば設置に適した場所です。障害物で陰になる場所は避けましょう。

ポイント2 設置場所や強度の確認。

アンテナの設置場所は腐食したベランダの格子には取付ずに、耐久性がある場所に設置してください。




ここがポイント 強風や積雪の可能性がある場所への設置は避けましょう。

ポイント3 アンテナへ送電する電源の確認

アンテナには動作する為の電源が必要です。電源はケーブルを通じて機器からアンテナへ送られます。



❶アンテナの仮設置




1. **アンテナの仰角を合わせます**
アンテナの仰角目盛を、お住まいの地域に合わせて仮止めします。
※各地の仰角一覧はP.158をご参照ください。

2. **アンテナを仮固定します**
南に向けてアンテナをベランダや壁面に仮固定します。
取付金具のマスト部は垂直になるように、しっかりと固定します。

❷ケーブルの引き込みと接続

- エアコンの孔（ダクト）があれば、孔を利用し引き込む事ができます。引き込む孔がない場合、壁面の孔開けが不要な、すき間用接続ケーブルをご利用下さい。
※あまり開閉しない側に取付けてください。すき間用ケーブル（ピシャットケーブル）は、P.138をご参照ください。
- テレビまたはレコーダ等にアンテナからのケーブルを接続し、アンテナ電源（DC15V）を供給します。

❸アンテナの方向調整




※真北とは磁気コンパスが指す北の方向から右に5～9°ずれています。

①アンテナ自体を「真南」に合わせます。

②「真南」起点とし、西側に1～2°動かします。その場所で数秒程度静止させアンテナレベル表示またはテレビ画像をご確認ください。

③テレビに画像が映り、アンテナレベルが最大になるまで、②の作業を繰り返し行ってください。



❹アンテナの固定

アンテナレベルが最大となり映像がきれいに映っていることを確認したら、風などでアンテナの向きが変わらないよう、確実に固定します。

ポイント
- 調整は2人で行うと簡単です。（1人がアンテナ調整、1人が画面確認）
- 角度（特に方位角）が1～2°でもずれておりますと、アンテナレベルが「0」のまま、画像は全く映りませんので、細かな調整が必要です。
- 電波を受信したとしても、画像に変換されるまで、数秒程度時間がかかりますので、作業は慎重に行って下さい。

動画で確認
BSアンテナの設置、方向調整はWEBサイトからもご確認頂けます。（CBD-K045-S）

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器 / リモートポスティングシステム / 情報分電盤 / 同軸LANシステム(TLCモデム) / タイムサーバーLANシステム機材 / 衛星アンテナ / 地上放送用アンテナ / 建柱資材 / 混合器(分波器) / フィルタアッテネータ / ブースタホーム用 / ブースタ共同受信用 / ブースタCATV用 / 前置増幅器(プリアンプ) / 分岐器分配器 / 直列ユニットテレビ端子 / ケーブル付分波器 / コネクタプラグ / レベルメータ同軸ケーブル / OFDM変調器信号監視ユニット / 光システム機器 / 電源供給器保安器 他 / パック商品 / 参考資料 / 索引価格表

45cm型BS・110度CSアンテナ　右左旋円偏波対応品　ホーム用

- 従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した新4K8K衛星放送を含むBS・110度CSデジタル放送が受信できます。
- 組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。
- 取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。
- セット品は、ベランダ取付金具や同軸ケーブル、スパナなどこれひとつで施工可能な充実したセット内容となっております。（CBD-K045-S）
- スカパー!プレミアムサービスには対応していません。

付 CBD-K045:5CF形コネクタ（1個）、防水キャップ（1個）、結束バンド（1本）
CBD-K045-S:4C・15mケーブル（両側ピン付きコネクタ、片端防水キャップ付）（1本）
ベランダ取付金具（1個）、ステップル（5個）、ビニールテープ（1個）、スパナ（1本）、結束バンド（2本）

4K8K 3224MHz 110°CS BS



CBD-K045



CBD-K045-S

型名	CBD-K045	CBD-K045-S
希望小売価格	オープン	オープン
本体カラー	ホワイト	
受信周波数（GHz）	11.7～12.75	
受信偏波	右左旋円偏波	
アンテナ口径（cm）	45	
アンテナ利得（dB）	BS帯域:33.9（標準）　CS帯域:34.1（標準）	
G/T（性能指数）（dB/K）	BS帯域:14.8（標準）　CS帯域:15.1（標準）	
受風面積（㎡）	0.19	
コンバータ利得（dB）	48～58	
局部発振位相雑音（dBc/Hz）	-55以下（1kHzオフセット） -73以下（5kHzオフセット） -83以下（10kHzオフセット）	
雑音指数（dB）	0.45（標準）	
消費電力（W）	DC15V　3.0W	
外観寸法（mm）H×W×D	565×463×498 ※2	
質量（kg）	約1.5	アンテナ部　約1.5 金具部　約1.0
適合マスト径（mm）	25～50	

※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。
※2 マスト径φ48.6mmの場合

45cm型BS・110度CSアンテナ　右左旋円偏波対応品　ホーム用

- 従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した新4K8K衛星放送を含むBS・110度CSデジタル放送が受信できます。
- 組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。
- スカパー!プレミアムサービスには対応していません。

付 5CF形コネクタ（1個）、防水キャップ（1個）、結束バンド（1本）

4K8K 3224MHz 110°CS BS



CBD-K045-K

壁面取付金具（別売品）



HK-30K

〈設置例〉



詳細はP.49をご覧ください

型名	CBD-K045-K
希望小売価格	オープン
本体カラー	ブラック
受信周波数（GHz）	11.7～12.75
受信偏波	右左旋円偏波
アンテナ口径（cm）	45
アンテナ利得（dB）	BS帯域:33.8（標準）　CS帯域:34.2（標準）
G/T（性能指数）（dB/K）	BS帯域:14.8（標準）　CS帯域:15.2（標準）
受風面積（㎡）	0.2
コンバータ利得（dB）	48～58
局部発振位相雑音（dBc/Hz）	-55以下（1kHzオフセット） -73以下（5kHzオフセット） -83以下（10kHzオフセット）
雑音指数（dB）	0.45（標準）
消費電力（W）	DC15V　3.0W
外観寸法（mm）H×W×D	560×460×486 ※
質量（kg）	約1.7
適合マスト径（mm）	25～50

※マスト径φ48.6mmの場合

BS・110度CSアンテナ　右左旋円偏波対応品　共同受信用

●従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した新4K8K衛星放送を含むBS・110度CSデジタル放送が受信できます。
●組み立てやすく、方位角・仰角の調整作業も簡単、確実にできるシンプル構造です。
●スカパー!プレミアムサービスには対応していません。

付CBD-K060A
5CF形コネクタ(1個)、ステー(2本)、結束バンド(3本)
防水キャップ(1個)、ステー固定ねじ一式

付CBD-K075B
5CF形コネクタ(1個)、ステー(2本)、防水キャップ(1個)、結束バンド(3本)
ステー固定ねじ一式

付CBD-K090B
5CF形コネクタ(1個)、ステー(2本)、防水キャップ(1個)、結束バンド(3本)
アーム金具(1個)、アーム固定ねじ一式、ステー固定ねじ一式

4K8K 3224MHz 110°CS BS



CBD-K060A

4K8K 3224MHz 110°CS BS



CBD-K075B

4K8K 3224MHz 110°CS BS



受 CBD-K090B

型名	CBD-K060A	CBD-K075B	受 CBD-K090B
希望小売価格	120,000（税込 132,000）	158,000（税込 173,800）	252,000（税込 277,200）
受信周波数(GHz)	11.7～12.75		
受信偏波	右左旋円偏波		
アンテナ口径(cm)	60	75	90
アンテナ利得(dB) BS帯域	36.0	37.8	39.4
アンテナ利得(dB) CS帯域	36.5	38.3	39.9
G/T(性能指数)(dB/K) BS帯域	16.2	18.0	19.9
G/T(性能指数)(dB/K) CS帯域	16.7	18.5	20.2
受風面積(㎡)	0.31	0.52	0.76
コンバータ利得(dB)	53±5		
局部発振位相雑音(dBc/Hz)	-52以下(1kHzオフセット) -70以下(5kHzオフセット) -80以下(10kHzオフセット)		
雑音指数(dB)	0.5(標準値)		
消費電力(W)	DC15V　2.4W以下		
外観寸法(mm) H×W×D	673×645×808(※1)	840×780×971(※1)	1025×941×1068(※1)
質量(kg)	4.2	6.9	11.0
適合マスト径(mm)	38～89.1	48.6～89.1	48.6～89.1(※2)

※1 マスト径φ89.1mm、仰角40°時
※2 推奨マスト径φ76.3～89.1mm

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

BL型　BS・110度CSアンテナ　右左旋円偏波対応品　共同受信用

●従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した新4K8K衛星放送を含むBS・110度CSデジタル放送が受信できます。
●組み立てやすく、方位角・仰角の調整作業も簡単、確実にできるシンプル構造です。
●スカパー!プレミアムサービスには対応していません。

付KCBS-K075A
ステー(2本)、防水キャップ(1個)、結束バンド(3本)、ステー固定ねじ一式

付KCBS-K090A
ステー(2本)、防水キャップ(1個)、結束バンド(3本)、アーム金具(1個)
アーム固定ねじ一式、ステー固定ねじ一式

4K8K 3224MHz 110°CS BS



受 KCBS-K075A

4K8K 3224MHz 110°CS BS



受 KCBS-K090A

型名	受 KCBS-K075A（SHA-75）	受 KCBS-K090A（SHA-90(100)）
希望小売価格	184,000（税込 202,400）	286,000（税込 314,600）
受信周波数(GHz)	11.70～12.75	
受信偏波	右左旋円偏波	
アンテナ口径(cm)	75	90
アンテナ利得(dB)	37.4以上	39.0以上
G/T(性能指数)(dB/K)	14.1以上	15.7以上
受風面積(㎡)	0.52	0.76
コンバータ利得(dB)	BS帯域:52±4 CS帯域:52±6	BS帯域:52±4 CS帯域:52±6
局部発振位相雑音(dBc/Hz)	-55以下(1kHzオフセット) -73以下(5kHzオフセット) -83以下(10kHzオフセット)	
雑音指数(dB)	1.2以下	1.2以下
消費電力(W)	DC15V　4.0W以下	DC15V　4.0W以下
外観寸法(mm) H×W×D	840×780×971(※1)	1025×941×1068(※1)
質量(kg)	6.9	11.0
適合マスト径(mm)	φ60.5～89.1	φ60.5～89.1(※2)

型名の（　）内はBL型式
※1 マスト径φ89.1mm、仰角40°時
※2 推奨マスト径φ76.3～89.1mm

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

地上放送用アンテナ
Terrestrial Antenna


地上放送用アンテナの性能をあらわす主な規格値

動作利得 アンテナの電波を捉える能力を表し、素子数が多いほど高利得になります（dB）

前後比 前方からの受信レベルと後方からの受信レベルとの差を表し、値が大きいほど後方からの妨害波の影響を受けにくくなります（dB）

■アンテナ選びのポイント

地上デジタル放送送信塔からの距離により、アンテナを選ぶ必要があります。



地形の影響により電波が弱い地域では、送信塔からの距離に関係なく受信できないことがあります。

受信環境にあわせて選べるホーム用UHFアンテナ（選定の目安）※1

アンテナ設置地域	電界強度(目安)(dBμV/m)	設置場所	型名	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)	偏波	掲載ページ
強電界※4	80以上	屋内※2	IDA-7C	13～52	0.5～2.0	—	—	水平	P.40、123
			IDA-7CB	13～52	0.5～2.0	○	13～17	水平	P.40、123
		屋外	KDA-5	13～52	4.0～5.0	—	—	水平・垂直	P.35、122
		屋内外兼用	SDA-5-1	13～52	4.0～5.0	—	—	水平・垂直	P.39、122
強・中電界	70～80以上	屋外	KDA-5-2	13～52	4.0～5.0	○	19～26	水平・垂直	P.35
		屋内外兼用	SDA-5-2※3	13～52	4.0～5.0	○	19～26	水平・垂直	P.39、122
		屋外	SDA-20-1	13～52	7.8～9.8	—	—	水平	P.37、121
			SDA-20-3	13～52	6.9～9.1	—	—	垂直	P.37、121
		屋内外兼用	SDA-20-1S	13～52	7.8～9.8	—	—	水平	P.38、121
			SDA-20-3S	13～52	6.9～9.1	—	—	垂直	P.38、121
中電界	70～80	屋外	SU-19WF	13～52	8.0～12.4	—	—	水平・垂直	P.41、124
中・弱電界	60～80	屋外	SDA-20-2A	13～52	7.8～9.8	○	26～34	水平	P.37、121
			SDA-20-4A	13～52	6.9～9.1	○	25～33	垂直	P.37、121
		屋内外兼用	SDA-20-2SA	13～52	7.8～9.8	○	26～34	水平	P.38、121
			SDA-20-4SA	13～52	6.9～9.1	○	25～33	垂直	P.38、121
		屋外	SDA-26-1	13～52	8.2～10.2	—	—	水平	P.36、120
			SDA-26-2A	13～52	8.2～10.2	○	26～34	水平	P.36、120
弱電界（境界付近）	60～70	屋外	SU-25WF	13～52	8.5～13.7	—	—	水平・垂直	P.41、124
			SC-14LFG	13～34	11.0～13.5	—	—	水平・垂直	P.41、124
微弱電界（地域外）	50～60	屋外	SC-20WFG	13～52	9.6～15.7	—	—	水平・垂直	P.41、124

※1 表は目安です。地形の起伏や高層ビル等の影響により、電波状況が変わります。 ※2 屋内用のアンテナは、電波到来方向の窓際付近などに設置することをおすすめします。
※3 SDA-5-2は屋内設置時には、強電界地域のみ対応となります。 ※4 14素子アンテナを地上高10mに設置した際、アンテナ出力レベルが65dBμV以上となる地域が目安です。

■設置前の確認事項

1.地上放送の受信チャンネルの確認

地上放送の受信チャンネルに対応しているアンテナを選択してください。
対応していないアンテナを使用すると、受信レベルが不足し、TVが映らないことがあります。



【例】地上デジタル(東京スカイツリー16～27ch)の場合…

UHFアンテナの種類	13～34ch(L帯域)	35～52ch
	UHF全帯域(オールチャンネル)型 受信OK!	
	UHF低帯域(ローチャンネル)型 受信OK!	

2.送信塔の方向の確認

送信塔の方向を確認します。複数の送信塔より電波を受信する場合、電波の到来方向に合わせて、各々UHFアンテナが必要となります。

送信塔が単独の場合



送信塔が複数(方向が異なる)の場合




※地域に適したUHF・UHF混合器が必要です。


3.電波の偏波面の確認

電波には水平偏波と垂直偏波があります。送信塔の偏波に対応しているアンテナを選択します。
※UHFアンテナには、垂直偏波に対応していないものがあります。

水平偏波



垂直偏波



UHFアンテナ 屋外用

- 強電界地域向け、小型でスタイリッシュな地デジ用のアンテナです。
- ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。
- 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s（破壊風速）を実現しました。（受風面積　0.03㎡）
- 取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。
- KDA-5-2、KDA-5-2-Kはブースタを内蔵していますが、電源部は付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。
- 適合マスト径　φ25～50mm
  ステンレスバンド（別売）使用時:φ50mm以上
- 別売の専用金具（BK-KDA）を利用することで、壁面への設置も可能です。（詳細は下部参照）
- 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。（4C・5C）

付 5CF形コネクタ（1個）、防水キャップ（1個）

UHF



KDA-5

ブースタ内蔵 KDA-5-2（ブースタ内蔵タイプ）





KDA-5-K

ブースタ内蔵 KDA-5-2-K（ブースタ内蔵タイプ）

KDA-5-2、KDA-5-2-Kはブースタが内蔵されていますが、電源部は付属していません。

■KDA-5-2の使用例







＊設置写真は全てイメージです、電波が強い地域でも建物により遮蔽された場所など受信環境の悪い所では、良好に受信できない場合があります。
※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。

KDA-5用　壁面取付金具

※寸法はmm表記です。



BK-KDA



アンテナ取付時

付 エプトシーラー（1個）、結束バンド（1本）

型名	希望小売価格	質量(g)	備考
BK-KDA	オープン	340	KDA-5用壁面取付金具 ZAM※1

●強電界地域用

型名	希望小売価格	本体カラー	受信チャンネル(ch)	インピーダンス(Ω)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D	備考
KDA-5	オープン	ホワイト	13～52	75(F形)	4～5	—	—	2.5	12～18	—	0.82	75×275×125（本体のみ） 80×275×190（D:最大245）（金具取付時）	水平・垂直偏波用
KDA-5-K	オープン	ブラック											

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

■ブースタ内蔵タイプ　●強・中電界地域用

型名	希望小売価格	本体カラー	受信チャンネル(ch)	インピーダンス(Ω)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D	備考
KDA-5-2	オープン	ホワイト	13～52	75(F形)	4～5	○	19～26	2.5	12～18	DC15V 40mA	0.82	75×275×125（本体のみ） 80×275×190（D:最大245）（金具取付時）	水平・垂直偏波用
KDA-5-2-K	オープン	ブラック											

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mgメッキ合金鋼板の商品名です。

UHF平面アンテナ 屋外用 ホーム用

●小型·軽量·高利得を兼ね備えた地デジ用のUHF平面アンテナです。
●付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。
●取付金具は耐久性·耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。
●カラーは、アイボリーホワイト(-W)、グリーンベージュ(-G)、セミグロスブラック(-K)の3色よりお選び頂けます。
●適合マスト径(付属金具使用時)
マストφ22.0～48.6mm　角柱□30.0～40.0mm
(別売りステンレスバンド使用時：φ50mm以上)
●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C·5C)

㊐共通
壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(付属品M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)
SDA-26-1
防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個)
SDA-26-2A(ブースタ内蔵タイプ)
電源部(DP-36)(1個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(3個)

WAVE GATE ウェーブゲート

UHF 26素子*相当



SDA-26-1-W (水平偏波専用)　SDA-26-1-G (水平偏波専用)　SDA-26-1-K (水平偏波専用)

UHF 26素子*相当 ブースタ内蔵



SDA-26-2A-W (水平偏波専用)　SDA-26-2A-G (水平偏波専用)　SDA-26-2A-K (水平偏波専用)



＊地上デジタル放送で主に使用されるch.13～30の利得で当社の素子アンテナと比較。
※1 「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。
ご注意:電波の弱い地域や受信環境が良好でない場合、また障害物等により電波が遮られている場合、地上デジタル放送が映らないことがあります。当商品をご利用の際には十分ご注意ください。

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	出力インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D
DH ECO	SDA-26-1-W	オープン	アイボリーホワイト	水平専用	13～52	8.2～10.2	—	—	75(F形)	2.5	10以上	1.6(本体のみ) 2.4(金具取付時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時)
DH ECO	SDA-26-1-G	オープン	グリーンベージュ										
DH ECO	SDA-26-1-K	オープン	セミグロスブラック										

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

■ブースタ内蔵タイプ

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	出力インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D
ECO	SDA-26-2A-W	オープン	アイボリーホワイト	水平専用	13～52	8.2～10.2	○	26～34	75(F形)	3.0	10以上	DC15V 30mA	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時)
ECO	SDA-26-2A-G	オープン	グリーンベージュ											
ECO	SDA-26-2A-K	オープン	セミグロスブラック											

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

地上放送用アンテナ Terrestrial Antenna

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛 星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索 引価格表

UHF平面アンテナ 屋外用 ホーム用

●小型·軽量·高利得を兼ね備えた地デジ用のUHF平面アンテナです。
●付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。
●取付金具は耐久性·耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。
●カラーは、アイボリーホワイト(-W)、グリーンベージュ(-G)、セミグロスブラック(-K)の3色よりお選び頂けます。
●適合マスト径(付属金具使用時)
マストφ22.0～48.6mm　角柱□30.0～40.0mm
(別売りステンレスバンド使用時：φ50mm以上)
●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C·5C)

㊐共通
壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(付属品M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)
SDA-20-1/3
防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個)
SDA-20-2A/4A(ブースタ内蔵タイプ)
電源部(DP-36)(1個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(3個)

WAVE GATE ウェーブゲート

UHF 20素子*相当



SDA-20-1-W (水平偏波専用)　SDA-20-1-G (水平偏波専用)　SDA-20-1-K (水平偏波専用)
SDA-20-3-W (垂直偏波専用)　SDA-20-3-G (垂直偏波専用)　SDA-20-3-K (垂直偏波専用)

UHF 20素子*相当 ブースタ内蔵



SDA-20-2A-W (水平偏波専用)　SDA-20-2A-G (水平偏波専用)　SDA-20-2A-K (水平偏波専用)
SDA-20-4A-W (垂直偏波専用)　SDA-20-4A-G (垂直偏波専用)　SDA-20-4A-K (垂直偏波専用)



＊地上デジタル放送で主に使用されるch.13～30の利得で当社の素子アンテナと比較。
※1 「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。
ご注意:電波の弱い地域や受信環境が良好でない場合、また障害物等により電波が遮られている場合、地上デジタル放送が映らないことがあります。当商品をご利用の際には十分ご注意ください。

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	出力インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D
DH ECO	SDA-20-1-W	オープン	アイボリーホワイト	水平専用	13～52	7.8～9.8	—	—	75(F形)	2.5	10以上	—	1.6(本体のみ) 2.4(金具取付時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時)
DH ECO	SDA-20-1-G	オープン	グリーンベージュ											
DH ECO	SDA-20-1-K	オープン	セミグロスブラック											
ECO	SDA-20-3-W	オープン	アイボリーホワイト	垂直専用	13～52	6.9～9.1	—	—	75(F形)	2.5	10以上	—	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時)
ECO	SDA-20-3-G	オープン	グリーンベージュ											
ECO	SDA-20-3-K	オープン	セミグロスブラック											

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

■ブースタ内蔵タイプ

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	出力インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D
ECO	SDA-20-2A-W	オープン	アイボリーホワイト	水平専用	13～52	7.8～9.8	○	26～34	75(F形)	3.0	10以上	DC15V 30mA	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時)
ECO	SDA-20-2A-G	オープン	グリーンベージュ											
ECO	SDA-20-2A-K	オープン	セミグロスブラック											
ECO	SDA-20-4A-W	オープン	アイボリーホワイト	垂直専用	13～52	6.9～9.1	○	25～33	75(F形)	3.0	10以上	DC15V 30mA	1.8(本体のみ) 2.6(金具取付時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時)
ECO	SDA-20-4A-G	オープン	グリーンベージュ											
ECO	SDA-20-4A-K	オープン	セミグロスブラック											

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

UHF平面アンテナ 屋内外兼用 ホーム用

- 小型·軽量·高利得を兼ね備えた地デジ用のUHF平面アンテナです。
- 付属金具、および付属スタンドを利用することで、ベランダ、マスト、壁面、屋内へ設置できます。
- 取付金具は耐久性·耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。
- 適合マスト径(付属金具使用時)
  マストφ22.0～48.6mm　角柱□30.0～40.0mm
  (別売りステンレスバンド使用時：φ50mm以上)
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C·5C)

㊐共通
壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(付属品M6×60ボルト用)(1個)、スタンド金具(1個)、滑り止めチューブ(4個)、ワッシャー(2個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)

SDA-20-1S/3S
防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個)

SDA-20-2SA/4SA(ブースタ内蔵タイプ)
電源部(DP-36)(1個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(3個)

WAVE GATE ウェーブゲート

UHF
20素子※相当



※当商品はスタンド付属仕様です。

SDA-20-1S-K
(水平偏波専用)
SDA-20-3S-K
(垂直偏波専用)

UHF
20素子※相当
ブースタ内蔵



※当商品はスタンド付属仕様です。

SDA-20-2SA-K
(水平偏波専用)
SDA-20-4SA-K
(垂直偏波専用)



＊地上デジタル放送で主に使用されるch.13～30の利得で当社の素子アンテナと比較。
※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。
ご注意:電波の弱い地域や受信環境が良好でない場合、また障害物等により電波が遮られている場合、地上デジタル放送が映らないことがあります。当商品をご利用の際には十分ご注意ください。

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	出力インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D
DH ECO	SDA-20-1S-K	オープン	セミグロスブラック	水平専用	13～52	7.8～9.8	—	—	75(F形)	2.5	10以上	—	1.6(本体のみ) 2.4(金具取付時) 1.7(スタンド設置時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時) 605×223×180(スタンド設置時)
ECO	SDA-20-3S-K	オープン	セミグロスブラック	垂直専用	13～52	6.9～9.1	—	—	75(F形)	2.5	10以上	—	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時) 1.8(スタンド設置時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時) 605×223×180(スタンド設置時)

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

■ブースタ内蔵タイプ

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	ブースタ内蔵	総合利得(dB)※2	出力インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(kg)	寸法(mm) H×W×D
ECO	SDA-20-2SA-K	オープン	セミグロスブラック	水平専用	13～52	7.8～9.8	○	26～34	75(F形)	3.0	10以上	DC15V 30mA	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時) 1.8(スタンド設置時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時) 605×223×180(スタンド設置時)
ECO	SDA-20-4SA-K	オープン	セミグロスブラック	垂直専用	13～52	6.9～9.1	○	25～33	75(F形)	3.0	10以上	DC15V 30mA	1.8(本体のみ) 2.6(金具取付時) 1.9(スタンド設置時)	600×223×55(本体のみ) 600×223×112(金具取付時) 605×223×180(スタンド設置時)

※2 総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

UHFアンテナ 屋内外兼用 ホーム用

- 強電界地域向け、地デジ用のアンテナです。
- ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
- やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
- 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内·室外にも設置が可能です。
- 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
- 付属金具適合マスト径　φ22～48.6mm
- SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C·5C)

UHF

anpet アンペット



SDA-5-1-IW
SDA-5-2-IW
(ブースタ内蔵タイプ)



SDA-5-1-SK
SDA-5-2-SK
(ブースタ内蔵タイプ)



㊍ SDA-5-1-AG
㊍ SDA-5-2-AG
(ブースタ内蔵タイプ)



㊍ SDA-5-1-BB
㊍ SDA-5-2-BB
(ブースタ内蔵タイプ)

屋内にも屋外にも設置できる!!



屋内設置例　屋外設置例

㊐本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)
本体取付ネジ(2本)、電源部(1個)※ブースタ内蔵タイプのみ

＊電波が強い地域でも建物により遮蔽された場所など受信環境の悪い所では、良好に受信できない場合があります。
※1 別売のベランダ取付金具を使用しています。

●強電界地域用

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	出力インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	質量(g)	寸法(mm) H×W×D
DH ECO	SDA-5-1-IW	オープン	アイボリーホワイト	水平·垂直(スタンド設置時は水平のみ)	13～52	4～5	75(F形)	2.5	12～18	440(本体のみ) 580(金具取付時) 510(スタンド設置時)	75×275×125(本体のみ) 75×275×220(金具取付時) 107×275×126(スタンド設置時)
DH ECO	SDA-5-1-SK	オープン	セミグロスブラック								
㊍ DH ECO	SDA-5-1-AG	オープン	アップルグリーン								
㊍ DH ECO	SDA-5-1-BB	オープン	ブライトブラウン								

■ブースタ内蔵タイプ
●強·中電界地域用(※屋内設置時は強電界地域のみ対応)

	型名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル(ch)	動作利得(dB)	総合利得(dB)※	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	前後比(dB)	電源	質量(g)	寸法(mm) H×W×D
ECO	SDA-5-2-IW	オープン	アイボリーホワイト	水平·垂直(スタンド設置時は水平のみ)	13～52	4～5	19～26	75(F形)	2.5	12～18	DC15V 40mA	440(本体のみ) 580(金具取付時) 510(スタンド設置時)	75×275×125(本体のみ) 75×275×220(金具取付時) 107×275×126(スタンド設置時)
ECO	SDA-5-2-SK	オープン	セミグロスブラック										
㊍ ECO	SDA-5-2-AG	オープン	アップルグリーン										
㊍ ECO	SDA-5-2-BB	オープン	ブライトブラウン										

※総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得

UHF室内アンテナ（強電界地域用）　屋内用　ホーム用

- スリムでコンパクトな、強電界地域向け、地デジ用室内アンテナです。
- 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
- 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
- IDA-7CBはUSB接続または付属のACアダプタで内蔵ブースタへの電源供給が可能です。

UHF

アンペット



IDA-7C-IW
IDA-7CB-IW
（ブースタ内蔵タイプ）



IDA-7C-LB
IDA-7CB-LB
（ブースタ内蔵タイプ）



IDA-7C-LG
IDA-7CB-LG
（ブースタ内蔵タイプ）



IDA-7C-LY
IDA-7CB-LY
（ブースタ内蔵タイプ）



IDA-7C-LO
IDA-7CB-LO
（ブースタ内蔵タイプ）



IDA-7C-LM
IDA-7CB-LM
（ブースタ内蔵タイプ）



IDA-7C-WR
IDA-7CB-WR
（ブースタ内蔵タイプ）




IDA-7C-SK
IDA-7CB-SK
（ブースタ内蔵タイプ）

いろんなシーンで地デジ受信！

※電波が強い地域でも建物によりしゃへいされた場所など受信環境の悪い所では、良好に受信できない場合があります。
※パソコンやモバイル端末等、各接続端末に地デジチューナーが内蔵されている必要があります。

好きな場所にテレビを置きたい　パソコンでテレビを見たい



㊟ACアダプタ（1個）※IDA-7CBのみ
電源供給用USBケーブル（1本）※IDA-7CBのみ

	型　名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル（ch）	動作利得（dB）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	質 量（g）	寸法（mm）H×W×D	備　考
Eco	IDA-7C-IW	オープン	アイボリーホワイト	水平専用	13～52	0.5～2.0	75（F形）	3.0	370	207×149×90	出力プッシュプラグ
Eco	IDA-7C-LB	オープン	ライトブルー								
Eco	IDA-7C-LG	オープン	ライトグリーン								
Eco	IDA-7C-LY	オープン	ライトイエロー								
Eco	IDA-7C-LO	オープン	ライトオレンジ								
Eco	IDA-7C-LM	オープン	ライトピンク								
Eco	IDA-7C-WR	オープン	ワインレッド								
Eco	IDA-7C-SK	オープン	セミグロスブラック								

■ブースタ内蔵タイプ

	型　名	希望小売価格	本体カラー	受信偏波	受信チャンネル（ch）	総合利得（dB）※	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	電　源	質 量（g）	寸法（mm）H×W×D	備　考
Eco	IDA-7CB-IW	オープン	アイボリーホワイト	水平専用	13～52	13～17	75（F形）	3.0	ACアダプタ使用時 AC100V（50/60Hz） 0.2W USB受電時 DC5V 20mA	370	207×149×90	出力プッシュプラグ 電源:USB電源もしくはACアダプタ
Eco	IDA-7CB-LB	オープン	ライトブルー									
Eco	IDA-7CB-LG	オープン	ライトグリーン									
Eco	IDA-7CB-LY	オープン	ライトイエロー									
Eco	IDA-7CB-LO	オープン	ライトオレンジ									
Eco	IDA-7CB-LM	オープン	ライトピンク									
Eco	IDA-7CB-WR	オープン	ワインレッド									
Eco	IDA-7CB-SK	オープン	セミグロスブラック									

※総合利得は、アンテナ利得+ブースタ利得


DH デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | SH スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | HDHS ハイシールドマーク登録品 | BL BL優良住宅部品 | 国 国土交通省営繕部仕様 | Eco ECOマーク

UHFアンテナ　ホーム用

- 全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型の地デジ用アンテナです。
- 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に成力を発揮します。
- 補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
- 適合マスト径　φ22～48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

㊟5CF形コネクタ（1個）、防水キャップ（1個）

UHF



SU-25WF


	型　名	希望小売価格	素子数	受信チャンネル（ch）	インピーダンス（Ω）	動作利得（dB）	VSWR（以下）	前後比（dB）	質量（kg）	寸法（mm）H×W×L	備　考
DH Eco	SU-19WF	7,400（税込 8,140）	14	13～52	75（F形）	8.0～12.4	2.5	18～28	約0.92	544×373×1030	水平·垂直偏波用
DH Eco	SU-25WF	9,000（税込 9,900）	20	13～52	75（F形）	8.5～13.7	2.5	19～28	約1.1	544×373×1480	

UHFパラスタックアンテナ　ホーム用

- パラスタック型を採用することで、微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られるUHFオールチャンネル型の地デジ用アンテナです。
- 動作利得、前後比に優れた超高性能アンテナです。
- 補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
- 適合マスト径　φ22～48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

㊟5CF形コネクタ（1個）、防水キャップ（1個）

UHF



SC-20WFG


	型　名	希望小売価格	素子数	受信チャンネル（ch）	インピーダンス（Ω）	動作利得（dB）	VSWR（以下）	前後比（dB）	質量（kg）	寸法（mm）H×W×L	備　考
DH Eco	SC-20WFG	17,700（税込 19,470）	20	13～52	75（F形）	9.6～15.7	2.5	18～28	約2.1	544×373×1870	水平·垂直偏波用

UHFパラスタックアンテナ（ローチャンネル）　ホーム用

- UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定、パラスタック型を採用することで、利得を向上した高性能の地デジ用アンテナです。
- パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズで、マスト取付作業の負担を軽減します。
- 補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
- 適合マスト径　φ22～48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

㊟5CF形コネクタ（1個）、防水キャップ（1個）

UHF ローチャンネル



SC-14LFG


	型　名	希望小売価格	素子数	受信チャンネル（ch）	インピーダンス（Ω）	動作利得（dB）	VSWR（以下）	前後比（dB）	質量（kg）	寸法（mm）H×W×L	備　考
DH Eco	SC-14LFG	14,500（税込 15,950）	14	13～34	75（F形）	11.0～13.5	2.5	18～27	約1.6	544×390×1170	水平·垂直偏波用

BL型　UHFアンテナ　共同受信用

●共同受信用の地デジ用UHFアンテナです。
●20K-ULN1B、20K-ULN2Bは、UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定したタイプのアンテナです。
●補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
●適合マスト径　φ31.8～62mm


㊐防水キャップ（1個）

UHF




20K-UWN1B

UHF ローチャンネル




20K-ULN1B

UHF



20K-UWN2B

UHF ローチャンネル



20K-ULN2B

（アルミ仕様）

	型　名	希望小売価格	素子数	受信チャンネル（ch）	インピーダンス（Ω）	動作利得（dB）	VSWR（以下）	半値幅（度以内）	前後比（dB）	寸法（mm）H×W×L	質量（kg）	受風面積（m^2）	備　考
BL 国 ECO	20K-UWN1B（UWN-20）〈AU-1〉	41,500（税込 45,650）	20	UHF 13～52	75（F形）	8.0以上※1	2.5	55※1	15以上	550×373×1455	約2.4	0.16	水平・垂直偏波用
						9.0以上※2		50※2					
BL 国 ECO	20K-ULN1B（ULN-20）〈AU-1〉	48,500（税込 53,350）		UHF 13～34		9.0以上	2.5	50	15以上	550×373×1455	約2.5	0.17	

（ステンレス仕様）

	型　名	希望小売価格	素子数	受信チャンネル（ch）	インピーダンス（Ω）	動作利得（dB）	VSWR（以下）	半値幅（度以内）	前後比（dB）	寸法（mm）H×W×L	質量（kg）	受風面積（m^2）	備　考
BL 国 ECO	20K-UWN2B（UWN-20S）〈AU-2〉	118,000（税込 129,800）	20	UHF 13～52	75（F形）	8.0以上※1	2.5	55※1	15以上	545×373×1455	約3.5	0.15	水平・垂直偏波用
						9.0以上※2		50※2					
BL 国 ECO	20K-ULN2B（ULN-20S）〈AU-2〉	128,300（税込 141,130）		UHF 13～34		9.0以上	2.5	50	15以上	545×373×1455	約3.6	0.16	

型名の（　）内はBL型式、〈　〉内は国土交通省営繕部仕様型式　　※1 470～578MHz　※2 578～710MHz


防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム（TLCモデム）
タイムサーバーLANシステム機材
衛　星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器（分波器）
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器（プリアンプ）
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索　引価格表

UHFアンテナ　共同受信用

●共同受信用UHFオールチャンネル型の地デジ用アンテナです。
●高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。
●補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
●適合マスト径　φ32～60.5mm

㊐5CF形コネクタ（1個）、防水キャップ（1個）

UHF



UK-20WFA


	型　名	希望小売価格	素子数	受信チャンネル（ch）	インピーダンス（Ω）	動作利得（dB）	VSWR（以下）	半値幅（度以内）	前後比（dB）	寸法（mm）H×W×L	質量（kg）	受風面積（m^2）	備　考
ECO	UK-20WFA	24,000（税込 26,400）	20	UHF 13～52	75（F形）	7.6～13.5	2.5	±26.5～±12.5	16～28	310×380×1600	約1.9	0.13	水平・垂直偏波用

BL型　FMアンテナ　共同受信用

●76～95MHzとワイドFM受信にも対応したFMアンテナです。
●共同受信用アンテナとして耐久性に優れています。
●5K-FM1Wはアルミニウム仕様、5K-FM2Wはステンレス仕様です。
●適合マスト径φ32～62mm

㊐防水キャップ（1個）

FM



5K-FM1W
5K-FM2W

	型　名	希望小売価格	素子数	受信チャンネル（ch）	インピーダンス（Ω）	動作利得（dB）	VSWR（以下）	半値幅（度以内）	前後比（dB）	寸法（mm）H×W×L	質量（kg）	受風面積（m^2）	備　考
BL 受	5K-FM1W（VS-FMW）	44,200（税込 48,620）	5	FM	75（F形）	4.5以上	2.5	70	9以上	585×1925×2490	4.7	0.28	アルミニウム仕様 水平偏波専用
BL 受	5K-FM2W（VS-FMWS）	118,700（税込 130,570）								585×1930×2490	7.0		ステンレス仕様 水平偏波専用

型名の（　）内はBL型式

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

建柱資材
Antenna Accessory



設置イメージ

※単位未記載の寸法はmm表記です。

軒下金具／側面金具

ホーム用



MSH-1ZA




MSH-05Z





MSH-10Z




MSH-15Z









型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
MSH-1ZA	1,820(税込 2,002)	0.5	軒下金具　中間・底兼用型　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ22～φ25用
MSH-05Z	3,980(税込 4,378)	0.7	軒下金具　中間・底兼用型　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ22～φ32用
MSH-10Z	4,260(税込 4,686)	1.0	軒下金具　中間・底兼用型　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ22～φ32用
MSH-15Z	5,600(税込 6,160)	1.2	軒下金具　中間・底兼用型　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ22～φ32用




DSB-101　DSB-102




MSH-400Z




MSH-500Z



DSB－101
中間用



【伸縮状態】



（伸縮範囲：328～513）

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
DSB-101	14,000(税込 15,400)	1.4	側面金具(中間用)　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ32～34用
DSB-102	14,000(税込 15,400)	1.4	側面金具(底用)　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ32～34用
MSH-400Z	17,400(税込 19,140)	2.5	伸縮型軒下金具　中間・底兼用型　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ25～φ36用
MSH-500Z	10,100(税込 11,110)	2.5	伸縮型軒下金具　中間・底兼用型　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ22～φ32用


デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器 / リモートポスティングシステム / 情報分電盤 / 同軸LANシステム(TLCモデム) / タイムサーバーLANシステム機材 / 衛星アンテナ / 地上放送用アンテナ / 建柱資材 / 混合器(分波器) / フィルタアッテネータ / ブースタホーム用 / ブースタ共同受信用 / CATV用 / 前置増幅器(プリアンプ) / 分岐器分配器 / 直列ユニットテレビ端子 / ケーブル付分波器 / コネクタプラグ / レベルメータ同軸ケーブル / OFDM変調器信号監視ユニット / 光システム機器 / 電源供給器保安器 他 / パック商品 / 参考資料 / 索引価格表

※単位未記載の寸法はmm表記です。

BS屋根馬

ホーム用




YBS-1AZ



（設置例）

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
YBS-1AZ	10,000(税込 11,000)	2.8	BS屋根馬(ステーリング1個付属)　溶融亜鉛メッキ

※別売のマスト(φ25、φ32)を取り付けることも可能です。(P.46)



YBS-2AZ



（設置例）

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
YBS-2AZ	14,500(税込 15,950)	3.7	BS屋根馬(ステーリング2個付属)　溶融亜鉛メッキ


※別売のマスト(φ25、φ32)を取り付けることも可能です。(P.46)





設置イメージ

屋根馬

ホーム用










YS-4Z



YS-5




YS-20Z

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
YS-4Z	3,650(税込 4,015)	1.4	屋根馬(小)　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ22～φ32用
YS-5	14,500(税込 15,950)	1.5	ステー付屋根馬(小)　ステンレス製　マスト径φ22～φ32用
YS-20Z	6,100(税込 6,710)	2.2	ステー付屋根馬(大)　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ22～φ32用

㊜受注生産品 | ㊞近日発売品 | ㊡在庫品限り | ㊎付属品 | ㊐価格問合せ

※単位未記載の寸法はmm表記です。

マスト　ホーム用



0.9M-32Z　M-25 M-25Z　M-32-P　2.7M-32Z　3.6M-32Z　M2.6-34Z　2M-25S　2M-32S　4M-32S

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
0.9M-32Z	2,840 (税込 3,124)	1.1	家庭用アンテナマスト　溶融亜鉛メッキ　φ32mm×0.9m　キャップ付
M-25	2,040 (税込 2,244)	1.3	家庭用アンテナマスト　亜鉛メッキ鋼板　φ25mm×1.8m　キャップ付
M-25Z	3,000 (税込 3,300)	1.3	家庭用アンテナマスト　溶融亜鉛メッキ　φ25mm×1.8m　キャップ付
M-32-P	4,260 (税込 4,686)	2.2	家庭用アンテナマスト　溶融亜鉛メッキ　φ32mm×1.8m　キャップ付
2.7M-32Z	6,500 (税込 7,150)	3.2	家庭用アンテナマスト　溶融亜鉛メッキ　φ32mm×2.7m　キャップ付
3.6M-32Z	9,100(税込 10,010)	4.3	家庭用アンテナマスト　溶融亜鉛メッキ　φ32mm×3.6m　キャップ付
M2.6-34Z	12,400(税込 13,640)	4.7	家庭用アンテナマスト　溶融亜鉛メッキ　φ34mm×2.6m　キャップ付
2M-25S	9,500(税込 10,450)	1.4	アンテナマスト　ステンレス　φ25mm×t1.2mm×2m
2M-32S	12,000(税込 13,200)	1.9	アンテナマスト　ステンレス　φ32mm×t1.2mm×2m
4M-32S	23,000(税込 25,300)	3.7	アンテナマスト　ステンレス　φ32mm×t1.2mm×4m

ステーリング／マストジョイント　ホーム用



SRZ-25A



MJZ-25A-P
※梱包はバック商品となります。

型名	希望小売価格	備考
SRZ-25A	650 (税込 715)	ステーリング　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ25用
SRZ-32A	780 (税込 858)	ステーリング　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ32用
MJZ-25A-P	オープン	マストジョイント　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ25接続用
MJZ-32A-P	オープン	マストジョイント　溶融亜鉛メッキ　マスト径φ32接続用


バインド線　ホーム用




BGS-1.4NB

型名	備考
BGS-1.4NB	ステンレスバインド線 1.4mm×200m　リール巻
BGS-1.6NB	ステンレスバインド線 1.6mm×200m　リール巻

支線引留金具



C型金物




L型フック

型名	希望小売価格	備考
CK-1	420(税込 462)	C型金物 溶融亜鉛メッキ
LF-1	540(税込 594)	L型フック 溶融亜鉛メッキ

TV引留金具

●引込ケーブル用支持線の引留に使用します。



TV-1


型名	希望小売価格	備考
TV-1	300(税込 330)	TV引留金具

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器他
パック商品
参考資料
索引価格表


※単位未記載の寸法はmm表記です。

ブラケット／ステー金具　ホーム用




SBK-1


NBK-1



ASBK-1




ASBK-2




NB-700T




S-600MW



SBK-1の設置イメージ



ASBK-1の設置イメージ



NB-700Tの設置イメージ


型名	希望小売価格	備考
SBK-1	1,550 (税込 1,705)	1号角ブラケット　支線引留金具　角型　樋を避ける金具　溶融亜鉛メッキ
NBK-1	2,460 (税込 2,706)	ブラケット支線引留金具　溶融亜鉛メッキ
ASBK-1	5,000 (税込 5,500)	支線引留金具　ステンレス
ASBK-2	5,000 (税込 5,500)	支線引留金具　ステンレス
NB-700T	860 (税込 946)	ステー金具　支線引留金具　ステンレスワイヤ型
S-600MW	1,280 (税込 1,408)	ステー金具　支線引留金具　ステンレスワイヤロープ型

住宅用引込柱マスト取付金具



IKJ金具 ※必ず2個以上でご利用ください。

カラーポール・その他鋼管柱



NSP金具

バンザマスト・カラーポール・その他鋼管柱

●鋼管柱などアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
アンテナ用のポールの太さによってサイズが異なります。


型名	希望小売価格	鋼管柱側適合径(mm)	ポール側適合径(mm)	重さ(kg)	備考
IKJ-1	8,700 (税込 9,570)	φ89～130	φ31～39	1.6	溶融亜鉛メッキ

型名	希望小売価格	ポール側適合径	用途	備考
NSP-1	13,400 (税込 14,740)	φ32用	家庭用アンテナに使用	溶融亜鉛メッキ

※1個入の価格となります。左の写真の場合は、2個必要となります。

小径バンド


●支線の取付け、支持線の引留および吊架金物等の取付けに使用します。



型名	希望小売価格	b	板厚	d_1	d_2	適用径	備考
TVBD-8-91	1,900 (税込 2,090)	40	3.2	M12×50	M12×70	φ 89.1	溶融亜鉛メッキ
TVBD-11-114	2,000 (税込 2,200)				M12×90	φ114.3	

※単位未記載の寸法はmm表記です。

アンテナ建柱資材 ホーム用


設置イメージ


ベランダ取付金具


溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、耐久性に優れています。また、ベランダ設置の他に、壁面設置用としても使用できます。壁面設置時のアンカーボルト等は別途、お買い求めください。



NBS-300J


NBS-600J


SAB-500J









型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
NBS-300J	7,650 (税込 8,415)	1.7	ベランダ・壁面共用　U字金具付　溶融亜鉛メッキ
NBS-600J	11,800 (税込 12,980)	2.4	ベランダ・壁面共用　U字金具付　溶融亜鉛メッキ
SAB-500J	11,000 (税込 12,100)	2.1	ベランダ・壁面共用　U字金具付　溶融亜鉛メッキ


ベランダ取付金具



SBS-190JA


SBSC-200J



ベランダ取付金具(ベランダフェンス角対応)




SBS-190JA 設置例


SBSC-200J 設置例

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
SBS-190JA	オープン	1.0	ベランダ・壁面共用　挟み込み金具付　本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(※ZAM)
SBSC-200J	8,500 (税込 9,350)	1.5	ベランダ・ベランダフェンス角・壁面共用　U字金具付　溶融亜鉛メッキ

※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。


デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器 / リモートポスティングシステム / 情報分電盤 / 同軸LANシステム(TLCモデム) / タイムサーバーLANシステム機材 / 衛星アンテナ / 地上放送用アンテナ / 建柱資材 / 混合器(分波器) / フィルタアッテネータ / ブースタホーム用 / ブースタ共同受信用 / ブースタCATV用 / 前置増幅器(プリアンプ) / 分岐器分配器 / 直列ユニットテレビ端子 / ケーブル付分波器 / コネクタプラグ / レベルメータ同軸ケーブル / OFDM変調器信号監視ユニット / 光システム機器 / 電源供給器保安器 他 / パック商品 / 参考資料 / 索引価格表


※単位未記載の寸法はmm表記です。

アンテナ建柱資材 ホーム用

壁面取付金具




HK-30K



型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
HK-30K	10,500 (税込 11,550)	1.2	壁面取付金具 塗装:粉体塗装(黒) 下地:溶融亜鉛メッキ


コンクリートフェンス用取付金具



BFK-400JA


コンクリートフェンスに小口径BS・CSアンテナの取付が簡単に出来ます。

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
BFK-400JA	13,500 (税込 14,850)	2.4	コンクリートフェンス用 取付可能範囲壁厚　90～205mm 溶融亜鉛メッキ




BFKL-400J


型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
BFKL-400J	16,500 (税込 18,150)	3.0	コンクリートフェンス用 取付可能範囲壁厚　200～340mm 溶融亜鉛メッキ



BFK-580J

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
BFK-580J	15,700 (税込 17,270)	3.2	コンクリートフェンス用 取付可能範囲壁厚　90～200mm 溶融亜鉛メッキ



設置イメージ



※単位未記載の寸法はmm表記です。


CS･BS側面ポール･側面取付金具

共同受信用



㊎ BSM-2500

■壁面設置例



●CS･BSアンテナ用側面ポール
取付は側面取付金具2点止め用を使用してください。

■側面ポール

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
㊎ BSM-2500	57,500(税込 63,250)	約13	φ76.3mm(65A)×2.5m 溶融亜鉛メッキ


※納期、送料に関しましては最寄の営業所までお問い合わせください。

■側面取付金具


型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
NEW! ㊎ 2WB-76	22,000(税込 24,200)	1.6	φ76.3(65A)(中間用) 2点止 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ 2WB-761	22,000(税込 24,200)	1.7	φ76.3(65A)(底用) 2点止 溶融亜鉛メッキ

側面ポール

共同受信用



SPOL-3.5



㊎ SPOL-5.5J

●側面ポール
取付は側面取付金具(P.51)を使用してください。

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
NEW! SPOL-2.0N	43,000 (税込 47,300)	約7.2	φ48.6(40A)×2000 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ SPOL-2.5N	44,000 (税込 48,400)	約9	φ48.6(40A)×2500 溶融亜鉛メッキ
NEW! SPOL-3.0N	49,000 (税込 53,900)	約10.7	φ48.6(40A)×3000 溶融亜鉛メッキ
SPOL-3.5	49,000 (税込 53,900)	約14	φ48.6(40A)×3600 溶融亜鉛メッキ
㊎ SPOL-3.5S	177,000(税込 194,700)	約13	φ48.6(40A)×3600 ステンレス
NEW! ㊎ SPOL-60-2.0N	52,500 (税込 57,750)	約9	φ60.5(50A)×2000 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ SPOL-60-2.5N	66,700 (税込 73,370)	約11.3	φ60.5(50A)×2500 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ SPOL-60-3.0N	70,000 (税込 77,000)	約13.6	φ60.5(50A)×3000 溶融亜鉛メッキ
㊎ SPOL-60-3.5	76,000 (税込 83,600)	約19	φ60.5(50A)×3500 溶融亜鉛メッキ

※納期、送料に関しましては最寄の営業所までお問い合わせください。

●継ポール　φ48.6(40A)×3000+φ60.5(50A)×2500
取付は側面取付金具φ60.5(50A)を使用してください。

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
㊎ SPOL-5.5J	100,000 (税込 110,000)	約27	φ48.6(40A)×3000 ＋ φ60.5(50A)×2500 溶融亜鉛メッキ

※納期、送料に関しましては最寄の営業所までお問い合わせください。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク


※単位未記載の寸法はmm表記です。

側面取付金具

共同受信用




WB-50N



WB-50N 中間用　WB-501N 底用



2WB-50




2WB-50 中間用　2WB-501 底用

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
WB-50N	7,300 (税込 8,030)	1.0	φ48.6(40A)(中間用) 1点止 溶融亜鉛メッキ
WB-501N	7,300 (税込 8,030)	1.2	φ48.6(40A)(底用) 1点止 溶融亜鉛メッキ
2WB-50	10,300(税込 11,330)	1.0	φ48.6(40A)(中間用) 2点止 溶融亜鉛メッキ
2WB-501	10,300(税込 11,330)	1.0	φ48.6(40A)(底用) 2点止 溶融亜鉛メッキ
WB-60	13,500(税込 14,850)	2.2	φ60.5(50A)(中間用) 1点止 溶融亜鉛メッキ
WB-601	13,500(税込 14,850)	2.2	φ60.5(50A)(底用) 1点止 溶融亜鉛メッキ
2WB-60	13,700(税込 15,070)	1.2	φ60.5(50A)(中間用) 2点止 溶融亜鉛メッキ
2WB-601	13,700(税込 15,070)	1.3	φ60.5(50A)(底用) 2点止 溶融亜鉛メッキ
㊎ SWB-50	58,000(税込 63,800)	1.0	φ48.6(40A)(中間用) 1点止 ステンレス
㊎ SWB-501	58,000(税込 63,800)	1.0	φ48.6(40A)(底用) 1点止 ステンレス


自立ポール

共同受信用


●自立ベースと組み合わせて使用します。




㊎ GPOL-2.5N




㊎ GPOL-3.0N



㊎ GPOL-60-2.0N



㊎ GPOL-60-2.5N




㊎ GPOL-60-3.0N

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
GPOL-2.0N	49,600 (税込 54,560)	約8.5	φ48.6(40A)×2140 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ GPOL-2.5N	52,900 (税込 58,190)	約10	φ48.6(40A)×2640 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ GPOL-3.0N	58,000 (税込 63,800)	約12	φ48.6(40A)×3140 溶融亜鉛メッキ
GPOL-3.5	58,000 (税込 63,800)	約14	φ48.6(40A)×3635 溶融亜鉛メッキ
㊎ GPOL-3.5S	260,000(税込 286,000)	約13	φ48.6(40A)×3635 ステンレス
NEW! ㊎ GPOL-60-2.0N	60,000 (税込 66,000)	約10	φ60.5(50A)×2140 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ GPOL-60-2.5N	64,000 (税込 70,400)	約12.5	φ60.5(50A)×2640 溶融亜鉛メッキ
NEW! ㊎ GPOL-60-3.0N	66,700 (税込 73,370)	約15	φ60.5(50A)×3140 溶融亜鉛メッキ
㊎ GPOL-60-3.5	75,000 (税込 82,500)	約20	φ60.5(50A)×3635 溶融亜鉛メッキ

※納期、送料に関しましては最寄の営業所までお問い合わせください。

※単位未記載の寸法はmm表記です。

自立ベース 共同受信用



BAS-700



KBAS-700N

メッキ鋼板はコンクリートなどのアルカリ性の材料に触れると色や性質が変化しますので、施工時にはご注意ください。

型名	希望小売価格	質量(kg)	備考
BAS-400	89,600(税込 98,560)	約15	400×400mm φ48.6(40A)ポール用 溶融亜鉛メッキ
BAS-700	132,000(税込 145,200)	約41	700×700mm φ48.6(40A)ポール用 溶融亜鉛メッキ
BAS-700B	165,000(税込 181,500)	約43	700×700mm φ60.5(50A)ポール用 溶融亜鉛メッキ
KBAS-700N	82,500(税込 90,750)	約12.5	組立式 φ48.6(40A)ポール用 溶融亜鉛メッキ
(受) BAS-700S	570,000(税込 627,000)	約42	700×700mm φ48.6(40A)ポール用 ステンレス

※納期、送料に関しましては都度お問い合わせください。


自立マストベース 共同受信用

●当社のBS･110度CSアンテナ60型･75型･90型につきましては、全ての機種において、マストに中間取付が可能です。
(適合マスト外径範囲内に限る)

■屋上(地上)設置式


メッキ鋼板はコンクリートなどのアルカリ性の材料に触れると色や性質が変化しますので、施工時にはご注意ください。

設置イメージ



BSB-400、BSB-400B

設置イメージ



BSB-700、BSB-700A、BSB-700B

型名	希望小売価格	マスト長･径 L(mm)	マスト長･径 R(φ)	質量(kg)	適応機種	備考
BSB-400	126,000(税込 138,600)	1200	48.6(40A)	約19	CBD-K060A、CBD-K075B、CBD-K090B	溶融亜鉛メッキ
BSB-400B	130,000(税込 143,000)	1200	60.5(50A)	約20	CBD-K060A、CBD-K075B、CBD-K090B、KCBS-K075A、KCBS-K090A	溶融亜鉛メッキ
BSB-700	180,000(税込 198,000)	1200	76.3(65A)	約46	CBD-K060A、CBD-K075B、CBD-K090B、KCBS-K075A、KCBS-K090A	溶融亜鉛メッキ
BSB-700A	138,000(税込 151,800)	1000	60.5(50A)	約44	CBD-K060A、CBD-K075B、CBD-K090B、KCBS-K075A、KCBS-K090A	溶融亜鉛メッキ
BSB-700B	174,000(税込 191,400)	1200	89.1(80A)	約48	CBD-K060A、CBD-K075B、CBD-K090B、KCBS-K075A、KCBS-K090A	溶融亜鉛メッキ


※納期、送料に関しましては都度お問い合わせください。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器他
パック商品
参考資料
索引価格表

※単位未記載の寸法はmm表記です。


自立マストベース用アンカーセット 共同受信用



ANKS-12A
(付)M12六角ナット(8個)、M12平ワッシャー(4個)



ANKS-16A



ANKS-16A
(付)M16六角ナット(8個)、M16平ワッシャー(4個)

型名	希望小売価格	備考	質量(kg)	適応機種
ANKS-12A	22,800(税込 25,080)	アンカーピッチ300mm アンカーセット 溶融亜鉛メッキ	3.3	BSB-400、BSB-400B、BAS-400
ANKS-16A	26,800(税込 29,480)	アンカーピッチ500mm アンカーセット 溶融亜鉛メッキ	4.8	BSB-700、BSB-700A、BSB-700B、BAS-700、BAS-700B、BAS-700S

※KBAS-700Nには使用できません。

ハゼ式折板屋根用アンテナ架台 共同受信用

設置イメージ



AG-600




(付)ステンレスボルト8本
(下部材組込済)
ステンレスナット8個
(下部材組込済)
ボルトセット(4組)
ゴムワッシャ(2個)
調整用ワッシャ(8枚)

●省施工で軽量、且つ高い耐久性を実現した、ハゼ式折板屋根用設置架台(アンテナグリッパー※)です。
●ハゼ式折板屋根(W500)用として、角ハゼ･丸ハゼ、屋根勾配2/100～4/100に対応、ハゼピッチ500mm専用となります。
(折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取付できない場合があります。)
※「アンテナグリッパー」は日栄インテック㈱の登録商標であり、同社の製品です。

型名	希望小売価格	備考	質量(kg)
AG-600	オープン	下部材2本	6.2

自立ベース用基礎台 共同受信用



(受) PCコンクリート

型名	希望小売価格	仕様
(受) PCコンクリート	220,000(税込 242,000)	800×800 8枚組合せ(下記を含む) アンカーボルト M16×340 4本 基礎ブロック 8枚 通しボルト M12×900 4本 当て板 2枚 ゴムマット 5t×900×900
(受) ゴムマット	25,000(税込 27,500)	5t×900×900

※運賃は別途実費をいただきます。
※基礎ブロックは1枚あたり58Kgの重量物です。無理のない運搬、作業を行ってください。

スタンドオフ/4方ステー金具 共同受信用



PLK-50S
(スタンドオフ)



ST-4
(4方ステー金具)


型名	希望小売価格	備考
PLK-50S	800(税込 880)	ステンレス同軸どめ金具 φ48.6(40A)
PLK-60S	840(税込 924)	ステンレス同軸どめ金具 φ60.5(50A)
ST-4	5,400(税込 5,940)	4方向にステーをとる金具 φ48.6(40A) 溶融亜鉛メッキ

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます


混合器（分波器）
Mixer

混合器は、複数のアンテナで受信した電波を互いに干渉をすることなく混合し、1本の同軸ケーブルにまとめて伝送するために使用します。

CS·BS／UHF·VHF·FM混合器の例




特定地域向 UHF／UHF混合器の例



UHF2方向受信の例（埼玉地区）


UHFアンテナ2本を使用して、2方向の電波を受信する場合には、不要なチャンネルをカットして混合することで、電波を良好に受信できます。



※ch.28（放送大学：東京タワー）は放送が終了しています。

●混合器と分波器の関係

混合器の入力と出力を逆に使用すると分波器になります。つまり、電波の入力方向で混合器・分波器と呼び名が変わります。



混合器の性能をあらわす規格値

通過帯域損失 必要な電波が混合器を通過する際の損失〔dB〕

阻止帯域減衰量 電波が干渉しないように不要な電波を減衰させる量〔dB〕

CS·BS/UV·FM混合器 屋外用 ホーム用

- ●新4K8K衛星放送受信に対応した10～3224MHzまでの超広帯域設計です。CS·BS-IF電波とUV·FM電波を低損失で混合します。
- ●入出力F形本体内部シールド構造を採用した、高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
- ●CS·BS入力端子-出力端子間は電流通過型です。
- ●UV·FM入力端子-出力端子間には電通切換スイッチが内蔵されているため、ブースタを使用する場合は電流通過が可能です。
- ●適合マスト径　φ16～48.6mm
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

4K8K対応 CS·BS 3224MHz UHF FM·VHF



HM-KCBF

㊟5CF形コネクタ（3個）、防水キャップ（3個）、木ネジ（2本·本体取付済）

電流通過容量　DC15V 0.5A以下

型名	希望小売価格	通過帯域損失（dB以下） 10～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	阻止帯域減衰量（dB以上） 10～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備考
HM-KCBF	7,700（税込 8,470）	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	25	25	25	25	20	75	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5	84×94×47	180	屋外用

CS·BS/UV·FM·CATV混合（分波）器 屋外用·屋内用 共同受信用

- ●新4K8K衛星放送受信に対応した10～3224MHzまでの超広帯域設計です。CS·BS-IF電波とUV·FM電波を低損失で混合します。
- ●通過帯域損失が少なく阻止帯域減衰量が大きい設計により、干渉なく良質な画像が得られます。
- ●それぞれCS·BS入力端子-出力端子間は電流通過型です。
- ●CS·BSとUVの混合（分波）、CS·BSとCATVの混合（分波）分波器としても使用できます。
- ●適合マスト径　φ30.2～60.5mm　（MCS-K7C、MX-KCS）
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）（MCS-K7C、MX-KCS）

㊟MCS-K7C:防水キャップ（3個）、木ねじ（2本）
MCS-K7:木ねじ（2本·本体取付済）
MX-KCS:5CF形コネクタ（3個）、防水キャップ（3個）、木ねじ（2本）
MX-KCBUV:5CF形コネクタ（3個）、木ねじ（2本·本体取付済）

4K8K対応 CS·BS 3224MHz UHF FM·VHF CATV



MCS-K7C



MCS-K7



MX-KCS



MX-KCBUV

電流通過容量　DC15V 0.8A 以下

型名	希望小売価格	通過帯域損失（dB以下） 10～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	阻止帯域減衰量（dB以上） 10～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備考
MCS-K7C（SH-MC）	19,300（税込 21,230）	1.3	3.0	3.0	3.0	3.5	20	18	18	18	18	75	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	92×72×74	410	屋外用
MCS-K7（SH-M）	15,100（税込 16,610）	1.3	3.0	3.0	3.0	3.5	20	18	18	18	18	75	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	44×50×19	45	屋内用

型名の（　）内はBL型式

電流通過容量　DC15V 0.8A 以下

型名	希望小売価格	通過帯域損失（dB以下） 10～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	阻止帯域減衰量（dB以上） 10～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備考
MX-KCS	13,300（税込 14,630）	1.3	2.0	2.5	3.0	3.5	25	25	25	25	20	75	1.6	2.0	2.5	2.5	2.5	92×72×74	410	屋外用
MX-KCBUV	7,940（税込 8,734）	1.3	1.5	1.5	2.0	2.5	20	20	20	20	20	75	1.6	2.0	2.0	2.5	2.5	44×50×19	45	屋内用

BL型 UHF/VHF·FM混合（分波）器 屋外用·屋内用 共同受信用

- ●FM·VHF及びUHFの混合（分波）器です。
- ●適合マスト径　φ30.2～60.5mm　（MA-UV-E7C）
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）（MA-UV-E7C）

㊟5CF形コネクタ（3個）、防水キャップ（3個）、木ネジ（2本）

㊟木ネジ（2本·本体取付済）

UHF FM·VHF



MA-UV-E7C



MA-UV-E7

型名	希望小売価格	周波数帯域（MHz）	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備考
MA-UV-E7C（MC-UV-7E）	9,600（税込 10,560）	76～222	1.0	25	75（F形）	1.5	92×72×74	410	屋外用
		470～770	1.5	25	75（F形）	1.8			
MA-UV-E7（M-UV-7E）	6,800（税込 7,480）	76～222	1.0	25	75（F形）	1.5	44×50×19	45	屋内用
		470～770	1.5	25	75（F形）	1.8			

型名の（　）内はBL型式

特定地域向UHF混合器 屋外用 ホーム用

- ●地上デジタル放送に対応した特定地域向混合器です。
- ●入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
- ●壁面取付け可能です。
- ●各入力端子に、0,−10dBの切換式ATTを内蔵しています。（HM-202TA除く）
- ●各入力端子-出力端子間には電通切換スイッチが内蔵されているため、ブースタを使用する場合は電流通過が可能です。（HM-201TB、HM-202TB、HM-201NB、HM-201KB、HM-203KB）
- ●適合マスト径　φ16～48.6mm
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

㊫5CF形コネクタ（3個）、防水キャップ（3個）、木ネジ（2本·本体取付済）

UHF　NEW!　UHF　UHF



㊞ HM-201TB



HM-201NB



HM-201KB

	型　名	希望小売価格	使用チャンネル	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）	VSWR（以下）	インピーダンス（Ω）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備　考
㊞ Eco	HM-201TA	9,600（税込 10,560）	FM·ch1～12	1.5	30	2.5	75（F形）	84×94×47	180	各入力端子:0,-10ATT付 FM·ch1～28 +ch30～62 関東地区用
			ch13～24	2.5	30					
			ch25～28	5.0	10					
			ch30～33	5.0	10	2.5	75（F形）			
			ch34～62	2.5	30					
㊨ Eco	HM-201TB	10,800（税込 11,880）	ch13～24	2.5	30	2.5	75（F形）	84×94×47	190	各入力端子:0,-10ATT付 各端子:電流通過SW付 ch13～28 +ch30～52 関東地区用
			ch25～28	5.0	10					
			ch30～33	5.0	10	2.5	75（F形）			
			ch34～52	2.5	30					
㊞ Eco	HM-202TA	9,600（税込 10,560）	ch13～16	6.0	10	2.5	75（F形）	84×94×47	200	ch13～16,ch20～28 +ch18,ch30～62 関東（神奈川）地区用
			ch20～28	6.0	10					
			ch18	6.0	10	2.5	75（F形）			
			ch30～62	6.0	10					
㊨ Eco	HM-202TB	10,800（税込 11,880）	ch13～16	6.0	10	2.5	75（F形）	84×94×47	190	各入力端子:0,-10ATT付 各端子:電流通過SW付 ch13～16,ch20～28 +ch18,ch30～52 関東（神奈川）地区用
			ch20～28	6.0	10					
			ch18	6.0	10	2.5	75（F形）			
			ch30～52	6.0	10					
Eco	HM-201NB	9,800（税込 10,780）	ch13～19	2.5	30	2.5	75（F形）	84×94×47	190	各入力端子:0,-10ATT付 各端子:電流通過SW付 ch13～23 +ch25～52 中京地区用
			ch20～23	5.0	10					
			ch25～28	5.0	10	2.5	75（F形）			
			ch29～52	2.5	30					
Eco	HM-201KB	10,400（税込 11,440）	ch13～20	2.5	30	2.5	75（F形）	84×94×47	190	各入力端子:0,-10ATT付 各端子:電流通過SW付 ch13～24 +ch26～52 関西地区用
			ch21～24	5.0	10					
			ch26～29	5.0	10	2.5	75（F形）			
			ch30～52	2.5	30					
Eco	HM-203KB	9,800（税込 10,780）	ch13～15	5.5	30	2.5	75（F形）	84×94×47	190	各入力端子:0,-10ATT付 各端子:電流通過SW付 ch13～24 +ch21～52 関西地区用
			ch16～24	6.0	—					
			ch21～29	6.0	—	2.5	75（F形）			
			ch30～52	5.5	30					

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

UHF／UHF混合器 屋外用 ホーム用

- ●地上デジタル放送に対応したUHF混合器です。
- ●入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
- ●屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。
- ●1端子入出力間は電流が通過します。（AC30V1A以下·DC15V0.8A以下）
- ●適合マスト径　φ16～48.6mm
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

㊫5CF形コネクタ（3個）、防水キャップ（3個）、木ネジ（2本·本体取付済）

UHF



HM-UUFA

型　名	希望小売価格	使用チャンネル（ch）	通過帯域損失（dB以下）	端子間結合損失（dB以上）	VSWR（以下）	インピーダンス（Ω）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備　考
Eco HM-UUFA	6,050（税込 6,655）	13～62	4.3	18	1.8	75（F形）	84×94×47	180	UHF+UHF 1端子入出力間電流通過型 AC30V1A·DC15V0.8A

UHF／UHF混合器 屋外用 共同受信用

- ●地上デジタル放送に対応したUHF混合器です。
- ●本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
- ●1端子入出力間は電流が通過します。（AC30V1A以下·DC15V0.8A以下）
- ●適合マスト径　φ30.2～60.5mm
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

㊫5CF形コネクタ（3個）、防水キャップ（3個）、木ネジ（2本）

UHF



MX-UU-7

型　名	希望小売価格	使用チャンネル（ch）	通過帯域損失（dB以下）	端子間結合損失（dB以上）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備　考
MX-UU-7	12,000（税込 13,200）	13～62	4.5	25	75（F形）	1.5	92×72×74	410	UHF+UHF 1端子入出力間電流通過型 AC30V1A·DC15V0.8A

特定地域向UHF混合器 屋外用 共同受信用

- ●地上デジタル放送に対応した特定地域向混合器です。
- ●本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
- ●適合マスト径　φ30.2～60.5mm
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C·5C）

㊫5CF形コネクタ（3個）、防水キャップ（3個）、木ねじ（2本）

UHF　UHF



MX-201T



㊗ MX-203K

型　名	希望小売価格	使用チャンネル（ch）	通過帯域損失（dB以下）	端子間結合損失（dB以上）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）	備　考
MX-201T	17,400（税込 19,140）	13～24	2.5	30	75（F形）	2.5	92×72×74	410	ch13～28+ch30～62 関東地区用
		25～28	6.0	10					
		30～33	6.0	10	75（F形）	2.5			
		34～62	2.5	30					
㊗ MX-201N	17,400（税込 19,140）	13～19	2.5	30	75（F形）	2.5	92×72×74	410	ch13～23+ch25～62 中京地区用
		20～23	6.0	10					
		25～28	6.0	10	75（F形）	2.5			
		29～62	2.5	30					
㊗ MX-201K	17,400（税込 19,140）	13～20	2.5	30	75（F形）	2.5	92×72×74	410	ch13～24+ch26～62 関西地区用
		21～24	6.0	10					
		26～29	6.0	10	75（F形）	2.5			
		30～62	2.5	30					
㊗ MX-203K	17,400（税込 19,140）	13～15	6.0	20	75（F形）	2.5	92×72×74	410	ch13～24+ch21～62 関西地区用
		16～24	6.0	—					
		21～29	6.0	—	75（F形）	2.5			
		30～35	5.0	20					
		36～62	5.0	40					
㊗ MX-204K	17,400（税込 19,140）	13～17	5.0	20	75（F形）	2.5	92×72×74	410	ch13～29+ch23～62 奈良地区用
		18～29	6.0	—					
		23～34	6.0	—	75（F形）	2.5			
		35～62	5.0	20					

CATV上り（DATA）用　混合（分波）器　屋内用

●新4K8K衛星放送に対応したCATV用混合（分波）器です。
●双方向ケーブルテレビで使用されている上り信号（10～55MHz）と下り信号（70～3224MHz）を混合（分波）できます。

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV

㊬ 5CF形コネクタ（3個）
木ネジ（2本・本体取付済）

MX-KTRCS



※当商品は、CATV帯域の上り、下り信号を混合する機器の為、衛星放送（BS・110°CS）帯域とCATV帯域を混合する機器は、P.55をご参照ください。


型名	希望小売価格	周波数帯域（MHz）	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（g）
MX-KTRCS	8,000（税込 8,800）	10～55	3.0	40	75（F形）	2.0	44×50×19	45
		70～90	3.0	40		2.0		
		90～1489	1.5	40		2.0		
		1489～2150	2.0	40	75（F形）	2.5		
		2150～2681	2.5	30		2.5		
		2681～3224	3.0	20		2.5		

ローパスフィルタ

●新4K8K衛星放送のBS左旋・110度CS左旋（2224～3224MHz）の信号を40～45dBカットすることができます。
●電流通過仕様（DC15V 0.8A以下）です。
●施工しやすい六角ナット一体構造です。



SLP-2150FLA



電流通過型　AC30V　1A、DC15V 0.8A以下

型名	希望小売価格	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）		VSWR（以下）	寸法（mm）	質量（g）
		10～2071MHz	2224～2400MHz	2400～3224MHz	10～2071MHz		
SLP-2150FLA	オープン	3.0	40	45	2.0	HEX14×52.3	30


CATV用　流合雑音阻止フィルタ（ハイパスフィルタ）

●新4K8K衛星放送受信に対応した10～3224MHzまでの超広帯域設計です。
●双方向ケーブル施設における、加入者宅側からの流合雑音を防ぎます。
●10～55MHz帯においては、入力信号に対して40dBカットできます。
●施工しやすい六角ナット一体構造です。

4K8K対応



HPK70



電流阻止型

型名	希望小売価格	阻止帯域減衰量（dB以上）	通過帯域損失（dB以下）				VSWR（以下）				寸法（mm）	質量（g）
		10～55MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz	70～90MHz	90～2150MHz	2150～2681MHz	2681～3224MHz		
HPK70	オープン	40	3.2	2.0	2.5	3.0	2.0	2.0	2.5	2.5	HEX12×40.5	18


CATV用　イコライザ

●加入者住宅へのケーブル長にあわせて、イコライザを使用することにより、最適なレベル調整ができます。
●小型・軽量です。
●減衰量に応じて、ラベルの色を変更していますので、作業性が向上します。
●施工しやすい六角ナット一体構造です。（片方向型）



㊟ SEQ-6

㊟ SEQ-10W



[双方向型]　電流阻止型（SEQ-○W、SEQ-○）

型名	希望小売価格	減衰量（dB）						入力VSWR（以下）	寸法（mm）	質量（g）	銘板色
		10～50MHz	50～55MHz	70MHz	250MHz	450MHz	770MHz				
㊟ SEQ-10W	4,180（税込 4,598）	1.5以下	2.5以下	10±1.0	7.3±1.0	5.4±1.0	3.0±1.0	2	φ15×57	30	黄
㊟ SEQ-15W	4,180（税込 4,598）			15±1.0	11.0±1.0	8.0±1.0	4.5±1.0				緑
㊟ SEQ-20W	4,180（税込 4,598）			20±1.0	14.6±1.0	10.7±1.0	6.0±1.0				黒

[片方向型]


型名	希望小売価格	減衰量（dB）				入力VSWR（以下）	寸法（mm）	質量（g）	銘板色
		70MHz	250MHz	450MHz	770MHz				
㊟ SEQ-3	2,750（税込 3,025）	3±0.5	2.2±0.5	1.6±0.5	0.9±0.5	1.8	HEX 12×40	20	赤
㊟ SEQ-6	2,750（税込 3,025）	6±0.5	4.4±0.5	3.2±0.5	1.8±0.5				青
㊟ SEQ-10	2,750（税込 3,025）	10±0.7	7.3±0.7	5.4±0.7	3.0±0.7				黄
㊟ SEQ-15	2,750（税込 3,025）	15±0.7	11.0±0.7	8.0±0.7	4.5±0.7				緑
㊟ SEQ-20	2,750（税込 3,025）	20±0.7	14.6±0.7	10.7±0.7	6.0±0.7				黒

CATV用　BON

●同軸ケーブルの減衰量と等価な特性を有していますので、最適なレベル調整ができます。
●小型・軽量です。
●減衰量に応じて、ラベルの色を変更していますので、作業性が向上します。
●施工しやすい六角ナット一体構造です。



㊟ SBON-20



電流阻止型

型名	希望小売価格	減衰量（dB）				入力VSWR（以下）	寸法（mm）	質量（g）	銘板色
		70MHz	250MHz	450MHz	770MHz				
㊟ SBON-15	2,750（税込 3,025）	4.5±0.7	8.5±0.7	11.5±0.7	15±0.7	1.8	HEX 12×40	20	緑
㊟ SBON-20	2,750（税込 3,025）	6.0±0.7	11.4±0.7	15.3±0.7	20±0.7				黒

全帯域アッテネータ　10～3224MHz

●新4K8K衛星放送受信に対応した10～3224MHzまでの超広帯域設計です。
●小型で、施工しやすい六角ナット一体構造です。減衰量に応じてラベルの色を変更していますので、作業性が向上します。


4K8K対応 CS・BS 3224MHz　UHF FM・VHF CATV



FAS-K3JA



FAS-K6JA



電流通過型　AC30V　1A、DC15V 0.8A以下

型名	希望小売価格	減衰量（dB）			VSWR（以下）			寸法（mm）H×W×D	質量（g）	銘板色
		10～770MHz	770～2150MHz	2150～3224MHz	10～770MHz	770～2150MHz	2150～3224MHz			
FAS-K3JA	3,050（税込 3,355）	3.0±1.0	3.0±1.0	3.0±1.0	1.6	2.0	2.3	HEX12×40.5	18	赤
FAS-K6JA	3,050（税込 3,355）	6.0±1.0	6.0±1.0	6.0±1.0						青
FAS-K10JA	3,050（税込 3,355）	10.0±1.0	10.0±1.0	10.0±1.0						黄
FAS-K15JA	3,050（税込 3,355）	15.0±1.0	15.0±1.0	15.0±1.5						緑
FAS-K20JA	3,050（税込 3,355）	20.0±1.0	20.0±1.0	20.0±1.5						黒

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

㊫受注生産品 | ㊟近日発売品 | ㊟在庫品限り | ㊟付属品 | ㊟価格問合せ

地上デジタル受信障害対策用フィルタシリーズ　屋外用・屋内用

フィルタとは
希望する特定の周波数帯域の電波だけを通過させて、不要な周波数帯域の電波を阻止するための機器のことです。

■用途・性能に応じて各種フィルタの製作が可能です。

フィルタの種類

- フィルタ
  - 特定周波数通過型
    - 低帯域通過フィルタ ―― ローパスフィルタ
    - 高帯域通過フィルタ ―― ハイパスフィルタ
    - 特定帯域通過フィルタ ― バンドパスフィルタ
  - 特定周波数阻止型
    - 帯域阻止フィルタ ―― バンドエリミネータ
    - 狭帯域阻止フィルタ ―― ノッチフィルタ

フィルタ選択方法

型名仕様

SS	EP	—	2028	L	(AT15)
①	②		③	④	⑤

【例】SSシリーズ、バンドエリミネータ、減衰チャンネルch20～ch28、電通、減衰量15dB
SSEP-2028L(AT15)

①筐体選択



K 屋外用
Kシリーズ(アルミダイカスト筐体)
92(H)×72(W)×67(D)　単位mm
質量:約0.4kg
マスト・木板へ取付け



SK 屋外用
SKシリーズ(ステンレス筐体)
97(H)×96(W)×59(D)　単位mm
質量:約0.5kg
マストへ取付け



H 屋外用
Hシリーズ(樹脂筐体)
84(H)×94(W)×47(D)　単位mm
質量:約0.18kg
マスト・木板へ取付け



S 屋内用
Sシリーズ
φ15×57　単位mm
質量:約30g



SS 屋内用
SSシリーズ
φ22×79　単位mm
質量:約90g


適合マスト径 φ30.2～φ60.5mm(K・SKシリーズ)、φ16～φ48.6mm(Hシリーズ)

㊥Kシリーズ、Hシリーズ
5CF形コネクタ(2個)、防水キャップ(2個)、取付金具一式、木ネジ(2本)
SKシリーズ
5CF形コネクタ(2個)、防水キャップ(2個)、取付金具一式
Sシリーズ・SSシリーズ
付属品なし

②フィルタ種類の選択


	K/SK/Hシリーズ	S/SSシリーズ
ローパスフィルタ	LF	LP
ハイパスフィルタ	HF	HP
バンドパスフィルタ	BF	BP
バンドエリミネータ	EF	EP
ノッチフィルタ	NF	NP

ローパスフィルタ
■周波数の低いチャンネル通過、高いチャンネル阻止




・□チャンネルまたは周波数を記入

ハイパスフィルタ
■周波数の高いチャンネル通過、低いチャンネル阻止




・□チャンネルまたは周波数を記入

バンドパスフィルタ
■指定周波数通過




・□チャンネルまたは周波数を記入

バンドエリミネータ
■指定チャンネル阻止、指定外チャンネル通過



・□チャンネルまたは周波数を記入

ノッチフィルタ
■指定周波数阻止



・周波数を記入

③通過チャンネルと阻止チャンネル

	チャンネル指定表記	周波数指定表記
ローパスフィルタ	通過□	通過□F
ハイパスフィルタ	通過□	通過□F
バンドパスフィルタ	通過□	通過□F
バンドエリミネータ	阻止□	阻止□F
ノッチフィルタ		阻止□F

□にはチャンネルまたは周波数が入ります。

※バンドエリミネータの例

単チャンネル	ch20	20
連続チャンネル	ch20～ch28	2028

※ノッチフィルタの例

ノッチ1つの場合	515MHz	515F
単チャンネル2つの場合	ch20とch32	20/32
ノッチ2つの場合	515MHzと563MHz	515F/563F

④電流通過の有無

L　電通仕様（DC15V 0.8A以下）

／　非電通仕様

⑤指定減衰量

(AT□)　□には減衰量が入ります。

／　指定なし

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

各フィルタの概略規格（規格表に記載してない周波数や詳細については、お問い合わせください。）

❶ローパスフィルタ（阻止用）シリーズ

型名	Kシリーズ ㊥ KLF-□／KLF-□F　Hシリーズ ㊥ HLF-□／HLF-□F SKシリーズ ㊥ SKLF-□／SKLF-□F　SSシリーズ ㊥ SSLP-□／SSLP-□F	Sシリーズ ㊥ SLP-□／SLP-□F
使用周波数範囲	10～770MHz	10～770MHz
通過帯域周波数	10MHz～指定周波数	10MHz～指定周波数
通過帯域損失	3.5dB以下	3.5dB以下
阻止帯域減衰量	指定周波数+18MHz:35dB以上	指定周波数+18MHz:20dB以上
VSWR	2.5以下	2.5以下
入出力インピーダンス	75Ω　F形(IN:FJ,OUT:FJ)　※2	75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)
備考	□内には指定chまたは□F内には指定周波数が入ります	

❷ハイパスフィルタ（阻止用）シリーズ

型名	Kシリーズ ㊥ KHF-□／KHF-□F　Hシリーズ ㊥ HHF-□／HHF-□F SKシリーズ ㊥ SKHF-□／SKHF-□F　SSシリーズ ㊥ SSHP-□／SSHP-□F	Sシリーズ ㊥ SHP-□／SHP-□F
使用周波数範囲	10～770MHz	10～770MHz
通過帯域周波数	指定周波数～770MHz	指定周波数～770MHz
通過帯域損失	3.5dB以下	3.5dB以下
阻止帯域減衰量	指定周波数-18MHz:35dB以上	指定周波数-18MHz:20dB以上
VSWR	2.5以下	2.5以下
入出力インピーダンス	75Ω　F形(IN:FJ,OUT:FJ)　※2	75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)
備考	□内には指定chまたは□F内には指定周波数が入ります	

❸バンドパスフィルタシリーズ

型名	Kシリーズ ㊥ KBF-□／KBF-□□　Hシリーズ ㊥ HBF-□／HBF-□□ SKシリーズ ㊥ SKBF-□／SKBF-□□　SSシリーズ ㊥ SSBP-□／SSBP-□□		Sシリーズ ㊥ SBP-□
使用周波数範囲	10～770MHz		10～770MHz
通過帯域周波数	指定の単チャンネル	UHF指定の連続多チャンネル	指定の単チャンネル
通過帯域損失	5dB以下	5dB以下	5dB以下
阻止帯域減衰量	指定上限・下限周波数±24MHz:20dB以上		指定上限・下限周波数±24MHz:15dB以上
VSWR	2.5以下		2.5以下
入出力インピーダンス	75Ω　F形(IN:FJ,OUT:FJ)　※2		75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)
備考	□内には指定chまたは指定周波数が入ります		

❹バンドエリミネータ（阻止用）シリーズ

型名	Kシリーズ ㊥ KEF-□／KEF-□□　Hシリーズ ㊥ HEF-□／HEF-□□ SKシリーズ ㊥ SKEF-□／SKEF-□□　SSシリーズ ㊥ SSEP-□／SSEP-□□		Sシリーズ ㊥ SEP-□
使用周波数範囲	10～770MHz		10～770MHz
阻止帯域周波数	指定の単チャンネル	指定の連続多チャンネル	指定の単チャンネル
阻止帯域減衰量	20dB以上	20dB以上	15dB以上
通過帯域損失	指定上限・下限周波数±18MHz:5dB以下		指定上限・下限周波数±18MHz:5dB以下
VSWR	2.5以下		2.5以下
入出力インピーダンス	75Ω　F形(IN:FJ,OUT:FJ)　※2		75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)
備考	□内には指定chまたは指定周波数が入ります		

❺ノッチフィルタシリーズ

型名	Kシリーズ ㊥ KNF-□F／KNF-□F/□F　Hシリーズ ㊥ HNF-□F／HNF-□F/□F SKシリーズ ㊥ SKNF-□F／SKNF-□F/□F　SSシリーズ ㊥ SSNP-□F／SSNP-□F/□F		Sシリーズ ㊥ SNP-□F
使用周波数範囲	10～770MHz		10～770MHz
阻止帯域周波数	指定の周波数　※1	指定の周波数2値　※1	指定の周波数　※1
阻止帯域減衰量	30dB以上	15dB以上	15dB以上
通過帯域損失	指定の周波数±9MHz:3.5dB以下		指定の周波数±9MHz:3.5dB以下
VSWR	2.5以下		2.5以下
入出力インピーダンス	75Ω　F形(IN:FJ,OUT:FJ)　※2		75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)
備考	□内には指定chまたは□F内には指定周波数が入ります		

❻レベル調整用SSシリーズ

型名	ローパスフィルタ ㊥ SSLP-□(AT□)／SSLP-□F(AT□)	ハイパスフィルタ ㊥ SSHP-□(AT□)／SSHP-□F(AT□)	バンドエリミネータ ㊥ SSEP-□(AT□)／SSEP-□□(AT□)
使用周波数範囲	10～770MHz	10～770MHz	10～770MHz
阻止帯域周波数	指定周波数+18MHz～770MHz	10MHz～指定周波数-18MHz	指定チャンネル
阻止帯域減衰量	指定減衰量±3dB　※3	指定減衰量±3dB　※3	指定減衰量±3dB　※3
通過帯域周波数	10MHz～指定周波数	指定周波数～770MHz	指定上限・下限周波数±18MHz
通過帯域損失	5dB以下	5dB以下	5dB以下
VSWR	2.5以下(通過帯域のみ)	2.5以下(通過帯域のみ)	2.5以下(通過帯域のみ)
入出力インピーダンス	75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)	75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)	75Ω　F形(IN:FP,OUT:FJ)
備考	□内には指定chまたは□F内には指定周波数が入ります		

※1　90～770MHzにおける指定。　※2　SSシリーズはIN側FPとなります。　※3　指定減衰量は20dB以下にてご指定ください。

㊥受注生産品 | ㊦近日発売品 | ㊧在庫品限り | ㊐付属品 | ㊊価格問合せ

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

ブースタ
Booster

ブースタ（増幅器）は、電波を強くする機器です。アンテナで受信した電波は、テレビへ届くまでに分配器や同軸ケーブルなどで減衰してしまいます。これを補い、複数台のテレビに最適な電波を届けるためにブースタを使用します。

ブースタを使用する際の目安

1. 分配器を使用し、複数の部屋にテレビの配線をしている。
2. 同軸ケーブルを長距離使用している。
3. 受信した電波が弱く、中～弱電界地域である。

※あくまでも目安であり、電波品質が劣化している場合ブースタを使用しても改善しない場合があります。


ブースタの選び方

❶ 屋外用ブースタ（電源分離型）
アンテナ付近にAC100V電源が設置されていない場合は、電源分離型ブースタを使用します。増幅部をアンテナ付近に設置し、電源部は屋内に設置します。



ホーム用電源分離型CS・BS・UHFブースタ
CBF-K453D

ホーム用電源分離型UHFブースタ
SBF-453D




※CBFシリーズの配線例

❷ 屋内用ブースタ（電源一体型）
アンテナの近くでAC100V電源が確保できる場合は、電源一体型ブースタが使用可能です。別途電源部の設置は不要です。



CS・BS・UHFブースタ
CBU-K33DSなど




❸ 室内ブースタ
住居内にてテレビ端子とテレビの間に設置して使用するブースタです。ブルーレイレコーダやテレビなど複数の機器に電波を分配する際に発生する電波の減衰を補う効果があります。



ホーム用CS・BS・UHF室内ブースタ
TCU-K18DP

ホーム用UHF室内ブースタ
TU-18DPA



ブースタの性能をあらわす主な規格値

利得　入力・出力間での増幅度のレベル（例：入力80dBμ／出力100dBμ ⇒利得20dB）

定格出力　ブースタで増幅し、出力することのできる最大レベル　〔dBμ〕

雑音指数　ブースタ自体から発生する雑音の度合いを表す指数　〔dB〕

利得と定格出力の見方「▲／■」

▲：下限周波数時の値　■：上限周波数時の値

（例）周波数帯域 1000～3224MHz、利得 30/40 ⇒ 1000MHzで30dB、3224MHzで40dB

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

ブースター覧

ホーム用

名称	型名	対応帯域	標準利得（dB）	電源	掲載ページ
CS・BS・UHF電源分離型利得切換式ブースタ	CBF-K453D	CS3224 BS UHF710	25、35、45（切換式）	AC100V	P.64
UHF電源分離型利得切換式ブースタ	SBF-453D	UHF710	25、35、45（切換式）	AC100V	P.65
室内ブースタ	TCU-K18DP	CS3224 BS UHF710	18	AC100V	P.66・126
UHF室内ブースタ	TU-18DPA	CS3224パス BSパス UHF710	18	AC100V	P.66・126

共同受信用

名称	型名	対応帯域	標準利得（dB）	電源	掲載ページ
CS・BSブースタ	CB-K35DS	CS3224 BS UHFパス VHFパス FMパス CATVパス	35	AC100V/DC15V	P.68
	CB-K46DS	CS3224 BS UHFパス VHFパス FMパス CATVパス	46		P.68
	CSBS-K20G1	CS3224 BS UHFパス VHFパス FMパス CATVパス	20	AC100V	P.69
	CSBS501H	CS3224 BS UHFパス VHFパス FMパス CATVパス	50		P.69
CS・BS・UHFブースタ	CBU-K33DS	CS3224 BS UHF710 VHFパス FMパス	33	AC100V/DC15V	P.70
CS・BS・UHF・V-Low・FMブースタ	CBUF-K38DS	CS3224 BS UHF710 V-Low FM	38	AC100V/DC15V	P.70
	CBUF43S	CS3224 BS UHF710 V-Low FM	43		P.71
	CBUF46	CS3224 BS UHF710 V-Low FM	46	AC100V	P.71
CS・BS・UHF・FMブースタ	CBUF-K40G1	CS3224 BS UHF710 FM	40	AC100V	P.72
	CBUF401H	CS3224 BS UHF710 FM	40		P.72
UHF・FMブースタ	DUF-46SB	UHF710 V-Low FM	46	AC100V/DC15V	P.73
UHFブースタ	DU-33SA	UHF710 VHFパス FMパス	33	AC100V/DC15V	P.74
	DU-38SA	UHF710 VHFパス FMパス	38		P.74

CATV用

名称	型名	対応帯域	標準利得（dB）	電源	掲載ページ
CS・BS・CATV双方向/UHFマルチブースタ	SMB-K30W	CS3224 BS UHF710 CATV下り CATV上り	30	AC100V	P.75
CS・BS・CATV双方向ブースタ	CABC-K30WS	CS3224 BS CATV下り CATV上り	30	AC100V/DC15V	P.76
CS・BS・CATV双方向ブースタ（下り～962MHz）	CBCA35W	CS3224 BS CATV下り（～962MHz） CATV上り	35	AC100V	P.76
	CBCA40W	CS3224 BS CATV下り（～962MHz） CATV上り	40		P.77
	CBCA45W	CS3224 BS CATV下り（～962MHz） CATV上り	45		P.77
CS・BS・CATV双方向ブースタ	CBCA38W1	CS3224 BS CATV下り CATV上り	38	AC100V	P.78
	CBCA38W1H	CS3224 BS CATV下り CATV上り	38		P.78
CATV双方向ブースタ	SB-7730WS	CATV下り CATV上り	30	AC100V/DC15V	P.80
	SBA-7732WS	CATV下り CATV上り	32		P.80
	SBA-7735DW	CATV下り CATV上り	35	AC100V	P.82
	CA38W1E	CATV下り CATV上り	38		P.82
CATV双方向ブースタ（下り～1000MHz）	CA35W	CATV下り（～1000MHz） CATV上り	35	AC100V	P.81
	CA40W	CATV下り（～1000MHz） CATV上り	40		P.81

前置増幅器（プリアンプ）他

名称		型名	対応帯域	標準利得（dB）	電源	掲載ページ
CS・BSラインブースタ		CB-K20L-P	CS3224 BS UHFパス VHFパス FMパス CATVパス	23	DC11/15V	P.66・126
CS・BSブースタ		HB-KCB23M-P	CS3224 BS UHFパス VHFパス FMパス CATVパス	23	DC11/15V	P.67・126
UHFプリアンプ		HB-U25MC	CS3224パス BSパス UHF710	25	DC11/15V	P.83・126
	電源部セット品	HB-U25MC-PS	CS3224パス BSパス UHF710	25	AC100V	P.83・126
		SKB-U25MC	CS3224パス BSパス UHF710	25	DC11/15V	P.83

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

電源分離型利得切換式CS･BS･UHFブースタ 屋外用･屋内用 ホーム用

- ●新4K8K衛星放送に対応したCS･BS･UHFブースタです。BS･110度CSデジタル放送、地上デジタル放送受信に最適です。
- ●利得切換機能を搭載している為、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。
- ●UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載し、送電状態をパイロットランプで確認できます。
- ●マスト取付に加え、取付金具の水平部分(アーム部)にも取り付けることができます。(増幅部)
- ●防雨構造を採用し、屋外でも設置できます。(増幅部のみ)
- ●適合マスト径 φ16～48.6mm
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C･5C)


付 5CF形コネクタ(5個)、防水キャップ(大)(3個)、防水キャップ(小)(1個･本体取付済)、端子キャップ(1個･本体取付済)、木ネジ(4本･本体取付済)

4K8K対応 CS･BS 3224MHz UHF 710MHz

45/35/25 dB ※UHF帯において




CBF-K453D



型名	CBF-K453D
希望小売価格	47,600 (税込 52,360)
周波数帯域(MHz)	UHF: 470～710(ch13～52) / CS･BS-IF: 1032～3224
標準利得(dB)	45, 35, 25 (入力レベル調整、切換式) / 27/35, 17/25 (入力レベル調整、切換式)
適正入力レベル(dBμ)※1	40～80(90※2) / 45～79(89※2)
定格出力(dBμ)	105(9波) / 96/104(50波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上 / 0～-10以上
雑音指数(dB)※3	1.5以下(1.8以下)※4 / 7.0以下
出力モニタ端子(dB)	-20
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
VSWR(以下)	3.0 / 2.5
CIN(dB)	― / -22以下
運用消費電力	本体のみ3.2W(DC15V 150mA) UHFプリアンプ0.05A送電時4.2W(DC15V 200mA) CS･BSコンバータ4W送電時8.8W(DC15V 420mA) UHFプリアンプ･CS･BSコンバータ送電併用時10.0W (DC15V 470mA)
寸法(mm)H×W×D	本体 92×117×52 電源部 101×77×32
質量(g)	本体 300 電源部 210
備考	UHFプリアンプ用電源SW付 電源部:DP-36

※1 適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2 最小標準利得選択および利得調整(-10dB)を併用時の値。
※3 最大標準利得選択および利得調整(0dB)時。
※4 ( )内は670MHz～710MHzの値。

電源分離型利得切換式ブースタの特長



業界トップクラス※1の定格出力！

UHF帯域	CS･BS帯域
105dBμ	96/104dBμ

※1:2023年7月現在 ホーム用ブースタにおいて(当社調べ)

新4K8K衛星放送対応 ※CBF-K453Dのみ

CS･BS･UHFブースタは、BS･110 度CS衛星放送の右左旋円偏波に対応する「～3224MHz」を増幅、新4K8K衛星放送に対応しています。

4K8K

業界トップクラス※2の低消費電力

CS･BS･UHFブースタ	UHFブースタ
3.2W	1.4W

※2:2023年7月現在 ホーム用ブースタにおいて(当社調べ)

高シールド設計 (SH DH マーク取得)

携帯電話やWi-Fiなど、他のサービスへの影響を軽減する高シールド設計の為、安心してご利用いただけます。

SH JEITA DH 710

※SHマーク:CBF-K453D
※DHマーク:SBF-453D

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

電源分離型利得切換式UHFブースタ 屋外用･屋内用 ホーム用

- ●地上デジタル放送受信に最適なUHFブースタです。
- ●利得切換機能を搭載している為、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。
- ●UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載し、送電状態をパイロットランプで確認できます。
- ●マスト取付に加え、取付金具の水平部分(アーム部)にも取り付けることができます。(増幅部)
- ●防雨構造を採用し、屋外でも設置できます。(増幅部のみ)
- ●適合マスト径 φ16～48.6mm
- ●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C･5C)


付 5CF形コネクタ(4個)、防水キャップ(大)(2個)、防水キャップ(小)(1個･本体取付済)、木ネジ(4本･本体取付済)

UHF 710MHz

45/35/25 dB



SBF-453D



型名	SBF-453D
希望小売価格	16,800 (税込 18,480)
周波数帯域(MHz)	UHF: 470～710(ch13～52)
標準利得(dB)	45, 35, 25 (入力レベル調整、切換式)
適正入力レベル(dBμ)※1	40～80(90※2)
定格出力(dBμ)	105(9波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上
雑音指数(dB)※3	1.5以下(1.8以下)※4
出力モニタ端子(dB)	-20
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
VSWR(以下)	3.0
運用消費電力	本体のみ1.4W(DC15V 60mA) UHFプリアンプ0.05A送電時2.4W(DC15V 110mA)
寸法(mm)H×W×D	本体 92×117×52 電源部 101×77×32
質量(g)	本体 280 電源部 210
備考	UHFプリアンプ用電源SW付 電源部:DP-34A

※1 適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2 最小標準利得選択および利得調整(-10dB)を併用時の値。
※3 最大標準利得選択および利得調整(0dB)時。
※4 ( )内は670MHz～710MHzの値。

室内ブースタ(18dB増幅型) 屋内用 ホーム用

●新4K8K衛星放送に対応した卓上形室内ブースタです。
※TU-18DPAは新4K8K衛星放送(CS·BS帯)は通過させるのみで増幅はしません。
●スリム&軽量·コンパクト設計の低消費電力ブースタです。

付ACアダプタ(1個)、木ネジ(2本)

4K8K 対応 / CS·BS 3224MHz / UHF 710MHz / 18dB



TCU-K18DP

型名	TCU-K18DP	
希望小売価格	オープン	
周波数帯域(MHz)	UHF	CS·BS-IF
	470~710	1032~3224
利得(dB)	15~21	11~17/17~23
適正入力レベル(dBμ)※1	40~69	45~67
定格出力レベル(dBμ)	90(9波)	84/90(50波)
雑音指数(dB)	4以下	8以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	2.5	2.5
電源	AC100V(50/60Hz)ACアダプタ	
消費電力	1.6W	
寸法(mm)H×W×D	31×100×100	
質量(g)	170	

※1 適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。

4K8K パス / CSパス 3224MHz / BSパス / UHF 710MHz / 18dB



TU-18DPA


型名	TU-18DPA	
希望小売価格	オープン	
周波数帯域(MHz)	UHF	CS·BS-IF
	470~710	1032~3224
利得(dB)	15~21	-6以下
適正入力レベル(dBμ)※1	40~69	—
定格出力レベル(dBμ)	90(9波)	—
雑音指数(dB)	4以下	—
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	2.5	2.5
電源	AC100V(50/60Hz)ACアダプタ	
消費電力	0.7W	
寸法(mm)H×W×D	31×100×100	
質量(g)	170	

※1 適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。

※梱包はパック商品となります。
※出力端子と入力端子間は電流通過仕様となっていますので、チューナ·テレビ側から送電される供給電源を「通過」させる事が出来ます。(本機から電源を送電する機能はございません。)

CS·BSラインブースタ 屋内用 ホーム用

4K8K 対応 / CS·BS 3224MHz / 23dB / UHFパス / FM·VHFパス / CATVパス






CB-K20L-P
※梱包はパック商品となります。

●新4K8K衛星放送に対応したCS·BSラインブースタです。
950~3224MHzを増幅します。
●UHF·VHF·FM·CATV帯を通過させるパス回路付です。
●電源はBS(CS)チューナから重畳します。(DC11/15V)
(チューナとアンテナが1対1接続時スカパー!プレミアムサービスにも対応)
●アンテナ側への電通ON/OFF切換スイッチ付です。

付固定用バンド(1個)、木ネジ(1本)

(使用例)



型名	CB-K20L-P	
希望小売価格	オープン	
周波数帯域(MHz)	FM·VHF·UHF·CATV	CS·BS-IF
	10~770	950~3224
利得(dB)	-3.0以下	15~21/20~26
適正入力レベル(dBμ)	—	45~64
定格出力レベル(dBμ)	—	85/90(50波)
雑音指数(dB)	—	7以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	3.0	3.0
電源	DC11/15V 55mA(出力端子より重畳)	
電流通過	テレビへ(出力端子)→アンテナへ(入力端子) DC11/15V 0.5A以下(切換式)	
寸法(mm)	φ22×89	
質量(g)	60	

※適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

CS·BSブースタ 屋外用 ホーム用

4K8K 対応 / CS·BS 3224MHz / 23dB / UHFパス / FM·VHFパス / CATVパス




HB-KCB23M-P
※梱包はパック商品となります。

●新4K8K衛星放送に対応したCS·BSブースタです。
950~3224MHzを増幅します。(チューナとアンテナが1対1接続時スカパー!プレミアムサービスにも対応)
●入出力F形本体内部シールド構造を採用した、高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
●FM·VHF·UHF·CATV帯域の混合回路付です。
●CS·BS帯域に入力ATTを搭載しています。
●UV端子側への電通ON/OFF切換スイッチ付です。
●チューナなどからの供給電源でも作動します。
●防雨構造を採用し、屋外でも設置できます。
●適合マスト径 φ16~48.6mm
●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C·5C)

付5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本·本体取付済)

■チューナ動作時(使用例)




型名	HB-KCB23M-P	
希望小売価格	オープン	
周波数帯域(MHz)	FM·VHF·UHF·CATV	CS·BS-IF
	10~770	950~3224
利得(dB)	-2以下	15~21/20~26
適正入力レベル(dBμ)	—	48~69(79※)
定格出力(dBμ)	—	90/95(50波)
入力ATT(dB)	—	0,-10
雑音指数(dB)	—	8以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	3.0	2.5
電源	DC11/15V 60mA(出力端子より重畳)	
寸法(mm)H×W×D	84×94×47	
質量(g)	200	

※入力ATT(-10dB)時の値です。

従来の2610MHzと3224MHz仕様のブースタの違いについて

2610MHz仕様のブースタは2610MHzより高い周波数は増幅していません。新4K8K衛星放送の全チャンネルを受信するためには、3224MHz仕様のブースタをご使用ください。 ※チャンネル·番組などの詳細はP.156をご参照ください。

30dB型ブースタの例



受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

CS·BSブースタ 屋内用 共同受信用


●新4K8K衛星放送に対応したCS·BSブースタです。
●CS·BS帯域の電波を広帯域で増幅します。
●AC100Vまたは出力端子よりDC15Vの電源重畳が可能です。

付5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（3本）

4K8K対応 CS·BS 3224MHz
UHFパス
VHFパス
FMパス
CATVパス
35dB



CB-K35DS



単独	UHF·VHF·FM·CATV入力
単独	CS·BS入力
混合	CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV入力

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力（DC15V重畳端子）

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力モニタ

型名	CB-K35DS	
希望小売価格	42,500（税込 46,750）	
周波数帯域（MHz）	FM·VHF·UHF·CATV	CS·BS-IF
	10～770	950～3224
利得（dB）	-4以下	24～30/32～38
適正入力レベル（dBμ）	—	45～65（85※1）
定格出力レベル（dBμ）	—	95/103（50波）
利得調整範囲（dB）	—	0～-10以上
入力ATT（dB）	—	0、-10
雑音指数（dB）	—	9以下
出力モニタ端子（dB）	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）	
VSWR（以下）	2.5	2.5
CIN（dB）	—	-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）、DC15V（出力端子より重畳）	
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大4W（CS·BS入力端子より送電）	
UHFプリアンプ電源	DC15V最大100mA（UHF入力単独端子より送電）	
消費電力※2 AC100V	CS·BSコンバータ4W送電時:7W　本体のみ:2W	
消費電力※2 DC15V	CS·BSコンバータ4W送電時:350mA　本体のみ:80mA	
寸法（mm）H×W×D	168×125×40	
質量（kg）	0.7	
備考	入力切換SW付	

※1 入力ATT（-10dB）および利得調整機能（-10dB）併用時の値　※2 UHFプリアンプ送電「OFF」時

CS·BSブースタ 屋内用 共同受信用


●新4K8K衛星放送に対応したCS·BSブースタです。
●CS·BS帯域の電波を広帯域で増幅します。
●AC100Vまたは出力端子よりDC15Vの電源重畳が可能です。

付5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（3本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

4K8K対応 CS·BS 3224MHz
UHFパス
VHFパス
FMパス
CATVパス
46dB



CB-K46DS



単独	UHF·VHF·FM·CATV入力
単独	CS·BS入力
混合	CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV入力

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力（DC15V重畳端子）

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力モニタ

型名	CB-K46DS	
希望小売価格	101,000（税込 111,100）	
周波数帯域（MHz）	FM·VHF·UHF·CATV	CS·BS-IF
	10～770	950～3224
利得（dB）	-5以下	33～39/43～49
適正入力レベル（dBμ）	—	45～64（84※1）
定格出力レベル（dBμ）	—	103/113（50波）
利得調整範囲（dB）	—	0～-10以上
入力ATT（dB）	—	0、-10
入力EQ（dB）	—	0、-6
チルト調整範囲（dB）	—	-10～-20以上
雑音指数（dB）	—	9以下
出力モニタ端子（dB）	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）	
VSWR（以下）	2.5	2.5
CIN（dB）	—	-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）、DC15V（出力端子より重畳）	
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大4W（CS·BS入力端子より送電）	
UHFプリアンプ電源	DC15V最大100mA（UHF入力単独端子より送電）	
消費電力※2 AC100V	CS·BSコンバータ4W送電時:12.5W　本体のみ:8.5W	
消費電力※2 DC15V	CS·BSコンバータ4W送電時:650mA　本体のみ:380mA	
寸法（mm）H×W×D	168×125×42	
質量（kg）	0.8	
備考	入力切換SW付	

※1 入力ATT（-10dB）および利得調整機能（-10dB）併用時の値　※2 UHFプリアンプ送電「OFF」時

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

BL型 CS·BSブースタ 屋内用 共同受信用


●新4K8K衛星放送に対応したBL型CS·BSブースタです。
●CS·BS帯域の電波を広帯域で増幅します。

付木ネジ（3本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

4K8K対応 CS·BS 3224MHz
UHFパス
VHFパス
FMパス
CATVパス
20dB



受 CSBS-K20G1



CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV入力

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力モニタ

型名	受 BL ECO CSBS-K20G1（SH-P1）	
希望小売価格	81,000（税込 89,100）	
周波数帯域（MHz）	FM·VHF·UHF·CATV	CS·BS-IF
	10～770	1000～3224
標準利得（dB）	-5以下	15/20以上
標準入力レベル（dBμ）	—	77
定格出力レベル（dBμ）	—	92/97（50波）
利得調整範囲（dB）	—	0～-10以上
入力ATT（dB）	—	0、-10
入力EQ（dB）	—	0、-6
雑音指数（dB）	—	10以下
出力モニタ端子（dB）	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）	
VSWR（以下）	2.5	2.5
CIN（dB）	—	-28以下
電源	AC100V（50/60Hz）	
消費電力	2W	
寸法（mm）H×W×D	168×125×40	
質量（kg）	0.7	
備考	—	

型名の（ ）内はBL型式　※CS·BSコンバータへの送電機能、電通機能はありません。


BL型 CS·BSブースタ 屋内用 共同受信用

●新4K8K衛星放送に対応したBL型CS·BSブースタです。
●高利得、高出力設計のCS·BS増幅器で、CS·BS帯域の電波を広帯域（1000～3224MHz）で増幅します。
●CS·BS帯域は、連続可変式のチルト機能を備えていますので、レベル調整を容易に行えます。


付木ネジ（2本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

NEW!

4K8K対応 CS·BS 3224MHz
UHFパス
VHFパス
FMパス
CATVパス
50dB



受 CSBS501H



単独	UHF·VHF·FM·CATV入力
単独	CS·BS入力
混合	CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV入力

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力

CS·BS·UHF·VHF·FM·CATV出力モニタ

型名	受 BL ECO CSBS501H（SH-1H）	
希望小売価格	350,000（税込 385,000）	
周波数帯域（MHz）	FM·VHF·UHF·CATV	CS·BS-IF
	10～70　70～770	1000～3224
標準利得（dB）	-5以下	40/50以上
標準入力レベル（dBμ）	—	67
定格出力レベル（dBμ）	—	107/117
利得調整範囲（dB）	—	0～-10以上
入力ATT（dB）	—	0,-6/-12
入力EQ（dB）	—	0,-4/-8
チルト調整範囲（dB）	—	※1　0～-10以上
雑音指数（dB）	—	10以下
入力モニタ端子（dB）	—	-20
出力モニタ端子（dB）	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）	
VSWR（以下）	2.5	2.5
CIN（dB）	—	※2　-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）	
UHFプリアンプ電源	DC15V最大100mA（UHF入力単独端子より送電）	
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大6W（CS·BS入力端子より送電）	
消費電力	CS·BSコンバータ6W送電時:17.5W UHFプリアンプ100mA 送電時:12W CS·BSコンバータ6W、 UHFプリアンプ100mA 送電時:19.5W 本体のみ:10W	
寸法（mm）H×W×D	183×144×64	
質量（kg）	1.3	
備考	入力切換SW付	


型名の（ ）内はBL型式　※1 標準チルト（-10dB）からのチルト調整量　※2 定格出力レベル時

CS·BS·UHFブースタ 屋内用


- 新4K8K衛星放送に対応したCS·BS·UHFブースタです。BS·110度CSデジタル放送、地上デジタル放送受信に最適です。
- VHF·FM帯域パス回路付です。
- 電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。
- UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載しています。

㊐5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（3本）

4K8K対応 / CS·BS 3224MHz / UHF 710MHz / FM·VHFパス / 33dB



CBU-K33DS



単独 UHF·VHF·FM入力
単独 CS·BS入力
混合 CS·BS·UHF·VHF·FM入力
CS·BS·UHF·VHF·FM出力(DC15V重畳端子)
CS·BS·UHF·VHF·FM出力モニタ

型名	CBU-K33DS		
希望小売価格	56,000（税込 61,600）		
周波数帯域(MHz)	FM·VHF	UHF	CS·BS-IF
	76～222	470～710	1000～3224
利得(dB)	-3以下	32～37	24～30/32～38
適正入力レベル※1(dBμ)	–	42～68(88※2)	45～65(85※2)
定格出力(dBμ)	–	105(9波)	95/103(50波)
利得調整範囲(dB)	–	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	–	0,-10	0,-10
雑音指数(dB)	–	2.5以下	9以下
出力モニタ端子(dB)	-20		
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
VSWR(以下)	2.5	2.5	2.5
CIN(dB)	–	–	-22以下
電源	AC100V(50/60Hz)　DC15V(出力端子より重畳)		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大4W(CS·BS入力端子より送電)		
UHFプリアンプ用電源	DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)		
消費電力※3 AC100V	CS·BSコンバータ4W送電時:7.5W　本体のみ:3W		
消費電力※3 DC15V	CS·BSコンバータ4W送電時:410mA　本体のみ:140mA		
寸法(mm)H×W×D	148×125×40		
質量(g)	660		
備考	入力切換SW付		


※1　適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2　入力ATT(-10dB)および利得調整(-10dB)を併用時の値。
※3　UHFプリアンプ送電「OFF」時

CS·BS·UHF·V-Low·FMブースタ 屋内用 共同受信用


- 新4K8K衛星放送に対応したCS·BS·UHF·V-Low·FMブースタです。
- 新4K8K衛星放送を含むBS·110度CSデジタル放送、地上デジタル放送、V-Lowマルチメディア放送、FMラジオ放送受信に最適です。
- 電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。
- UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載しています。

㊐5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（3本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

4K8K対応 / CS·BS 3224MHz / UHF 710MHz / V-Low / FM / 38dB



CBUF-K38DS



単独 UHF·V-Low·FM入力
単独 CS·BS入力
混合 CS·BS·UHF·V-Low·FM入力
CS·BS·UHF·VHF·V-Low出力(DC15V重畳端子)
CS·BS·UHF·V-Low·FM出力モニタ

型名	CBUF-K38DS		
希望小売価格	82,500（税込 90,750）		
周波数帯域(MHz)	V-Low·FM	UHF	CS·BS-IF
	76～108	470～710	1000～3224
利得(dB)	28～33	34～40	29～35/37～43
適正入力レベル※1(dBμ)	44～64(84※2)	44～67(97※2)	45～65(85※2)
定格出力(dBμ)	97（FM5波+V-Low）	107(9波)	100/108(50波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	0,-10	0,-10/-20	0,-10
チルト調整範囲(dB)	–	–	-8～-18以上
雑音指数(dB)	5以下	4以下	9以下
出力モニタ端子(dB)	-20		
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
VSWR(以下)	2.5	2.5	2.5
CIN(dB)	–	–	-22以下
電源	AC100V(50/60Hz)　DC15V(出力端子より重畳)		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大4W(CS·BS入力端子より送電)		
UHFプリアンプ用電源	DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)		
消費電力※3 AC100V	CS·BSコンバータ4W送電時:11W　本体のみ6W		
消費電力※3 DC15V	CS·BSコンバータ4W送電時:550mA　本体のみ280mA		
寸法(mm)H×W×D	168×125×40		
質量(g)	700		
備考	V-Low·FMカットSW　入力切換SW付		

※1　適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2　入力ATT(最大値)および利得調整機能(-10dB)併用時の値。
※3　UHFプリアンプ送電「OFF」およびFM増幅時


デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

CS·BS·UHF·V-Low·FMブースタ 屋内用 共同受信用


- 新4K8K衛星放送に対応したCS·BS·UHF·V-Low·FMブースタです。
- 新4K8K衛星放送を含むBS·110度CSデジタル放送、地上デジタル放送、V-Lowマルチメディア放送、FMラジオ放送受信に最適です。
- 電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。(CBUF43S)
- UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載しています。

㊐5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（2本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

4K8K対応 / CS·BS 3224MHz / UHF 710MHz / V-Low / FM / 43dB



CBUF43S



単独 UHF·V-Low·FM入力
単独 CS·BS入力
混合 CS·BS·UHF·V-Low·FM入力
CS·BS·UHF·V-Low·FM出力(DC15V重畳端子)
CS·BS·UHF·V-Low·FM出力モニタ


型名	CBUF43S		
希望小売価格	180,000（税込 198,000）		
周波数帯域(MHz)	V-Low·FM	UHF	CS·BS-IF
	76～108	470～710	1000～3224
利得(dB)	30～35	38～45	32～38/42～48
適正入力レベル※1(dBμ)	44～65(95※2)	44～65(105※2)	45～66(88※2)
定格出力(dBμ)	100（FM5波+V-Low）	110(9波)	104/114(50波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	0,-10/-20	0,-5/-10,-15/-20（加算式最大-30dB）	0,-6/-12
入力EQ(dB)	–	–	0,-4/-8
チルト調整範囲(dB)	–	–	-10～-20以上
雑音指数(dB)	5.0以下	5.0以下(6.0以下)※3	10.0以下
入力モニタ端子(dB)	–	-20	-20
出力モニタ端子(dB)	-20		
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
VSWR(以下)	2.5	2.5	2.5
CIN(dB)	–	–	-22以下
電源	AC100V(50/60Hz)　DC15V(出力端子より重畳)		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大4W(CS·BS入力端子より送電)		
UHFプリアンプ用電源	DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)		
消費電力※4 AC100V	CS·BSコンバータ4W送電時:14W　本体のみ9.5W		
消費電力※4 DC15V	CS·BSコンバータ4W送電時:780mA　本体のみ510mA		
寸法(mm)H×W×D	183×144×64		
質量(Kg)	1.1		
備考	V-Low·FMカットSW　入力切換SW付		

※1　適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2　入力ATT(最大値)および利得調整機能(-10dB)併用時の値。
※3　670～710MHzの値
※4　UHFプリアンプ送電「OFF」およびV-Low·FM増幅時


CBUF46

㊐5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（2本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

4K8K対応 / CS·BS 3224MHz / UHF 710MHz / V-Low / FM / 46dB



CBUF46



単独 UHF·V-Low·FM入力
単独 CS·BS入力
混合 CS·BS·UHF·V-Low·FM入力
CS·BS·UHF·V-Low·FM出力
CS·BS·UHF·V-Low·FM出力モニタ

型名	CBUF46		
希望小売価格	255,000（税込 280,500）		
周波数帯域(MHz)	V-Low·FM	UHF	CS·BS-IF
	76～108	470～710	1000～3224
利得(dB)	35～40	43～48	37～43/47～53
適正入力レベル※1(dBμ)	44～65(95※2)	44～67(107※2)	45～64(86※2)
定格出力(dBμ)	105（FM5波+V-Low）	115(9波)	107/117(50波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	0,-10/-20	0,-5/-10,-15/-20（加算式最大-30dB）	0,-6/-12
入力EQ(dB)	–	–	0,-4/-8
チルト調整範囲(dB)	–	–	-10～-20以上
雑音指数(dB)	5.0以下	5.0以下(6.0以下)※3	10.0以下
入力モニタ端子(dB)	–	-20	-20
出力モニタ端子(dB)	-20		
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
VSWR(以下)	2.5	2.5	2.5
CIN(dB)	–	–	-22以下
電源	AC100V(50/60Hz)		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大4W(CS·BS入力端子より送電)		
UHFプリアンプ用電源	DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)		
消費電力※4	CS·BSコンバータ4W送電時:20.5W　本体のみ15W		
寸法(mm)H×W×D	183×144×64		
質量(kg)	1.2		
備考	V-Low·FMカットSW　入力切換SW付		


※1　適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2　入力ATT(最大値)および利得調整機能(-10dB)併用時の値。
※3　670～710MHzの値
※4　UHFプリアンプ送電「OFF」および V-Low·FM増幅時

BL型　CS·BS·UHF·FMブースタ　屋内用　共同受信用


- 新4K8K衛星放送に対応したBL型CS·BS·UHF·FMブースタです。
- 高利得、高出力のCS·BS·UHF·FM増幅器で、CS·BS帯域の電波を広帯域（1000～3224MHz）で増幅します。
- FM放送、地上デジタル放送、BS·110度CS放送受信に最適です。

㊐木ネジ（3本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

4K8K対応　CS·BS 3224MHz　UHF 710MHz　FM　40dB



CBUF-K40G1



単独 UHF·FM入力
単独 CS·BS入力
混合 CS·BS·UHF·FM入力
CS·BS·UHF·FM出力
CS·BS·UHF·FM出力モニタ

型名	CBUF-K40G1（SH·UF-1）		
希望小売価格	358,000（税込 393,800）		
周波数帯域（MHz）	FM	UHF	CS·BS-IF
	76～95	470～710	1000～3224
標準利得（dB）	30以上	40以上	35/45以上
標準入力レベル（dBμ）	65	65	68
定格出力レベル（dBμ）	95（10波）	105（9波）	103/113（50波）
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-10	0,-10/-20	0,-10
入力EQ（dB）	–	–	0,-6
チルト調整範囲（dB）	–	–	※0～-10以上
雑音指数（dB）	10以下	8以下	10以下
出力モニタ端子（dB）	-20		
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）		
VSWR（以下）	3.0	3.0	2.5
CIN（dB）	–	–	-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大6W（CS·BS入力端子より送電）		
消費電力	CS·BSコンバータ6W送電時:18W　本体のみ:11W		
寸法（mm）H×W×D	169×149×41		
質量（g）	900		
備考	FMカットSW　入力切換SW付		


型名の（　）内はBL型式、消費電力はFM増幅時
※標準チルト（-10dB）からのチルト調整量

㊐木ネジ（2本）、端子キャップ（1個·本体取付済）

4K8K対応　CS·BS 3224MHz　UHF 710MHz　FM　40dB　NEW!



CBUF401H



単独 UHF·FM入力
単独 CS·BS入力
混合 CS·BS·UHF·FM入力
CS·BS·UHF·FM出力
CS·BS·UHF·FM出力モニタ

型名	CBUF401H（SH·UF-1H）		
希望小売価格	530,000（税込 583,000）		
周波数帯域（MHz）	FM	UHF	CS·BS-IF
	76～95	470～710	1000～3224
標準利得（dB）	30以上	40以上	40/50以上
標準入力レベル（dBμ）	65	65	67
定格出力レベル（dBμ）	※1　95（10波）	※1　105（9波）	※1　107/117（50波）
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-10/-20	0,-5/-10,-15/-20（加算式　最大-30dB）	0,-6/-12
入力EQ（dB）	–	–	0,-4/-8
チルト調整範囲（dB）	–	–	※2　0～-10以上
雑音指数（dB）	10以下	8以下	10以下
入力モニタ端子（dB）	–	-20	-20
出力モニタ端子（dB）	-20		
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）		
VSWR（以下）	3.0	3.0	2.5
CIN（dB）	–	–	※3　-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大6W（CS·BS入力端子より送電）		
UHFプリアンプ用電源	DC15V最大100mA（UHF入力単独端子より送電）		
消費電力	CS·BSコンバータ6W送電時:23W UHFプリアンプ100mA 送電時:17W CS·BSコンバータ6W UHFプリアンプ100mA 送電時:25W、本体のみ:15W		
寸法（mm）H×W×D	183×144×64		
質量（kg）	1.2		
備考	FMカットSW　入力切換SW付		

型名の（　）内はBL型式、消費電力はFM増幅時
※1　全電力で+20dBm以下運用　　※2　標準チルト（-10dB）からのチルト調整量　　※3　定格出力レベル時

UHF·V-Low·FMブースタ　屋内用　共同受信用


- FM放送、V-Lowマルチメディア放送、地上デジタル放送受信に最適です。
- コンパクト設計により、省スペースでの取付が実現できます。
- 電源はAC100Vまたは、UHF入出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。
- AC100V動作時にUHF入出力端子からDC15V最大350mAを送電することが可能です。

㊐5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（3本）

UHF 710MHz　V-Low　FM　46dB



DUF-46SB



単独 V-Low·FM入力
単独 UHF入力（DC15V重畳端子）
混合 UHF·V-Low·FM入力（DC15V重畳端子）
UHF·V-Low·FM出力モニタ
UHF·V-Low·FM出力（DC15V重畳端子）

型名	DUF-46SB	
希望小売価格	118,000（税込 129,800）	
周波数帯域（MHz）	V-Low·FM	UHF
	76～108	470～710
利得（dB）	33～38	41～48
適正入力レベル※1（dBμ）	43～67（87※2）	43～67（87※2）
定格出力（dBμ）	105（FM5波+V-Low）	115（9波）
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-10	0,-10
雑音指数（dB）	5以下	5以下
出力モニタ端子（dB）	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）	
VSWR（以下）	2.5	2.5
電源	AC100V（50/60Hz）　DC15V（UHF入出力端子より重畳）	
ブースタ電源	DC15V最大350mA（UHF入出力端子より送電）	
消費電力※3	AC100V	ブースタ送電時:14.5W　本体のみ:7.5W
	DC15V	ブースタ送電時:700mA　本体のみ:350mA
寸法（mm）H×W×D	168×125×42	
質量（g）	720	
備考	V-Low·FMカットSW　入力切換SW　入出力電流通過SW付	


※1　適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2　入力ATT（-10dB）および利得調整（-10dB）を併用時の値。
※3　V-Low·FM増幅時

入力切換スイッチ（SW）について


入力切換スイッチを搭載するブースタに、CATVまたはUHFとBS·CS放送の電波を入力する場合は、入力切換スイッチで「単独（ヘッド）入力」と「混合（ライン）入力」が選択できます。

システムに応じて適切な入力設定にしてください。
切換スイッチの操作を誤ると正常に伝送ができませんのでご注意ください。

単独（ヘッド）入力



混合（ライン）入力



UHFブースタ 屋内用 共同受信用


- ●地上デジタル放送受信に最適です。
- ●コンパクト設計により、省スペースでの取付が実現できます。
- ●電源はAC100Vまたは、UHF入出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。(DU-33SAは出力端子のみ)
- ●AC100V動作時にUHF入出力端子からDC15Vを最大200mAを送電することが可能です。(DU-38SA)
- ●VHF·FM帯域パス回路付です。

㊐5CF形コネクタ(3個)、木ネジ(3本)

UHF 710MHz / FM·VHFパス / 33dB



DU-33SA



単独 VHF·FM入力
UHF·VHF·FM出力モニタ
単独 UHF入力
混合 UHF·VHF·FM入力
UHF·VHF·FM出力(DC15V重畳端子)


型名		DU-33SA	
希望小売価格		26,800 (税込 29,480)	
周波数帯域(MHz)		FM·VHF	UHF
		76~222	470~710
利得(dB)		-2.5以下	29~36
適正入力レベル※1(dBμ)		—	43~69(89※2)
定格出力(dBμ)		—	105(9波)
利得調整範囲(dB)		—	0~-10以上
入力ATT(dB)		—	0,-10
雑音指数(dB)		—	5以下
出力モニタ端子(dB)		-20	
入出力インピーダンス(Ω)		75(F形)	
VSWR(以下)		2.5	2.5
電源		AC100V(50/60Hz) DC15V(出力端子より重畳)	
消費電力	AC100V	2W	
	DC15V	65mA	
寸法(mm)H×W×D		148×125×40	
質量(g)		600	
備考		入力切換SW付	

※1 適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2 入力ATT(-10dB)および利得調整(-10dB)を併用時の値。

UHF 710MHz / FM·VHFパス / 38dB



DU-38SA



単独 VHF·FM入力
UHF·VHF·FM出力モニタ
単独 UHF入力(DC15V重畳端子)
混合 UHF·VHF·FM入力(DC15V重畳端子)
UHF·VHF·FM出力(DC15V重畳端子)

型名		DU-38SA	
希望小売価格		48,800 (税込 53,680)	
周波数帯域(MHz)		FM·VHF	UHF
		76~222	470~710
利得(dB)		-2.5以下	34~40
適正入力レベル※1(dBμ)		—	43~67(87※2)
定格出力(dBμ)		—	107(9波)
利得調整範囲(dB)		—	0~-10以上
入力ATT(dB)		—	0,-10
雑音指数(dB)		—	5以下
出力モニタ端子(dB)		-20	
入出力インピーダンス(Ω)		75(F形)	
VSWR(以下)		2.5	2.5
電源		AC100V(50/60Hz) DC15V(UHF入出力端子より重畳)	
ブースタ電源		DC15V最大200mA(UHF入出力端子より送電)	
消費電力	AC100V	ブースタ送電時:6.5W 本体のみ:3W	
	DC15V	ブースタ送電時:330mA 本体のみ:130mA	
寸法(mm)H×W×D		148×125×40	
質量(g)		600	
備考		入出力電流通過SW 入力切換SW付	

※1 適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2 入力ATT(-10dB)および利得調整(-10dB)を併用時の値。


デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

CS·BS·CATV双方向/UHFマルチブースタ 屋内用

- ●新4K8K衛星放送に対応したCS·BS·CATV/UHFマルチブースタです。
- ●バンド切換スイッチにより、アンテナ受信(UHF)または、ケーブルテレビ受信(CATV)への切換が可能です。
- ●出力モニタ端子を1分岐出力端子に切換えることができる為、テレビ端子などの増設に対応します。
- ●UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載しています。


㊐5CF形コネクタ(4個)、木ネジ(3本)

4K8K対応 / CS·BS 3224MHz / UHF 710MHz / CATV / 30dB




バンド切換スイッチ

SMB-K30W



単独 CS·BS·CATV下り/UHF出力 CATV上り入力
CS·BS·CATV下り/UHF出力モニタ(1分岐出力)
単独 CS·BS入力
混合 CS·BS·CATV下り/UHF入力 CATV上り出力
単独 CATV下り/UHF入力 CATV上り出力


住宅完工時、テレビの受信方法が決定していない場合



マルチブースタなら

CATV·アンテナ受信の両方に対応している為、事前に設置が可能です。バンド切換スイッチにより、CATV帯域(下り)の増幅か、UHF帯域の増幅か選択が可能です。

バンド切換スイッチの操作方法



■CATV接続またはV-ONU接続の場合
バンド切換スイッチをCATV側にしてください。70~770MHzの帯域を増幅します。また、V-ONU接続の場合はCATV上り帯域·カット切換スイッチをカットにしてください。

■UHFアンテナ接続の場合
バンド切換スイッチをUHF側にしてください。470~710MHz(13~52ch)の帯域を増幅します。

型名		SMB-K30W			
希望小売価格		オープン			
周波数帯域(MHz)		CATV上り	CATV下り	UHF	CS·BS-IF
		10(30)~60	70~770	470~710	1000~3224
利得(dB)	出力端子	18~23	25~31	28~35	24~30/32~38
	1分岐出力端子	8~13	15~21	18~25	12~20/17~25
定格出力(dBμ)	出力端子	110(4波)	95(74波)	105(9波)	95/103(50波)
	1分岐出力端子		85(74波)	95(9波)	85/90(50波)
利得調整範囲(dB)		—	0~-10以上		0~-10以上
入力ATT(dB)		0,-10	0,-5/-10,-25 (加算式最大-35dB)		0,-10
出力ATT(dB)		0~-10以上	—		—
雑音指数(dB)		6以下	7以下		9以下
出力モニタ端子(dB)		—	1分岐出力端子(-13dB)/出力モニタ端子(-20dB)		
入出力インピーダンス(Ω)		75(F形)			
VSWR(以下)		2.5	2.5		2.5
CIN(dB)		—	—	—	-22以下
電源		AC100V(50/60Hz)			
CS·BSコンバータ電源		DC15V最大4W(CS·BS入力端子より送電)			
UHFプリアンプ用電源		DC15V 最大100mA(CATV下り/UHF入力単独端子より送電)			
消費電力※		CS·BSコンバータ4W送電時:9.5W 本体のみ:5W			
寸法(mm)H×W×D		168×125×40			
質量(g)		700			
備考		入力切換SW 上り帯域切換SW(30MHz) 上りカットSW 出力端子切換SW付			

※UHFプリアンプ送電「OFF」時

CS･BS･CATV双方向ブースタ 屋内用

●新4K8K衛星放送に対応したCS･BS･CATV双方向対応ブースタです。BS･110度CSデジタル放送、CATV双方向受信に最適です。


●電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。

㊒5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（3本）

4K8K対応 CS･BS 3224MHz CATV 30dB



CABC-K30WS



型名	CABC-K30WS		
希望小売価格	62,700（税込 68,970）		
周波数帯域（MHz）	CATV上り	CATV下り	CS･BS-IF
	10（30）～60	70～770	1000～3224
標準利得（dB）	20	30	27/35
定格出力（dBμ）	110（4波）	95（74波）	95/103（50波）
利得調整範囲（dB）	–	–	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-10	0,-5/-10,-15（加算式最大-25dB）	0,-10
出力ATT（dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	–	–
入力EQ（dB）	–	0,-6	–
雑音指数（dB）	8以下	8以下	9以下
入力モニタ端子（dB）	-20	–	–
出力モニタ端子（dB）	-20	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）		
VSWR（以下）	2.0	2.0	2.5
CIN（dB）	–	–	-22以下
電源	AC100V（50/60Hz） DC15V（出力端子より重畳）		
CS･BSコンバータ電源	DC15V最大4W（CS･BS入力端子より送電）		
消費電力 AC100V	CS･BSコンバータ4W送電時:10W 本体のみ:5W		
消費電力 DC15V	CS･BSコンバータ4W送電時:480mA 本体のみ:210mA		
寸法（mm）H×W×D	168×125×40		
質量（g）	700		
備考	入力切換SW 上りカットSW 上り帯域切換SW（30MHz）付		

単独 CATV下り入力 CATV上り出力

単独 CS･BS入力
混合 CS･BS･CATV下り入力 CATV上り出力

CS･BS･CATV下り出力 CATV上り入力（DC15V重畳端子）

CS･BS･CATV下り出力モニタ

CS･BS･CATV双方向ブースタ 屋内用 共同受信用


●新4K8K衛星放送に対応したCS･BS･CATV双方向対応ブースタです。

●CATV下り帯域は70～962MHzまで伝送可能な広帯域設計です。


●新4K8K衛星放送を含むBS･110度CSデジタル放送、CATV双方向受信に最適です。

㊒5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（2本）、端子キャップ（1個･本体取付済）

4K8K対応 CS･BS 3224MHz CATV 962MHz 35dB



CBCA35W



型名	CBCA35W		
希望小売価格	240,000（税込 264,000）		
周波数帯域（MHz）	CATV上り	CATV下り	CS･BS-IF
	10（30）～60	70～962	1030～3224
標準利得（dB）	35	35	35/45
定格出力（dBμ）	110（8波）	108（70～962MHz）※1 110（70～770MHz）※2	100/110（50波）
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-5/-10,-15/-20,-30（加算式最大-60dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	0,-6/-12
出力ATT（dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	–	–
入力EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※3	0,-4/-8
入力逆EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※4	–
チルト調整範囲（dB）	0～-6以上	0～-14以上※3	-10～-20以上
雑音指数（dB）	9.0以下	10.0以下	10.0以下
入力モニタ端子（dB）	-20	-20	-20
出力モニタ端子（dB）	-20	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）		
VSWR（以下）	2.0	2.0	2.5
CIN（dB）	–	–	-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）		
CS･BSコンバータ電源	DC15V最大4W（CS･BS入力端子より送電）		
消費電力	CS･BSコンバータ4W送電時:16W 本体のみ:11.5W		
寸法（mm）H×W×D	183×144×64		
質量（kg）	1.2		
備考	入力切換SW 上りカットSW、上り帯域切換SW（30MHz）付		

※1 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、-10dB運用
※2 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×112ch伝送、-10dB運用
※3 962MHzを基点とした70MHzの調整量 ※4 70MHzを基点とした962MHzの調整量

単独 CATV下り入力 CATV上り出力

単独 CS･BS入力
混合 CS･BS･CATV下り入力 CATV上り出力

CS･BS･CATV下り出力 CATV上り入力

CS･BS･CATV下り出力モニタ

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

CS･BS･CATV双方向ブースタ 屋内用 共同受信用


●新4K8K衛星放送に対応したCS･BS･CATV双方向対応ブースタです。

●CATV下り帯域は70～962MHzまで伝送可能な広帯域設計です。


●新4K8K衛星放送を含むBS･110度CSデジタル放送、CATV双方向受信に最適です。

㊒5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（2本）、端子キャップ（1個･本体取付済）

4K8K対応 CS･BS 3224MHz CATV 962MHz 40dB



CBCA40W



型名	CBCA40W		
希望小売価格	358,000（税込 393,800）		
周波数帯域（MHz）	CATV上り	CATV下り	CS･BS-IF
	10（30）～60	70～962	1030～3224
標準利得（dB）	35	40	35/45
定格出力（dBμ）	110（8波）	113（70～962MHz）※1 115（70～770MHz）※2	105/115（50波）
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-5/-10,-15/-20,-30（加算式最大-60dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	0,-6/-12
出力ATT（dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	–	–
入力EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※3	0,-4/-8
入力逆EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※4	–
チルト調整範囲（dB）	0～-6以上	0～-14以上	-10～-20以上
雑音指数（dB）	9.0以下	10.0以下	10.0以下
入力モニタ端子（dB）	-20	-20	-20
出力モニタ端子（dB）	-20	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）		
VSWR（以下）	2.0	2.0	2.5
CIN（dB）	–	–	-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）		
CS･BSコンバータ電源	DC15V最大4W（CS･BS入力端子より送電）		
消費電力	CS･BSコンバータ4W送電時:23.5W 本体のみ:18.5W		
寸法（mm）H×W×D	183×144×64		
質量（kg）	1.3		
備考	入力切換SW 上りカットSW、上り帯域切換SW（30MHz）付		

※1 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、-10dB運用
※2 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×112ch伝送、-10dB運用
※3 962MHzを基点とした70MHzの調整量 ※4 70MHzを基点とした962MHzの調整量

単独 CATV下り入力 CATV上り出力

単独 CS･BS入力
混合 CS･BS･CATV下り入力 CATV上り出力

CS･BS･CATV下り出力 CATV上り入力


CS･BS･CATV下り出力モニタ

㊒5CF形コネクタ（3個）、木ネジ（2本）、端子キャップ（1個･本体取付済）

4K8K対応 CS･BS 3224MHz CATV 962MHz 45dB



CBCA45W



型名	CBCA45W		
希望小売価格	412,000（税込 453,200）		
周波数帯域（MHz）	CATV上り	CATV下り	CS･BS-IF
	10（30）～60	70～962	1030～3224
標準利得（dB）	35	40	40/50
定格出力（dBμ）	110（8波）	113（70～962MHz）※1 115（70～770MHz）※2	107/117（50波）
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-5/-10,-15/-20,-30（加算式最大-60dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	0,-6/-12
出力ATT（dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	–	–
入力EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※3	0,-4/-8
入力逆EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※4	–
チルト調整範囲（dB）	0～-6以上	0～-14以上※3	-10～-20以上
雑音指数（dB）	9.0以下	10.0以下	10.0以下
入力モニタ端子（dB）	-20	-20	-20
出力モニタ端子（dB）	-20	-20	
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）		
VSWR（以下）	2.0	2.0	2.5
CIN（dB）	–	–	-22以下
電源	AC100V（50/60Hz）		
CS･BSコンバータ電源	DC15V最大4W（CS･BS入力端子より送電）		
消費電力	CS･BSコンバータ4W送電時:26.5W 本体のみ:21.5W		
寸法（mm）H×W×D	183×144×64		
質量（kg）	1.4		
備考	入力切換SW 上りカットSW、上り帯域切換SW（30MHz）付		

※1 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、-10dB運用
※2 PGレベルでの規定 FM12ch、デジタル6MHz×112ch伝送、-10dB運用
※3 962MHzを基点とした70MHzの調整量 ※4 70MHzを基点とした962MHzの調整量

単独 CATV下り入力 CATV上り出力

単独 CS･BS入力
混合 CS･BS･CATV下り入力 CATV上り出力

CS･BS･CATV下り出力 CATV上り入力


CS･BS･CATV下り出力モニタ

BL型　CS·BS·CATV双方向ブースタ　屋内用　共同受信用


●新4K8K衛星放送に対応した、CS·BS帯域増幅のCATV双方向対応ブースタです。

㊐木ネジ(2本)、端子キャップ(1個·本体取付済)

4K8K対応　CS·BS 3224MHz　CATV　38dB　NEW!



CBCA38W1



単独　CATV下り入力 CATV上り出力

単独　CS·BS入力

混合　CS·BS·CATV下り入力 CATV上り出力

CS·BS·CATV下り出力 CATV上り入力

CS·BS·CATV下り出力モニタ


型名	BL Eco CBCA38W1(CATV·SH-1)		
希望小売価格	554,000 (税込 609,400)		
周波数帯域(MHz)	CATV上り	CATV下り	CS·BS-IF
	10(30)～55	70～770	1000～3224
標準利得(dB)	30以上	38以上	35/45以上
定格出力(dBμ)	※1　110 (2波+DATA)	※1※2　110 (74波+デジタル)	※1　103/113 (50波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	0,-5/-10,-15/-20,-30 (加算式最大-60dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)	0,-6/-12
出力ATT(dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)	–	–
入力EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)	0,-4/-8
入力逆EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)	–
チルト調整範囲(dB)	0～-6以上	0～-14以上	※3　0～-10以上
雑音指数(dB)	10以下	10以下	10以下
入力モニタ端子(dB)	-20	-20	-20
出力モニタ端子(dB)	-20	-20	
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
VSWR(以下)	2.0	2.0	2.5
CIN(dB)	–	–	※4　-22以下
電源	AC100V(50/60Hz)		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大6W(CS·BS入力端子より送電)		
消費電力	CS·BSコンバータ6W送電時:26W　本体のみ:18.5W		
寸法(mm)H×W×D	183×144×64		
質量(kg)	1.4		
備考	入力切換SW　上りカットSW　上り帯域切換SW(30MHz)付		

型名の(　)内はBL型式
※1　全電力で+20dBm以下運用　※2　CATV下り帯域　デジタル-10dB運用
※3　標準チルト(-10dB)からのチルト調整量　※4　定格出力レベル時

4K8K対応　CS·BS 3224MHz　CATV　38dB　NEW!



CBCA38W1H



単独　CATV下り入力 CATV上り出力

単独　CS·BS入力

混合　CS·BS·CATV下り入力 CATV上り出力

CS·BS·CATV下り出力 CATV上り入力

CS·BS·CATV下り出力モニタ

型名	BL Eco CBCA38W1H(CATV·SH-1H)		
希望小売価格	675,000 (税込 742,500)		
周波数帯域(MHz)	CATV上り	CATV下り	CS·BS-IF
	10(30)～55	70～770	1000～3224
標準利得(dB)	30以上	38以上	40/50以上 (1000/3224MHz)
定格出力(dBμ)	※1　110 (2波+DATA)	※1※2　110 (74波+デジタル)	※1　107/117 (50波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	0,-5/-10,-15/-20,-30 (加算式最大-60dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)	0,-6/-12
出力ATT(dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)	–	–
入力EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)	0,-4/-8
入力逆EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)	–
チルト調整範囲(dB)	0～-6以上	0～-14以上	※3　0～-10以上
雑音指数(dB)	10以下	10以下	10以下
入力モニタ端子(dB)	-20	-20	-20
出力モニタ端子(dB)	-20	-20	
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
VSWR(以下)	2.0	2.0	2.5
CIN(dB)	–	–	※4　-22以下
電源	AC100V(50/60Hz)		
CS·BSコンバータ電源	DC15V最大6W(CS·BS入力端子より送電)		
消費電力	CS·BSコンバータ6W送電時:30W　本体のみ:22W		
寸法(mm)H×W×D	183×144×64		
質量(kg)	1.4		
備考	入力切換SW　上りカットSW　上り帯域切換SW(30MHz)付		

型名の(　)内はBL型式
※1　全電力で+20dBm以下運用　※2　CATV下り帯域　デジタル-10dB運用
※3　標準チルト(-10dB)からのチルト調整量　※4　定格出力レベル時

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

ブースタの調整機能について

ATT(アッテネータ)

入力レベルまたは出力レベルをフラットに減衰します。


調整イメージ(CS·BS帯域の例)



利得調整

利得がフラットに変化し、出力レベルの調整ができます。


調整イメージ(CS·BS帯域の例)



EQ(イコライザ)

基点となる周波数に対して入力レベルを減衰させます。ケーブルや分配器などの損失を補正し、チャンネル間のレベル差をなくします。低い周波数帯域のレベルが高い場合に使用してください。


調整イメージ(CS·BS帯域の例)　基点周波数3224MHz



チルト調整

基点となる周波数に対して出力レベルを調整します。ケーブルや分配器などの損失を補正し、チャンネル間のレベル差をなくします。テレビ端子の出力レベルや縦続接続をするブースタへの入力レベルの調整に使用してください。

調整イメージ(CS·BS帯域の例)　基点周波数3224MHz




ブースタの調整機能について(CATV帯域)

ATT(アッテネータ)

入力レベルまたは出力レベルをフラットに減衰します。
加算式で調整できる機種は、段階的に調整が可能です。


調整イメージ(CATV下り帯域の例)



EQ(イコライザ)

基点となる周波数に対して入力レベルを減衰させます。
ケーブルや分配器などの損失を補正し、チャンネル間のレベル差をなくします。低い周波数帯域のレベルが高い場合に使用してください。加算式で調整できる機種は、段階的に調整が可能です。


調整イメージ(CATV下り帯域の例)　基点周波数962MHz



逆EQ(逆イコライザ)

基点となる周波数に対して入力レベルを減衰させます。
ケーブルや分配器などの損失を補正し、チャンネル間のレベル差をなくします。高い周波数帯域のレベルが高い場合に使用してください。加算式で調整できる機種は、段階的に調整が可能です。


調整イメージ(CATV下り帯域の例)　基点周波数70MHz



チルト調整

基点となる周波数に対して出力レベルを減衰させます。
ケーブルや分配器などの損失を補正し、チャンネル間のレベル差をなくします。テレビ端子の出力レベルや縦続接続をするブースタへの入力レベルの調整に使用してください。

調整イメージ(CATV下り帯域の例)　基点周波数962MHz



CATV双方向ブースタ 屋内用


●上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。
●電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。

㊒5CF形コネクタ（2個）、木ネジ（3本）

CATV
30dB



SB-7730WS



型名		SB-7730WS
希望小売価格		39,000（税込 42,900）
周波数帯域（MHz）		CATV上り：10（30）～60 / CATV下り：70～770
標準利得（dB）		20 / 30
定格出力（dBμ）		110（4波） / 95（74波）
入力ATT（dB）		0,-5,-10 / 0,-5/-10,-15（加算式最大-25dB）
出力ATT（dB）		0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB） / –
入力EQ（dB）		– / 0,-6
雑音指数（dB）		8以下 / 8以下
入力モニタ端子（dB）		-20 / –
出力モニタ端子（dB）		-20 / -20
入出力インピーダンス（Ω）		75（F形）
VSWR（以下）		2.0 / 2.0
電源		AC100V（50/60Hz） DC15V（出力端子より重畳）
消費電力	AC100V	3W
	DC15V	130mA
寸法（mm）H×W×D		168×125×40
質量（g）		680
備考		入力切換SW　上りカットSW　上り帯域切換SW（30MHz）付

CATV双方向ブースタ 屋内用


●上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。
●電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。

㊒5CF形コネクタ（2個）、木ネジ（3本）

CATV
32dB



㊓ SBA-7732WS



型名		㊓ SBA-7732WS
希望小売価格		62,000（税込 68,200）
周波数帯域（MHz）		CATV上り：10（30）～60 / CATV下り：70～770
標準利得（dB）		20 / 32
定格出力（dBμ）		110（4波） / 100（74波）
利得調整範囲（dB）		– / 0～-10以上
入力ATT（dB）		0,-5,-10 / 0,-6,-12
出力ATT（dB）		0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB） / –
入力EQ（dB）		– / 0,-3,-6（加算式最大-9dB）
雑音指数（dB）		8以下 / 8以下
入力モニタ端子（dB）		-20 / –
出力モニタ端子（dB）		-20 / -20
入出力インピーダンス（Ω）		75（F形）
VSWR（以下）		2.0 / 2.0
電源		AC100V（50/60Hz） DC15V（出力端子より重畳）
消費電力	AC100V	3.5W
	DC15V	170mA
寸法（mm）H×W×D		168×125×40
質量（g）		680
備考		入力切換SW　上りカットSW　上り帯域切換SW（30MHz）付

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

CATV双方向ブースタ 屋内用 共同受信用


●上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向対応、高出力ブースタです。
●CATV下り帯域は70～1000MHzまで伝送可能な広帯域設計です。

㊒5CF形コネクタ（2個）、木ネジ（2本）

CATV 1000MHz
35dB



CA35W




型名	CA35W	
希望小売価格	120,000（税込 132,000）	
周波数帯域（MHz）	CATV上り：10（30）～60	CATV下り：70～1000
標準利得（dB）	35	35
定格出力（dBμ）	110（8波）	108（70～1000MHz）※1 / 110（70～770MHz）※2
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-5/-10,-15/-20,-30（加算式最大-60dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）
出力ATT（dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	–
入力EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※3
入力逆EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※4
チルト調整範囲（dB）	0～-6以上	0～-14以上 ※3
雑音指数（dB）	9.0以下	10.0以下
入力モニタ端子（dB）	-20	-20
出力モニタ端子（dB）	-20	-20
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）	
VSWR（以下）	2.0	2.0
電源	AC100V（50/60Hz）	
消費電力	8.5W	
寸法（mm）H×W×D	183×144×64	
質量（kg）	1.1	
備考	入力切換SW　上りカットSW、上り帯域切換SW（30MHz）付	

※1　PGレベルでの規定　FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、-10dB運用
※2　PGレベルでの規定　FM12ch、デジタル6MHz×112ch伝送、-10dB運用
※3　1000MHzを基点とした70MHzの調整量　※4　70MHzを基点とした1000MHzの調整量

CATV 1000MHz
40dB



CA40W



型名	CA40W	
希望小売価格	220,000（税込 242,000）	
周波数帯域（MHz）	CATV上り：10（30）～60	CATV下り：70～1000
標準利得（dB）	35	40
定格出力（dBμ）	110（8波）	113（70～1000MHz）※1 / 115（70～770MHz）※2
利得調整範囲（dB）	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT（dB）	0,-5/-10,-15/-20,-30（加算式最大-60dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）
出力ATT（dB）	0,-2/-4,-6/-12（加算式最大-16dB）	–
入力EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※3
入力逆EQ（dB）	–	0,-2,-4,-8（加算式最大-14dB）※4
チルト調整範囲（dB）	0～-6以上	0～-14以上 ※3
雑音指数（dB）	9.0以下	10.0以下
入力モニタ端子（dB）	-20	-20
出力モニタ端子（dB）	-20	-20
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）	
VSWR（以下）	2.0	2.0
電源	AC100V（50/60Hz）	
消費電力	14.5W	
寸法（mm）H×W×D	183×144×64	
質量（kg）	1.2	
備考	入力切換SW　上りカットSW、上り帯域切換SW（30MHz）付	

※1　PGレベルでの規定　FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送、-10dB運用
※2　PGレベルでの規定　FM12ch、デジタル6MHz×112ch伝送、-10dB運用
※3　1000MHzを基点とした70MHzの調整量　※4　70MHzを基点とした1000MHzの調整量

CATV双方向ブースタ 屋内用 共同受信用

●上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向対応、高出力ブースタです。


㊐5CF形コネクタ(2個)、木ネジ(3本)

CATV

35dB



㊎SBA-7735DW



型名	㊎ SBA-7735DW	
希望小売価格	98,000 (税込 107,800)	
周波数帯域(MHz)	CATV上り	CATV下り
	10(30)～60	70～770
標準利得(dB)	35(増幅時) -7以下(パス時)	35
定格出力(dBμ)	110(4波)	106(74波)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	0,-5/-10,-15 (加算式最大-25dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)
出力ATT(dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)	–
入力EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)
入力逆EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)
チルト調整範囲(dB)	0～-6以上	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)
雑音指数(dB)	8以下	8以下
入力モニタ端子(dB)	-20	-20
出力モニタ端子(dB)	-20	-20
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	2.0	2.0
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	10W	
寸法(mm)H×W×D	185×125×63	
質量(g)	880	
備考	入力切換SW　上りパス/カットSW 上り帯域切換SW(30MHz)付	

BL型 CATV双方向ブースタ 屋内用 共同受信用

●上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向対応、高出力ブースタです。

㊍木ネジ(2本)


CATV

38dB

NEW!



CA38W1E



型名	CA38W1E(CATV-1E)	
希望小売価格	375,000 (税込 412,500)	
周波数帯域(MHz)	CATV上り	CATV下り
	10(30)～55	70～770
標準利得(dB)	30以上	38以上
定格出力(dBμ)	※1　105 (2波+DATA)	※1※2　107 (74波+デジタル)
利得調整範囲(dB)	0～-10以上	0～-10以上
入力ATT(dB)	0,-5/-10,-15/-20,-30 (加算式最大-60dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)
出力ATT(dB)	0,-2/-4,-6/-12 (加算式最大-16dB)	–
入力EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)
入力逆EQ(dB)	–	0,-2,-4,-8 (加算式最大-14dB)
チルト調整範囲(dB)	0～-6以上	0～-14以上
雑音指数(dB)	10以下	10以下
入力モニタ端子(dB)	-20	-20
出力モニタ端子(dB)	-20	-20
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	2.0	2.0
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	14.5W	
寸法(mm)H×W×D	183×144×64	
質量(kg)	1.2	
備考	入力切換SW　上りカットSW 上り帯域切換SW(30MHz)付	

型名の(　)内はBL型式
※1　全電力で+20dBm以下運用　　※2　CATV下り帯域　デジタル-10dB運用

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

UHF前置増幅器(プリアンプ) 屋外用・屋内用 ホーム用

●雑音指数1.0dB以下を実現した超ローノイズ前置増幅器です。
●CS･BS-IF帯域(新4K8K衛星放送パス)の混合回路付です。
●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C･5C)

UHF 710MHz
4K8K パス
CSパス 3224MHz
BSパス

25dB

雑音指数 NF1.0dB以下



HB-U25MC(増幅部)　DP-36(電源部)

HB-U25MC-PS 電源部セット品

●防雨構造の為、屋外のマスト及び壁面取付が可能です。(増幅部のみ)
●適合マスト径 φ16～48.6mm
●電源部とセットのHB-U25MC-PSもラインナップしています。

㊐HB-U25MC:5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本･本体取付済)
HB-U25MC-PS:5CF形コネクタ(5個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(4本･本体取付済)


型名	HB-U25MC	HB-U25MC-PS
希望小売価格	12,300 (税込 13,530)	25,200 (税込 27,720)

■増幅部

周波数帯域(MHz)	UHF	CS･BS-IF
	470～710	950～3224
利得(dB)	25～30	-4以下
適正入力レベル※(dBμ)	35～63	–
定格出力レベル(dBμ)	93(9波)	–
雑音指数(dB)	1.0以下	–
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	2.5	2.5
電源	DC11/15V　40mA(出力端子より重畳)	
電流通過	DC11/15V　0.8A以下 (出力端子→CS･BS入力端子)	
寸法(mm)H×W×D	84×94×47	
質量(g)	200	

注:増幅部のみで使用する場合は、CS･BS･UHF対応ブースタや、チューナなどから電源を供給してください。
※適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。

■メインブースタと併用接続の場合(使用例)



■電源部(HB-U25MC-PS 付属電源部)

型名	DP-36		
周波数帯域(MHz)	10～770	770～2681	2681～3224
挿入損失(dB)	1.0以下	1.5以下	2.5以下
入力インピーダンス(Ω)	75(F形)DC重畳端子		
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		
VSWR(以下)	2.5	2.5	2.5
電源	AC100V(50/60Hz)		
定格消費電力(W)	10		
出力電圧･電流	DC15V･最大0.5A(入力端子より重畳)		
寸法(mm)H×W×D	101×77×32		
質量(g)	210		

UHF前置増幅器(プリアンプ) 屋外用 共同受信用

UHF 710MHz
4K8K パス
CSパス 3224Hz
BSパス

25dB

雑音指数 NF1.0dB以下




SKB-U25MC

●雑音指数1.0dB以下を実現した超ローノイズ前置増幅器です。
●アンテナ直下にテレビをつないでもブロックノイズが出るような弱･微弱電界地域(35～45dBμ)において有効です。
●CS･BS-IF帯域(新4K8K衛星放送パス)の混合回路を内蔵、CS･BS放送と混合して1本で宅内に引き込むことができます。
●ステンレス筐体を採用している為、耐食･耐候性に優れています。
●適合マスト径　φ30.2～60.5mm
●防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C･5C)

㊐5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、取付金具一式

型名	SKB-U25MC	
希望小売価格	42,000 (税込 46,200)	
周波数帯域(MHz)	UHF	CS･BS-IF
	470～710	950～3224
利得(dB)	25～30	-4.0以下
適正入力レベル※(dBμ)	35～63	–
定格出力(dBμ)	93(9波)	–
雑音指数(dB)	1.0以下	–
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
VSWR(以下)	2.5	2.5
電源	DC11/15V　40mA(出力端子より重畳)	
電流通過	DC11/15V　0.8A以下 (出力端子→CS･BS入力端子)	
寸法(mm)H×W×D	97×96×41	
質量(g)	500	

(使用例)



※適正入力レベルの範囲内であっても電波の品質によっては映らない場合もあります。

㊒受注生産品 | ㊒近日発売品 | ㊒在庫品限り | ㊐付属品 | ㊒価格問合せ


商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます
（分岐器）（分配器）


分岐器・分配器
Coupler / Splitter

分岐器と分配器の違い

【分岐器とは】
入力信号の一部を分岐します。
分岐端子から出力されるレベルの方が、出力端子から出力されるレベルより低くなります。


アンテナからテレビまでの配線で、ケーブルの長い所と短い所がある場合、分岐器を使用するとケーブルの長さの違いによる信号損失の差を少なくでき、すべての端末で同じ信号レベルが得られます。






【分配器とは】
入力信号を2つ以上の出力に等しく分配します。

複数の部屋で、テレビを見るときに使用します。





分岐器の性能をあらわす主な規格値


挿入損失	入力信号が（入力-出力）間を通過することにより失われる信号の減衰量。
結合損失（分岐損失）	入力信号が（入力-分岐）間を通過することにより失われる信号の減衰量。各分岐端子に等しく分配。
逆結合損失	信号が出力される各端子間（出力-分岐1・2）の信号減衰量。テレビ側からの逆流信号が（出力-分岐1・2）間を通過し、もう片方のテレビに影響されることを軽減します。
端子間結合損失	信号が出力される各端子間（分岐1-分岐2）の信号減衰量。テレビ側からの逆流信号が（分岐1-分岐2）間を通過し、もう片方のテレビに影響されることを軽減します。

分配器の性能をあらわす主な規格値

分配損失	入力信号を分配することにより失われる信号の減衰量。各出力端子に等しく分配。
端子間結合損失	信号が出力される各端子間（出力1-出力2）の信号減衰量。テレビ側からの逆流信号が（出力1-出力2）間を通過し、もう片方のテレビに影響されることを軽減します。


電流通過について

電流通過 可能（双方向）
電流通過 不可



1端子電流通過型


電流通過 可能（片方向）
電流通過 不可




全端子電流通過型

使用例

衛星放送を見る時に、チューナから同軸ケーブルを通して電気を衛星アンテナに送る必要があります。この時の電気（DC15V）の通り道が「電流通過端子」です。





デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

分岐器（10~3224MHz） 屋内用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10～3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっている為、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。（電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下）
- 省施工のすご楽コネクタ（F-5G）が付属された分岐器もラインアップしています。

※すご楽コネクタの単品は、P.107をご参照ください。

㊍CSC-K17□:5CF形コネクタ（端子数分）、木ネジ（2本・本体取付済）
CSC-K17□-SR:すご楽コネクタ（F-5G）（端子数分）、木ネジ（2本・本体取付済）


4K8K対応
CS・BS 3224MHz
CATV
UHF
FM・VHF



CSC-K171



CSC-K172



CSC-K174

型名		CSC-K171	CSC-K172	CSC-K174
希望小売価格		5,000（税込 5,500）	6,570（税込 7,227）	8,300（税込 9,130）
分岐数		1	2	4
挿入損失（dB以下）	10~76	1.6	2.5	4.2
	76~300	1.3	2.2	4.0
	300~770	1.5	2.5	4.5
	770~1489	2.0	3.0	5.5
	1489~2150	3.5	4.5	6.0
	2150~2681	3.5	5.5	7.0
	2681~3224	4.5	6.5	8.0
結合損失（dB以下）	10~76	11.8	11.8	11.8
	76~300	11.5	11.5	11.5
	300~770	11.8	11.8	11.8
	770~1489	12.0	12.5	13.0
	1489~2150	13.0	13.5	15.0
	2150~2681	14.0	15.0	16.5
	2681~3224	15.0	16.5	18.5
寸法（mm）H×W×D		44×50×19		44×72×19
質量（g）		45	50	65

型名	逆結合損失（dB以上） 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失（dB以上）※CSC-K171を除く 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSC-K17□	15	25	20	18	18	16	16	13	20	18	15	15	15	15	75（F形）	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

〔すご楽コネクタ付属 分岐器〕 NEW!

型名	CSC-K171-SR	CSC-K172-SR	CSC-K174-SR
希望小売価格	5,000（税込 5,500）	6,570（税込 7,227）	8,300（税込 9,130）
分岐数	1	2	4

※分配器本体は上記のCSC-K17□と同様です。

BL型 分岐器（10~3224MHz） 屋内用 共同受信用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10～3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっている為、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- 全端子電流カット型です。

㊍木ネジ（2本・本体取付済）


4K8K対応
CS・BS 3224MHz
CATV
UHF
FM・VHF



WCS-KC1



WCS-KC2



WCS-KC4

型名		WCS-KC1（SH-C1）	WCS-KC2（SH-C2）	WCS-KC4（SH-C4）
希望小売価格		7,280（税込 8,008）	8,360（税込 9,196）	11,800（税込 12,980）
分岐数		1	2	4
挿入損失（dB以下）	10~76	1.6	2.5	4.5
	76~300	1.3	2.0	3.5
	300~770	1.5	2.5	4.5
	1000~1489	2.0	3.0	5.5
	1489~2150	3.0	4.5	6.0
	2150~2681	4.0	6.0	6.5
	2681~3224	4.5	6.5	7.5
結合損失（dB以下）	10~76	12.0	12.0	12.0
	76~300	11.0	11.0	11.0
	300~770	12.0	12.0	12.0
	1000~1489	13.0	13.0	13.0
	1489~2150	14.0	14.0	15.0
	2150~2681	14.5	15.0	16.5
	2681~3224	15.5	16.5	18.5
寸法（mm）H×W×D		44×50×19	44×50×19	44×72×19
質量（g）		45	50	65

型名	逆結合損失（dB以上） 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失（dB以上）※WCS-KC1を除く 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
WCS-KC□（SH-C□）	15	25	20	18	16	16	16	13	20	18	15	15	15	15	75（F形）	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5

型名の（ ）内はBL型式

分配器（10~3224MHz）　1端子電流通過型　屋内用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- 全機種とも1端子電流通過型になっています。
（電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下）

付5CF形コネクタ（端子数分）、木ネジ（2本・本体取付済）

4K8K対応
CS・BS 3224MHz
CATV
UHF
FM・VHF


CSD-K772


CSD-K773


CSD-K774


CSD-K775


CSD-K776


CSD-K778

型名	CSD-K772	CSD-K773	CSD-K774	CSD-K775	CSD-K776	CSD-K778
希望小売価格	4,750（税込 5,225）	5,750（税込 6,325）	6,770（税込 7,447）	7,830（税込 8,613）	9,500（税込 10,450）	18,400（税込 20,240）
分配数	2	3	4	5	6	8
分配損失（dB以下） 10~76	4.3	6.5	8.0	10.0	10.5	12.0
76~300	3.8	6.0	8.0	9.5	10.0	11.5
300~770	4.3	6.5	8.5	9.8	11.0	12.5
770~1489	5.0	8.0	9.8	10.5	12.0	14.0
1489~2150	6.0	9.0	10.5	12.5	14.5	17.0
2150~2681	6.5	10.0	11.5	14.0	16.5	18.0
2681~3224	7.5	12.0	13.0	16.0	18.0	19.5
寸法（mm）H×W×D	44×50×19		44×72×19		44×116×19	
質量（g）	45		60	65	90	95

型名	端子間結合損失（dB以上） 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
CSD-K77□	13	20	18	15	15	15	15	75（F形）	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

〔すご楽コネクタ付属 分配器 1端子電流通過型〕 NEW!

- カシメリングを使用せず、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な、省施工コネクタ「すご楽コネクタ（F-5G）」が付属された分配器です。
- すご楽コネクタの単品については、P.107をご参照ください。
- 分配器本体は上記の1端子電流通過型と同様です。

付すご楽コネクタ（F-5G）（端子数分）、木ネジ（2本・本体取付済）

型名	CSD-K772-SR	CSD-K773-SR	CSD-K774-SR	CSD-K775-SR	CSD-K776-SR	CSD-K778-SR
希望小売価格	4,750（税込 5,225）	5,750（税込 6,325）	6,770（税込 7,447）	7,830（税込 8,613）	9,500（税込 10,450）	18,400（税込 20,240）
分配数	2	3	4	5	6	8

〔らくらくコネクタ付属 分配器 1端子電流通過型〕

- 簡単接続を実現した、らくらくコネクタ（F-5L）が付属された分配器です。
- らくらくコネクタの単品についてはP.108をご参照ください。
- 分配器本体は上記の1端子電流通過型と同様です。

付らくらくコネクタ（F-5L）（端子数分）、木ネジ（2本・本体取付済）

型名	CSD-K772-L	CSD-K773-L	CSD-K774-L	CSD-K775-L	CSD-K776-L	CSD-K778-L
希望小売価格	4,840（税込 5,324）	5,870（税込 6,457）	6,920（税込 7,612）	8,010（税込 8,811）	9,710（税込 10,681）	18,670（税込 20,537）
分配数	2	3	4	5	6	8

分配器（10~3224MHz）　全端子電流通過型　屋内用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- 全機種とも全端子電流通過型になっています。
（OUT→IN方向、DC電源のみ　電流容量DC15V、0.5A以下）

付5CF形コネクタ（端子数分）、木ネジ（2本・本体取付済）

4K8K対応
CS・BS 3224MHz
CATV
UHF
FM・VHF



CSD-K772G


CSD-K773G


CSD-K774G


CSD-K775G


CSD-K776G


CSD-K778G

型名	CSD-K772G	CSD-K773G	CSD-K774G	CSD-K775G	CSD-K776G	CSD-K778G
希望小売価格	6,570（税込 7,227）	8,300（税込 9,130）	10,000（税込 11,000）	12,320（税込 13,552）	15,320（税込 16,852）	24,250（税込 26,675）
分配数	2	3	4	5	6	8
分配損失（dB以下） 10~76	4.3	6.5	8.0	10.0	10.5	12.0
76~300	3.8	6.0	8.0	9.5	10.0	11.5
300~770	4.3	6.5	8.5	10.0	11.0	12.5
770~1489	5.0	8.0	9.8	11.0	12.5	14.0
1489~2150	6.0	9.0	10.5	13.0	15.0	17.0
2150~2681	6.5	10.5	11.5	14.5	17.0	18.5
2681~3224	7.5	12.0	13.0	16.5	19.0	21.0
寸法（mm）H×W×D	44×50×19		44×72×19		44×116×19	
質量（g）	45		60	65	90	95

型名	端子間結合損失（dB以上） 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
CSD-K77□G	13	20	18	15	15	15	15	75（F形）	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

〔らくらくコネクタ付属 分配器 全端子電流通過型〕

- 簡単接続を実現した、らくらくコネクタ（F-5L）が付属された分配器です。
- らくらくコネクタの単品についてはP.108をご参照ください。
- 分配器本体は上記の全端子電流通過型と同様です。

付らくらくコネクタ（F-5L）（端子数分）、木ネジ（2本・本体取付済）

型名	CSD-K772G-L	CSD-K773G-L	CSD-K774G-L	CSD-K775G-L	CSD-K776G-L	CSD-K778G-L
希望小売価格	6,660（税込 7,326）	8,420（税込 9,262）	10,150（税込 11,165）	12,500（税込 13,750）	15,530（税込 17,083）	24,520（税込 26,972）
分配数	2	3	4	5	6	8

BL型 分配器(10~3224MHz) 屋内用 共同受信用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 亜鉛ダイカストの一体筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- 全端子電流カット型です。

㊐木ネジ(2本・本体取付済)

4K8K対応 / CS・BS 3224MHz / CATV / UHF / FM・VHF



WCS-KD2



WCS-KD4



WCS-KD6



WCS-KD8

型名		WCS-KD2 (SH-D2)	WCS-KD4 (SH-D4)	WCS-KD6 (SH-D6)	WCS-KD8 (SH-D8)
希望小売価格		6,600 (税込 7,260)	9,200 (税込 10,120)	13,300 (税込 14,630)	21,700 (税込 23,870)
分配数		2	4	6	8
分配損失(dB以下)	10~76	4.3	8.0	11.0	12.5
	76~300	3.8	7.5	10.0	12.0
	300~770	4.0	8.0	11.0	12.5
	1000~1489	4.5	9.0	12.0	13.5
	1489~2150	5.5	10.5	14.0	17.0
	2150~2681	6.5	11.5	16.0	18.5
	2681~3224	7.5	13.0	18.0	20.0
端子間結合損失(dB以上)	10~76	13			
	76~300	20			
	300~770	18			
	1000~1489	15			
	1489~2150	15			
	2150~2681	15			
	2681~3224	15			
インピーダンス(Ω)		75(F形)			
VSWR(以下)	10~76	2.0	2.5	2.5	2.5
	76~300	1.6	1.6	1.6	1.8
	300~770	1.6	1.6	1.6	1.8
	1000~1489	1.8	1.8	1.8	2.0
	1489~2150	2.0	2.0	2.0	2.0
	2150~2681	2.0	2.0	2.0	2.5
	2681~3224	2.5	2.5	2.5	2.5
寸法(mm) H×W×D		44×50×19	44×72×19	44×116×19	44×116×19
質量(g)		45	60	90	95

型名の( )内はBL型式

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器 / リモートポスティングシステム / 情報分電盤 / 同軸LANシステム(TLCモデム) / タイムサーバーLANシステム機材 / 衛星アンテナ / 地上放送用アンテナ / 建柱資材 / 混合器(分波器) / フィルタアッテネータ / ブースタホーム用 / ブースタ共同受信用 / ブースタCATV用 / 前置増幅器(プリアンプ) / 分岐器分配器 / 直列ユニットテレビ端子 / ケーブル付分波器 / コネクタプラグ / レベルメータ同軸ケーブル / OFDM変調器信号監視ユニット / 光システム機器 / 電源供給器保安器 他 / パック商品 / 参考資料 / 索引価格表

分配器 1端子電流通過型 屋外用 ホーム用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 入出力F形本体内部シールド構造を採用した、高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
- 入力端子-出力1端子間が電流通過です。(AC30V 1A以下、DC15V 0.8A以下)
- 防雨構造になっていますので、外部環境に適合します。
- 壁面取付も可能です。
- 適合マスト径 φ16~48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

㊐5CF形コネクタ(端子数分)、防水キャップ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)

4K8K対応 / CS・BS 3224MHz / CATV / UHF / FM・VHF



HDS-K72F
(2分配器)



HDS-K73F
(3分配器)

型名	希望小売価格	分配損失(dB以下) 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	端子間結合損失(dB以上) 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法(mm) H×W×D	質量(g)	備考
HDS-K72F	7,160 (税込 7,876)	4.3	4.0	4.3	5.0	6.5	7.0	8.0	13	20	18	15	15	15	15	75 (F形)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	84×94×47	180	1端子電通型
HDS-K73F	8,800 (税込 9,680)	6.3	6.5	7.0	8.0	9.5	12.0	13.5	13	20	18	15	15	15	15		2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	92×117×52	270	

分配器 全端子電流通過型 屋外用 ホーム用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 入出力F形本体内部シールド構造を採用した、高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
- 全端子電流通過型です。(OUT→IN方向、DC15V、0.5A以下)
- 防雨構造になっていますので、外部環境に適合します。
- 壁面取付も可能です。
- 適合マスト径 φ16~48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

㊐5CF形コネクタ(端子数分)、防水キャップ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)

4K8K対応 / CS・BS 3224MHz / CATV / UHF / FM・VHF



HDS-K72FG
(2分配器)



HDS-K73FG
(3分配器)

型名	希望小売価格	分配損失(dB以下) 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	端子間結合損失(dB以上) 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法(mm) H×W×D	質量(g)	備考
HDS-K72FG	7,980 (税込 8,778)	4.3	4.0	4.3	5.0	6.5	7.0	8.0	13	20	18	15	15	15	15	75 (F形)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	84×94×47	180	全端子電通型
HDS-K73FG	9,600 (税込 10,560)	6.3	6.5	7.0	8.0	9.5	12.0	13.5	13	20	18	15	15	15	15		2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	92×117×52	270	

㊎受注生産品 | ㊏近日発売品 | ㊍在庫品限り | ㊐付属品 | ㊒価格問合せ

直列ユニット・テレビ端子 Outlet

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

直列ユニット・テレビ端子
Outlet

直列ユニット・テレビ端子とは、壁面に取り付けるテレビ信号のコンセントのことです。
種類は大きく分けて直列ユニットの『中間用』『端末用』、分配配線方式に用いる『テレビ端子』があり、
それぞれ電流通過仕様、ハイパスフィルタ内蔵、フィルタ無しがあります。

直列ユニット・テレビ端子の選び方

テレビ端子

入力信号をTV側に通過させる機器
(分配器出力端子に使用)

直列ユニット

中間用


入力信号を出力側に通過し、分岐にて取り出した信号をTV側に送る機器。
(入力-出力間の信号減衰を抑え、壁面端子追加に使用)

端末用

入力信号をTV側に通過させる機器。
(中間用を使用した場合に出力の端末に使用。手前の中間用TV端子出力信号とTV端子の信号レベルが同じ)


●分配(スター)配線方式　※システムはイメージ図

テレビ端子 をご利用下さい!



●直列(送り)配線方式　※システムはイメージ図

中間用・端末用 の直列ユニットをご利用下さい!



注) 直列(送り)配線方式の場合、中間用と端末用をセットでご使用ください。端末用ではなくテレビ端子をご使用になりますと、反射信号の影響により障害が発生する可能性がございます。

電流通過 | 電気を使用する機器と電源が別に必要となる場合に、機器と電源の間に電気を通過させる必要があります。

1端子電流通過型 —— 1端子のみ電流通過の機器。AC・DC電源共に対応となります。

全端子電流通過型 —— 全端子電流通過の機器。電源の設置場所が選択可能となります。(出力→入力の方向性があり、DC電源のみ対応となります)

電流通過型 —— 直列ユニット(中間用)において、入力-出力間を電流通過する機器。(壁面TV端子側から電気を送ることは出来ません)

電源挿入型 —— 壁面TV端子から電気を送ることが可能な機器。

全端子電流カット型 —— 電流の通過、挿入ができない機器。

直列ユニット・テレビ端子の性能をあらわす主な規格値

挿入損失
入力信号が(入力-出力)間通過することにより失われる信号の減衰量。

端子間結合損失
信号が出力される各TV端子間(TV1-TV2)の信号減衰量。テレビ側からの逆流信号が(TV1-TV2)間を通過し、もう片方のテレビに影響されることを軽減します。

結合損失(分岐損失)
入力信号が(入力-TV)間通過することにより失われる信号の減衰量。
各分岐端子(TV出力端子)に等しく分配。

逆結合損失
信号が出力される各端子間(出力-TV1・2)の信号減衰量。テレビ側からの逆流信号が(出力-TV1・2)間を通過し、もう片方のテレビに影響されることを軽減します。

※パック商品ページ除く
※ミルキーホワイト色は別売りプレートをご利用ください。(次ページ参照)
※型名の□にはカラーを識別するアルファベットが入ります。詳細は掲載ページをご参照ください。

テレビ端子

入出力端子形状	TV端子数	電流通過仕様	型名	掲載ページ
テレビ端子	2	電源挿入	(近) CT77W	P.93
	1	電源挿入	CSW-K7W/-SR	P.94
		電源挿入	CSW-K7S□	P.94
		電源挿入	CSW-K7SM□	P.94
	2	電源挿入	CSF-K77WPA	P.95
		電源挿入	CSF-K77WPA□	P.95
		電源挿入	CSF-K77WPAM□	P.95
	1	—	WCS-K7W	P.98
	2	—	WCS-K77W	P.98
テレビ端子(ハイパスフィルタ付)	2	—	(近) CT77HPW	P.93
	1	—	CSF-K7-HPA	P.100
		—	CSF-K7-HPA□	P.100
		—	CSF-K7-HPAM□	P.100
	2	—	CSF-K77W-HP	P.101
		—	CSF-K77W-HP□	P.101
		—	CSF-K77W-HPM□	P.101
	1	—	WCS-K7-HPA	P.104
	1	—	WCS-K7W-HP	P.104
	2	—	WCS-K77W-HP	P.104

直列ユニット〔中間用・端末用〕

入出力端子形状	TV端子数	種別	電流通過仕様	型名	掲載ページ
直列ユニット〔中間用・端末用〕	1	端末用	電源挿入	CSW-K7F-RPA	P.96
				CSW-K7F-RPA□	P.96
		中間用	電流通過	CSW-K7F-7A	P.97
				CSW-K7F-7A□	P.97
	2	端末用	電源挿入	CSF-K77W-RPA	P.96
				CSF-K77W-RPA□	P.96
		中間用	電流通過	CSF-K77W-7	P.97
				CSF-K77W-7□	P.97
	1	端末用	—	WCS-K7W-R	P.99
		中間用	—	WCS-K7W-7	P.99
	2	端末用	—	WCS-K77W-R	P.99
		中間用	—	WCS-K77W-7	P.99
	1	端末用	—	(在) WCS-E7W-R	P.99
		中間用	—	(在) WCS-E7W-7	P.99
	2	端末用	—	(在) WCS-E77W-R	P.99
		中間用	—	(在) WCS-E77W-7	P.99
直列ユニット〔中間用・端末用〕(ハイパスフィルタ付)	1	端末用	—	CSF-K7-RHPA	P.102
			—	CSF-K7-RHPA□	P.102
		中間用	—	CSF-K7-7HPA	P.103
			—	CSF-K7-7HPA□	P.103
	2	端末用	—	CSF-K77W-RHP	P.102
			—	CSF-K77W-RHP□	P.102
		中間用	—	CSF-K77W-7HP	P.103
			—	CSF-K77W-7HP□	P.103
	1	端末用	—	WCS-K7W-RHP	P.105
		中間用	—	WCS-K7W-7HP	P.105
	2	端末用	—	WCS-K77W-RHP	P.105
		中間用	—	WCS-K77W-7HP	P.105
	1	端末用	—	(在) WCS-E7W-RHP	P.105
		中間用	—	(在) WCS-E7W-7HP	P.105
	2	端末用	—	(在) WCS-E77W-RHP	P.105
		中間用	—	(在) WCS-E77W-7HP	P.105

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

(受)受注生産品 | (近)近日発売品 | (在)在庫品限り | (付)付属品 | (価)価格問合せ

TV端子プレート(ミルキーホワイト)

●テレビ端子や直列ユニットでは、標準色がホワイト等の設定になっておりますので、ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売りの交換用端子プレートを併せてご利用ください。
※CSW-K7W/-SRはプレートの交換はできません。



大角1個用　1端子
(型名:FR-287)



大角3個用　1端子
(型名:FR-0453)



大角3個用　2端子
(型名:FR-0443)

※梱包数:10
※お取り寄せ商品となりますので、納期・価格等に関しましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

大角1個用　1端子

型名	色	適合機種	梱包数
FR-287	ミルキーホワイト	CSW-K7S□	10
		CSW-K7SM□	
		CSW-K7F-RPA	
		CSW-K7F-RPA□	
		CSW-K7F-7A	
		CSW-K7F-7A□	
		CSF-K7-HPA	
		CSF-K7-HPA□	
		CSF-K7-HPAM□	
		CSF-K7-RHPA	
		CSF-K7-RHPA□	
		CSF-K7-7HPA	
		CSF-K7-7HPA□	
		WCS-K7-HPA	

※型名の□にはカラーを識別するアルファベットが入ります。
詳細は各商品の掲載ページをご参照ください。

大角3個用　1端子

型名	色	適合機種	梱包数
FR-0453	ミルキーホワイト	WCS-K7W	10
		WCS-K7W-HP	
		WCS-K7W-R	
		WCS-K7W-7	
		WCS-E7W-R	
		WCS-E7W-7	
		WCS-E7W-RHP	
		WCS-E7W-7HP	
		WCS-K7W-RHP	
		WCS-K7W-7HP	

大角3個用　2端子

型名	色	適合機種	梱包数
FR-0443	ミルキーホワイト	CSF-K77WPA	10
		CSF-K77WPA□	
		CSF-K77WPAM□	
		CSF-K77W-RPA	
		CSF-K77W-RPA□	
		CSF-K77W-7	
		CSF-K77W-7□	
		CSF-K77W-HP	
		CSF-K77W-HP□	
		CSF-K77W-HPM□	
		CSF-K77W-RHP	
		CSF-K77W-RHP□	
		CSF-K77W-7HP	
		CSF-K77W-7HP□	
		WCS-K77W	
		WCS-K77W-HP	
		WCS-K77W-R	
		WCS-K77W-7	
		WCS-E77W-R	
		WCS-E77W-7	
		WCS-E77W-RHP	
		WCS-E77W-7HP	
		WCS-K77W-RHP	
		WCS-K77W-7HP	


※型名の□にはカラーを識別するアルファベットが入ります。
詳細は各商品の掲載ページをご参照ください。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

テレビ端子(10~3224MHz)　2端子　コンパクトタイプ

●壁面端子部を2連接にした、コンパクト形状の2端子です。大角3個口用のプレートと組み合わせることにより、空いたスペースに他の端子が設置できます。
●新4K8K衛星放送受送信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
●入力端子が上下180度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。
●本体ツメ部に金属を採用しています。
●芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。

●パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
注:「ワイド21」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。
※当商品の意匠・仕様は、発売までに変更されることがあります。



〔テレビ端子　2端子〕

4K8K 対応
CS・BS 3224MHz
CATV
UHF
FM・VHF
入力端子可動型



寸法・質量
寸法:46(H)×44(W)×36(D) mm
質量:75g

㊟5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)

テレビ端子2端子型
電源挿入
TV ⟷ 入力

型名	近 SH ECO CT77W
希望小売価格	7,400 (税込 8,140)
プレート色	ホワイト
テレビ出力端子数	2

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CT77W	4.3	4.0	4.3	5.0	6.0	7.0	8.0	13	20	18	15	15	15	15	75 (F形)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

〔テレビ端子　2端子　ハイパスフィルタ付〕

4K8K 対応
CS・BS 3224MHz
CATV
UHF
FM・VHF
入力端子可動型



寸法・質量
寸法:46(H)×44(W)×36(D) mm
質量:75g

㊟5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)

テレビ端子2端子型
全端子電流カット型

型名	近 HC ECO CT77HPW
希望小売価格	10,500 (税込 11,550)
プレート色	ホワイト
テレビ出力端子数	2

型名		挿入損失(dB以下) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CT77HPW	双方向	5.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	13	20	20	18	15	15	15	75 (F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	7.0	6.5	7.0	8.0	9.0	10.0									–						

㊜受注生産品 | ㊟近日発売品 | ㊢在庫品限り | ㊞付属品 | ㊐価格問合せ

テレビ端子(10~3224MHz)

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。
- 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。
- CSW-K7W/-SRは取付用の本体ツメ部、前面端子プレート部が一体となっており、樹脂(PC-ASA)を採用、その他の商品は本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- CSW-K7W-SRは、省施工のすご楽コネクタ(F-5G)を付属しています。※コネクタ単品はP.107をご参照ください。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ、マットセラミックホワイト、マットグレー、マットベージュ、マットブラック相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用ください。(CSW-K7W/-SRを除く)

㊨5CF形コネクタ(1個)
※CSW-K7W-SRのみ:すご楽コネクタ(F形5C用)(1個)

4K8K対応 | CS・BS 3224MHz | CATV | UHF | FM・VHF | 入力端子可動型



CSW-K7W
CSW-K7W-SR NEW!



CSW-K7SW



CSW-K7SC



CSW-K7SH



CSW-K7SB

NEW!



マット調
CSW-K7SMC

NEW!



マット調
CSW-K7SMH

NEW!



マット調
CSW-K7SMB

NEW!



マット調
CSW-K7SMK

テレビ端子 1端子型

電源挿入
TV ←→入力

寸法・質量
寸法:24.5(H)×44(W)×28(D) mm
質量:CSW-K7W 15g CSW-K7Sシリーズ、CSW-K7SMシリーズ 25g

型名	CSW-K7W	CSW-K7W-SR	CSW-K7SW	CSW-K7SC	CSW-K7SH	CSW-K7SB
希望小売価格	1,480 (税込 1,628)	1,480 (税込 1,628)	1,900 (税込 2,090)	1,900 (税込 2,090)	1,900 (税込 2,090)	1,900 (税込 2,090)
プレート色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	1	1	1	1		

型名	CSW-K7SMC	CSW-K7SMH	CSW-K7SMB	CSW-K7SMK
希望小売価格	2,700 (税込 2,970)	2,700 (税込 2,970)	2,700 (税込 2,970)	2,700 (税込 2,970)
プレート色	マットセラミックホワイト	マットグレー	マットベージュ	マットブラック
テレビ出力端子数	1			

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSW-K7W	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	75(F形)	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
CSW-K7S□	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	75(F形)	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
CSW-K7SM□	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	75(F形)	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

テレビ端子 Outlet

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛 星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索 引価格表

テレビ端子(10~3224MHz)


- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ、マットセラミックホワイト、マットグレー、マットベージュ、マットブラック相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

㊨5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)

4K8K対応 | CS・BS 3224MHz | CATV | UHF | FM・VHF




CSF-K77WPA



CSF-K77WPAC



CSF-K77WPAH



CSF-K77WPAB

NEW!




マット調
CSF-K77WPAMC

NEW!



マット調
CSF-K77WPAMH

NEW!



マット調
CSF-K77WPAMB

NEW!



マット調
CSF-K77WPAMK

テレビ端子 2端子型

電源挿入
TV ←→入力

寸法・質量
寸法:69(H)×44(W)×36(D) mm
質量:90g

型名	CSF-K77WPA	CSF-K77WPAC	CSF-K77WPAH	CSF-K77WPAB
希望小売価格	7,400 (税込 8,140)	7,400 (税込 8,140)	7,400 (税込 8,140)	7,400 (税込 8,140)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	2	2		

型名	CSF-K77WPAMC	CSF-K77WPAMH	CSF-K77WPAMB	CSF-K77WPAMK
希望小売価格	8,200 (税込 9,020)	8,200 (税込 9,020)	8,200 (税込 9,020)	8,200 (税込 9,020)
プレート色	マットセラミックホワイト	マットグレー	マットベージュ	マットブラック
テレビ出力端子数	2			

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSF-K77WPA□	4.3	4.0	4.2	5.0	6.0	7.0	8.0	13	20	18	15	15	15	15	75(F形)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
CSF-K77WPAM□	4.3	4.0	4.2	5.0	6.0	7.0	8.0	13	20	18	15	15	15	15	75(F形)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

㊨受注生産品 | ㊨近日発売品 | ㊨在庫品限り | ㊨付属品 | ㊨価格問合せ

直列ユニット　端末用(10~3224MHz)

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- ※直列(送り)配線方式用の商品です。中間用と端末用をセットでご利用ください。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

㊢1端子型:5CF形コネクタ(1個)
2端子型:5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)

4K8K対応 | CS·BS 3224MHz | CATV | UHF | FM·VHF


CSW-K7F-RPA


CSW-K7F-RPAC


CSW-K7F-RPAH


CSW-K7F-RPAB

端末用1端子型
電源挿入
TV ←→入力


寸法・質量
寸法:27(H)×44(W)×36(D) mm
質量:50g


型名	CSW-K7F-RPA	CSW-K7F-RPAC	CSW-K7F-RPAH	CSW-K7F-RPAB
希望小売価格	2,820 (税込 3,102)	2,820 (税込 3,102)	2,820 (税込 3,102)	2,820 (税込 3,102)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	1	1	1	1

型名	結合損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSW-K7F-RPA□	8.0	8.0	8.0	8.5	9.5	11.0	12.0	–							75(F形)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5


CSF-K77W-RPA


CSF-K77W-RPAC


CSF-K77W-RPAH


CSF-K77W-RPAB

端末用2端子型
電源挿入
TV ←→入力

寸法・質量
寸法:69(H)×44(W)×36(D) mm
質量:90g

型名	CSF-K77W-RPA	CSF-K77W-RPAC	CSF-K77W-RPAH	CSF-K77W-RPAB
希望小売価格	8,500 (税込 9,350)	8,500 (税込 9,350)	8,500 (税込 9,350)	8,500 (税込 9,350)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	2	2	2	2

型名	結合損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSF-K77W-RPA□	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.5	16.0	13	20	18	15	15	15	15	75(F形)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

直列ユニット　中間用(10~3224MHz)

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- ※直列(送り)配線方式用の商品です。中間用と端末用をセットでご利用ください。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

㊢1端子型:5CF形コネクタ(2個)
2端子型:5CF形コネクタ(2個)、保護キャップ(2個)

4K8K対応 | CS·BS 3224MHz | CATV | UHF | FM·VHF


CSW-K7F-7A


CSW-K7F-7AC


CSW-K7F-7AH



CSW-K7F-7AB


中間用1端子型
電流通過
入力←→出力


寸法・質量
寸法:27(H)×44(W)×36(D) mm
質量:50g


型名	CSW-K7F-7A	CSW-K7F-7AC	CSW-K7F-7AH	CSW-K7F-7AB
希望小売価格	2,960 (税込 3,256)	2,960 (税込 3,256)	2,960 (税込 3,256)	2,960 (税込 3,256)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	1	1	1	1

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	結合損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	逆結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSW-K7F-7A□	1.8	1.5	1.8	2.2	3.0	3.5	4.0	11.5	11.5	11.5	12.0	13.5	15.0	16.0	15	25	20	18	18	16	16	–							75(F形)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5


CSF-K77W-7


CSF-K77W-7C


CSF-K77W-7H


CSF-K77W-7B

中間用2端子型
電流通過
入力←→出力

寸法・質量
寸法:69(H)×44(W)×36(D) mm
質量:90g

型名	CSF-K77W-7	CSF-K77W-7C	CSF-K77W-7H	CSF-K77W-7B
希望小売価格	9,400 (税込 10,340)	9,400 (税込 10,340)	9,400 (税込 10,340)	9,400 (税込 10,340)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	2	2	2	2

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	結合損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	逆結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSF-K77W-7□	1.8	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	14.0	14.5	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	15	25	20	18	18	16	16	13	20	18	15	15	15	15	75(F形)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付付属品 | 価格問合せ

BL型　テレビ端子(10~3224MHz)　共同受信用

●新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
●本体ツメ部に金属を採用しています。
●芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。

●パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
※ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

注:「ワイド21」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

4K8K対応　CS·BS 3224MHz　CATV　UHF　FM·VHF



WCS-K7W



WCS-K77W

テレビ端子	寸法・質量
全端子電流カット型	寸法：69(H)×44(W)×36(D) mm 質量：WCS-K7W　85g　WCS-K77W　90g

型名	WCS-K7W (SH-7F)	WCS-K77W (SH-77F)
希望小売価格	6,800 (税込 7,480)	8,800 (税込 9,680)
プレート色	ホワイト	ホワイト
テレビ出力端子数	1	2

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
WCS-K7W (SH-7F)	0.5	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	1.5	–							75(F形)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0
WCS-K77W (SH-77F)	4.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	13	20	18	15	15	15	15		2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5

型名の(　)内はBL型式

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

BL型　直列ユニット　共同受信用

●本体ツメ部に金属を採用しています。
●芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
※直列(送り)配線方式用の商品です。中間用と端末用をセットでご利用ください。

●パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
※ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

注:「ワイド21」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

CS·BS　CATV　UHF　FM·VHF



WCS-K7W-R



WCS-K77W-R



WCS-K7W-7



WCS-K77W-7

寸法・質量
寸法：69(H)×44(W)×36(D) mm
質量：WCS-K7Wシリーズ、WCS-E7Wシリーズ　85g　WCS-K77Wシリーズ、WCS-E77Wシリーズ　90g

〔10~3224MHz〕

型名	端末用 全端子電流カット型 WCS-K7W-R (SH-7F-R)	WCS-K77W-R (SH-77F-R)	中間用 全端子電流カット型 WCS-K7W-7 (SH-7F-7)	WCS-K77W-7 (SH-77F-7)
希望小売価格	7,800 (税込 8,580)	10,000 (税込 11,000)	8,600 (税込 9,460)	11,000 (税込 12,100)
プレート色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
テレビ出力端子数	1	2	1	2

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	結合損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	逆結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
WCS-K7W-R (SH-7F-R)	–							9	8.5	9	10	11	11	12	–							–							75(F形)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
WCS-K77W-R (SH-77F-R)	–							13	12	13	14.5	15	15	16	–							13	20	18	15	15	15	15		2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
WCS-K7W-7 (SH-7F-7)	1.8	1.3	1.8	2.0	3.4	4.0	4.5	12	11	12	13	15	15	16	15	23	20	18	15	15	15	–								2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
WCS-K77W-7 (SH-77F-7)	2.0	1.5	2.0	2.2	3.4	4.0	4.0	16	15	16	17.5	18.5	18.5	19.5	15	25	20	18	15	15	15	13	20	18	15	15	15	15		2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5

型名の(　)内はBL型式

〔10~2602MHz〕

型名	端末用 全端子電流カット型 (在) WCS-E7W-R (CS-7F-RWE)	(在) WCS-E77W-R (CS-77F-RWE)	中間用 全端子電流カット型 (在) WCS-E7W-7 (CS-7F-7WE)	(在) WCS-E77W-7 (CS-77F-7WE)
希望小売価格	5,800 (税込 6,380)	7,100 (税込 7,810)	6,600 (税込 7,260)	7,600 (税込 8,360)
プレート色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
テレビ出力端子数	1	2	1	2

型名	挿入損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	結合損失(dB以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	逆結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~76MHz	76~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz
WCS-E7W-R (CS-7F-RWE)	–						9	8.5	9	10	11	11	–						–						75(F形)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0
WCS-E77W-R (CS-77F-RWE)	–						13	12	13	14.5	15	15	–						13	20	18	15	15	15		2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0
WCS-E7W-7 (CS-7F-7WE)	1.8	1.3	1.8	2.0	3.4	4.0	12	11	12	13	15	15	15	23	20	18	15	15	–							2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0
WCS-E77W-7 (CS-77F-7WE)	2.0	1.5	2.0	2.2	3.4	4.0	16	15	16	17.5	18.5	18.5	15	25	20	18	15	15	13	20	18	15	15	15		2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0

型名の(　)内はBL型式

テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ、マットセラミックホワイト、マットグレー、マットベージュ、マットブラック相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

㊐5CF形コネクタ(1個)

4K8K対応 | CS・BS 3224MHz | CATV | UHF | FM・VHF



CSF-K7-HPA



CSF-K7-HPAC



CSF-K7-HPAH



CSF-K7-HPAB

NEW!



CSF-K7-HPAMC



CSF-K7-HPAMH



CSF-K7-HPAMB



CSF-K7-HPAMK

テレビ端子 1端子型

全端子電流カット型

寸法・質量

寸法:27(H)×44(W)×36(D) mm
質量:50g

型名	CSF-K7-HPA	CSF-K7-HPAC	CSF-K7-HPAH	CSF-K7-HPAB
希望小売価格	5,000 (税込 5,500)	5,000 (税込 5,500)	5,000 (税込 5,500)	5,000 (税込 5,500)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	1	1	1	1

型名	CSF-K7-HPAMC	CSF-K7-HPAMH	CSF-K7-HPAMB	CSF-K7-HPAMK
希望小売価格	5,800 (税込 6,380)	5,800 (税込 6,380)	5,800 (税込 6,380)	5,800 (税込 6,380)
プレート色	マットセラミックホワイト	マットグレー	マットベージュ	マットブラック
テレビ出力端子数	1	1	1	1

型名		挿入損失(dB以下) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	V S W R(以下) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSF-K7-HPA□	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.8	3.5	75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	3.0	2.0	2.3	2.8	3.5	4.0		–						
CSF-K7-HPAM□	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.8	3.5	75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	3.0	2.0	2.3	2.8	3.5	4.0		–						

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛 星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索 引価格表

テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)


- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ、マットセラミックホワイト、マットグレー、マットベージュ、マットブラック相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

㊐5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)


4K8K対応 | CS・BS 3224MHz | CATV | UHF | FM・VHF




CSF-K77W-HP



CSF-K77W-HPC



CSF-K77W-HPH




CSF-K77W-HPB


NEW!




CSF-K77W-HPMC



CSF-K77W-HPMH



CSF-K77W-HPMB



CSF-K77W-HPMK

テレビ端子 2端子型

全端子電流カット型

寸法・質量

寸法:69(H)×44(W)×36(D) mm
質量:90g

型名	CSF-K77W-HP	CSF-K77W-HPC	CSF-K77W-HPH	CSF-K77W-HPB
希望小売価格	10,500 (税込 11,550)	10,500 (税込 11,550)	10,500 (税込 11,550)	10,500 (税込 11,550)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	2	2	2	2

型名	CSF-K77W-HPMC	CSF-K77W-HPMH	CSF-K77W-HPMB	CSF-K77W-HPMK
希望小売価格	11,300 (税込 12,430)	11,300 (税込 12,430)	11,300 (税込 12,430)	11,300 (税込 12,430)
プレート色	マットセラミックホワイト	マットグレー	マットベージュ	マットブラック
テレビ出力端子数	2	2	2	2

型名		挿入損失(dB以下) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	V S W R(以下) 10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
CSF-K77W-HP□	双方向	5.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	13	20	20	18	15	15	15	75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	7.0	6.5	6.8	8.0	9.0	10.0									–						
CSF-K77W-HPM□	双方向	5.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	13	20	20	18	15	15	15	75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	7.0	6.5	6.8	8.0	9.0	10.0									–						

直列ユニット　端末用(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。

※直列(送り)配線方式用の商品です。中間用と端末用をセットでご利用ください。

- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

付 1端子型:5CF形コネクタ(1個)
2端子型:5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)

4K8K対応 | CS・BS 3224MHz | CATV | UHF | FM・VHF


CSF-K7-RHPA


CSF-K7-RHPAC


CSF-K7-RHPAH


CSF-K7-RHPAB

端末用1端子型

全端子電流カット型

寸法・質量


寸法:27(H)×44(W)×36(D) mm　質量:50g


型名		結合損失(dB以下)							端子間結合損失(dB以上)							インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)							
		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	
CSF-K7-RHPA□	双方向	9.0	9.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	–							75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
	片方向	40以上	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0									2.0※							


※テレビ出力端子側は除く

型名	CSF-K7-RHPA	CSF-K7-RHPAC	CSF-K7-RHPAH	CSF-K7-RHPAB
希望小売価格	5,640(税込 6,204)	5,640(税込 6,204)	5,640(税込 6,204)	5,640(税込 6,204)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	1	1	1	1


CSF-K77W-RHP


CSF-K77W-RHPC


CSF-K77W-RHPH


CSF-K77W-RHPB

端末用2端子型

全端子電流カット型

寸法・質量

寸法:69(H)×44(W)×36(D) mm　質量:90g

型名		結合損失(dB以下)							端子間結合損失(dB以上)							インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)							
		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	
CSF-K77W-RHP□	双方向	13.0	13.0	13.0	15.0	16.0	17.0	19.0	13	20	20	18	15	15	15	75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
	片方向	40以上	15.0	14.0	16.0	17.0	18.0	20.0									2.0※							

※テレビ出力端子側は除く

型名	CSF-K77W-RHP	CSF-K77W-RHPC	CSF-K77W-RHPH	CSF-K77W-RHPB
希望小売価格	12,000(税込 13,200)	12,000(税込 13,200)	12,000(税込 13,200)	12,000(税込 13,200)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	2	2	2	2

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

直列ユニット　中間用(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。

※直列(送り)配線方式用の商品です。中間用と端末用をセットでご利用ください。

- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
- パナソニック(株)製アドバンスシリーズプレート用:セラミックホワイト、グレー、ベージュ相当色。

注:「ワイド21」「アドバンスシリーズ」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

- ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

付 1端子型:5CF形コネクタ(2個)
2端子型:5CF形コネクタ(2個)、保護キャップ(2個)

4K8K対応 | CS・BS 3224MHz | CATV | UHF | FM・VHF


CSF-K7-7HPA


CSF-K7-7HPAC


CSF-K7-7HPAH


CSF-K7-7HPAB

中間用1端子型

全端子電流カット型


寸法・質量


寸法:27(H)×44(W)×36(D) mm　質量:50g


型名		挿入損失(dB以下)							結合損失(dB以上)							逆結合損失(dB以上)							端子間結合損失(dB以上)							インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)							
		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	
CSF-K7-7HPA□	双方向	1.8	1.8	1.8	2.5	3.5	4.0	5.5	11.5	11.5	11.5	12.0	13.5	15.0	16.0	15	25	25	20	18	16	16	–							75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
	片方向								40以上	13.0	12.5	12.5	14.0	15.5	17.0																2.0※							


※テレビ出力端子側は除く

型名	CSF-K7-7HPA	CSF-K7-7HPAC	CSF-K7-7HPAH	CSF-K7-7HPAB
希望小売価格	6,300(税込 6,930)	6,300(税込 6,930)	6,300(税込 6,930)	6,300(税込 6,930)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	1	1	1	1


CSF-K77W-7HP


CSF-K77W-7HPC


CSF-K77W-7HPH


CSF-K77W-7HPB

中間用2端子型

全端子電流カット型

寸法・質量

寸法:69(H)×44(W)×36(D) mm　質量:90g

型名		挿入損失(dB以下)							結合損失(dB以上)							逆結合損失(dB以上)							端子間結合損失(dB以上)							インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)							
		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz		10~55MHz	70~90MHz	90~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	
CSF-K77W-7HP□	双方向	1.8	1.8	2.0	3.0	3.5	4.5	6.0	15.0	15.0	15.5	17.0	18.0	20.0	22.0	15	25	25	20	18	16	16	13	20	20	18	15	15	15	75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
	片方向								40以上	17.0	17.0	18.0	19.0	21.0	23.0																2.0※							

※テレビ出力端子側は除く

型名	CSF-K77W-7HP	CSF-K77W-7HPC	CSF-K77W-7HPH	CSF-K77W-7HPB
希望小売価格	12,400(税込 13,640)	12,400(税込 13,640)	12,400(税込 13,640)	12,400(税込 13,640)
プレート色	ホワイト	セラミックホワイト	グレー	ベージュ
テレビ出力端子数	2	2	2	2

BL型　テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)　共同受信用

- 新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
- TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
  ※ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

注:「ワイド21」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

4K8K対応 | CS・BS 3224MHz | CATV | UHF | FM・VHF



WCS-K7-HPA



WCS-K7W-HP



WCS-K7W-HP

テレビ端子

全端子電流カット型

寸法・質量

寸法：WCS-K7-HPA　27(H)×44(W)×36(D) mm
　　WCS-K7W-HP、WCS-K7W-HP　69(H)×44(W)×36(D) mm
質量：WCS-K7-HPA　50g　WCS-K7W-HP　85g　WCS-K7W-HP　90g

型名	WCS-K7-HPA (SH-7FS(1))	WCS-K7W-HP (SH-7FS(3))	WCS-K7W-HP (SH-77FS)
希望小売価格	6,500 (税込 7,150)	9,800 (税込 10,780)	11,800 (税込 12,980)
プレート色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
テレビ出力端子数	1	1	2

型名		挿入損失(dB以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	結合損失(dB以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	逆結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
WCS-K7-HPA (SH-7FS(1))	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	–							–							–							75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	3.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5																						2.0※							
WCS-K7W-HP (SH-7FS(3))	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	–							–							–								2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	3.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5																						–							
WCS-K77W-HP (SH-77FS)	双方向	5.0	5.0	6.0	7.0	7.0	9.0	10.0	–							–							13	20	18	15	15	15	15		2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向	40以上	7.0	7.0	7.0	8.0	9.0	10.0																						–							

型名の(　)内はBL型式　※テレビ出力端子側は除く

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

BL型　直列ユニット(ハイパスフィルタ内蔵)　共同受信用

- TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。
- 本体ツメ部に金属を採用しています。
- 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。

※直列(送り)配線方式用の商品です。中間用と端末用をセットでご利用ください。

- パナソニック(株)製ワイド21用:ホワイト相当色
  ※ミルキーホワイト相当色をご希望の場合は、別売の交換用端子プレート(P.92)を併せてご利用下さい。

注:「ワイド21」はパナソニック(株)製品の名称、商標です。

CS・BS | CATV | UHF | FM・VHF



NEW!

WCS-K7W-RHP



NEW!

WCS-K77W-RHP



NEW!

WCS-K7W-7HP



NEW!

WCS-K77W-7HP

寸法・質量

寸法：69(H)×44(W)×36(D) mm
質量：WCS-K7Wシリーズ、WCS-E7Wシリーズ　85g　　WCS-K77Wシリーズ、WCS-E77Wシリーズ　90g

〔10~3224MHz〕

型名	端末用 全端子電流カット型 WCS-K7W-RHP (SH-7F-RS)	端末用 全端子電流カット型 WCS-K77W-RHP (SH-77F-RS)	中間用 全端子電流カット型 WCS-K7W-7HP (SH-7F-7S)	中間用 全端子電流カット型 WCS-K77W-7HP (SH-77F-7S)
希望小売価格	11,200 (税込 12,320)	13,500 (税込 14,850)	12,400 (税込 13,640)	14,800 (税込 16,280)
プレート色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
テレビ出力端子数	1	2	1	2

型名		挿入損失(dB以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	結合損失(dB以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	逆結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
WCS-K7W-RHP (SH-7F-RS)	双方向	–							9.0	9.0	9.0	10	11	12	13.5	–							–							75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向								40以上	11	10	11	12	13	14.5																2.0※							
WCS-K77W-RHP (SH-77F-RS)	双方向	–							13	13	13	14	15	16	16.5	–							13	20	18	15	15	15	15		2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向								40以上	15	14	14	15	16	16.5																2.0※							
WCS-K7W-7HP (SH-7F-7S)	双方向	1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	12	12	12	13	15	16	17.5	15	25	20	18	15	15	15	–								2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向								40以上	14	13	14	16	17	18.5																2.0※							
WCS-K77W-7HP (SH-77F-7S)	双方向	1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	4.0	4.0	15	15	16	18	19	20	22	15	25	20	18	15	15	15	13	20	18	15	15	15	15		2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	片方向								40以上	17	17	19	20	21	22																2.0※							

〔10~2602MHz〕

型名	端末用 全端子電流カット型 WCS-E7W-RHP (CS-7F-RSWE)	端末用 全端子電流カット型 WCS-E77W-RHP (CS-77F-RSWE)	中間用 全端子電流カット型 WCS-E7W-7HP (CS-7F-7SWE)	中間用 全端子電流カット型 WCS-E77W-7HP (CS-77F-7SWE)
希望小売価格	7,500 (税込 8,250)	8,900 (税込 9,790)	8,100 (税込 8,910)	9,800 (税込 10,780)
プレート色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
テレビ出力端子数	1	2	1	2

型名		挿入損失(dB以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	結合損失(dB以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	逆結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	端子間結合損失(dB以上) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下) 10~55MHz	70~300MHz	300~770MHz	1000~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2602MHz
WCS-E7W-RHP (CS-7F-RSWE)	双方向	–						9	9	9	10	11	12	–						–						75(F形)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	片方向							40以上	11	10	11	12	13														2.0※						
WCS-E77W-RHP (CS-77F-RSWE)	双方向	–						13	13	13	15	16	17	–						13	20	18	15	15	15		2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	片方向							40以上	15	14	16	17	18														2.0※						
WCS-E7W-7HP (CS-7F-7SWE)	双方向	1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0	12	12	12	13	15	16	15	25	20	18	15	15	–							2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	片方向							40以上	14	13	14	16	17														2.0※						
WCS-E77W-7HP (CS-77F-7SWE)	双方向	1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	4.0	15	15	16	18	19	20	15	25	20	18	15	15	13	20	18	15	15	15		2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	片方向							40以上	17	17	19	20	21														2.0※						

型名の(　)内はBL型式　※テレビ出力端子側は除く

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ


商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

分波器
Separator

分波器と分配器の違い

分波器とは


1本の同軸ケーブルで送られてきたTV電波を、BS・110度CSと地デジ（UHF）・ケーブルテレビ等の電波に別々に分けるときに使用する機器です。



※各出力端子より、地上波、衛星波のみの信号が出力されるため、受信機の各入力端子へ余分な電波（目的外の電波）の入力を防ぎます。また分配器と比較し信号の減衰を抑えます。

分配器とは

1本の同軸ケーブルで送られてきたTV電波を、複数箇所に均等に分けるときに使用する機器です。




CS・BS／UV・FM ダブル分波器　屋内用

●1本の同軸ケーブルに伝送されたCS・BS・UHF・VHF・FM混合電波を、2系統のCS・BS-IFとUHF・VHF・FM電波に分ける、ダブル分波器です。（新4K8K衛星放送対応）　※接続例はP.127をご参照ください。
●細くて柔らかく、配線容易な2.5Cケーブルを採用。
●CS・BS出力端子と入力端子間は電流通過仕様。（DC15V 0.5A以下）
●入力側　同軸ケーブルF形接栓タイプ
●出力側　CS・BS 2出力　同軸ケーブルF形接栓加工済
　UV・FM 2出力　同軸ケーブルF形接栓加工済
　※2.5Cケーブル仕様（70cm）

4K8K対応　CS・BS 3224MHz　CATV　UHF　FM・VHF





2SPA-K77W-BP

型名	希望小売価格	通過帯域損失（dB以下） 10～76	76～300	300～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	阻止帯域減衰量（dB以上） 10～76	76～300	300～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10～76	76～300	300～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	本体寸法（mm）H×W×D ※ケーブル含む	質量（g）
2SPA-K77W-BP	オープン	5.0	5.0	5.8	7.0	9.0	11.0	12.0	23	25	25	25	25	26	26	75（F形）	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	750×69×19	190

CS・BS／UV・FM 分波器　屋内用

●1本の同軸ケーブルに伝送されたCS・BS・UHF・VHF・FM混合電波をCS・BS-IFとUV・FM別々に分ける分波器です。（新4K8K衛星放送対応）
●入力側　同軸ケーブルF形座接栓タイプ
●出力側　CS・BS出力　同軸ケーブルF形接栓加工済
　UV・FM出力　同軸ケーブルF形接栓加工済
　※2SP-K77F-P：2.5Cケーブルを採用（20cm）
　　SP-K7F：4Cケーブルを採用（40cm）
　※CS・BS-IF側電流通過容量DC15V（0.8A）以下
※その他のラインアップはP.127～128をご参照ください。

4K8K対応　CS・BS 3224MHz　CATV　UHF　FM・VHF



2SP-K77F-P



SP-K7F

型名	希望小売価格	通過帯域損失（dB以下） 10～76	76～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	阻止帯域減衰量（dB以上） 10～76	76～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10～76	76～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	寸法（mm）H×W×D ※ケーブル含む	質量（g）
2SP-K77F-P	オープン	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	13	15	20	18	18	18	75（F形）	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5	271×45×22	75

型名	希望小売価格	通過帯域損失（dB以下） 10～76	76～470	470～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	阻止帯域減衰量（dB以上） 10～76	76～470	470～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	インピーダンス（Ω）	VSWR（以下） 10～76	76～470	470～770	1032～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	寸法（mm）H×W×D ※ケーブル含む	質量（g）
SP-K7F	3,800（税込 4,180）	1.2	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	12	20	18	20	18	18	18	75（F形）	1.8	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5	437×30×15	70

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

商品情報はWEBサイトからもご確認いただけます

コネクタ・プラグ
Connector / Plug

高シールド　F形コネクタ

●5C同軸ケーブル用の高シールドF形コネクタです。
●カシメリングを使用せず、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造です。（屋内用）
●編組を折り返す必要がない為、安全に加工出来ます。
●同軸ケーブルのシールド性を全く損ねない高シールドを実現しています。

すごく楽コネクタ

4K8K対応



F-5G



F-5G50PB

型名	希望小売価格	備考		
F-5G	290（税込 319）	屋内用	5C用（S-5C-FB・5C-FB・FV・2V）	
F-5G50PB	オープン	屋内用	5C用（S-5C-FB・5C-FB・FV・2V）	50個入

※新4K8K衛星放送の伝送には、S-5C-FB以上のケーブル使用を推奨します。

4K8K 新4K8K衛星放送に最適な高シールド

すごく、楽ちん。

電波漏洩防止　簡単施工

すごく楽コネクタ



加工寸法・商品紹介（動画）はWEBからもご確認いただけます。

簡単施工で漏洩も防ぐ、すご楽コネクタなら簡単！安心！

同軸ケーブルストリッパー



PS59/6（B）

●同軸ケーブルの切り出し寸法が4mmと6mmの加工に対応した、同軸ストリッパーです。
●出荷時は、当社すご楽コネクタ（F-5Gほか）の適合サイズである6mmに設定されており、併せてご利用いただくことで、コネクタ加工・同軸加工の省力化を実現します。
　※刃の位置を換えることで、3C・4C・5C 用コネクタの 4mm加工が可能です。
●6mm加工設定の替刃を1セット付属しています。

㊀替刃（1セット）

型名	希望小売価格	備考
PS59/6（B）	オープン	適用ケーブル：S-5C-FB・S-4C-FB・5C-2V・3C-2V

㊐受注生産品 | ㊒近日発売品 | ㊓在庫品限り | ㊑付属品 | ㊎価格問合せ

C15形コネクタ

4K8K 対応


屋内用C15形コネクタ



型名	希望小売価格	備考	
FP-TVF-15	320（税込 352）	屋内用	S-4C-FB用
FP-5FB-15	720（税込 792）	屋内用	S-5C-FB用
FP-7FB-15	840（税込 924）	屋内用	S-7C-FB用
F-4FB-1PA	オープン	防水用	S-4C-FB用
F-5FHB	1,100（税込 1,210）	防水用	S-5C-HFL・FL・FB用
F-7FHB	1,330（税込 1,463）	防水用	S-7C-HFL・FL・FB用

4K8K 対 応

防水用C15形コネクタ



※新4K8K衛星放送の伝送には、S-5C-FB以上のケーブル使用を推奨します。

F形コネクタ


F形コネクタ



型名	希望小売価格	備考	
F-3	290（税込 319）	屋内用	3C用（3C-FV・2V）

4K8K 対 応

F形コネクタ



型名	希望小売価格	備考	
F-5	290（税込 319）	屋内用	5C用（5C-FB・FV・2V）
F-7	430（税込 473）	屋内用	7C用（7C-FB・FV・2V）
F-10	2,950（税込 3,245）	屋内用	10C用（10C-FB・FV・2V）

※新4K8K衛星放送の伝送には、S-5C-FB以上のケーブル使用を推奨します。

4K8K 対 応

ダミー抵抗、中継コネクタ



型名	希望小売価格	備考
FD-75A	720（税込 792）	75Ωダミー抵抗 屋内用
F-C	650（税込 715）	ケーブルとケーブルの接続（中継接栓）、屋内用

F形 らくらくコネクタ

●本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能となる、画期的なF形コネクタです。
●プッシュオン式ながらF形コネクタと同等の締め付けが可能です。また、機器への取付作業時間が大幅に短縮できます。
●ケーブルへの取付加工方法は、従来の屋内用F形コネクタとほぼ同様な設計になっています。
※取付例はP.135をご参照ください。
※屋内用

4K8K 対 応



型名	希望小売価格	備考	
F-5L	320（税込 352）	5C用（S-5C-FB、5C-FB・FV・2V）	

※新4K8K衛星放送の伝送には、S-5C-FB以上のケーブル使用を推奨します。

コンセントプラグ

4K8K 対 応



●プラグ部には、内バネ方式を採用しております。 ※屋内用
※4C用（F-4PLN）はP.132をご参照ください（パック梱包品）。

■5C用

型名	希望小売価格	色	インピーダンス(Ω)
F-5PLN-B	750（税込 825）	ホワイト	75

L形コネクタ

4K8K 対 応



※屋内用

型名	希望小売価格	備考
F-LPA	オープン	L形プッシュコネクタ

50Ω BNC形コネクタ（ハンダ付けタイプ）



※75Ωのケーブルを使用する場合、周波数200MHz以下であれば75Ωの伝送ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
*屋内用

型名	希望小売価格	備考
㊟ BNC-P-3	1,750（税込 1,925）	BNC形3D用・3C用 ※（中心コンタクトはんだ式）

75Ω BNC形コネクタ （株）トーコネ製品







●75Ω対応のBNC形コネクタです。 ※屋内用

■ワンタッチ締付けタイプ

型名	備考
BNCP-3SPN	適合ケーブル:3C-2V
BNCP-5SPN	適合ケーブル:S-5C-FB、5C-FB、5C-2V

※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは使用できません。

■圧着タイプ

型名	備考
BP-3CV	適合ケーブル:3C-2V
BP-5FC	適合ケーブル:S-5C-FB、5C-FB

※内部導体がヨリ線タイプのケーブルは使用できません。

■中継コネクタ

型名	備考
BNCC-A-JJ-75	75ΩBNC形ケーブルの接続

75Ω BNC-F変換アダプタ



●F形コネクタをBNC形プラグに変換するアダプタです。
※屋内用

型名	希望小売価格	備考
FJ-BNCP	オープン	75ΩBNC-F変換

75Ω BNC用圧着工具 ホーザン(株)製品



●75ΩBNC形コネクタの圧着工具です。

型名	備考
P-741	–

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

㊜受注生産品 | ㊟近日発売品 | ㊡在庫品限り | ㊐付属品 | ㊊価格問合せ

CS・BS・LTE・UHFデジタルレベルチェッカー

●地デジ、BS・110度CS右左旋放送（新4K8K衛星放送）、LTEに対応した、小型、軽量のハンディタイプのレベルチェッカーです。
●レベル、MER（C/N）、BERの測定結果を同時に表示できます。
（BS・110度CS左旋およびBS・110度CS右旋で4Kモードを選択したチャンネルはレベル、簡易C/Nの表示となります。）
●地デジ、BS・110度CS右左旋の全帯域を一括測定することができます。
●LTE（携帯電話サービス700MHz帯）のRSSI（受信信号強度）も測定できます。
●パソコンとUSB接続することで、保存したデータを取り込めます。
●CSV形式にて測定データの保存、確認が行えます。

㊟ソフトケース（本体に装着済）、ストラップ（1個）、USBケーブル0.5m（USB（A）オス－USB（micro-B）オス）、micro SDカード（本体に挿入済）

4K8K 対応
CS・BS 3224MHz
UHF 710MHz
LTE 700MHz



㊟ SLC-248K

型名	㊟ SLC-248K
希望小売価格	オープン
測定チャンネル	UHF：ch13～52（470～710MHz） LTE：700MHz帯（上り:718～748MHz　下り:773～803MHz） BS：ch1～23（1032.23～1488.69MHz）奇数チャンネル CS（110度CS）：ch2～26（1532.75～2070.25MHz）偶数チャンネル BS-L（BS左旋）：ch2～24（2224.41～2680.87MHz）偶数チャンネル CS-L（110度CS左旋）：ch1～25（2708.75～3223.25MHz）奇数チャンネル
測定レベル表示範囲／測定レベル確度	UHF：18～115dBμV／±2.5dB（35～105dBμVにおいて ※1） LTE：40～110dBμV／±2.5dB（40～110dBμVにおいて） BS・BS-L：40～110dBμV／±2.5dB（45～105dBμVにおいて） CS・CS-L：40～110dBμV／±2.5dB（45～105dBμVにおいて）
測定項目	UHF：レベル・BER・MER・スペクトラム・遅延プロファイル LTE：レベル BS・CS：レベル・BER・C/N ※6 ※7 BS-L・CS-L：レベル・C/N（簡易C/N）
BER・MER・C/N測定入力レベル範囲	UHF ※2：40～115dBμV ※1 BS・CS ※3：45～100dBμV
インピーダンス（Ω）	75（F形）
使用電池	単三形乾電池 × 4本 電池寿命（目安）：アルカリ乾電池　約14時間 ※4 ニッケル水素電池　約18時間 ※5
カードスロット・インターフェース	microSDカードスロット（microSD,microSDHC対応）・USB端子（microB端子）
寸法（mm）H×W×D	218×91×28［入力端子含む］
質量（g）	約360（単三形ニッケル水素電池4本使用時）　約240（本体のみ）

※1　UHFは、全てのチャンネルの入力レベルを115dBμV以下にしてください。チャンネル間のレベル差が15dB以上ある場合、入力レベルが低いチャンネルのレベル、MER、BERが正確に測定できないことがあります。
※2　ARIB TR-B14階層パターン1、3において、地上デジタルテレビジョン放送でのモード、ガードインターバル長に準拠しているものが測定できます。
※3　BSではTC8PSK、CS（110度CS）ではQPSKの変調方式の信号が測定できます。
※4　パナソニック製アルカリ乾電池　LR6EJ使用時（UHF測定、バックライト不使用、非給電時。+25℃で連続作動）
※5　パナソニック製ニッケル水素電池　BK-3HCD使用時（UHF測定、バックライト不使用、非給電時。+25℃で連続作動）
※6　4Kモード選択時はBERは測定できません。
※7　2Kモード選択時はC/N、4Kモード選択時は簡易C/Nになります。

測定器（RFフィールドテスター）　リーダー電子（株）製品

●LF995は、日本国内における地上波、CATV、衛星のデジタル放送に対応したRFフィールドテスターです。
●各デジタル放送のレベル、BER、MERの測定やコンスタレーションなどの波形確認はもちろん、映像表示や音声確認、FTTHにおける光パワー測定も可能です。
●10～3300MHzの広帯域のスペクトラム表示、自動測定機能、放送局名/衛星名表示機能、GPSによる位置情報記録など多数の新機能を搭載しています。
●表示部には手袋で操作可能な7インチ大型タッチパネルLCDを採用、操作性が向上しています。

NEW!



LF995

型名	希望小売価格
LF995	オープン

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク


高周波同軸ケーブル

●伝送損失が少なく、衛星通信・衛星放送受信システムで使用する周波数を伝送するのに適した同軸ケーブルです。
※S-4C-FBは関西通信電線（株）製です。
※S-5C-FB（白）、S-7C-FBは伸興電線（株）製です。
※新4K8K衛星放送の伝送には、S-5C-FB以上のケーブル使用を推奨します。

カラー　S-4C-FB:灰　S-5C-FB:灰、黒、白　S-7C-FB:灰、黒

4K8K 対応

■構造図




型名	内部導体 材質	内部導体 外径(mm)	絶縁体 材質	絶縁体 外径(mm)	外部導体 材質	外部導体 外径(mm)	被覆 材質	被覆 外径(mm)	標準減衰量(MHz) ※(dB/Km) 10 MHz	90 MHz	220 MHz	470 MHz	710 MHz	1489 MHz	2071 MHz	2681 MHz	3224 MHz
S-4C-FB	軟銅線	0.8	発泡ポリエチレン	3.7	錫メッキ軟銅線	4.5	塩化ビニール	6.0	28.5	76.0	121	182	228	346	418	487	543
S-5C-FB		1.05		5.0		5.8		7.7	21.7	58.8	95.0	145	183	284	347	408	459
S-7C-FB		1.5		7.3		8.1		10.0	15.2	41.7	68.0	105	133	210	259	306	346


＊灰、黒のみ　　※ 最大減衰量は標準値の115%以下。

高発泡ポリエチレン絶縁同軸ケーブル（HFL形）　関西通信電線（株）製品

●高発泡ポリエチレンを絶縁体に使用したもので、通常の発泡ポリエチレン絶縁ケーブルに比較して減衰量が小さく中継（増幅）間隔が長く設計でき、経済的です。
●ラミネートシースを採用し、防湿構造になっていますので特性の経年変化がありません。
●遮蔽特性が優れているので外来電波による影響がなく、また外部への電波の漏洩がありません。
●幹線、分岐線、分配線、引込線用に最適です。



S-5C-HFL　S-7C-HFL　S-10C-HFL



S-5C-HFL-SSF　S-7C-HFL-SSF　S-10C-HFL-SSF ※2

＜構　造＞

項目 ＼ 型名		S-5C-HFL	S-7C-HFL	S-10C-HFL
内部導体（mm）	材質	軟銅線		
	外径	1.2	1.8	2.4
絶縁体（mm）	材質	高発泡ポリエチレン		
	外径	5.0	7.3	9.4
外部導体	材質	ラミネートアルミニウムテープ		
外被（mm）	材質	黒色ポリエチレン		
	外径	7.7	10.0	12.9
支持線（本／mm）	構成	1／1.6	7／1.2	7／1.4
	外径	亜鉛メッキ鋼線	亜鉛メッキ鋼撚線	
質量（kg／km）	支持線付き	80	165	240
	支持線なし	45	80	125
備考		NHK仕様適合品（5C-HFL）※1	NHK仕様適合品（7C-HFL）※1	NHK仕様適合品（10C-HFL）※1

※1（　）内はNHK型名　※2 支持線及びラッシング付きの場合、型名のうしろにSSFをつけます。標準条長は100m

＜電気特性＞

項目 ＼ 型名		S-5C-HFL	S-7C-HFL	S-10C-HFL
導体抵抗（Ω／km）		16.6	7.2	4.0
絶縁抵抗		1,000MΩkm以上		
耐電圧		AC1,000V／1分間		
特性インピーダンス（Ω）		75		
標準減衰量 ※3（dB／km）	10MHz	16.7	11.3	8.5
	90MHz	51.1	34.9	26.3
	220MHz	81.2	55.9	42.2
	470MHz	121	84.2	63.5
	710MHz	151	106	79.7
	1489MHz	226	161	121
	2071MHz	271	195	147
	2681MHz	314	227	171
	3224MHz	349	254	191

※3　最大減衰量は標準値の115%以下。

館内自主放送用　OFDM変調器　スカパー!プレミアムサービスチューナ内蔵タイプ

- スカパー!プレミアムサービス対応チューナと地上デジタル放送の送出に必要な機能を一台に納めたチューナ内蔵型OFDM変調器です。(スカパー!4Kには対応していません。)
- スカパー!プレミアムサービス(標準画質放送含む)を1サービス分受信し、地上デジタル放送のRF信号に変換して送出できます。

㊀CD-R(1枚)(取説、機器設定ソフト用)、SDHCカード(1枚)、ゴム足(4個)、ICカードスロット固定用ネジ(トルクス1個、バインド1個)
スカパー!プレミアムサービス対応チューナ専用カード(1枚)



㊀ MDF-2000SP

型名	㊀ MDF-2000SP
受信チャンネル	スカパー!プレミアムサービスの各チャンネル
入力レベル(dBμV)	48～81(標準:66)
局部発信周波数	11.2GHz、11.3GHz 共聴タイプ2(H:10.678GHz、V:11.2GHz)
出力チャンネル(MHz)	90～770の任意の1チャンネル
出力レベル(dBμV)	95～110
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
電源／消費電力	AC100V(50/60Hz)/35W
寸法(mm)H×W×D	40×213×350
質量(kg)	3.0

地上デジタル放送対応　信号監視ユニット

- 地上デジタル放送の信号レベルを監視し、レベルに異常があった際メールでお知らせする信号監視ユニットです。
- UHF(地上デジタル放送)の信号レベルを最大10チャンネル測定し、判定レベル以下になると登録した送信先へメールを送信します。
- WEBブラウザ画面から簡単に設定が可能です。
- 本体は、据え置き、または壁面取付が可能です。

㊀ACアダプタ(1個)、木ネジ(2本)




㊥ LM-101U

型名	㊥ LM-101U
希望小売価格	オープン
測定チャンネル(ch)	UHF(地上デジタル放送): 13～62(470～770MHz) ※1、※2
測定チャンネル数	任意の10ch
測定レベル範囲(dBμV)	50～110　※1、※2、※3、※4、※5
測定レベル確度(dB)	±3
判定レベル範囲(dBμV)	51～110
送信先メールアドレス数	最大3件　※6
接続端子	75Ω　F形座 ×1 10BASE-T ×1
使用温度範囲(℃)	0～+40
電源	AC100V:50/60Hz (ACアダプタ)
消費電力(W)	2以下
寸法(mm)H×W×D	67.5×124.5×35(突起部含まず)
質量(g)	本体:120　ACアダプタ:90

※1　UHF(地上デジタル放送)以外のチャンネルの入力レベルは80dBμV以下にしてください。
※2　必要に応じて分波器などを使用し、UHF(地上デジタル放送)以外のチャンネルをカットまたは減衰してください。
※3　UHF(地上デジタル放送)チャンネルの入力レベルは110dBμV以下にしてください。(未測定チャンネル含む)
※4　UHF(地上デジタル放送)チャンネルの入力レベルに約85dBμV以上のチャンネルが1チャンネルでもあると測定レベル範囲の下限値が50dBμVから70dBμVになります。
※5　チャンネル間のレベル差が15dB以上ある場合、低いレベルのチャンネルが正確に測定できないことがあります。
※6　メール送信を行うためには、ルータまたはモデム等の接続機器やプロバイダとの契約、メールサーバーの設定が必要になります。(SSL非対応)

使用例



メール送信までの流れ

【例1:レベル異常時】
① 異常発生(信号レベル低下) → ② 異常を検知 → ③ メールを送信(最大3件)

【例2:レベル復旧時】
① レベル復旧(信号レベル復旧) → ② 復旧を検知 → ③ メールを送信(最大3件)

※ 受信システムによっては、衛星放送(BS・CS)信号に対してローパスフィルタや分波器(混合器)を適切な箇所に設置する必要があります。
※ メール送信機能を使用するには別途インターネット環境とメールアカウントを準備していただく必要があります。(SSL非対応)

光送信機　屋内用　共同受信用

- 新4K8K衛星放送に対応した光送信機です。
- 高層ビルなどの共同受信用システムやCATV、電波障害対策などでご使用頂けます。
- レーザーダイオードを使用しておりますので、安定した光出力が得られます。
- 1550帯の光波長を使用していますので、光増幅器や光スプリッタを使用することにより、多彩なシステム設計が可能です。

㊀ACコード(2本)、予備ヒューズ(2個)

4K8K対応　CS・BS 3224MHz　CATV



㊥ SOT-K732

型名	㊥ SOT-K732	
周波数帯域(MHz)	70～770	1032～3224
伝送波数(波)	74	50
光特性 光出力レベル(dBm)	+6.5±0.5	
光特性 光波長(nm)	1540～1560	
光特性 RIN(dB/Hz)	-150以下	
光特性 光出力コネクタ	SC-APC	
電気特性 RF入力レベル(dBμV)	75	75
電気特性 帯域内周波数特性(dB)	4以内(※)	6以内(※)
電気特性 入力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
電気特性 入力VSWR(以下)	2	2.5
電気特性 変調度モニタ(dB)	指示値	指示値
電気特性 CSO(dB)	-48以下(※1)	―
電気特性 CTB(dB)	-50以下(※1)	―
電気特性 光出力ALM LED	光出力レベル+3dBm以下で点灯	
電気特性 入力信号ALM LED	RF信号断で点灯	
電気特性 電源ALM LED	電源ユニット異常時点灯	
電気特性 電源	AC100V±10(50/60Hz)	
電気特性 消費電力	15W以下	
使用温度範囲(℃)	-10～+40	
寸法(mm)H×W×D	44×483×382	
質量(kg)	約4.5	

※ 弊社光受信機(SOR-K732)との対向性能
●最大伝送損失 14.5dB　●使用光ファイバ　シングルモード光ファイバ　●弊社測定系による

光送信機(壁掛け型)　屋内用　共同受信用

- 新4K8K衛星放送に対応した光送信機です。
- 高層ビルなどの共同受信用システムやCATV、電波障害対策などでご使用頂けます。
- レーザーダイオードを使用しておりますので、安定した光出力が得られます。
- 1550帯の光波長を使用していますので、光増幅器や光カプラを使用することにより、多彩なシステム設計が可能です。

㊀予備ヒューズ(1個)、端子キャップ(1個:本体取付済)、木ネジ(3本)

4K8K対応　CS・BS 3224MHz　CATV



㊥ SOT-K732N

型名	㊥ SOT-K732N	
周波数帯域(MHz)	70～770	1032～3224
伝送波数(波)	74	50
光特性 光出力レベル(dBm)	+6.5±0.5	
光特性 光波長(nm)	1540～1560	
光特性 RIN(dB/Hz)	-150以下	
光特性 光出力コネクタ	SC-APC	
電気特性 RF入力レベル(dBμV)	75	75
電気特性 帯域内周波数特性(dB)	4以内(※)	6以内(※)
電気特性 入力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
電気特性 入力VSWR(以下)	2	2.5
電気特性 変調度モニタ(dB)	指示値	指示値
電気特性 CSO(dB)	-48以下(※)	―
電気特性 CTB(dB)	-50以下(※)	―
電気特性 光出力ALM LED	光出力レベル+3dBm以下で点灯	
電気特性 電源	AC100V±10(50/60Hz)	
電気特性 消費電力	9W以下	
使用温度範囲(℃)	-10～+40	
寸法(mm)H×W×D	264×215×49.5	
質量(kg)	約2.0	

※ 弊社光受信機(SOR-K732)との対向性能
●最大伝送損失 14.5dB　●使用光ファイバ　シングルモード光ファイバ　●弊社測定系による

光増幅器（ハーフラック型） 屋内用 共同受信用

●高層ビルなどの共同受信用システムやCATV、電波障害対策などでご使用頂ける光増幅器です。
●ハーフラックタイプなので、1Uサイズのシャーシに2台のユニットを取り付けることができます。
●入力・出力レベル異常、光出力反射異常、LD動作異常、温度異常のアラームや入力低下時、温度異常時における出力シャットダウン機能を備えています。また、光出力反射異常時においては光出力レベルを下げる出力安全機能も備えています。
●入力・出力レベルT.P端子を備えていますので、運用を止めることなく光入出力レベルが確認でき、保守、管理が容易に行えます。

付ACコード（1本）、予備ヒューズ（1個）



受 SOA-G22NHR

型名		受 SOA-G22NHR
光特性	光波長(nm)	1540～1560
	光入力レベル(dBm)	0～+10
	光出力レベル(dBm)	+22±0.5 / +20±0.5 / +19±0.5 (※1)
	光出力レベル安定度(dB)	±0.5
	雑音指数(dB)	1550～1560(nm) 6.5以下(※2) 上記波長範囲以外 7.0以下(※2)
	光コネクタ	SC-UPC
	光コネクタ反射減衰量	40以上
電気特性	アラーム機能	光入力レベル-3dBm以下 光出力レベル-3dB低下時 LD動作異常、温度異常、光出力反射異常のいずれかでLED点灯
	光出力安全機能(dB)	光出力反射検出時、光入力レベル7dBm以下
	シャットダウン機能	光入力レベル-3dBm以下、温度異常時
	電源	AC100V±10(50/60Hz)
	消費電力	11W以下
使用温度範囲(℃)		-10～+40
使用湿度範囲(%)		20～80
寸法(mm)H×W×D		44×214.6×243
質量(kg)		約1.4

※1 切換式　※2 0dBm入力時

光増幅器（壁掛け型） 屋内用 共同受信用

●高層ビルなどの共同受信用システムやCATV、電波障害対策などでご使用頂ける光増幅器です。
●入力・出力レベル異常、LD動作異常、温度異常には、アラームランプが点灯するアラーム機能を備えています。
※当商品の意匠は予告なく変更されることがあります。

付予備ヒューズ（1個）、木ネジ（2本）



受 SOA-G15N

型名		受 SOA-G15N
光特性	光波長(nm)	1540～1560
	光入力レベル(dBm)	0～+10
	光出力レベル(dBm)	+15±0.5
	光出力レベル安定度(dB)	±0.5
	雑音指数(dB)	1550～1560(nm) 6.3以下(※) 上記波長範囲以外 6.8以下(※)
	光コネクタ	SC-UPC
	光コネクタ反射減衰量	40以上
電気特性	アラーム機能	光入力レベル-3dBm以下 光出力レベル+12dBm以下 LD動作異常、温度異常の いずれかでLED点灯
	電源	AC100V±10(50/60Hz)
	消費電力	6W以下
使用温度範囲(℃)		-10～+40
使用湿度範囲(%)		20～80
寸法(mm)H×W×D		178×130×42
質量(kg)		約0.8

※ 0dBm入力時

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

ハーフラックシャーシ

●ハーフラックタイプの機器を1Uのラックに取り付ける際に使用するハーフラックシャーシです。（受注生産品）
●本シャーシの使用でハーフラックタイプの機器を1Uのラックに2台まで取り付けることが可能になります。
※1台しか取り付けない場合は、別途ブランクパネルをお求めください。
【使用対象機種】SOA-G22NHR、SOD-S02NHR、SOD-S04NHR、SOD-S08NHR、SOD-S16NHR



受 SO-HRS

ブランクパネル（ハーフラック用）

●ハーフラックシャーシ（SO-HRS）を用いる際、ハーフラック機器1台のみの取り付けを行う場合に空いた機器設置箇所を目隠しすることができるブランクパネルです。（受注生産品）
●ハーフラックシャーシ（SO-HRS）を用いる際、状況に応じてお求めください。
【使用対象機種】SOA-G22NHR、SO-HRS、SOD-S02NHR、SOD-S04NHR、SOD-S08NHR、SOD-S16NHR



受 SO-HRBP

光スプリッタ 屋内用 共同受信用

●光信号を複数の系統に分ける機器です。
●1310、1550nmの両波長に対応しています。
●低挿入損失となっておりますので、長距離伝送が可能です。
●1Uサイズのシャーシに2台の光スプリッタを取り付けることができます。（SOD-S32NRを除く）



受 SOD-S08NHR

型名	受 SOD-S02NHR	受 SOD-S04NHR	受 SOD-S08NHR	受 SOD-S16NHR	受 SOD-S32NR
分岐数	2	4	8	16	32
最大光入力レベル(dBm)	+23以下(200mW以下)				
適用ファイバ	シングルモード				
光波長(nm)	1270～1350、1510～1590				
光コネクタ	SC-UPC				
挿入損失(dB)	3.7以下	7.0以下	10.0以下	13.4以下	16.7以下
分岐比精度(dB)	0.4以下	0.6以下	0.9以下	1.3以下	1.5以下
反射減衰量(dB)	45以上				
寸法(mm)H×W×D	44×214.6×243(ハーフラック)				44×483×275
質量(kg)	1.2	1.2	1.2	1.2	約2.2

※SOD-S□□NHRを1Uのラックに取り付ける際には必要に応じ別途ハーフラックシャーシ（SO-HRS）、ブランクパネル（SO-HRBP）を合わせてご使用ください。

光受信機 屋内用 共同受信用

●新4K8K衛星放送に対応した光受信機です。
●高層ビルなどの共同受信用システムやCATV、電波障害対策などでご使用頂けます。
●AGC機能により、外部調整の必要がなく、安定した出力レベルが確保できます。
●10dBの出力ATTおよびレベル調整ATTにより、出力レベル調整が行えます。

付木ネジ（3本）

4K8K対応
CS・BS 3224MHz
CATV



受 SOR-K732

型名		受 SOR-K732	
周波数帯域(MHz)		70～770	1032～3224
伝送波数(波)		74	50
光特性	光入力レベル(dBm)	-8～-2	
	光波長(nm)	1540～1560	
	光出力コネクタ	SC-SPC	
電気特性	出力レベル(dBμV)	85±4(※1)	97±4(※1)
	AGC特性(dB)	±3以内	±3以内
	帯域内周波数特性(dB)	4以内	6以内
	出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
	出力VSWR(以下)	2.5	
	レベル調整ATT(dB)	—	0,-10
	出力ATT(dB)	0,-10	
	出力モニタ(dB)	-20±2	-20±2.5
	CN比(dB)	35以上(※1)	28以上(※1)(※2)
	CSO(dB)	-48以下(※1)	—
	CTB(dB)	-50以下(※1)	—
	光出力ALM LED	光入力レベル+1dBm以上 LED点灯　光入力レベル断時	
	電源	AC100V±10(50/60Hz)	
	消費電力	6W以下	
使用温度範囲(℃)		-10～+40	
寸法(mm)H×W×D		178×130×42	
質量(kg)		約0.8	

※1 弊社光送信機との対向性能
●CN比帯域換算値　70～770MHz：5.6MHz、1032～3224MHz：33.7561MHz
●使用光ファイバ　シングルモード光ファイバ　●弊社測定系による
※2 相互変調歪を含む

分配・分岐・混合ユニット（ラックマウント型）

●新4K8K衛星放送に対応した19インチラック型の分配・分岐・混合ユニットです。
●入力モニタ（-20dB）が付いています。（混合ユニットは出力モニタ）
●全面パネルはラック規格によって高さの変更が可能です。
EIA規格対応（44mm）、JIS規格対応（49mm）
※その他仕様については最寄の営業所へお問合せ下さい。

㊎モニタキャップ（本体取付済）



㊐ RD-K778M

分配ユニット

型名	分配数	挿入損失（dB以下） 10〜76	76〜300	300〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	出力端子間結合損失（dB以上） 10〜76	76〜300	300〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	VSWR（以下）	インピーダンス（Ω）	寸法（mm）H×W×D	質量（kg）
㊐ RD-K772M	2	6.9	6.4	7.4	8.9	11.7	12.5	14.8	13	20	18	15	15	15	15	2.5	75（F形）	44×480×252	1.7
㊐ RD-K773M	3	9.1	8.6	9.6	11.9	14.7	16.0	19.3											1.7
㊐ RD-K774M	4	10.6	10.6	11.6	13.7	16.2	17.5	20.3											1.8
㊐ RD-K776M	6	13.1	12.6	14.1	15.9	20.2	22.5	25.3											1.9
㊐ RD-K778M	8	14.6	14.1	15.6	17.9	22.7	24.0	26.8											1.9
㊐ RD-K7712M	12	17.6	16.7	18.8	21.4	26.8	29.7	33.6											2.3

分岐ユニット

型名	分岐数	挿入損失（dB以下） 10〜76	76〜300	300〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	結合損失（dB以下） 10〜76	76〜300	300〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	VSWR（以下）	インピーダンス（Ω）	寸法（mm）H×W×D	質量（kg）
㊐ RC-K171M	1	4.2	3.9	4.6	5.9	9.2	9.5	11.8	14.4	14.1	14.9	15.9	18.7	20.0	22.3	2.5	75（F形）	44×480×252	1.7

混合ユニット

型名	混合数	挿入損失（dB以下） 10〜76	76〜300	300〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	入力端子間結合損失（dB以上） 10〜76	76〜300	300〜770	770〜1489	1489〜2150	2150〜2681	2681〜3224	VSWR（以下）	インピーダンス（Ω）	寸法（mm）H×W×D	質量（kg）
㊐ RM-K7712M	12	17.6	16.7	18.8	21.4	26.8	29.7	33.6	13	20	18	15	15	15	15	2.5	75（F形）	44×480×252	2.3
㊐ RM-K7716M	16	19.1	18.2	20.3	23.4	29.3	31.2	35.1											2.4

電源供給器（ブースタ用電源部）　屋内用

●屋外用増幅器から屋内用ブースタまで同軸ケーブルを介して安定した低電圧電源を供給するための電源装置です。
●DP-30A、DP-32AはCS・BS-IF（新4K8K衛星放送帯域）を通過できる広帯域型です。

㊎5CF形コネクタ（2個）、木ネジ（2本）



DP-30A

型名	希望小売価格	入力電圧（V）	定格 出力電圧（V）	出力電流（A）	出力容量（VA）	出力方式	挿入損失（dB以下）	VSWR（以下）	寸法（mm）H×W×D	質量（kg）	備考
DP-30A	16,750（税込 18,425）	AC100 50/60Hz	DC15	0.7	10.5	パワーインサータ内蔵 F形コネクタ1端子のみ	10〜1489MHz:1.0 1489〜2150MHz:1.5 2150〜2681MHz:2.0 2681〜3224MHz:2.5	2.0	114×103×38	0.5	CS・BS対応（3224MHz）屋内用
DP-32A	28,000（税込 30,800）	AC100 50/60Hz	DC15	1.0	15	パワーインサータ内蔵 F形コネクタ1端子のみ	10〜1489MHz:1.0 1489〜2150MHz:1.5 2150〜2681MHz:2.0 2681〜3224MHz:2.5	2.0	114×103×38	0.5	CS・BS対応（3224MHz）屋内用

保安器／保安器取付板

●誘導雷による異常電圧や各戸のTVの故障などによる異常電流から、幹線設備を安全に保護します。CATVシステムの引込線から引き込んだ家屋の軒下に取付けてください。

㊎UV-77HC
5CF形コネクタ（2個）、防水キャップ（2個）、木ネジ（3本）

UV-77HC
■本体、カバーにステンレス材を採用、アレスタ、高耐圧コンデンサを採用した信頼性の高い保安器です。誘導雷による異常電圧からTVセットを保護するとともに幹線設備を安全に保ちます。
※入出力端子間非電通型です。



UV-77HC



HSB-1A
（保安器取付板）

型名	希望小売価格	周波数帯域（MHz）	挿入損失（dB以下）	VSWR（以下）	インピーダンス（Ω）	絶縁抵抗	絶縁耐圧	寸法(mm) H×W×D	質量（g）	備考
UV-77HC	4,850（税込 5,335）	10〜300	0.4	1.4	75（F形）	DC500V 1MΩ以上	AC 1000V 1分間	77×66.5×72	130	アレスタ式
		300〜470	0.5	1.3						
		470〜770	0.6	1.3						
		770〜1000	0.9	1.5						
HSB-1A	700（税込 770）	–	–	–	–	–	–	136×63×64	55	保安器取付板

DV デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | SHV スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | HDTV ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索引価格表

SUN

パック商品&アンテナ

BS･110度CSアンテナセット …… 119
UHF平面アンテナ …… 120
室内外兼用UHFアンテナ …… 122
UHFアンテナ …… 122
UHF室内アンテナ …… 123
UHFアンテナ(素子型) …… 124
ブースタ･プリアンプ …… 125
混合器 …… 127
分波器 …… 128
分配器 …… 129
テレビ端子･直列ユニット …… 131
コンセントプラグ …… 132
コネクタ …… 132
テレビ接続ケーブル …… 135
ピシャットケーブル …… 138
同軸ケーブル …… 138
アンテナアクセサリ …… 139
アンテナ建柱金具 …… 140

商品情報は
WEBサイトからも
ご確認いただけます

使用マーク一覧

一般社団法人電子情報技術産業協会 JEITA
DHマーク登録品

一般社団法人電子情報技術産業協会 JEITA
SHマーク登録品

一般社団法人電子情報技術産業協会 JEITA
HSマーク登録品

ECOマーク
(当社独自のマークです)


- 110度CS対応
- BSデジタル対応
- 地上デジタル対応
- 4K8K対応 新4K8K衛星放送対応
- CS/BS CS･BS-IF帯対応
- UHF UHF帯対応
- VHF VHF帯対応
- FM FM帯対応
- CATV CATV対応
- 0cm パラボラアンテナ径
- 0素子 アンテナ素子数
- 0分配器 分配器
- 1端子 1端子電流通過型(電流通過仕様)
- 全端子 全端子電流通過型(電流通過仕様)
- OCケーブル ケーブル径(2C～5C)
- ケーブル 0m 付属･出力ケーブル長
- φ0mm マスト径
- 高シールド 高シールド仕様
- 金メッキ 端子金メッキ仕様
- 屋外用 屋外使用可能品
- 屋内用 屋内専用品
- 屋内外兼用 屋内屋外使用可能品



新4K8K衛星放送とは (BS・110度CS放送)

BS･110 度CSを用いた新4K8K衛星放送は、2018年12月1日から実用放送が開始されました。
4K放送は、BSの右旋･左旋偏波と110度CSの左旋偏波を使って放送、
8K放送は、BSの左旋偏波を使って放送されます。
※同放送の概要、特長等はP.7～をご参照ください。

右旋や左旋とは、円偏波と呼ばれる電波の種類(偏波)を表し、偏波を右旋･左旋と分けることで、同じ周波数でも利用することができます。従来のBS、110度CS放送(スカパー!)では右旋が利用されていますが、新4K8K衛星放送では、新たに左旋も利用されています。



BS･110度CSアンテナ　右左旋円偏波対応品

- 従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した新4K8K衛星放送対応のBS･110度CSデジタル放送が受信できます。
- 組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。
- 取付金具は耐久性･耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。
- セット品は、ベランダ取付金具や同軸ケーブル、スパナなどこれひとつで施工可能な充実したセット内容となっております。(CBD-K045-S)
- スカパー!プレミアムサービスには対応していません。
- (一社)電子情報技術産業協会(JEITA)が定めるSHマーク登録品

4K8K 3224MHz



CBD-K045-S



CBD-K045

型名	SH ECO CBD-K045-S	SH ECO CBD-K045
希望小売価格	オープン	オープン
本体カラー	ホワイト	
JANコード	45 34022 101187	45 34022 101170
アンテナ口径(cm)	45	
アンテナ利得(dB)	BS帯域　33.9(標準)　CS帯域　34.1(標準)	
コンバータ利得(dB)	48～58	
雑音指数(dB)	0.45(標準)	
消費電力	DC15V 3.0W	
本体寸法H×W×D(mm)	565×463×498 ※2	
質量(kg)	アンテナ部　約1.5　金具部　約1.0	約1.5
個装箱寸法H×W×D(mm)	550×490×160	
備考	45型　右左旋円偏波用 付属品:4C･15mケーブル(両側ピン付きコネクタ　片端防水キャップ付)×1　ベランダ取付金具×1　ステップル×5 ビニールテープ(10m)×1　スパナ×1　結束バンド×2	45型　右左旋円偏波用 付属品:5CF形コネクタ×1　防水キャップ×1　結束バンド×1

※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。　※2 マスト径φ48.6mmの場合

BS･110度CSアンテナ　右左旋円偏波対応品

- 従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した新4K8K衛星放送対応のBS･110度CSデジタル放送が受信できます。
- 組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。
- スカパー!プレミアムサービスには対応していません。
- (一社)電子情報技術産業協会(JEITA)が定めるSHマーク登録品

4K8K 3224MHz



CBD-K045-K

型名	SH ECO CBD-K045-K
希望小売価格	オープン
本体カラー	ブラック
JANコード	45 34022 101194
アンテナ口径(cm)	45
アンテナ利得(dB)	BS帯域　33.8(標準)　CS帯域　34.2(標準)
コンバータ利得(dB)	48～58
雑音指数(dB)	0.45(標準)
消費電力	DC15V 3.0W
本体寸法H×W×D(mm)	560×460×486 ※
質量(kg)	約1.7
個装箱寸法H×W×D(mm)	556×490×162
備考	45型　右左旋円偏波用 付属品:5CF形コネクタ×1　防水キャップ×1　結束バンド×1

※ マスト径φ48.6mmの場合

UHF平面アンテナ 屋外用

地上DIGITAL

- 小型・軽量・高利得を備えた、地デジ用のUHF平面アンテナです。
- カラーは、アイボリーホワイト(-W)、グリーンベージュ(-G)、セミグロスブラック(-K)の3色よりお選び頂けます。(カラーはP.36を参照)
- 付属金具を利用することで、ベランダ、マスト、壁面へ設置できます。
- 取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM ※1」を採用しています。
- 適合マスト径(付属金具使用時)
  マストφ22.0～48.6mm　角柱□30.0～40.0mm、
  ステンレスバンド(別売)使用時　φ50mm以上
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

WAVE GATE ウェーブゲート

水平偏波専用
26素子*相当



SDA-26-1-W　SDA-26-1-G　SDA-26-1-K

水平偏波専用
26素子*相当
ブースタ内蔵



SDA-26-2A-W　SDA-26-2A-G　SDA-26-2A-K



＊地上デジタル放送で主に使用されるch.13～30の利得で当社の素子アンテナと比較。

※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。

ご注意:電波の弱い地域や受信環境が良好でない場合、また障害物等により電波が遮られている場合、地上デジタル放送が映らないことがあります。当商品をご利用の際には十分ご注意ください。

型名	SDA-26-1-W/G/K	ブースタ内蔵タイプ SDA-26-2A-W/G/K
希望小売価格	オープン	オープン
本体カラー	-W:アイボリーホワイト　-G:グリーンベージュ　-K:セミグロスブラック	
JANコード	W:45 34022 110745 G:45 34022 110752 K:45 34022 110769	W:45 34022 110776 G:45 34022 110783 K:45 34022 110790
受信偏波	水平専用	
受信チャンネル(ch)	13～52	
動作利得(dB)	8.2～10.2	アンテナ部 8.2～10.2　総合※2 26～34
電源	－	DC15V　30mA
本体寸法H×W×D(mm)	600×223×55(本体のみ)　600×223×112(金具取付時)	
質量(kg)	1.6(本体のみ) 2.4(金具取付時)	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時)
個装箱寸法(H×W×D)	645×260×135	
備考	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　5CF形コネクタ(1個)	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　モニタキャップ(1個)　5CF形コネクタ(3個)　電源部(1個)

※2 総合は、アンテナ利得+ブースタ利得

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

UHF平面アンテナ 屋外用

地上DIGITAL

- 小型・軽量・高利得を備えた、地デジ用のUHF平面アンテナです。
- カラーは、アイボリーホワイト(-W)、グリーンベージュ(-G)、セミグロスブラック(-K)の3色よりお選び頂けます。(カラーはP.37を参照)
- 付属金具を利用することで、ベランダ、マスト、壁面へ設置できます。
- 取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM ※1」を採用しています。
- 適合マスト径(付属金具使用時)
  マストφ22.0～48.6mm　角柱□30.0～40.0mm、ステンレスバンド(別売)使用時　φ50mm以上
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

＊地上デジタル放送で主に使用されるch.13～30の利得で当社の素子アンテナと比較。

WAVE GATE ウェーブゲート

20素子*相当
水平偏波専用



SDA-20-1-W/G/K
SDA-20-2A-W/G/K(ブースタ内蔵タイプ)

20素子*相当
垂直偏波専用



SDA-20-3-W/G/K
SDA-20-4A-W/G/K(ブースタ内蔵タイプ)

型名	SDA-20-1-W/G/K	ブースタ内蔵タイプ SDA-20-2A-W/G/K	SDA-20-3-W/G/K	ブースタ内蔵タイプ SDA-20-4A-W/G/K
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
本体カラー	-W:アイボリーホワイト　-G:グリーンベージュ　-K:セミグロスブラック			
JANコード	W:45 34022 110066 G:45 34022 110196 K:45 34022 110653	W:45 34022 110592 G:45 34022 110608 K:45 34022 110660	W:45 34022 110226 G:45 34022 110233 K:45 34022 110677	W:45 34022 110615 G:45 34022 110622 K:45 34022 110684
受信偏波	水平専用		垂直専用	
受信チャンネル(ch)	13～52			
動作利得(dB)	7.8～9.8	アンテナ部 7.8～9.8 総合※2 26～34	6.9～9.1	アンテナ部 6.9～9.1 総合※2 25～33
電源	－	DC15V　30mA	－	DC15V　30mA
本体寸法H×W×D(mm)	600×223×55(本体のみ)　600×223×112(金具取付時)			
質量(kg)	1.6(本体のみ) 2.4(金具取付時)	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時)	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時)	1.8(本体のみ) 2.6(金具取付時)
個装箱寸法(H×W×D)	645×260×135			
備考	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　5CF形コネクタ(1個)	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　モニタキャップ(1個)　5CF形コネクタ(3個)　電源部(1個)	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　5CF形コネクタ(1個)	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　モニタキャップ(1個)　5CF形コネクタ(3個)　電源部(1個)

※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mgメッキ合金鋼板の商品名です。
※2 総合は、アンテナ利得+ブースタ利得

UHF平面アンテナ(スタンド付属タイプ) 屋内外兼用

地上DIGITAL

- 小型・軽量・高利得を備えた、地デジ用のUHF平面アンテナです。
- シックな外観にマッチするセミグロスブラック色です。
- 付属金具・スタンドを利用することで、ベランダ、マスト、壁面、室内へ設置できます。
- 取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM ※1」を採用しています。
- 適合マスト径(付属金具使用時)
  マストφ22.0～48.6mm　角柱□30.0～40.0mm
  ステンレスバンド(別売)使用時φ50mm以上
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

＊地上デジタル放送で主に使用されるch.13～30の利得で当社の素子アンテナと比較。

WAVE GATE ウェーブゲート

20素子*相当
水平偏波専用



SDA-20-1S-K
SDA-20-2SA-K
(ブースタ内蔵タイプ)

20素子*相当
垂直偏波専用



SDA-20-3S-K
SDA-20-4SA-K
(ブースタ内蔵タイプ)

型名	SDA-20-1S-K	ブースタ内蔵タイプ SDA-20-2SA-K	SDA-20-3S-K	ブースタ内蔵タイプ SDA-20-4SA-K
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
本体カラー	セミグロスブラック			
JANコード	45 34022 110462	45 34022 110639	45 34022 110486	45 34022 110646
受信偏波	水平専用		垂直専用	
受信チャンネル(ch)	13～52			
動作利得(dB)	7.8～9.8	アンテナ部 7.8～9.8 総合※2 26～34	6.9～9.1	アンテナ部 6.9～9.1 総合※2 25～33
電源	－	DC15V　30mA	－	DC15V　30mA
本体寸法H×W×D(mm)	600×223×55(本体のみ)　600×223×112(金具取付時)　605×223×180(スタンド時)			
質量(kg)	1.6(本体のみ) 2.4(金具取付時) 1.7(スタンド設置時)	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時) 1.8(スタンド設置時)	1.7(本体のみ) 2.5(金具取付時) 1.8(スタンド設置時)	1.8(本体のみ) 2.6(金具取付時) 1.9(スタンド設置時)
個装箱寸法(H×W×D)	645×260×135			
備考	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　5CF形コネクタ(1個)　スタンド(1個)　スタンド用ワッシャー(2個)　すべり止めチューブ(4個)	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　5CF形コネクタ(3個)　モニタキャップ(1個)　スタンド(1個)　スタンド用ワッシャー(2個)　すべり止めチューブ(4個)　電源部(1個)	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　5CF形コネクタ(1個)　スタンド(1個)　スタンド用ワッシャー(2個)　すべり止めチューブ(4個)	付属品:マスト保持金具(1個)　壁面マスト取付金具(1個)　M6×60ボルト(2本)　六角スパナ(1本)　防水キャップ(1個)　5CF形コネクタ(3個)　モニタキャップ(1個)　スタンド(1個)　スタンド用ワッシャー(2個)　すべり止めチューブ(4個)　電源部(1個)

※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mgメッキ合金鋼板の商品名です。
※2 総合は、アンテナ利得+ブースタ利得

室内外兼用UHFアンテナ　屋内外兼用　地上DIGITAL

- 強電界地域向け地デジ用のUHFアンテナです。ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
- やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで、高性能を実現しています。
- 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
- 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも設置が可能です。
- 付属金具適合マスト径　φ22～48.6mm
- SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

※カラーバリエーションは、P.39(カラーページ)を併せてご参照ください。

anpet アンペット



SDA-5-1-IW
SDA-5-2-IW
(ブースタ内蔵タイプ)



SDA-5-1-SK
SDA-5-2-SK
(ブースタ内蔵タイプ)



㊟ SDA-5-1-AG
㊟ SDA-5-2-AG
(ブースタ内蔵タイプ)



㊟ SDA-5-1-BB
㊟ SDA-5-2-BB
(ブースタ内蔵タイプ)

屋内にも屋外にも設置できる!!



屋内設置例　屋外設置例(※1)

＊電波が強い地域でも建物により遮蔽された場所など受信環境の悪い所では、良好に受信できない場合があります。
※1 別売のベランダ取付金具を使用しています。

型名	(強電界地域用) SDA-5-1	ブースタ内蔵タイプ(強・中電界地域用)※1 SDA-5-2
希望小売価格	オープン	オープン
本体カラー	-IW:アイボリーホワイト -SK:セミグロスブラック -AG:アップルグリーン -BB:ブライトブラウン	
JANコード	IW:45 34022 110387 SK:45 34022 110394 ㊟ AG:45 34022 110400 ㊟ BB:45 34022 110417	IW:45 34022 110424 SK:45 34022 110431 ㊟ AG:45 34022 110448 ㊟ BB:45 34022 110455
受信偏波	水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)	
受信チャンネル(ch)	13～52	
動作利得(dB)	4～5	アンテナ部 4～5　総合※2 19～26
電源	―	DC15V　40mA
本体寸法H×W×D(mm)	75×275×125(本体のみ) 75×275×220(金具取付時) 107×275×126(スタンド設置時)	
質量(g)	440(本体のみ)　580(金具取付時)　510(スタンド設置時)	
個装箱寸法(H×W×D)	150×325×135	
備考	付属品:取付金具(1個)　スタンド(1台)　M5×12ビス(2本) 防水キャップ(1個)	付属品:取付金具(1個)　スタンド(1台)　M5×12ビス(2本) 防水キャップ(1個)　電源部(1個)

※1 屋内設置時には、強電界地域のみの対応となります。　※2 アンテナ利得+ブースタ利得

UHFアンテナ(強電界地域用)　屋外用　地上DIGITAL

- 強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな地デジ用のUHFアンテナです。
- 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。
- 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM※1」を使用しています。
- 水平・垂直偏波対応品です。
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
- 適合マスト径:φ25～50mm
  ステンレスバンド(別売)使用時:φ50mm以上

※カラーはホワイトの他に、ブラックもラインアップしております。P.35をご参照ください。



KDA-5

型名	KDA-5
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 110509
受信チャンネル(ch)	13～52
動作利得(dB)	4～5
本体寸法H×W×D(mm)	75×275×125(本体のみ) 80×275×190(D:最大245)(金具取付時)
質量(g)	820
個装箱寸法(H×W×D)	220×290×90
備考	水平・垂直偏波対応 付属品:5CF形コネクタ(1個) 防水キャップ(1個)

※1「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mgメッキ合金鋼板の商品名です。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

防災行政無線関連機器 / リモートポスティングシステム / 情報分電盤 / 同軸LANシステム(TLCモデム) / タイムサーバーLANシステム機材 / 衛 星アンテナ / 地上放送用アンテナ / 建柱資材 / 混合器(分波器) / フィルタアッテネータ / ブースタホーム用 / ブースタ共同受信用 / ブースタCATV用 / 前置増幅器(プリアンプ) / 分岐器分配器 / 直列ユニットテレビ端子 / ケーブル付分波器 / コネクタプラグ / レベルメータ同軸ケーブル / OFDM変調器信号監視ユニット / 光システム機器 / 電源供給器保安器 他 / パック商品 / 参考資料 / 索 引価格表

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

UHF室内アンテナ(強電界地域用・水平偏波専用)　屋内用　地上DIGITAL

- スリムでコンパクトな強電界地域向け地デジ用のUHF室内アンテナです。
- 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。

(P.40:カラーページを併せてご参照ください)

- 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
- IDA-7CBはUSB接続または付属のACアダプタで内蔵ブースタへの電源供給が可能です。

アンペット　ケーブル1.5m　金メッキ



IDA-7C-IW
IDA-7CB-IW
(ブースタ内蔵タイプ)



IDA-7C-LB
IDA-7CB-LB
(ブースタ内蔵タイプ)



IDA-7C-LG
IDA-7CB-LG
(ブースタ内蔵タイプ)



IDA-7C-LY
IDA-7CB-LY
(ブースタ内蔵タイプ)



IDA-7C-LO
IDA-7CB-LO
(ブースタ内蔵タイプ)



IDA-7C-LM
IDA-7CB-LM
(ブースタ内蔵タイプ)



IDA-7C-WR
IDA-7CB-WR
(ブースタ内蔵タイプ)



IDA-7C-SK
IDA-7CB-SK
(ブースタ内蔵タイプ)

いろんなシーンで地デジ受信!

※電波が強い地域でも建物により遮蔽された場所など受信環境の悪い所では、良好に受信できない場合があります。
※パソコンやモバイル端末など、各接続端末に地デジチューナが内蔵されている必要があります。

好きな場所にテレビを置きたい



パソコンでテレビを見たい




型名	ブースタ内蔵タイプ IDA-7C	ブースタ内蔵タイプ IDA-7CB
希望小売価格	オープン	オープン
本体カラー	-IW:アイボリーホワイト　-LB:ライトブルー　-LG:ライトグリーン　-LY:ライトイエロー -LO:ライトオレンジ　-LM:ライトピンク　-WR:ワインレッド　-SK:セミグロスブラック	
JANコード	IW:45 34022 710013 LB:45 34022 710044 LG:45 34022 710075 LY:45 34022 710082 LO:45 34022 710051 LM:45 34022 710150 WR:45 34022 710068 SK:45 34022 710167	IW:45 34022 710037 LB:45 34022 710105 LG:45 34022 710136 LY:45 34022 710143 LO:45 34022 710112 LM:45 34022 710099 WR:45 34022 710129 SK:45 34022 710174
受信偏波	水平専用	
受信チャンネル(ch)	13～52	
動作利得(dB)	0.5～2	アンテナ部　0.5～2　総合※ 13～17
電源	―	ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)　0.2W USB受電時:DC5V　20mA
本体寸法H×W×D(mm)	207×149×90	
質量(g)	370	
パッケージ寸法(H×W×D)	256×185×48	
備考	ケーブル長1.5m	ケーブル長1.5m 付属品:電源供給用USBケーブル(USB(A)オス-USB(mini-B)オス 1.5m)　ACアダプタ(1個)


※アンテナ利得+ブースタ利得

UHFアンテナ 地上DIGITAL

- 地デジ用の高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。
- 前後比特性に優れ、後方からの妨害波に威力を発揮します。
- 補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
- 水平・垂直偏波対応品です。
- 適合マスト径　φ22～48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C・5C）



SU-19WF 14素子



SU-25WF 20素子

型名	SU-19WF	SU-25WF
希望小売価格	7,400（税込 8,140）	9,000（税込 9,900）
JANコード	45 34022 110325	45 34022 110332
素子数	14	20
受信チャンネル（ch）	13～52	13～52
動作利得（dB）	8.0～12.4	8.5～13.7
本体寸法H×W×L（mm）	544×373×1030	544×373×1480
質量（kg）	約0.9	約1.1
個装箱寸法（H×W×D）	53×353×1031	53×353×1481
備考	出力インピーダンス 75Ω（F形） 付属品:5CF形コネクタ（1個）　防水キャップ（1個）	出力インピーダンス 75Ω（F形） 付属品:5CF形コネクタ（1個）　防水キャップ（1個）

UHFパラスタックアンテナ（ローチャンネル） 地上DIGITAL

- 受信チャンネルをUHFローチャンネルに限定、パラスタック型を採用することで利得を向上した超高性能型です。（地デジ用）
- パラスタック型としては小型化を実現し、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。
- 補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
- 水平・垂直偏波対応品です。
- 適合マスト径　φ22～48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C・5C）



SC-14LFG 14素子

型名	SC-14LFG
希望小売価格	14,500（税込 15,950）
JANコード	45 34022 110370
素子数	14
受信チャンネル（ch）	13～34
動作利得（dB）	11.0～13.5
本体寸法H×W×L（mm）	544×390×1170
質量（kg）	約1.6
個装箱寸法（H×W×D）	89×403×1212
備考	出力インピーダンス 75Ω（F形） 付属品:5CF形コネクタ（1個）　防水キャップ（1個）

UHFパラスタックアンテナ 地上DIGITAL

- パラスタック型を採用することで、微弱なUHF電波を捉え、良好な画像が得られるUHFオールチャンネル型アンテナです。（地デジ用）
- 動作利得、前後比に優れた超高性能アンテナです。
- 補助アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性に優れています。
- 水平・垂直偏波対応品です。
- 適合マスト径　φ22～48.6mm
- 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。（4C・5C）



SC-20WFG 20素子


型名	SC-20WFG
希望小売価格	17,700（税込 19,470）
JANコード	45 34022 110363
素子数	20
受信チャンネル（ch）	13～52
動作利得（dB）	9.6～15.7
本体寸法H×W×L（mm）	544×373×1870
質量（kg）	約2.1
個装箱寸法（H×W×D）	88×400×1150
備考	出力インピーダンス 75Ω（F形） 付属品:5CF形コネクタ（1個）　防水キャップ（1個）

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

ブースタの種類

ブースタは、電波を強くする機器です。アンテナで受信した電波はテレビに届くまでに分配器や同軸ケーブルなどで減衰します。これを補い複数台のテレビに最適な電波を届けるためにブースタが必要となります。
設置場所や用途に応じて、選定が必要となります。



※上記はあくまでイメージです。
　また、アンテナで受信した電波の品質が劣化している場合には、ブースタを使用しても改善しない場合があります。

電源分離型　利得切換式ブースタの特長



電源分離型利得切換式ブースタ 屋内外兼用

※電源部は屋内専用です。

CS・BS増幅（1032MHz～3224MHz） UHF増幅（470MHz～710MHz） 4K8K対応 地上DIGITAL BL BS UHF 高シールド

45/35/25dB ※UHF帯



CBF-K453D-P

型名	CBF-K453D-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 741109
電気特性	P.64を参照
質量（g）	本体:300　電源部:210
パッケージ寸法（H×W×D）	242×132×60
備考	付属品:5CF形コネクタ（5個） 防水キャップ大（3個） 防水キャップ小（1個・本体取付済） 端子キャップ（1個・本体取付済） 木ネジ（4本・本体取付済）

電源分離型利得切換式ブースタ 屋内外兼用

※電源部は屋内専用です。

UHF増幅（470MHz～710MHz） 地上DIGITAL UHF 高シールド

45/35/25dB



SBF-453D-P

型名	SBF-453D-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 741116
電気特性	P.65を参照
質量（g）	本体:280　電源部:210
パッケージ寸法（H×W×D）	242×132×60
備考	付属品:5CF形コネクタ（4個） 防水キャップ大（2個） 防水キャップ小（1個・本体取付済） 木ネジ（4本・本体取付済）

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

室内ブースタ(18dB増幅型) 屋内用



TCU-K18DP



TU-18DPA

※出力端子と入力端子間は電流通過仕様となっていますので、チューナ・テレビ側から送電される供給電源を「通過」させる事ができます。(本機から電源を送電する機能はございません)

高シールド 4K8K対応 地上DIGITAL HD DIGITAL BS DIGITAL UHF

型名	TCU-K18DP		TU-18DPA	
希望小売価格	オープン		オープン	
JANコード	45 34022 741086		45 34022 741093	
周波数帯域(MHz)	UHF	CS·BS-IF	UHF	CS·BS-IF
	470~710	1032~3224	470~710	1032~3224
利得(dB)	15~21	11~17/17~23	15~21	-6以下
定格出力(dBμ)	90(9波)	84/90(50波)	90(9波)	—
雑音指数(dB)	4以下	8以下	4以下	—
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)		75(F形)	
電源	AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ)		AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ)	
消費電力(W)	1.6		0.7	
本体寸法H×W×D(mm)	31×100×100		31×100×100	
質量(g)	170		170	
パッケージ寸法(H×W×D)	152×103×60		152×103×60	
備考	付属品:ACアダプタ(1個) ネジ(2本)			

CS·BSラインブースタ

CS·BS増幅(950MHz~3224MHz)
UHFパス
FM·VHFパス
CATVパス
23dB 屋内用



CB-K20L-P



※衛星放送専用商品です。
BS(CS)チューナ等からの重畳電源で動作します。
(DC11/15V)

高シールド 4K8K対応 HD DIGITAL BS DIGITAL

型名	CB-K20L-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 741024
周波数帯域(MHz)	FM·VHF·UHF·CATV: 10~770 / CS·BS-IF: 950~3224
利得(dB)	-3.0以下 / 15~21/20~26
定格出力(dBμ)	— / 85/90(50波)
雑音指数(dB)	— / 7以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
電源	DC11V/15V 55mA 出力端子より重畳
本体寸法(mm)	φ22×89
質量(g)	60
パッケージ寸法(H×W×D)	170×54×24

CS·BSブースタ(23dB増幅型) 屋外用

CS·BS増幅(950~3224MHz)
UHFパス
FM·VHFパス
CATVパス
23dB



HB-KCB23M-P



※使用例はP.67をご参照ください。
※衛星放送専用商品です。
BS(CS)チューナ等からの重畳電源で動作します。(DC11/15V)

高シールド 4K8K対応 HD DIGITAL BS DIGITAL

型名	HB-KCB23M-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 741062
電気特性	P.67を参照
質量(g)	200
パッケージ寸法(H×W×D)	152×103×60
備考	付属品:5CF形コネクタ(3個) 防水キャップ(3個) ネジ(2本·本体取付済)

UHF前置増幅器(プリアンプ)25dB増幅型(個装箱品) 屋内外兼用

※パック商品ではありません。 ※電源部は屋内専用です。

CS·BSパス(950MHz~3224MHz)
UHF増幅(470MHz~710MHz)
雑音指数 NF1.0dB以下
25dB



HB-U25MC(増幅部)

DP-36(電源部)

HB-U25MC-PS(電源部セット品)

※使用例はP.83をご参照ください。

高シールド 地上DIGITAL UHF

型名	HB-U25MC	HB-U25MC-PS
希望小売価格	12,300(税込 13,530)	25,200(税込 27,720)
JANコード	45 34022 141022	45 34022 141428
電気特性	P.83を参照	P.83を参照
質量(g)	200	増幅部:200、電源部210
個装箱寸法H×W×D(mm)	58×113×88	50×140×192
備考	個装箱 付属品: 5CF形コネクタ(3個) 防水キャップ(3個) 木ネジ(2本·本体取付済)	個装箱 プリアンプ(HB-U25MC)と電源部(DP-36)のセット品 増幅部付属品: 5CF形コネクタ(3個) 防水キャップ(3個) 木ネジ(2本·本体取付済) 電源部付属品:5CF形コネクタ(2個) 木ネジ(2本·本体取付済)

※パッケージ·個装箱寸法の単位は全てmmです。

CS·BS/UV·FM混合(分波)器

高シールド 4K8K対応 HD DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV



HM-KCBF-P 屋外用



MX-KCBW-P 屋内用

金メッキ
高シールド



型名	HM-KCBF-P		MX-KCBW-P	
希望小売価格	オープン		オープン	
JANコード	45 34022 732039		45 34022 732015	
通過帯域損失(dB以下)	10~770	1.5	10~76	1.0
	1032~1489	2.0	76~770	1.5
	1489~2150	2.5	1032~1489	2.0
	2150~2681	3.0	1489~2150	2.5
	2681~3224	3.5	2150~2681	3.0
	—	—	2681~3224	3.5
本体寸法H×W×D(mm)	84×94×47		48×51.5×21	
質量(g)	180		35	
パッケージ寸法(H×W×D)	152×103×60		170×54×24	
備考	CS·BS+U·V·FM混合(分波) CS·BS入力端子-出力端子間 電流通過 U·V·FM入力端子-出力端子間 電流通過切換 付属品:5CF形コネクタ(3個) 防水キャップ(3個) 木ネジ(2本·本体取付済)		CS·BS+U·V·FM混合(分波) CS·BS入力端子-出力端子間 電流通過	

UHF/UHF混合器 屋外用

地上DIGITAL UHF



HM-UUFA-P

型名	HM-UUFA-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 132327
使用チャンネル	13~62
通過帯域損失(dB以下)	4.3
本体寸法H×W×D(mm)	84×94×47
質量(g)	180
パッケージ寸法(H×W×D)	152×103×60
備考	UHF+UHF混合(分波) 1端子入出力間電流通過 付属品:5CF形コネクタ(3個) 防水キャップ(3個) 木ネジ(2本·本体取付済)

CS·BS/UV·FMダブル分波器 屋内用

混合された電波を、2系統の衛星放送と
地上波の電波に分けるダブル分波器です。

金メッキ 高シールド
4K8K対応 HD DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2SPA-K77W-BP

ダブル分波器(入出力F形)
■ CS·BS側 同軸(F形コネクタ付)2系統
■ UHF側 同軸(F形コネクタ付)2系統 (計4出力)


型名	2SPA-K77W-BP	
希望小売価格	オープン	
JANコード	45 34022 733166	
通過帯域損失(dB以下)	10~76	5.0
	76~300	5.0
	300~770	5.8
	1032~1489	7.0
	1489~2150	9.0
	2150~2681	11.0
	2681~3224	12.0
ケーブル長(m)	出力:0.7	
本体寸法H×W×D(mm)	40×69×19 ※	
質量(g)	190	
パッケージ寸法(H×W×D)	200×80×39	
備考	CS/BS電流通過型 出力:F形コネクタ (ローレット加工)	

※ 突起部含まず。

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

ケーブル付分波器 屋内用

高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル




2SP-K77F-P

型名	2SP-K77F-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 733159
通過帯域損失(dB以下) 10~76	1.0
通過帯域損失(dB以下) 76~770	1.5
通過帯域損失(dB以下) 1032~1489	2.0
通過帯域損失(dB以下) 1489~2150	2.5
通過帯域損失(dB以下) 2150~2681	3.0
通過帯域損失(dB以下) 2681~3224	3.5
ケーブル長(m)	出力:0.2
本体寸法H×W×D(mm)	34×45×22(※)
質量(g)	75
パッケージ寸法(H×W×D)	200×50×25
備考	CS/BS電流通過型 出力:F形コネクタ

※ 突起部含まず。

高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2SP-K77F-20WP

型名	2SP-K77F-20WP
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 733173
通過帯域損失(dB以下) 10~76	1.0
通過帯域損失(dB以下) 76~770	1.5
通過帯域損失(dB以下) 1032~1489	2.0
通過帯域損失(dB以下) 1489~2150	2.5
通過帯域損失(dB以下) 2150~2681	3.0
通過帯域損失(dB以下) 2681~3224	3.5
ケーブル長(m)	入力:2.0 出力:0.2
本体寸法H×W×D(mm)	34×45×22(※1)
質量(g)	125(※2)
パッケージ寸法(H×W×D)	200×50×45
備考	CS/BS電流通過型 入力:L形プラグ 出力:F形コネクタ 入力2mケーブル付属

※1 突起部含まず。 ※2 入力ケーブルを含む。

ローレット加工接栓型 ケーブル付分波器 屋内用

金メッキ 高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2SPA-K77-BP

型名	2SPA-K77-BP
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 733074
通過帯域損失(dB以下) 10~76	1.0
通過帯域損失(dB以下) 76~770	1.5
通過帯域損失(dB以下) 1032~1489	2.0
通過帯域損失(dB以下) 1489~2150	2.5
通過帯域損失(dB以下) 2150~2681	3.0
通過帯域損失(dB以下) 2681~3224	3.5
ケーブル長(m)	出力:0.2
本体寸法H×W×D(mm)	34×45×22(※)
質量(g)	75
パッケージ寸法(H×W×D)	200×50×25
備考	CS/BS電流通過型 出力:F形コネクタ (ローレット加工)

※ 突起部含まず。

金メッキ 高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2SPA-K77-20BP

型名	2SPA-K77-20BP
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 733081
通過帯域損失(dB以下) 10~76	1.0
通過帯域損失(dB以下) 76~770	1.5
通過帯域損失(dB以下) 1032~1489	2.0
通過帯域損失(dB以下) 1489~2150	2.5
通過帯域損失(dB以下) 2150~2681	3.0
通過帯域損失(dB以下) 2681~3224	3.5
ケーブル長(m)	入力:2.0 出力:0.2
本体寸法H×W×D(mm)	34×45×22(※1)
質量(g)	125(※2)
パッケージ寸法(H×W×D)	200×50×45
備考	CS/BS電流通過型 入力:L形プラグ 出力:F形コネクタ (ローレット加工) 入力2mケーブル付属

※1 突起部含まず。 ※2 入力ケーブルを含む。

コンパクト型 ケーブル付分波器 屋内用

高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2SPKS-BP

型名	2SPKS-BP
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 733180
通過帯域損失(dB以下) 10~76	1.0
通過帯域損失(dB以下) 76~770	1.5
通過帯域損失(dB以下) 1032~1489	2.0
通過帯域損失(dB以下) 1489~2150	2.5
通過帯域損失(dB以下) 2150~2681	3.0
通過帯域損失(dB以下) 2681~3224	3.5
ケーブル長(m)	出力:0.5
本体寸法H×W×D(mm)	29×21.5×13(※)
質量(g)	50
パッケージ寸法(H×W×D)	200×80×25
備考	CS/BS電流通過型 出力:プッシュプラグ

※ 突起部含まず。

高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2SPKS2-BP

型名	2SPKS2-BP
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 733210
通過帯域損失(dB以下) 10~76	2.5
通過帯域損失(dB以下) 76~770	3.0
通過帯域損失(dB以下) 1032~1489	4.0
通過帯域損失(dB以下) 1489~2150	5.0
通過帯域損失(dB以下) 2150~2681	6.0
通過帯域損失(dB以下) 2681~3224	6.2
ケーブル長(m)	入力:2.0 出力:0.5
本体寸法H×W×D(mm)	29×21.5×13(※1)
質量(g)	115(※2)
パッケージ寸法(H×W×D)	200×80×40
備考	CS/BS電流通過型 入力:L形プラグ 出力:プッシュプラグ

※1 突起部含まず。 ※2 入力ケーブルを含む。

分配器 屋内用

金メッキ 高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV



DHD-K72G-P




型名	DHD-K72G-P	DHD-K73G-P	DHD-K74G-P
希望小売価格	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 728025	45 34022 728148	45 34022 728155
分配損失(dB以下) 10~76	4.5	6.5	8.5
分配損失(dB以下) 76~300	4.0	6.0	8.0
分配損失(dB以下) 300~770	4.3	6.5	8.5
分配損失(dB以下) 770~1489	5.0	8.0	9.8
分配損失(dB以下) 1489~2150	6.5	9.5	11.5
分配損失(dB以下) 2150~2681	7.5	11.0	13.0
分配損失(dB以下) 2681~3224	8.0	12.5	15.0
本体寸法H×W×D(mm)	48×51.5×21	48×51.5×21	48×73.5×21
質量(g)	35	40	60
パッケージ寸法(H×W×D)	170×54×24	170×54×24	170×76×24
備考	全端子電流通過型	全端子電流通過型	全端子電流通過型

2分配器 全端子電流通過型 / 3分配器 全端子電流通過型 / 4分配器 全端子電流通過型

ローレット加工接栓型 ケーブル付分配器 屋内用

金メッキ 高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2HDA-K72G-BP

型名	2HDA-K72G-BP
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 728162
分配損失(dB以下) 10~76	4.8
分配損失(dB以下) 76~300	4.5
分配損失(dB以下) 300~770	4.8
分配損失(dB以下) 770~1489	5.5
分配損失(dB以下) 1489~2150	6.5
分配損失(dB以下) 2150~2681	7.5
分配損失(dB以下) 2681~3224	8.0
ケーブル長(m)	出力:0.5
本体寸法H×W×D(mm)	34×45×22(※)
質量(g)	85
パッケージ寸法(H×W×D)	200×50×25
備考	全端子電流通過型 出力:F形コネクタ (ローレット加工)

2分配器 全端子電流通過型

※ 突起部含まず。

金メッキ 高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV 2.5Cケーブル



2HDA-K72G-20BP

型名	2HDA-K72G-20BP
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 728254
分配損失(dB以下) 10~76	4.8
分配損失(dB以下) 76~300	4.5
分配損失(dB以下) 300~770	4.8
分配損失(dB以下) 770~1489	5.5
分配損失(dB以下) 1489~2150	6.5
分配損失(dB以下) 2150~2681	7.5
分配損失(dB以下) 2681~3224	8.0
ケーブル長(m)	入力:2.0 出力:0.5
本体寸法H×W×D(mm)	34×45×22(※)
質量(g)	135 ※ケーブル含む
パッケージ寸法(H×W×D)	200×50×45
備考	全端子電流通過型 入力:L形プラグ 出力:F形コネクタ (ローレット加工) 入力2mケーブル付属

2分配器 全端子電流通過型

※ 突起部含まず。

2分配器 屋内用

金メッキ 高シールド 4K8K対応 110°DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV



HDP-K72G-P



型名	HDP-K72G-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 228068
分配損失(dB以下) 10~76	4.5
分配損失(dB以下) 76~300	4.0
分配損失(dB以下) 300~770	4.3
分配損失(dB以下) 770~1489	5.0
分配損失(dB以下) 1489~2150	6.0
分配損失(dB以下) 2150~2681	6.5
分配損失(dB以下) 2681~3224	7.5
本体寸法H×W×D(mm)	53×34×33
質量(g)	50
パッケージ寸法(H×W×D)	170×76×24
備考	全端子電流通過型

2分配器 全端子電流通過型

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

分配器 屋内用

高シールド 4K8K対応 110°CS DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV



CSD-K772-NP

型名		CSD-K772-NP	CSD-K773-NP	CSD-K774-NP	CSD-K775-NP
希望小売価格		オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード		45 34022 728179	45 34022 728193	45 34022 728216	45 34022 728230
分配損失(dB以下)	10~76	4.3	6.5	8.0	10.0
	76~300	3.8	6.0	8.0	9.5
	300~770	4.3	6.5	8.5	9.8
	770~1489	5.0	8.0	9.8	10.5
	1489~2150	6.0	9.0	10.5	12.5
	2150~2681	6.5	10.0	11.5	14.0
	2681~3224	7.5	12.0	13.0	16.0
本体寸法H×W×D(mm)		44×50×19	44×50×19	44×72×19	44×72×19
質量(g)		45	45	60	65
パッケージ寸法(H×W×D)		170×54×24	170×54×24	170×54×24	170×54×24
備考		1端子電流通過型 コネクタなし	1端子電流通過型 コネクタなし	1端子電流通過型 コネクタなし	1端子電流通過型 コネクタなし
		2分配 1端子	3分配 1端子	4分配 1端子	5分配 1端子



CSD-K772G-NP

型名		CSD-K772G-NP	CSD-K773G-NP	CSD-K774G-NP	CSD-K775G-NP
希望小売価格		オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード		45 34022 728186	45 34022 728209	45 34022 728223	45 34022 728247
分配損失(dB以下)	10~76	4.3	6.5	8.0	10.0
	76~300	3.8	6.0	8.0	9.5
	300~770	4.3	6.5	8.5	10.0
	770~1489	5.0	8.0	9.8	11.0
	1489~2150	6.0	9.0	10.5	13.0
	2150~2681	6.5	10.5	11.5	14.5
	2681~3224	7.5	12.0	13.0	16.5
本体寸法H×W×D(mm)		44×50×19	44×50×19	44×72×19	44×72×19
質量(g)		45	45	60	65
パッケージ寸法(H×W×D)		170×54×24	170×54×24	170×54×24	170×54×24
備考		全端子電流通過型 コネクタなし	全端子電流通過型 コネクタなし	全端子電流通過型 コネクタなし	全端子電流通過型 コネクタなし
		2分配 全端子	3分配 全端子	4分配 全端子	5分配 全端子

屋外用2分配器 屋外用



HDS-K72F-P




HDS-K72FG-P

高シールド 4K8K対応 110°CS DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV

型名		HDS-K72F-P	HDS-K72FG-P
希望小売価格		オープン	オープン
JANコード		45 34022 728261	45 34022 728278
分配損失(dB以下)	10~76	4.3	4.3
	76~300	4.0	4.0
	300~770	4.3	4.3
	770~1489	5.0	5.0
	1489~2150	6.5	6.5
	2150~2681	7.0	7.0
	2681~3224	8.0	8.0
本体寸法H×W×D(mm)		84×94×47	84×94×47
質量(g)		180	180
パッケージ寸法(H×W×D)		152×103×60	152×103×60
備考		付属品:5CF形コネクタ(3個) 防水キャップ(3個) ネジ(2本・本体取付済)	
		2分配 1端子	2分配 全端子

電流通過端子って何?

衛星放送を見る時に、チューナから同軸ケーブルを通して電気を衛星アンテナに送る必要があります。この時の電気(DC15V)の通り道が「電流通過端子」です。



デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

テレビ端子・直列ユニット

高シールド 4K8K対応 110°CS DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV



CSW-K7W-P



CSW-K7F-RPA-P

■テレビ端子・直列ユニット


型名	CSW-K7W-P	CSW-K7F-7A-P	CSW-K7F-RPA-P
希望小売価格	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 314075	45 34022 314082	45 34022 314099
質量(g)	15	50	50
パッケージ寸法(H×W×D)	145×80×25	145×80×25	145×80×25
備考	テレビ端子 1端子型 電源挿入型 ホワイト色	中間用 1端子型 電流通過型 ホワイト色	端末用 1端子型 電源挿入型 ホワイト色

「テレビ端子」と「直列ユニット」の違い(選び方)

分配配線方式

テレビ端子をご利用下さい!

分配器から各部屋の端子へ直接信号を送る方式です。近年のテレビ配線で主流となっています。




直列(送り)配線方式

中間用・端末用の直列ユニットをご利用下さい!

アンテナからきた信号を、上から下へ順に送る方式です。築年数が経過しているお住まいに多い配線です。

注)必ず中間と端末をセットでご使用ください。端末ではなくテレビ端子を使用した場合、反射信号の影響で障害が発生する可能性があります。



プレート付テレビ端子

高シールド 4K8K対応 110°CS DIGITAL BS DIGITAL 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV



CSW-K7W-PT



本体背面

プレート + 絶縁取付枠付　※入力端子が左右30度に可動

(ホワイト色)

型名	CSW-K7W-PT
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 720012
質量(g)	60
パッケージ寸法(H×W×D)	152×103×60
備考	可動式テレビ端子 電源挿入型 5CF形コネクタ(1個) ネジ(2本)付属

保護キャップ(5個入り)



PC-5P

型名	PC-5P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 249216
パッケージ寸法(H×W×D)	145×50×23
備考	5個入り ホワイト色

保護キャップ設置例



キャップ本体



設置時

高シールドコンセントプラグ

高シールド 4K8K対応 BS/CS 地上DIGITAL UHF VHF FM CATV



F-4PLN



F-5PLN




■L型・内バネ仕様

型名	F-4PLN	F-5PLN
希望小売価格	オープン	オープン
JANコード	45 34022 249445	45 34022 249520
パッケージ寸法(H×W×D)	145×50×25	145×50×25
備考	白 4C用	白 5C用

高シールドコンセントプラグ内部構造


芯線をしっかりガード!



※同軸ケーブルを適切な寸法に加工後、図の様にしっかりと奥まで指し込んでください。(F-5PLNの例)

壁面テレビコンセントの接続

壁面テレビコンセントの種類



ダミー抵抗

4K8K対応




FD-75A-P

型名	FD-75A-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 249414
パッケージ寸法(H×W×D)	145×50×15
備考	ダミー抵抗

ダミー抵抗とは

分配器等の空端子から、外来電波の混入や画像劣化を防ぎ、さらに外部へテレビ電波が漏出することを防ぎます。



L形コネクタ

4K8K対応




F-LPA-P

型名	F-LPA-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 249438
パッケージ寸法(H×W×D)	145×50×15
備考	L形プッシュコネクタ

L形プッシュコネクタとは

狭い場所でもケーブルの接続や取り回しが容易です。



デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

4K8K 新4K8K衛星放送に最適な高シールド



簡単施工で漏洩も防ぐ、すご楽コネクタなら簡単!安心!

高シールドF形コネクタ(すご楽コネクタ)

4K8K対応





F-5G(10)



F-5G(20)



F-5G50PB

すご楽コネクタ 4K8K対応

型名	F-5G(2)	F-5G(5)	F-5G(10)
希望小売価格	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 349169	45 34022 349176	45 34022 349183
パッケージ寸法(H×W×D)	120×80×13	120×80×13	120×80×13
備考	5C用 2個入り	5C用 5個入り	5C用 10個入り

すご楽コネクタ

型名	F-5G(20)	F-5G50PB
希望小売価格	オープン	オープン
JANコード	45 34022 349190	45 34022 549019
パッケージ寸法(H×W×D)	120×80×24	43×105×105
備考	5C用 20個入り	5C用 50個入り ※プラケース入り

同軸ケーブルストリッパー

- 同軸ケーブルの切り出し寸法が4mmと6mmの加工に対応した、同軸ケーブルストリッパーです。
- 出荷時は、当社すご楽コネクタ(F-5Gほか)の適合サイズである6mmに設定されており、併せてご利用いただくことで、コネクタ加工・同軸加工の省力化を実現します。
  ※刃の位置を換えることで、3C・4C・5C用コネクタの 4mm加工が可能です。



PS59/6(B)

型名	PS59/6(B)
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 366012
パッケージ寸法(H×W×D)	90×170×26
備考	付属品:替刃(1セット) 適用ケーブル:S-5C-FB・S-4C-FB・5C-2V・3C-2V

金メッキF形コネクタ

金メッキ　4K8K対応



F4A-2P



FCA-1P

型　名	F4A-2P	F5A-2P	FCA-1P
希望小売価格	オープン	オープン	オープン
ＪＡＮコード	45 34022 249377	45 34022 249384	45 34022 249407
パッケージ寸法（H×W×D）	145×50×15	145×50×15	145×50×15
備　考	金メッキ 4C用　2個入り	金メッキ 5C用　2個入り	金メッキ 中継用　1個入り

F形コネクタ

4K8K対応



F4N-2P



F5N-2P

型　名	F4N-2P	F5N-2P	F4N-5P	F5N-5P	F4N-10P	F5N-10P
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
ＪＡＮコード	45 34022 249223	45 34022 249254	45 34022 249230	45 34022 249261	45 34022 249247	45 34022 249346
パッケージ寸法（H×W×D）	145×50×15	145×50×15	145×50×23	145×50×23	145×50×23	145×50×23
備　考	4C用 2個入り	5C用 2個入り	4C用 5個入り	5C用 5個入り	4C用 10個入り	5C用 10個入り

4K8K対応



F4CN-P



F5CN-P

型　名	FCN-1P	F4CN-P	F5CN-P	F-4FB-1PA	F-5FB-1PA
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
ＪＡＮコード	45 34022 249360	45 34022 249209	45 34022 249353	45 34022 249186	45 34022 249193
パッケージ寸法（H×W×D）	145×50×15	145×50×15	145×50×15	145×50×15	145×50×15
備　考	中継用 1個入り	中継用　1個入り 4C用　2個入り	中継用　1個入り 5C用　2個入り	4C用 防水用	5C用 防水用

F形コネクタ各種



F-5(10)

■10個入　4K8K対応

型　名	F-3(10)	FP-TVF-15(10)	F-5(10)	F-5L(10)	F-C(10JJ)
希望小売価格	2,900 （税込 3,190）	3,200 （税込 3,520）	2,900 （税込 3,190）	3,200 （税込 3,520）	オープン
ＪＡＮコード	45 34022 549187	45 34022 549255	45 34022 549194	45 34022 349596	45 34022 349718
パッケージ寸法（H×W×D）	85×70×20	85×70×20	85×70×20	100×70×20	75×86×15
備　考	3C用	4C用	5C用	らくらくコネクタ 5C用	中継用

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。



TV接続ケーブル（4C）

- 新4K8K衛星放送受信（10～3224MHz）に対応した超広帯域設計。
- コネクタ部分にらくらくコネクタを採用していますので、F形接栓の奥まで容易に差し込んで固定することができます。
- ケーブルは4Cで低損失2重シールド仕様となっています。
- タイプも2種類ラインアップ。
  4WRシリーズ
  （F形らくらくコネクタ+F形らくらくコネクタ）
  4LRシリーズ（L形プラグ+F形らくらくコネクタ）


金メッキ　高シールド

4K8K対応　CS・BS 3224MHz　CATV　UHF　FM・VHF



4WR-K07WP

■両端高シールドコネクタ（らくらくコネクタ ー らくらくコネクタ）




型　名	4WR-K07WP	4WR-K10WP	4WR-K15WP	4WR-K20WP	4WR-K30WP	4WR-K50WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
ＪＡＮコード	45 34022 757032	45 34022 757049	45 34022 757056	45 34022 757063	45 34022 757070	45 34022 757087
パッケージ寸法（H×W×D）	220×85×25	220×85×25	220×85×30	220×85×30	220×85×40	220×85×40
備　考	白（0.7m）	白（1m）	白（1.5m）	白（2m）	白（3m）	白（5m）

4K8K対応　CS・BS 3224MHz　CATV　UHF　FM・VHF



4LR-K07WP

■両端高シールドプラグ付（L形プラグ ー らくらくコネクタ）



型　名	4LR-K07WP	4LR-K10WP	4LR-K15WP	4LR-K20WP	4LR-K30WP	4LR-K50WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
ＪＡＮコード	45 34022 757094	45 34022 757100	45 34022 757117	45 34022 757124	45 34022 757131	45 34022 757148
パッケージ寸法（H×W×D）	220×85×25	220×85×25	220×85×30	220×85×30	220×85×40	220×85×40
備　考	白（0.7m）	白（1m）	白（1.5m）	白（2m）	白（3m）	白（5m）

延長ケーブル（2.5C）

4K8K対応　CS・BS 3224MHz　CATV　UHF　FM・VHF



2FZ-K10WP

■両端高シールドコネクタ付（F形コネクタ ー F形中継接栓）　金メッキ　高シールド

型　名	2FZ-K10WP	2FZ-K20WP
希望小売価格	オープン	オープン
ＪＡＮコード	45 34022 757018	45 34022 757025
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26
備　考	白（1m）	白（2m）



TV接続ケーブル（4C）

- 新4K8K衛星放送受信（10～3224MHz）に対応した超広帯域設計。
- コネクタ部分（接続部分）は金メッキ仕様、また外来ノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプになっています。
- ケーブルは4Cで低損失2重シールド仕様となっています。
- タイプは3種類ラインアップ。
  4SLシリーズ（ストレートプラグ－L形プラグ）
  4FLシリーズ（F形コネクター L形プラグ）
  4RSシリーズ（ストレートプラグ－ストレートプラグ）


金メッキ
高シールド

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



4SL-K10BP

■両端高シールドプラグ付（ストレート ― L形）



型名	4SL-K10BP	4SL-K20BP	4SL-K30BP	4SL-K50BP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755113	45 34022 755120	45 34022 755137	45 34022 755144
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×33	220×50×42	220×80×42
備考	黒（1m）	黒（2m）	黒（3m）	黒（5m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



4SL-K10WP

■両端高シールドプラグ付（ストレート ― L形）




型名	4SL-K10WP	4SL-K20WP	4SL-K30WP	4SL-K50WP	4SL-K70WP	4SL-K100WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 752051	45 34022 752068	45 34022 752075	45 34022 752082	45 34022 752099	45 34022 752105
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×33	220×50×42	220×80×42	220×80×42	220×105×50
備考	白（1m）	白（2m）	白（3m）	白（5m）	白（7m）	白（10m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



4FL-K10BP

■両端高シールドプラグ付（F形コネクタ ― L形）




型名	4FL-K10BP	4FL-K20BP	4FL-K30BP	4FL-K50BP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755151	45 34022 755168	45 34022 755489	45 34022 755496
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×33	220×50×42	220×80×42
備考	黒（1m）	黒（2m）	黒（3m）	黒（5m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



4FL-K10WP

■両端高シールドプラグ付（F形コネクタ ― L形）



型名	4FL-K10WP	4FL-K20WP	4FL-K30WP	4FL-K50WP	4FL-K70WP	4FL-K100WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755830	45 34022 755847	45 34022 755854	45 34022 755861	45 34022 755878	45 34022 755885
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×33	220×50×42	220×80×42	220×80×42	220×105×50
備考	白（1m）	白（2m）	白（3m）	白（5m）	白（7m）	白（10m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



4RS-K05BP

■両端高シールドプラグ付（ストレート ― ストレート）



型名	4RS-K05BP	4RS-K10BP	4RS-K15BP	4RS-K20BP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755953	45 34022 755625	45 34022 755946	45 34022 755632
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×33	220×50×33
備考	黒（0.5m）	黒（1m）	黒（1.5m）	黒（2m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



4RS-K05WP

■両端高シールドプラグ付（ストレート ― ストレート）

型名	4RS-K05WP	4RS-K10WP	4RS-K15WP	4RS-K20WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755977	45 34022 752013	45 34022 755984	45 34022 752020
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×33	220×50×33
備考	白（0.5m）	白（1m）	白（1.5m）	白（2m）

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

TV接続ケーブル（2.5C・3重シールド）

- 新4K8K衛星放送受信（10～3224MHz）に対応した超広帯域設計。
- ケーブルが細く（2.5C）やわらかいので、狭いテレビの裏側でもすっきり配線ができます。
- コネクタ部分（接続部分）は金メッキ仕様、また外来ノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプ、ケーブルは3重シールド仕様となっています。
- タイプは3種類ラインアップ。
  2SLシリーズ（ストレートプラグ－L形プラグ）
  2FLシリーズ（F形コネクター L形プラグ）
  2RFシリーズ（F形コネクター F形コネクタ）

金メッキ
高シールド

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



2SL-K10BP

■両端高シールドプラグ付（ストレート ― L形）




型名	2SL-K10BP	2SL-K20BP	2SL-K30BP	2SL-K50BP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755014	45 34022 755038	45 34022 755045	45 34022 755021
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×26	220×50×42
備考	黒（1m）	黒（2m）	黒（3m）	黒（5m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



2SL-K10WP

■両端高シールドプラグ付（ストレート ― L形）



型名	2SL-K10WP	2SL-K20WP	2SL-K30WP	2SL-K50WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755892	45 34022 755908	45 34022 755915	45 34022 755922
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×26	220×50×42
備考	白（1m）	白（2m）	白（3m）	白（5m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



2FL-K10BP

■両端高シールドプラグ付（F形コネクタ ― L形）



型名	2FL-K10BP	2FL-K20BP	2FL-K30BP	2FL-K50BP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755052	45 34022 755069	45 34022 755076	45 34022 755939
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×26	220×50×42
備考	黒（1m）	黒（2m）	黒（3m）	黒（5m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



2FL-K10WP

■両端高シールドプラグ付（F形コネクタ ― L形）


型名	2FL-K10WP	2FL-K20WP	2FL-K30WP	2FL-K50WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755793	45 34022 755809	45 34022 755816	45 34022 755823
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×26	220×50×42
備考	白（1m）	白（2m）	白（3m）	白（5m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



2RF-K05BP

■両端コネクタ付（F形コネクタ ― F形コネクタ）




型名	2RF-K05BP	2RF-K10BP	2RF-K15BP	2RF-K20BP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 755083	45 34022 755960	45 34022 755090	45 34022 755106
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×26	220×50×26
備考	黒（0.5m）	黒（1m）	黒（1.5m）	黒（2m）

4K8K対応 CS・BS 3224MHz CATV UHF FM・VHF



2RF-K05WP

■両端コネクタ付（F形コネクタ ― F形コネクタ）



型名	2RF-K05WP	2RF-K10WP	2RF-K15WP	2RF-K20WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 752150	45 34022 752112	45 34022 752167	45 34022 752129
パッケージ寸法（H×W×D）	220×50×26	220×50×26	220×50×26	220×50×26
備考	白（0.5m）	白（1m）	白（1.5m）	白（2m）

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

ピシャットケーブル

●新4K8K衛星放送受信に対応した10～3224MHzまでの超広帯域設計です。
●BSアンテナや、地上デジタル放送用UHF平面アンテナ(SDA-20シリーズ)との組み合わせが大変便利です。


4K8K対応 / BS / 地上DIGITAL / UHF / VHF / FM / CATV
金メッキ / 高シールド



SKF-K500

型名	SKF-K500
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 755786
パッケージ寸法(H×W×D)	220×80×24
備考	両面テープ1枚 防水キャップ1個 木ネジ4本付属 ケーブル(灰色)長:0.5m

ピシャットケーブルとは



F形接栓タイプ



同軸ケーブル(S-4C-FB型・AL編組仕様)

高シールド / 4K8K対応 / BS / 地上DIGITAL / UHF / VHF / FM / CATV / 4Cケーブル



S4CAL-3WP



S4CAL-10WP

■両端カット

4Cケーブル(白)

型名	S4CAL-3WP	S4CAL-5WP	S4CAL-10WP	S4CAL-15WP	S4CAL-20WP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 357232	45 34022 357522	45 34022 457161	45 34022 457178	45 34022 457246
パッケージ寸法(H×W×D)	260×85×35	260×85×55	φ160×50	φ180×50	φ190×50
備考	白 ヘッダー・ビニール袋(3m)	白 ヘッダー・ビニール袋(5m)	白 ラップ巻(10m)	白 ラップ巻(15m)	白 ラップ巻(20m)

同軸ケーブル(S-5C-FB型・AL編組仕様)

高シールド / 4K8K対応 / BS / 地上DIGITAL / UHF / VHF / FM / CATV / 5Cケーブル



S5CAL-3BP



S5CAL-10BP



S5CAL-10HP

■両端カット

5Cケーブル(黒)

型名	S5CAL-3BP	S5CAL-5BP	S5CAL-10BP	S5CAL-15BP	S5CAL-20BP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 357218	45 34022 357225	45 34022 457109	45 34022 457116	45 34022 457123
パッケージ寸法(H×W×D)	260×85×45	260×85×65	φ170×50	φ180×55	φ190×60
備考	黒 ヘッダー・ビニール袋(3m)	黒 ヘッダー・ビニール袋(5m)	黒 ラップ巻(10m)	黒 ラップ巻(15m)	黒 ラップ巻(20m)

■両端カット

5Cケーブル(灰)

型名	S5CAL-10HP	S5CAL-15HP	S5CAL-20HP
希望小売価格	オープン	オープン	オープン
JANコード	45 34022 457130	45 34022 457147	45 34022 457154
パッケージ寸法(H×W×D)	φ170×50	φ180×55	φ190×60
備考	灰 ラップ巻(10m)	灰 ラップ巻(15m)	灰 ラップ巻(20m)

高周波同軸ケーブル

●伝送損失が少なく、衛星通信・衛星放送受信システムで使用する周波数を伝送するのに適した同軸ケーブルです。
※仕様詳細はP.111をご参照ください。



S-5C-FB

4K8K対応 / BS / 地上DIGITAL / UHF / VHF / FM / CATV / 5Cケーブル
高シールド

カラー S-5C-FB:灰・黒

型名	※ S-5C-FB
個装箱寸法(H×W×D)	120×360×360
備考	100m

※灰・黒のみ

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。

アンテナアクセサリ

片フックターンバックル



■片フック ターンバックル

型名	TB-064-P
希望小売価格	1,930(税込 2,123)
JANコード	45 34022 246000
パッケージ寸法(H×W×D)	190×90×15
備考	4本入り

ワイヤーステー金具



■メッセンジャーワイヤー型(長さ:670mm)

型名	SMW-4-P
希望小売価格	5,120(税込 5,632)
JANコード	45 34022 247571
パッケージ寸法(H×W×D)	170×140×30
備考	4本入り

自己融着テープ



■1m巻(テープ幅20mm)

型名	SBT1-P
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 347080
パッケージ寸法(H×W×D)	145×90×25
備考	ヘッダー・ビニール袋

ケーブルクランプ



■3C・4C・5C対応

型名	CC-10-P
希望小売価格	1,000(税込 1,100)
JANコード	45 34022 247151
パッケージ寸法(H×W×D)	145×50×23
備考	10個入り

ケーブルステップル



■3C・4C・5C対応

型名	CS-20-P
希望小売価格	830(税込 913)
JANコード	45 34022 247083
パッケージ寸法(H×W×D)	145×50×28
備考	20個入り

ステーリング



SRZ-25A-P

型名	SRZ-25A-P	SRZ-32A-P
希望小売価格	オープン	オープン
JANコード	45 34022 347059	45 34022 347073
パッケージ寸法(H×W×D)	170×90×34	170×90×42
備考	φ25mm用 溶融亜鉛メッキ	φ32mm用 溶融亜鉛メッキ

マストジョイント



MJZ-25A-P

型名	MJZ-25A-P	MJZ-32A-P
希望小売価格	オープン	オープン
JANコード	45 34022 347035	45 34022 347042
パッケージ寸法(H×W×D)	250×90×36	250×90×36
備考	φ25mm用 溶融亜鉛メッキ	φ32mm用 溶融亜鉛メッキ

ステンレスバインド線




NBS-1.4-30P (φ1.4mm)
NBS-1.6-30P (φ1.6mm)

■30m巻

型名	NBS-1.4-30P	NBS-1.6-30P
希望小売価格	3,180(税込 3,498)	3,900(税込 4,290)
JANコード	45 34022 647043	45 34022 647050
備考	巻ヘッダ ステンレス	巻ヘッダ ステンレス

屋根馬



■適合マスト径 φ22～32mm用

型名	YS-4Z-P
希望小売価格	3,650(税込 4,015)
JANコード	45 34022 347028
パッケージ寸法(H×W×D)	700×100×100
備考	ビニール袋 溶融亜鉛メッキ

防水キャップ



※外径:約φ20mm
内径:約φ16.5mm




■4C・5C・7C用

型名	FR-316A(B)
希望小売価格	オープン
JANコード	45 34022 347158
パッケージ寸法(H×W×D)	145×55×20
備考	1個入り

※4C・5Cはキャップを切らずに使えます。

アンテナポール




型名	0.9M-32Z	M-25-P	M-25Z	M-32-P
希望小売価格	2,840(税込 3,124)	2,040(税込 2,244)	3,000(税込 3,300)	4,260(税込 4,686)
JANコード	45 34022 447018	45 34022 447032	45 34022 447490	45 34022 447452
備考	溶融亜鉛メッキ φ32mm×0.9m キャップ付	亜鉛メッキ鋼板 φ25mm×1.8m キャップ付	溶融亜鉛メッキ φ25mm×1.8m キャップ付	溶融亜鉛メッキ φ32mm×1.8m キャップ付

※パッケージ・個装箱寸法の単位は全てmmです。


アンテナ建柱金具

ベランダ格子・壁面取付用金具


詳細寸法はP.48をご覧ください。




NBS-300J




NBS-600J



SAB-500J



SBS-190JA




SBSC-200J

型　　名	NBS-300J	NBS-600J	SAB-500J	SBS-190JA	SBSC-200J
希望小売価格	7,650 (税込 8,415)	11,800 (税込 12,980)	11,000 (税込 12,100)	オープン	8,500 (税込 9,350)
ＪＡＮコード	45 34022 448022	45 34022 448039	45 34022 148113	45 34022 448084	45 34022 548029
備　　考	ベランダ・壁面共用 U字金具付 溶融亜鉛メッキ	ベランダ・壁面共用 U字金具付 溶融亜鉛メッキ	ベランダ・壁面共用 U字金具付 溶融亜鉛メッキ	ベランダ・壁面共用 挟み込み金具付 本体:ZAM(※)仕様	ベランダ・ベランダフェンス角・ 壁面共用　U字金具付 溶融亜鉛メッキ

※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMgメッキ合金鋼板の商品名です。


壁面取付金具




HK-30K

型　　名	HK-30K
希望小売価格	10,500 (税込 11,550)
ＪＡＮコード	45 34022 348025
備　　考	壁面取付金具 塗装:粉体塗装(黒) 下地:溶融亜鉛メッキ


コンクリートフェンス用取付金具



BFK-400JA



BFKL-400J



BFK-580J


型　　名	BFK-400JA	BFKL-400J
希望小売価格	13,500 (税込 14,850)	16,500 (税込 18,150)
ＪＡＮコード	45 34022 348186	45 34022 348018
備　　考	取付可能範囲壁厚 90～205mm 溶融亜鉛メッキ	取付可能範囲壁厚 200～340mm 溶融亜鉛メッキ

型　　名	BFK-580J
希望小売価格	15,700 (税込 17,270)
ＪＡＮコード	45 34022 348032
備　　考	取付可能範囲壁厚 90～200mm 溶融亜鉛メッキ


軒下・側面取付用金具




MSH-1ZA




MSH-05Z




MSH-10Z



MSH-15Z



MSH-400Z
(伸縮可能)



MSH-500Z
(伸縮可能)

詳細寸法はP.44をご覧ください。

型　　名	MSH-1ZA	MSH-05Z	MSH-10Z	MSH-15Z	MSH-400Z	MSH-500Z
希望小売価格	1,820 (税込 2,002)	3,980 (税込 4,378)	4,260 (税込 4,686)	5,600 (税込 6,160)	17,400 (税込 19,140)	10,100 (税込 11,110)
ＪＡＮコード	45 34022 547404	45 34022 547015	45 34022 547329	45 34022 547039	45 34022 448053	45 34022 547589
備　　考	中間・底兼用型 溶融亜鉛メッキ マスト径φ22～φ25mm用	中間・底兼用型 溶融亜鉛メッキ マスト径φ22～φ32mm用	中間・底兼用型 溶融亜鉛メッキ マスト径φ22～φ32mm用	中間・底兼用型 溶融亜鉛メッキ マスト径φ22～φ32mm用	伸縮型 中間・底兼用型 溶融亜鉛メッキ マスト径φ25～φ36mm用	伸縮型 中間・底兼用型 溶融亜鉛メッキ マスト径φ22～φ32mm用

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク


参考資料

地上デジタル放送チャンネル一覧表……P.142
チャンネル表……P.154
BS・CSチャンネル表……P.156
衛星放送・方位角・仰角・偏波角表……P.158
シンボルマーク一覧……P.159
用語集……P.160

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム(TLCモデム)
タイムサーバーLANシステム機材
衛 星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器(分波器)
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器(プリアンプ)
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索 引価格表

地上デジタル放送チャンネル一覧表

チャンネル配列表



チャンネルプランは代表的な一例です。同一県内においてもお住まいの地区によりチャンネルプランが異なる場合があります。

地上デジタル放送チャンネル一覧表

■2023年7月での、開局済みのデジタル親局・中継局。
■送信場所の［V］は垂直偏波の送信場所を、記号なしは水平偏波の送信場所。
■総務省、各地方総合通信局報道資料、テレビ受信向上委員会資料より抜粋。
■青字の送信局は親局。
※チャンネル情報は、変更される場合があります。

WEBサイトで確認
地上デジタル放送チャンネル一覧表はWEBサイトからもご確認いただけます。

送信場所	放送局						
北海道 リモコン番号	1	2	3	5	6	7	8
	北海道放送	NHK Eテレ	NHK 総合	札幌テレビ放送	北海道テレビ放送	テレビ北海道	北海道文化放送
札幌	19	13	15	21	23	14	25
函館	17	14	18	15	23	19	25
小樽	32	29	31	33	20	30	22
旭川	19	13	15	23	14	21	25
室蘭	22	16	24	31	20	26	33
釧路	45	29	33	31	36	41	43
帯広	19	13	15	21	23	17	25
北見	32	23	30	29	31	25	33
網走	22	13	18	16	20	14	24
苫小牧	41	43	24	45	38	42	40
歌志内	44	38	42	46	48	40	50
渡島	—	—	29	—	—	—	—
和寒	16	18	38	36	35	17	34
簾舞	42	40	38	44	46	50	48
定山渓	41	33	31	43	45	49	47
宮の沢［V］	34	29	16	33	20	30	22
札幌藻岩下	34	18	16	26	20	24	22
白糠西（白糠）	44	37	35	46	48	39	50
置戸	47	37	45	39	41	43	48
洞爺	47	43	41	49	35	17	27
広尾	20	14	16	22	24	18	26
名寄	29	20	28	32	22	30	31
足寄	20	14	16	22	24	18	26
上川	29	20	31	32	22	30	24
忠類	42	40	38	44	46	50	48
上富良野	29	48	31	32	50	36	49
大沼	44	42	40	30	32	46	38
宮の森	34	29	16	26	20	24	22
岩内	19	13	15	21	23	14	25
銀山都	34	24	28	36	20	26	22
芦別［V］	19	13	15	21	20	14	22
ニセコ	19	13	15	21	23	14	25
江差	29	13	31	16	20	33	37
奥尻大成	17	14	18	15	41	19	47
留萌	48	46	44	32	42	30	34
富良野	16	20	28	18	22	26	24
上士別	19	13	15	23	14	21	25
深川	45	41	31	51	43	47	49
登別	15	13	21	25	17	23	27
知駒	41	46	48	36	39	38	34
静内	41	32	50	35	39	42	37

送信場所	放送局						
北海道 リモコン番号	1	2	3	5	6	7	8
	北海道放送	NHK Eテレ	NHK 総合	札幌テレビ放送	北海道テレビ放送	テレビ北海道	北海道文化放送
浦河	15	13	18	28	14	19	30
遠軽	32	23	30	29	31	25	33
紋別	32	23	30	29	31	25	33
稚内	16	20	44	32	42	33	18
中標津	28	47	32	30	34	25	37
幌加内	45	41	31	51	43	47	49
阿寒	19	15	17	21	23	27	25
本別	40	49	51	37	30	—	28
上砂川	29	24	16	30	20	26	22
振内［V］	34	16	18	28	36	26	30
札幌西野	34	29	16	26	20	30	22
厚沢部	34	46	42	36	48	52	50
根室	44	29	33	38	27	35	40
佐呂間	19	23	15	29	17	26	21
佐呂間知来	19	23	15	29	17	26	21
南喜茂別	20	18	16	22	24	28	26
喜茂別	44	42	40	46	50	48	52
新得	40	30	28	42	44	50	46
豊浦	19	13	15	21	23	14	25
若佐	22	13	18	16	20	14	24
札幌山元	34	29	16	26	20	24	22
平取	44	49	51	46	48	47	52
富良野麓郷	16	20	27	18	22	17	24
羅臼	45	29	33	31	27	35	43
富良野東山	29	46	31	43	41	47	49
留辺蘂	19	37	15	39	17	38	21
幾寅	29	35	31	43	41	47	49
札幌円山	34	29	16	26	20	24	22
江差新栄	39	48	43	30	32	45	28
江差円山	39	48	43	30	32	45	28
訓子府	19	49	15	51	17	34	21
弟子屈	19	15	17	21	23	27	26
津別	32	23	30	29	31	25	33
滝上	22	13	18	16	20	14	24
小平	19	13	15	23	14	21	25
阿寒湖畔	44	50	52	48	40	46	42
川湯	46	50	52	32	37	30	44
北檜山	44	42	45	43	23	46	25
空知金山	29	51	31	43	41	47	49
余市	18	29	31	41	43	16	51
陸別	19	13	15	21	23	17	25

送信場所	放送局						
北海道 リモコン番号	1	2	3	5	6	7	8
	北海道放送	NHK Eテレ	NHK 総合	札幌テレビ放送	北海道テレビ放送	テレビ北海道	北海道文化放送
日高銀嶺	22	48	46	32	20	29	24
丸瀬布	47	42	45	44	46	43	48
タ張清水沢	32	45	47	41	43	51	49
苫前	16	20	28	18	22	26	24
渡島福島	44	42	46	30	32	40	38
幌延	27	47	45	23	21	43	25
西稚内	16	20	44	32	42	33	18
霧多布	20	13	42	21	22	24	23
日高	45	43	41	31	39	37	33
寿都	34	28	18	41	47	51	49
様似	27	17	21	38	23	36	25
西様似	47	51	50	49	48	45	52
羽幌	16	20	28	18	22	26	24
黒松内	19	13	15	21	23	14	25
礼文	52	17	27	37	47	35	49
仙法志	16	45	44	32	42	30	49
白符	17	14	18	15	23	19	24
藻南	34	18	16	26	20	24	22
えりも	35	34	50	33	48	46	52
庶野	22	16	18	28	20	14	27
室蘭陣屋［V］	19	13	15	21	23	14	25
和寒西和	48	43	44	46	40	49	42
小平港	16	20	28	18	22	26	24
小平本町［V］	20	16	18	22	24	28	26
本別沢	43	47	41	45	39	—	35
豊頃茂岩	42	40	38	44	46	37	48
広尾丸山	42	40	38	44	35	37	46
厚内	46	49	48	37	35	39	44
真谷地	36	45	47	41	43	34	49
登別東	48	44	46	42	38	40	36
小樽見晴	44	38	42	46	48	40	50
小樽桂岡	44	38	42	46	48	40	50
夕張新千代田	28	46	44	30	32	36	34
江差鰊川	39	35	43	49	41	45	47
苫小牧宮の森	51	49	50	46	48	47	52
古平	44	47	42	37	43	45	49
抜海	45	46	48	36	43	40	34
浦河柏［V］	47	43	41	48	39	45	37
知内小谷石	33	31	29	37	39	43	41
函館蛾眉野	—	31	29	—	—	—	—
上勇知	28	30	31	32	29	24	26

送信場所	放送局					
青森 リモコン番号	1	2	3	5	6	
	青森放送	NHK Eテレ	NHK 総合	青森朝日放送	青森テレビ	
竜飛帯島	34	22	24	36	26	
田子	47	35	39	49	45	
片貝	42	40	39	46	44	
津軽上小国	22	19	20	24	18	
道仏	40	35	48	49	52	
西津軽舞戸	28	13	16	32	30	
鰺ヶ沢一ツ森	27	35	29	31	33	
七戸	40	42	39	47	52	
白糠	28	16	26	32	30	
深浦舮作	43	41	39	47	45	
中里今泉	22	26	20	24	18	
竜飛宇鉄	34	22	24	36	26	
津軽小国［V］	22	19	20	24	18	
細越	47	51	49	52	50	
脇野沢	42	40	39	46	44	
久栗坂	44	48	46	40	42	
上北外ヶ浜	—	—	35	—	—	

送信場所	放送局					
岩手 リモコン番号	1	2	4	5	6	8
	NHK 総合	NHK Eテレ	テレビ岩手	岩手朝日テレビ	IBC 岩手放送	岩手めんこいテレビ
盛岡	14	13	18	22	16	20
一関	23	37	27	43	15	29
二戸	23	21	17	19	15	50
谷地山	25	26	32	36	28	34
遠野	24	21	17	30	15	19
大槌新山	25	23	29	52	27	47
室根［V］	51	49	27	30	15	29
釜石	14	13	22	18	20	16
宮古	14	13	17	18	15	16
大船渡	14	28	22	18	20	16
大槌	14	13	17	18	15	16
久慈	32	13	35	48	25	46
野田	33	31	35	48	25	46
西根松尾	25	26	32	36	28	34
岩泉	23	21	24	22	25	20
陸前高田	24	21	17	19	47	45
新里	28	30	24	22	26	20
雫石	46	48	42	50	44	40
普代田野畑	14	13	17	18	15	16
山田	14	13	17	18	15	16
湯田	25	26	38	32	36	42
岩手沼宮内	25	26	32	36	28	34
二戸堀野	31	33	44	48	40	46
陸中大野	28	13	38	16	30	34
種市本町	28	13	38	16	30	34
花巻湯口	45	46	48	50	47	49
久慈大川目	30	34	26	38	36	28
大槌桜木	39	40	42	44	41	43
宮古女遊戸	23	21	24	22	25	20
大船渡船河原	36	49	42	48	46	44
平泉要害	39	40	50	48	41	46
一関小山［V］	36	38	35	31	33	44
一関上大桑	50	52	42	38	44	40
大東前畑［V］	17	19	24	22	21	20
大東京津畑	40	38	47	45	41	39
大東丑石	38	37	46	36	39	48
宮古花輪	46	47	49	36	48	35
田老	23	21	24	22	25	20
岩泉惣畑	36	37	44	46	38	45
岩泉中島	46	47	49	51	48	50
盛岡川目	24	27	37	51	29	38
湯田湯本	52	45	43	34	40	44
千厩	51	49	27	43	15	29
盛岡浅岸	24	27	37	30	29	38
大東下内野	38	39	41	43	40	42
沢内	14	13	18	22	16	20
岩泉小川	36	42	44	46	38	40
大東猿沢	41	36	40	30	39	38
山田豊間根	22	24	26	45	32	38
岩手東山	26	36	40	30	50	38

送信場所	放送局					
岩手 リモコン番号	1	2	3	5	6	8
	青森放送	NHK Eテレ	NHK 総合	青森朝日放送	青森テレビ	
田老大平	26	27	29	31	28	30
一関釣山	45	47	27	43	15	29
大東遅沢	26	43	47	30	45	49
岩泉小成	36	37	39	41	38	40
陸前島部	18	16	14	22	26	20
大東内野	26	36	18	22	16	20
沢内川舟	25	23	27	39	37	29
花泉	23	25	27	43	15	29
山田関谷	31	32	34	36	33	35
山田関口	26	27	29	25	28	30
北上口内	41	40	35	31	39	33

送信場所	放送局					
宮城 リモコン番号	1	2	3	4	5	8
	東北放送	NHK Eテレ	NHK 総合	宮城テレビ	東日本放送	仙台放送
仙台	19	13	17	24	28	21
涌谷［V］	19	14	17	24	28	21
気仙沼	23	13	15	27	30	25
白石	22	16	18	30	20	23
栗駒	22	30	26	18	20	16
志津川	18	26	22	14	16	20
鳴子	27	23	25	41	43	29
蔵王遠刈田	44	40	42	48	50	46
秋保	44	40	42	48	50	46
村田	45	41	43	49	51	47
石巻	41	37	39	45	47	43
小野田宮崎	44	38	42	48	49	46
登米	40	46	51	44	49	42
白石越河	44	40	42	48	51	46
気仙沼鹿折	18	16	17	20	21	19
小原七ヶ宿	44	40	42	48	50	46
鳴子鬼首	42	38	40	46	48	44
唐桑早馬	32	44	41	35	39	34
女川	31	52	29	35	50	33
東和米川	22	34	26	18	20	16
牡鹿	44	40	42	48	50	46
花山	44	40	42	48	50	46
唐桑大沢	23	13	52	27	50	25
女川清水	22	16	18	30	20	23
岩沼志賀	44	40	42	48	49	46
岩沼上志賀	44	40	42	48	49	46
歌津港［V］	46	41	48	34	32	40
歌津田の浦	46	42	44	34	32	36
石巻祝田	45	43	44	47	48	46
丸森石神	41	37	39	45	47	43
丸森五反田	42	38	40	46	48	44
羽出庭	22	16	18	30	20	23
大張	22	16	18	30	20	23
気仙沼八瀬	42	38	40	46	48	44
東鳴子	46	44	45	48	49	47
嵯峨立南	22	30	26	18	20	16
津山横山	42	40	44	50	48	46
津山石貝［V］	45	43	44	47	48	46
津山入沢	45	43	44	47	48	46
気仙沼前木	35	31	33	41	45	39
小野田青野	33	31	32	35	40	34
箆岳東	40	46	39	44	47	42
東和嵯峨立［V］	45	43	44	47	48	46
柴田船迫	22	16	18	30	20	23
松島高城	40	36	38	44	48	42
栗駒沼倉	41	39	40	43	44	42

送信場所	放送局					
秋田 リモコン番号	1	2	4	5	8	
	NHK 総合	NHK Eテレ	秋田放送	秋田朝日放送	秋田テレビ	
秋田	48	50	35	29	21	
大館	15	14	17	20	18	
大曲	23	19	25	33	26	
能代	42	45	44	40	46	
鷹巣	24	22	26	43	39	
花輪	25	23	27	31	29	

地上デジタル放送チャンネル一覧表

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム（TLCモデム）
タイムサーバーLANシステム機材
衛　星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器（分波器）
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器（プリアンプ）
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索　引価格表

秋田

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 秋田放送	5 秋田朝日放送	8 秋田テレビ
湯沢		16	14	18	22	20
本荘		43	41	45	49	47
東成瀬		40	39	41	43	42
二ツ井		52	36	30	38	18
阿仁		25	23	27	30	28
八森		43	47	49	51	52
森吉合川		47	45	49	52	51
大森		39	35	24	27	28
森吉		38	29	36	31	37
矢島鳥海		36	24	38	40	39
山内		51	49	24	27	28
戸賀		26	25	28	33	30
十二所		30	28	32	35	34
五城目		42	34	39	40	41
寒風山		28	14	30	—	—
田沢湖		30	28	32	36	34
角館		24	14	18	22	20
西木		30	28	32	36	34
湯沢東		23	19	25	33	26
本荘西目		28	51	30	46	39
象潟		43	41	45	49	47
横堀秋ノ宮		36	39	38	41	35
院内		45	44	46	48	47
雄物川大沢		30	49	29	36	38
鳥海		28	39	35	31	37
大湯		37	36	38	41	39
小坂濁川		16	13	19	22	21
由利前郷		16	14	18	22	20
東由利		24	34	50	31	52
東由利黒渕		44	42	46	49	48
合川根田		21	31	28	20	29
比内		21	19	22	—	—
小坂		37	36	38	35	34
本荘石沢		28	34	30	33	32
藤里粕毛		14	13	15	17	16
合川三木田		15	14	17	13	16
湯瀬		47	45	39	43	41
院内西		36	27	38	34	32
仁賀保院内		43	41	45	44	42
亀田		42	41	43	45	44
伊岡		36	34	32	38	30
井内		38	36	44	33	46
平鹿馬鞍［V］		46	49	40	44	42
大館長走		24	23	25	36	27
阿仁荒瀬		45	44	46	48	47
男鹿安全寺		24	22	33	38	36
五里合		42	31	44	40	46

山形

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 山形放送	5 山形テレビ	6 テレビユー山形	8 さくらんぼテレビジョン
山形		14	13	16	18	20	22
鶴岡		34	32	16	18	20	27
新庄		17	15	19	21	23	33
米沢天元台		28	24	32	34	37	40
小国		27	25	31	38	33	45
西白鷹（白鷹長井）		29	27	31	33	35	39
朝日		42	41	43	44	45	46
山寺		14	13	16	18	20	22
尾花沢		35	31	37	39	40	48
関山		14	13	41	43	45	47
東沢		14	13	16	18	20	22
羽前金山		17	15	19	21	23	33
高畠		17	15	21	23	19	25
蔵王温泉［V］		25	23	16	18	20	22
温海		25	22	16	18	20	14
東天童		52	50	31	39	49	—
飯豊中津川		48	43	49	42	44	46
東山形		27	25	29	31	35	37
白鷹下山		29	27	31	33	35	26
白鷹佐野原		29	27	31	33	35	26

山形

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 山形放送	5 山形テレビ	6 テレビユー山形	8 さくらんぼテレビジョン
高畠時沢		27	25	29	31	33	39
鶴岡三瀬		42	41	43	44	45	46
飯豊		43	42	44	46	48	49
銀山		17	15	19	21	23	25
戸沢		44	42	38	46	—	—
最上前森		42	41	43	44	45	46
朝日東岩本		42	41	43	44	45	46
米沢館山		29	27	26	35	—	—
簗沢		34	32	37	—	—	—
真室川高坂		34	32	35	37	39	—
白鷹黒鴨		42	41	43	44	45	—
尾花沢牛房野		17	13	16	18	20	—

福島

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 福島中央テレビ	5 福島放送	6 テレビユー福島	8 福島テレビ
福島		15	14	27	29	26	25
会津若松		16	14	22	30	20	18
飯舘		16	23	22	36	20	18
滝根［V］		41	37	46	47	44	42
原町		15	14	27	29	26	25
白河		16	13	17	19	20	18
富岡		16	33	22	35	20	18
いわき南（いわき）		16	13	17	28	26	21
月舘		16	23	22	49	20	18
石川		28	13	22	23	24	21
磐梯熱海		28	13	40	38	51	49
郡山田村		16	13	22	37	20	18
田島		15	13	27	29	26	25
塙		30	13	17	19	20	18
柳津三島		15	13	27	29	26	25
東只見		16	14	22	30	20	18
東金山		45	49	27	28	24	25
いわき北（水石）		15	14	27	29	24	25
双葉川内		16	13	17	19	20	18
荒海		28	24	17	19	23	21
南郷		15	13	17	19	23	21
昭和		31	32	27	28	24	25
蓬田		16	13	22	19	20	18
東裏磐梯		34	43	32	28	24	39
只見		34	50	32	36	47	31
三春		44	13	40	38	46	42
天栄		16	13	22	19	20	18
東塙		30	13	32	23	24	21
表郷		16	13	22	23	20	21
川俣		16	37	22	47	20	18
長沼		16	13	22	19	20	18
船引		21	17	22	19	20	18
西古殿		16	13	22	19	20	18
棚倉富岡		30	13	17	19	20	18
いわき遠野		15	14	43	19	45	29
磐城西郷		28	37	33	36	31	40
東常葉		40	38	50	43	45	48
福島信夫		16	23	22	49	20	18
小野		40	38	50	17	52	48
浪江津島		16	37	22	23	20	18
岩代		40	38	34	36	32	42
いわき湯本		15	23	22	19	20	18
古殿		41	43	46	45	44	42
大久		45	43	40	36	37	34
福島大波		30	32	40	38	24	34
犬神		21	23	17	19	20	18
郡山河内［V］		40	38	43	47	49	45
保原富沢		16	23	22	48	20	18
西金山		15	13	17	23	19	21
高玉		16	13	22	37	20	18
伊南		34	24	32	30	26	28
東昭和		16	14	22	30	20	18
土湯		28	37	40	38	24	39
金山		15	13	17	23	19	21
裏磐梯		16	13	22	23	20	18

福島

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 福島中央テレビ	5 福島放送	6 テレビユー福島	8 福島テレビ
南川俣		28	13	17	19	24	21
南伊南		16	14	22	25	20	18
南伊南耶風		15	13	17	19	23	21
西郷長坂		30	32	34	23	24	39
西郷虫笠		30	32	34	23	24	28
西郷台地中［V］		30	32	28	23	24	39
矢祭		41	37	43	45	44	39
大里		42	37	40	46	48	44
古殿松川		30	32	35	36	37	34
白河南		30	32	43	45	46	42
小野浮金		43	45	34	36	31	32
鹿島栃窪		40	38	46	48	44	42
西郷羽太		37	38	35	36	40	39
いわき窪田		49	50	48	31	32	34

東京

リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ	9 東京MX
東京スカイツリー	27	26	25	24	22	23	21	16
新島［V］	35	48	52	43	45	51	42	50
伊豆大島	35	39	41	43	45	51	37	30
八丈	40	38	30	37	32	39	34	41
青梅沢井	27	26	25	24	22	23	21	17
八王子	27	26	25	24	22	23	21	20
新島本村［V］	27	26	25	24	22	23	21	20
八王子上恩方	29	31	35	39	36	40	37	—
鶴川	13	15	36	43	39	44	41	34
永山	13	15	36	43	39	44	41	17
三宅	40	38	30	37	32	39	34	41
奥多摩	29	31	35	39	36	40	37	33
波浮	37	31	41	40	33	44	38	29
八丈末吉	16	13	14	17	15	18	19	20
八丈洞輪沢	16	13	14	17	15	18	19	20
青梅	27	26	25	24	22	23	21	20
青梅小曾木	29	39	33	43	36	45	37	40
小仏城山	35	47	37	43	42	44	41	14

茨城

リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
水戸	20	13	14	17	15	18	19
十王	47	39	38	44	41	46	35
日立	20	52	14	37	15	18	19
山方	20	26	34	24	22	23	21
常陸鹿島	20	26	25	24	22	23	21
筑波［V］	49	—	—	—	—	—	—
奥久慈男体［V］	31	26	25	24	22	23	21
竜神平［V］	16	39	41	24	22	23	21
北茨城	42	40	14	44	15	46	19
日立神峰	20	13	25	24	22	23	21
大子	20	13	14	17	15	18	19
笠間［V］	31	39	34	37	33	43	35
御前山	16	26	25	24	22	23	21
水府	20	13	14	17	15	18	19
里美	20	13	14	17	15	18	19
岩瀬	52	26	25	24	22	23	21
那珂湊	31	26	25	24	22	23	21
八郷［V］	20	13	14	17	15	18	19
筑波神郡［V］	31	39	14	17	15	18	35
八郷南［V］	20	13	33	43	36	37	41
筑西［V］	52	—	—	—	—	—	—
神栖	44	—	—	—	—	—	—
古河	52	—	—	—	—	—	—
大洗サンビーチ［V］	47	48	50	40	38	46	41
笠間上郷	31	48	50	40	38	46	41
石岡真家	31	48	50	40	38	46	41
かすみがうら［V］	31	48	50	40	38	46	41
日立北	47	—	—	—	—	—	—

栃木

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 とちぎテレビ	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
宇都宮		47	39	29	34	17	15	18	35
矢板		47	39	29	19	17	15	18	35
足利［V］		46	26	29	25	24	22	23	21
今市		47	26	29	25	24	22	23	21
馬頭［V］		20	26	14	25	24	22	23	21
日光清滝［V］		32	34	30	36	42	38	44	40
葛生［V］		46	39	29	33	43	36	45	42
鹿沼		20	13	46	14	36	33	37	19
足尾		33	35	31	37	43	39	45	41
那須伊王野		16	26	14	25	24	22	23	21
岩舟［V］		46	39	14	33	43	36	45	42
日光広久保		20	13	32	14	28	16	30	19
黒羽中野内［V］		16	26	13	25	24	22	23	21
烏山神長［V］		16	26	13	25	24	22	23	21
南那須志鳥		16	26	13	25	24	22	23	21
黒羽川上		37	38	45	33	42	36	43	40
黒羽前田		16	26	13	25	24	22	23	21
黒羽須賀川		37	38	41	48	51	49	52	50
黒羽須賀川下		16	13	20	14	17	15	18	19
那須芦野［V］		37	38	41	32	51	46	52	50
鹿沼板荷［V］		32	39	38	34	17	15	18	35
烏山向田［V］		20	38	14	48	51	49	52	50
那須稲沢		37	38	43	48	51	49	52	50
益子上大羽［V］		16	26	13	25	24	22	23	21
那須寄居		37	38	41	48	51	49	52	50
那須成沢		16	26	13	25	24	22	23	21
喜連川［V］		20	26	14	25	24	22	23	21
鬼怒藤原		20	26	14	25	24	15	23	19
中禅寺湖		33	35	31	37	43	39	45	41
足利名草		46	26	29	25	24	22	23	21
日光所野		46	43	31	36	42	33	45	40
塩谷船生		46	43	41	48	51	49	52	50
上河内		46	43	41	48	51	49	52	50
閑馬		44	40	41	48	38	49	37	35
閑馬宮内		44	40	41	48	38	49	37	35
那須高原		44	38	41	48	51	49	52	50
都賀大柿		44	38	41	48	43	31	45	42
益子［V］		44	38	41	48	51	49	40	50
足利五十部		47	26	44	25	24	22	23	21
葛生牧町		44	40	41	48	38	49	37	35
みかも山		44	—	—	—	—	—	—	—
足利西		47	—	—	—	—	—	—	—
葛生仙波		44	40	41	48	38	49	37	35
栃木大森		44	38	41	48	51	31	40	50
鴻野山		44	38	41	48	51	49	40	50
刈生田		44	38	41	48	51	49	40	50
足利月谷		47	38	40	33	43	36	45	42
日光山口		37	43	31	36	42	33	45	40
新塩原		51	49	—	—	—	—	—	—
足利西宮		47	38	41	48	51	49	40	50
名草上町		47	38	40	33	43	36	45	42

群馬

リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 群馬テレビ	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
前橋	37	39	19	33	43	36	45	42
沼田	37	26	19	25	24	22	23	21
桐生	37	26	19	25	24	22	23	21
利根［V］	20	26	29	25	24	22	23	21
吾妻	20	13	18	14	24	22	29	21
草津［V］	35	13	30	38	17	15	18	29
下仁田［V］	37	26	19	25	24	22	23	21
嬬恋田代	42	39	31	33	34	36	44	32
片品	30	32	44	34	38	14	18	16
沼田沼須	29	13	16	14	46	27	18	44
川場	49	26	51	25	24	22	23	21
沼田発知	29	13	16	14	17	27	18	15
桐生梅田［V］	28	39	46	33	43	31	40	38
倉渕	20	13	44	14	17	15	18	29
鬼石［V］	—	—	19	—	—	—	—	—
妙義	20	13	31	14	32	30	38	29

群馬

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 群馬テレビ	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
横川		35	26	31	25	24	22	23	21
嬬恋干俣［V］		37	39	19	25	34	36	44	32
片品東小川		20	26	17	25	24	22	23	21
子持小川原		20	13	21	14	17	15	18	16
利根大原［V］		20	26	16	25	24	22	23	21
太田金山		41	—	19	—	—	—	—	—
太田		31	—	34	—	—	—	—	—
白沢		29	13	16	14	30	20	18	41
松井田上増田		20	13	29	14	17	15	18	16
嬬恋三原		37	40	—	—	—	—	—	—
長野原		51	46	—	—	—	—	—	—
三波川		20	39	—	—	—	—	—	—
安中遠丸［V］		20	13	34	14	17	15	18	16
子持伊熊		20	49	47	14	17	15	18	16
渋川金井［V］		35	38	41	14	46	44	18	20
行幸田［V］		35	13	41	14	46	44	18	20
黒保根		44	47	29	41	46	40	38	35
藤岡鬼石［V］		37	—	—	—	—	—	—	—

埼玉

リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 テレビ埼玉	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
浦和	—	—	32	—	—	—	—	—
秩父	13	26	32	25	24	22	23	21
児玉［V］	13	26	32	25	24	22	23	21
小鹿野	19	17	52	41	43	36	45	51
鬼石（神泉）［V］	13	17	15	18	34	20	44	31
秩父定峰［V］	19	17	15	30	48	39	50	51
秩父栃谷［V］	19	17	15	30	48	39	50	51
東秩父	—	—	15	—	—	—	—	—
風布	33	26	36	25	24	22	23	21
横瀬根古谷［V］	19	17	15	30	48	36	50	51
飯能原市場	13	17	15	33	40	36	44	42
飯能上赤工	13	17	15	33	40	36	44	42
飯能唐竹	13	17	15	33	40	36	44	42
名栗	—	—	49	—	—	—	—	—
吾野	—	—	41	—	—	—	—	—
小川	13	26	49	25	24	22	23	21
本庄［V］	52	—	—	—	—	—	—	—

千葉

リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 テレビ神奈川	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
千葉	—	—	30	—	—	—	—	—
銚子	51	39	30	33	43	36	45	42
東金	34	26	29	25	24	22	23	21
大多喜	34	26	30	25	24	22	23	21
君津［V］	34	26	30	25	24	22	23	21
長南	32	13	30	33	17	15	18	19
市原加茂	37	39	30	33	43	41	31	35
勝浦	34	26	30	25	24	22	23	21
館山［V］	34	26	30	25	24	22	23	21
小見川	34	26	30	25	24	22	23	21
佐原	34	39	30	33	43	36	45	42
下総光［V］	34	26	30	25	24	22	23	21
丸山	44	38	29	33	43	41	31	35
勝浦総野	37	39	29	33	43	41	31	35
鴨川	50	52	30	44	32	48	31	38
白浜［V］	39	13	29	14	17	15	33	19
富山［V］	37	26	30	25	24	22	23	21
上総大原	20	13	30	14	17	15	18	19
千倉大貫	32	38	16	14	17	15	18	19
いすみ	50	52	48	44	40	41	45	42
鋸山［V］	34	26	30	25	24	22	23	21
富津［V］	44	39	29	33	40	41	31	38
上総湊［V］	34	26	30	25	24	22	23	21
岬［V］	20	13	30	14	17	15	18	19
館山竜岡［V］	35	49	48	52	43	45	51	42
富浦	44	39	29	33	40	41	31	38
鴨川宮	36	39	49	33	40	41	45	46
和田	37	39	49	47	42	48	45	46

千葉

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 千葉テレビ	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
鴨川平塚		36	39	49	33	40	41	45	46
市原牛久［V］		37	39	29	46	47	36	45	42
館山南［V］		39	49	32	44	40	47	31	46
大多喜三条		20	13	49	14	17	15	18	19
富津豊岡		42	45	13	14	17	15	20	19
君津長谷川		51	47	49	52	46	44	50	48
山武日向		51	52	47	44	40	38	46	35
富津浜金谷		42	45	29	33	39	35	31	37
東金城跡		51	52	47	44	40	38	46	35

神奈川

リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 テレビ神奈川	4 日本テレビ	5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
横浜	—	—	18	—	—	—	—	—
平塚［V］	19	26	18	25	24	22	23	21
小田原	19	34	31	52	47	36	49	38
南足柄	30	34	35	32	40	36	44	38
箱根湯本［V］	30	34	47	32	40	36	44	38
愛川	13	15	17	32	40	45	50	48
湯河原［V］	30	34	37	32	40	36	44	38
山北	19	26	18	25	24	22	23	21
相模湖	19	47	18	37	43	42	44	41
仙石原［V］	30	45	35	29	39	36	44	37
横須賀武［V］	13	15	17	32	40	36	44	38
津久井［V］	39	15	17	29	31	45	44	38
久里浜［西側V］	13	15	17	32	40	36	52	38
逗子［東側V］	13	15	17	32	40	36	44	38
秦野［V］	13	15	17	32	40	36	44	38
横須賀鴨居	13	15	18	29	31	50	44	48
湯の沢	13	15	17	29	20	14	28	16
笹下	19	26	17	25	24	22	23	21
釜利谷［V］	13	15	17	33	43	45	41	35
城ヶ島［V］	13	15	—	—	—	—	—	—
衣笠	13	15	17	32	40	36	44	38
厚木飯山	13	15	—	—	—	—	—	—
秦野菩提	33	45	35	41	43	29	39	37
大船［V］	13	15	17	32	40	36	44	38
大矢部	13	15	—	—	—	—	—	—
葉山芦ヶ久保［V］	46	45	—	—	—	—	—	—
中井	13	15	17	32	40	36	44	38
根岸岡村	13	15	—	—	—	—	—	—
鎌田笛田	19	34	—	—	—	—	—	—
青野原	—	—	33	—	—	—	—	—
戸塚	19	26	17	25	24	22	23	21
鎌倉	13	15	17	32	40	36	44	38
大道六浦	13	15	—	—	—	—	—	—
箱根強

地上デジタル放送チャンネル一覧表

山梨

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 山梨放送	6 テレビ山梨
本栖		40	42	—	—
桐原		30	43	—	—
西原		38	40	—	—
山中湖		15	13	17	19
丹波山		34	36	—	—
武川真原		43	45	36	33
白州横手		26	28	31	24
大月藤崎		47	32	38	49

新潟

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 テレビ新潟	5 新潟テレビ21	6 新潟放送	8 新潟総合テレビ
新潟		15	13	26	23	17	19
高田		16	14	31	39	18	25
小出		22	20	30	32	24	28
津南		16	14	25	31	18	24
相川		38	41	32	34	36	40
新井		43	42	47	49	44	45
越後湯沢		15	13	26	23	17	19
三川		27	25	45	49	39	43
鹿瀬日出谷		15	13	26	23	17	19
津川		27	25	45	49	39	43
越後大和		16	14	36	38	18	34
糸魚川		16	14	25	31	18	24
津南上郷		16	14	25	22	18	24
糸魚川大野		16	14	25	31	18	24
両津		46	41	51	49	36	40
高千		46	41	26	43	45	19
外海府		22	18	32	34	24	30
津南田中		15	13	26	23	17	19
村上		16	14	31	33	18	25
妙高高原		43	42	47	49	44	45
守門		16	14	36	38	18	34
関川		41	39	47	49	43	45
六日町		16	14	36	38	18	34
糸魚川早川		28	22	36	38	32	34
村松		48	40	45	49	39	43
栃尾		41	39	47	49	43	45
高柳		33	31	39	41	37	38
越後川口		15	13	26	23	17	19
青海		16	14	25	31	18	20
朝日塩野町		30	28	36	37	32	34
府屋		30	28	36	37	31	33
勝木		16	14	24	25	18	20
安塚		24	22	34	36	28	32
湯之谷		22	20	30	32	24	28
越後黒川		16	14	31	33	18	25
小千谷真人[V]		33	32	38	39	36	37
土樽		31	28	37	38	32	33
津南中里[V]		43	42	49	50	45	47
柿崎		24	22	32	34	28	30
松代		24	22	34	36	28	32
中郷		41	36	50	52	46	48
新発田赤谷		32	28	42	44	34	40
塩沢		33	49	47	31	37	45
津南中津		16	14	25	31	18	24
柏崎山口		22	20	30	32	24	28
関川女川		27	22	37	38	28	36
越路		33	32	41	43	37	39
鯖石		16	14	22	24	18	20
牛野尾谷		42	40	48	50	44	46
新津[V]		41	28	47	34	36	37
牧[V]		41	38	47	49	43	45
下相川		15	13	26	23	17	19
宮古木		16	14	24	30	20	22

長野

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 テレビ信州	5 長野朝日放送	6 信越放送	8 長野放送
長野		17	13	14	18	16	15
善光寺平		28	32	22	24	36	34

長野

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 テレビ信州	5 長野朝日放送	6 信越放送	8 長野放送
岡谷諏訪		47	38	44	41	51	49
伊那		28	27	22	24	23	26
飯田		46	48	35	33	36	49
松本		28	32	22	24	23	26
真田		25	27	48	46	23	49
佐久		50	27	22	21	51	49
山ノ内		17	13	14	18	16	15
白馬		25	27	22	24	23	26
木曽福島		28	32	35	24	38	26
戸倉上山田		25	27	35	33	23	29
軽井沢		25	27	35	41	23	44
岡谷川岸		25	27	22	24	23	26
飯山[V]		25	27	47	33	51	49
大町		52	45	43	41	51	38
塩尻東		36	19	34	21	37	39
明科		25	27	35	33	37	39
八千穂		17	13	14	18	16	15
信州新町		31	29	39	21	37	19
望月		50	47	48	46	23	45
牟礼		31	46	39	33	37	41
戸隠陣場平[北側・V]		28	32	22	24	36	34
坂城		45	32	22	24	36	34
辰野		25	39	29	45	37	47
高遠		25	31	29	21	32	34
上松		17	13	14	18	16	15
倉本		27	34	48	52	23	50
麻績		43	45	49	41	36	34
富士見		17	13	14	18	16	15
大岡西		28	32	22	24	36	34
南牧		25	27	31	33	23	29
中条		31	49	39	21	37	19
須坂東		20	30	19	—	40	38
駒ヶ根中沢		25	31	29	—	37	43
飯田阿智		22	19	29	24	31	26
飯田川路		28	27	32	—	23	34
白樺湖		28	34	22	—	32	26
飯山愛宕		28	32	22	24	36	34
飯山奈良沢		28	32	22	24	36	34
山ノ内湯ノ原		35	43	29	21	23	26
長野西		25	27	19	21	23	26
西裾花台		28	32	22	24	36	34
松代東条		25	27	35	33	23	26
車山		37	39	35	—	36	40
信濃町[V]		31	27	39	33	37	41
菅平		28	32	—	—	—	—
望月城山		25	27	29	21	31	45
木曽妻籠		46	44	—	—	—	—
中軽井沢		25	27	35	41	23	44
飯綱湖		31	32	39	33	36	34

富山

送信場所	リモコン番号	1 北日本放送	2 NHK Eテレ	3 NHK総合	6 チューリップテレビ	8 富山テレビ
富山		28	24	27	22	18
宇奈月		46	49	48	51	50
福光		29	30	39	21	20
細入		38	30	36	42	40
高岡二上		38	37	36	47	40
大山小見		38	30	36	42	40
氷見[V]		28	24	27	22	18
氷見論田		28	24	27	22	18
宇奈月大原		28	24	27	22	18
細入猪谷		28	24	27	22	18

石川

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 テレビ金沢	5 北陸朝日放送	6 北陸放送	8 石川テレビ放送
金沢		15	13	17	23	14	16
七尾		52	44	30	42	20	39
輪島		24	31	32	26	27	28
珠洲		33	31	37	25	14	16

石川

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 テレビ金沢	5 北陸朝日放送	6 北陸放送	8 石川テレビ放送
山中		19	20	21	30	28	18
羽咋		29	31	36	26	21	38
舳倉		45	31	43	41	49	47
富来		19	18	32	22	27	28
東門前		24	31	32	29	27	28
大聖寺		24	34	36	26	27	38
輪島町野		24	31	32	34	27	28
粟津		15	13	17	23	14	16
能登鹿島[V]		24	18	32	22	27	28
塩屋		15	13	17	23	14	16
小松金平		19	20	21	22	27	18
小松尾小屋		30	29	31	35	27	28
鳥越		19	20	21	22	27	28
尾口		19	20	21	22	27	28
白峰		19	20	21	22	27	28
鶴来		19	20	21	22	27	28
加賀東谷口		40	39	46	48	42	44
白山下		15	13	17	23	14	16
津幡竹橋		29	31	35	39	27	28
片山津		35	39	43	41	45	47

福井

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	7 福井放送	8 福井テレビ
福井		19	21	20	22
大野		41	43	44	42
勝山		32	34	28	30
敦賀		24	27	28	26
小浜		29	36	47	31
三国[V]		29	26	30	31
上中		32	34	35	33
美浜		24	27	28	26
鯖江河和田		46	48	44	42
武生南[V]		38	34	36	32
武生新宮		24	26	28	30
越前		46	50	48	51
高浜		38	40	44	42
福井国見[V]		19	21	48	22
下宇坂		24	26	28	30
福井池田		24	26	28	30
福井川西[V]		24	34	35	32
大野阪谷		49	45	47	51
越廼[V]		24	26	28	30
上宇坂		38	34	36	32
羽生		24	26	28	30
今庄		46	40	44	42
金津細呂木		46	48	44	42
鯖江北		38	40	36	32
三国北		49	45	47	51
芦原浜坂		43	45	47	41
東美浜		37	40	39	41
小浜口名田		32	34	—	—
南条		49	51	—	—
小浜中名田		37	40	—	—
勝山平泉寺		24	26	35	36

愛知

送信場所	リモコン番号	1 東海テレビ	2 NHK Eテレ	3 NHK総合	4 中京テレビ	5 CBC	6 名古屋テレビ	10 テレビ愛知
名古屋		21	13	20	19	18	22	23
豊橋		15	24	29	17	16	14	26
蒲郡田原[V]		15	24	29	17	16	14	26
二川		15	24	29	17	16	14	26
鳳来大野		21	13	20	19	18	22	23
設楽		—	43	41	—	—	—	—
常滑		—	39	34	—	—	—	26
犬山南		—	49	48	—	—	—	51
知多内海		—	39	42	—	—	—	38
名駅		—	49	50	—	—	—	26
国際センター[V]		—	—	—	—	—	—	26
稲武東		15	24	27	17	16	14	26

愛知

送信場所	リモコン番号	1 東海テレビ	2 NHK Eテレ	3 NHK総合	4 中京テレビ	5 CBC	6 名古屋テレビ	10 テレビ愛知
稲武西		21	13	20	19	18	22	23
足助東		—	24	29	—	—	—	—
本宿		42	40	37	38	39	41	43
三河一宮[V]		—	27	20	—	—	—	—
幡豆[V]		43	24	29	37	41	45	26
赤羽根		38	46	44	40	36	42	32
藤岡		—	31	32	—	—	—	—
山海		—	39	42	—	—	—	38
大高		—	—	—	—	—	—	26

岐阜

送信場所	リモコン番号	1 東海テレビ	2 NHK Eテレ	3 NHK総合	4 中京テレビ	5 CBC	6 名古屋テレビ	8 岐阜放送
岐阜		—	—	29	—	—	—	30
中濃		15	31	24	17	16	14	32
中津川		15	31	24	17	16	14	32
長良		15	31	29	17	16	14	30
高山		15	31	29	17	16	14	30
土岐南		15	31	29	17	16	14	30
下呂		15	31	29	17	16	14	30
郡上八幡		15	31	29	17	16	14	30
坂下		21	13	24	19	18	22	32
付知		21	13	24	19	18	22	32
明智		21	13	29	19	18	22	30
神岡		15	31	29	17	16	14	30
神岡流葉（流葉）		21	13	24	19	18	22	32
多治見[V]		15	31	24	17	16	14	30
土岐（土岐北）[V]		15	31	24	17	16	14	30
瑞浪		15	31	24	17	16	14	30
加子母		15	39	24	17	16	14	37
中野方		15	31	29	17	16	14	30
白鳥		21	13	24	19	18	22	32
岐阜芥見（芥見）		15	34	29	17	16	14	30
美濃		—	34	29	—	—	—	30
各務原（各務原鵜沼）		21	44	46	19	18	22	42
多治見姫[V]		15	31	24	17	16	14	30
関ヶ原		—	31	24	—	—	—	—
多治見旭ヶ丘		—	50	47	—	—	—	—
駄知[V]		—	33	24	—	—	—	—
鵜沼宝積寺		36	31	24	38	40	34	32

静岡

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 静岡第一テレビ	5 静岡朝日テレビ	6 静岡放送	8 テレビ静岡
芝川内房		26	40	51	42	28	38
藤枝堀之内		37	47	25	23	27	32
本川根		41	37	47	39	48	43
春野		40	37	42	39	41	38
岡部[V]		37	47	25	23	27	32
井川		16	14	25	23	21	22
下賀茂		20	16	19	18	39	37
南春野		44	32	48	46	51	49
中川根徳山		16	14	29	27	30	26
静岡大原（大原）		16	14	27	29	24	26
湯ヶ島 大滝		30	16	47	49	45	34
森		16	14	19	18	15	17
相良[V]		32	39	36	43	41	45
天竜横山		16	14	19	18	15	17
白糸[V]		26	16	30	36	28	38
東佐久間		50	45	29	26	47	52
十里木		44	40	48	50	39	38
天竜船明		16	14	19	18	15	17
南伊東		40	46	—	—	—	—
島田伊太		40	42	36	49	47	38
熱海錦ヶ浦		40	37	—	—	—	—
清水興津		36	37	—	—	—	—
掛川原谷		27	31	—	—	—	—
竜山（龍山）		43	32	48	33	35	31
中伊豆地蔵堂[V]		44	45	52	51	46	47
浜岡		40	42	—	—	—	—
伊東荻		31	34	—	—	—	—
河津見高浜		32	13	—	—	—	—
掛川家代		27	31	36	33	37	35
湯ヶ島矢熊		33	41	47	49	45	35
中伊豆姫之湯[V]		40	35	49	42	37	38
静岡丸子		30	34	—	—	—	—
松崎		52	47	—	—	—	—
静岡籠上		30	34	—	—	—	—
伊東池		40	46	—	—	—	—
小山須走		34	39	30	32	51	52
伊東宇佐美[V]		35	37	50	36	38	48
伊東小室山		40	46	50	44	32	48
熱海網代		40	13	42	44	39	48
湖西		31	33	30	43	35	34
袋井		42	44	48	46	40	38
三ヶ日都筑		37	39	47	44	41	42
伊豆東海岸		33	13	29	20	15	17

静岡

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 静岡第一テレビ	5 静岡朝日テレビ	6 静岡放送	8 テレビ静岡
静岡		20	13	19	18	15	17
浜松		20	13	25	23	21	22
島田		16	14	19	18	15	17
富士宮		24	14	25	23	21	22
伊豆長岡		20	13	19	18	15	17
三島		24	16	25	23	21	22
藤枝		20	13	36	29	21	22
熱海		33	13	29	14	15	17
下田		32	13	47	14	15	17
下田稲梓		32	13	46	14	15	17
小笠		16	14	25	23	21	22
秋葉		16	14	19	27	15	17
東伊豆		40	36	29	44	38	31
御殿場		20	13	29	14	15	17
三ケ日		32	36	45	49	40	38
富士川		26	16	43	37	28	38
佐久間		20	13	25	23	21	22
中川根		52	45	31	33	24	35
修善寺		43	39	29	14	37	38
玉川		16	14	25	23	21	22
芝川柚野[V]		26	40	51	42	28	38
河津		28	16	19	18	39	17
川根		40	26	47	27	29	41
中伊豆[V]		34	39	29	36	28	41
藤枝葉梨		37	47	25	23	27	32
清沢		52	45	25	23	21	22
水窪		43	45	48	33	47	31

三重

送信場所	リモコン番号	1 東海テレビ	2 NHK Eテレ	3 NHK総合	4 中京テレビ	5 CBC	6 名古屋テレビ	7 三重テレビ
津		—	44	28	—	—	—	27
伊勢		15	13	29	17	16	14	24
名張		21	33	47	19	18	37	27
熊野		21	33	29	19	18	22	31
尾鷲		15	13	32	17	16	14	31
磯部		21	30	28	19	18	22	27
鳥羽		21	44	28	19	18	22	27
伊賀		21	33	47	19	18	48	27
南勢		21	13	23	19	18	22	24
北勢		21	44	32	19	18	22	24
紀宝成川		21	33	29	19	18	22	31
紀宝神ノ内		37	47	45	41	35	39	43
桑名		—	—	32	—	—	—	27
菰野		—	—	32	—	—	—	27
大王船越北		—	52	50	—	—	—	—
島ヶ原		—	44	39	—	—	—	—
志摩		—	48	—	—	—	—	—

大阪

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 毎日放送	6 朝日放送	7 テレビ大阪	8 関西テレビ	10 讀賣テレビ
大阪		24	13	16	15	18	17	14
枚方		—	—	—	—	27	—	—
太子河南		—	—	—	—	21	—	—

大阪

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 毎日放送	6 朝日放送	7 テレビ大阪	8 関西テレビ	10 讀賣テレビ
池田[V]		—	—	—	—	28	—	—
中能勢		50	52	16	15	36	17	14
西能勢		27	29	16	15	21	17	14
豊能吉川		42	44	—	—	18	—	—
川西池田[V]		24	13	—	—	—	—	—
柏原		24	13	16	15	18	17	14
岬深日		29	33	16	15	21	17	14
天見[V]		24	13	16	15	18	17	14
河内長野清見台[V]		49	48	38	44	47	40	42
河内長野寺元		46	48	38	44	47	40	42
枚方尊延寺[V]		37	39	45	44	47	43	41
貝塚木積		49	48	51	44	47	43	41
箕面千里丘		41	36	—	—	—	—	—

滋賀

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3 びわ湖放送	4 毎日放送	6 朝日放送	8 関西テレビ	10 讀賣テレビ
大津		26	13	20	16	15	17	14
彦根		26	31	29	16	15	17	14
甲賀		26	31	29	16	15	17	14
大津石山		21	13	20	44	27	48	19
大津藤尾		26	13	20	—	—	—	—
八日市		39	37	48	—	—	—	—
甲賀大原		39	31	29	28	30	36	32
大津山中		—	—	20	—	—	—	—
信楽		26	50	52	44	27	48	32
高月高野[V]		47	49	45	40	38	43	36
大津比叡平[V]		47	49	—	—	—	—	—
マキノ海津[V]		39	37	35	40	38	32	36
菩提寺		47	43	45	44	37	48	41
土山鮎河		26	31	29	16	15	17	14
土山大河原[V]		26	13	20	16	15	17	14
朽木葛川		26	13	—	—	—	—	—
葛川貫井		—	—	29	16	15	17	14
葛川細川上		—	—	29	16	15	17	14
葛川細川下		—	—	29	16	15	17	14
甲西岩根		47	43	45	44	37	48	41

京都

送信場所	リモコン番号	1 NHK総合	2 NHK Eテレ	4 毎日放送	5 京都放送	6 朝日放送	8 関西テレビ	10 讀賣テレビ
京都		25	40	33	23	38	42	35
福知山		25	13	16	23	15	17	14
舞鶴		25	13	16	23	15	17	14
宮津		25	13	16	23	15	17	14
峰山		25	13	16	23	15	17	14
亀岡		25	13	16	23	15	17	14
山城田辺		45	—	—	43	—	—	—
中舞鶴[V]		19	21	27	28	31	29	30
久美浜[V]		25	13	—	—	23	—	—
野田川[V]		19	21	27	28	31	29	30
山科		47	49	39	30	37	42	22
伏見桃山		25	13	—	30	—	—	—
和束		30	—	—	28	—	—	—
宇治田原		39	13	—	37	—	—	—
久美浜東		19	21	—	—	—	—	—
舞鶴寿[V]		25	13	16	23	15	17	14
宇治志津川		25	13	16	30	15	17	14
京都八瀬		29	13	16	30	15	17	14
京都八幡		52	—	—	50	—	—	—
京都大原[V]		38	40	—	42	—	—	—
上夜久野		38	36	—	40	—	—	—
京都大岩山		25	—	—	23	—	—	—
丹波		27	29	—	21	—	—	—
丹波豊田[V]		28	30	—	—	—	—	—
田辺大住[V]		52	13	16	50	15	17	14
将軍塚		25	28	—	—	—	—	—
京都松ケ崎		45	49	—	—	—	—	—
宇治白川		52	49	—	—	—	—	—
四ノ宮小金塚		46	—	—	—	—	—	—

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

送信場所	放送局						
兵庫	リモコン番号	1	2	3	4	6	8	10
		NHK総合	NHK Eテレ	サンテレビ	毎日放送	朝日放送	関西テレビ	讀賣テレビ
	神戸	22	13	26	16	15	17	14
	北阪神[V]	22	—	26	—	—	—	—
	三木[V]	22	13	26	16	15	17	14
	北淡垂水[V]	22	13	26	16	15	17	14
	姫路	22	13	26	16	15	17	14
	神戸兵庫	22	13	26	16	15	17	14
	西宮山口	22	13	26	16	15	17	14
	香住	22	13	26	16	15	17	14
	城崎	22	13	26	16	15	17	14
	竜野	22	13	26	16	15	17	14
	福崎	22	13	26	16	15	17	14
	西脇	22	13	26	16	15	17	14
	川西北（猪名川）	46	48	26	38	32	40	30
	姫路西[V]	22	13	26	16	15	17	14
	市島	46	48	29	32	31	34	20
	篠山	22	13	26	16	15	17	14
	氷上	22	13	26	16	15	17	14
	八鹿[V]	22	13	18	27	31	29	20
	和田山[V]	22	13	26	16	15	17	14
	兵庫日高（日高）	19	21	18	27	31	29	20
	山崎	24	30	18	21	20	29	32
	一宮安積	22	19	48	42	40	34	38
	川西池田[V]	24	13	—	—	—	—	—
	淡路三原[V]	22	13	26	—	—	—	—
	神戸妙法寺[V]	25	29	26	37	35	39	33
	神戸長田	22	29	26	37	35	39	33
	中町	18	20	21	25	24	32	23
	山芦屋[V]	40	—	38	—	—	—	—
	川西けやき坂	34	36	26	16	15	17	14
	相生	22	13	26	16	15	17	14
	赤穂[V]	22	13	26	16	15	17	14
	神崎	22	13	46	42	40	44	38
	神戸生田	22	—	26	—	—	—	—
	宝塚	29	—	31	—	—	—	—
	浜坂	32	30	34	40	38	42	36
	青垣	46	48	18	32	31	34	20
	赤穂高雄	34	38	36	42	40	44	46
	豊岡戸牧[V]	22	13	26	16	15	17	14
	豊岡栄[V]	22	13	26	16	15	17	14
	明石朝霧	22	13	26	16	15	17	14
	村岡高津	22	13	26	16	15	17	14
	神戸明泉寺	25	29	27	37	35	39	33
	宝塚中山台[V]	29	21	31	49	27	51	25
	川西湯山台	34	36	26	38	32	40	30
	篠山浜谷[V]	22	13	26	16	15	17	14
	篠山福井	22	13	26	16	15	17	14
	揖保川ひばりケ丘[V]	22	13	26	16	15	17	14
	神戸高座	22	13	26	16	15	17	14
	川西一ノ鳥居	34	36	43	16	15	17	14
	宝塚玉瀬[V]	34	36	26	38	32	40	30
	佐用	20	30	18	42	40	34	38
	相生若狭野	29	13	25	16	15	17	14
	南淡[V]	22	13	26	16	15	17	14
	津名	29	35	28	—	—	—	—
	西宮名塩[V]	37	39	35	—	—	—	—
	西宮青葉台[V]	21	13	23	—	—	—	—
	猪名川北	34	42	—	—	—	—	—
	豊岡高屋[V]	22	13	26	16	15	17	14
	相生古池	47	19	—	—	—	—	—
	出石町分	22	13	26	16	15	17	14
	豊岡西戸牧[V]	46	44	34	40	38	42	36
	太子	24	19	—	—	—	—	—
	西脇合山	40	42	30	46	44	34	38
	竹野	32	30	28	27	31	29	24
	豊岡江野[V]	46	44	34	40	38	42	36
	相生鰯浜[V]	22	13	26	16	15	17	14
	相生佐方	22	13	26	16	15	17	14
	相生大谷	34	38	36	42	40	44	46
	柏原東奥[V]	47	48	29	27	31	24	25
	市川東川辺[V]	22	13	26	16	15	17	14
	丹南当野	22	13	26	16	15	17	14

送信場所	放送局						
兵庫	リモコン番号	1	2	3	4	6	8	10
		NHK総合	NHK Eテレ	サンテレビ	毎日放送	朝日放送	関西テレビ	讀賣テレビ
	淡路一宮[V]	25	35	—	—	—	—	—
	三木志染	22	13	26	16	15	17	14
	神戸楠谷	22	13	—	16	15	17	14
	丹南古市[V]	22	13	26	16	15	17	14
	猪名川木津	34	42	—	—	—	—	—
	市川鶴居[V]	22	13	—	—	—	—	—
	播磨新宮	25	27	—	—	—	—	—
	川西南[V]	—	—	26	—	—	—	—
	篠山立町	27	20	—	—	—	—	—
	今田新田[V]	22	13	26	16	15	17	14
	姫路出屋敷[V]	22	13	26	16	15	17	14
	姫路石倉[V]	22	13	26	16	15	17	14
	姫路西脇	22	13	26	16	15	17	14
	神戸灘	46	25	—	—	—	—	—
	神戸灘山手	—	—	—	48	44	39	33
	神戸白川	22	46	—	—	—	—	—
	神戸住吉川	46	35	37	42	44	39	33
	姫路東播磨	50	52	—	—	—	—	—

送信場所	放送局							
奈良	リモコン番号	1	2	4	6	8	9	10
		NHK総合	NHK Eテレ	毎日放送	朝日放送	関西テレビ	奈良テレビ放送	讀賣テレビ
	奈良	31	—	—	—	—	29	—
	生駒奈良北	31	36	—	—	—	—	—
	栃原	52	50	39	37	41	21	35
	三郷立野[V]	27	28	42	38	44	46	40
	宇陀	30	13	—	—	—	—	—
	都祁	25	20	—	—	—	—	—
	五条丹原[V]	26	13	16	15	17	22	19
	生駒あすか野[V]	31	20	33	49	47	41	35
	三郷南畑	31	20	42	38	44	46	40
	香芝関屋[V]	27	20	—	—	—	—	—
	桜井慈恩寺[V]	30	13	16	15	17	32	14
	高取	48	—	—	—	—	51	—
	朝倉台	—	—	—	—	—	34	—
	奈良西	44	—	—	—	—	—	—

送信場所	放送局							
和歌山	リモコン番号	1	2	4	5	6	8	10
		NHK総合	NHK Eテレ	毎日放送	テレビ和歌山	朝日放送	関西テレビ	讀賣テレビ
	和歌山	23	13	16	20	15	17	14
	海南	23	13	16	20	15	17	14
	那賀（紀ノ川）[V]	23	13	16	20	15	17	14
	御坊	21	13	47	24	15	17	14
	有田吉備	23	13	16	20	15	17	14
	有田箕島	23	13	16	20	15	17	14
	橋本[V]	28	32	42	46	36	44	34
	九度山	23	13	—	20	—	—	—
	橋本東	—	—	—	30	—	—	—
	槇山（田辺北）	42	13	47	24	15	48	14
	田辺	23	13	47	24	15	17	14
	由良	23	26	39	20	37	48	35
	下津	22	13	16	26	15	17	14
	印南切目	29	27	39	33	37	41	35
	南部川	21	19	40	31	38	48	34
	新宮	44	46	16	34	38	42	14
	串本	44	46	16	34	38	42	14
	御坊富安[V]	21	13	16	20	15	17	14
	海南木津[V]	47	41	39	33	37	28	35
	橋本柱本[V]	28	32	42	46	36	44	34
	野上緑ケ丘	23	13	16	20	15	17	14
	美浜三尾	23	13	16	20	15	17	14
	海南小野田[V]	23	13	16	20	15	17	14
	下津大崎[V]	23	13	16	20	15	17	14
	粉河秋葉下[V]	28	24	25	48	26	29	22
	上富田生馬[V]	23	13	47	24	15	48	14
	白浜庄川[V]	42	13	47	24	15	48	14
	高野富貴	23	13	—	20	—	—	—
	古座	39	41	—	—	—	—	—
	海南孟子	47	41	—	—	—	—	—
	下津西ノ浦[V]	23	27	29	24	21	28	25

送信場所	放送局						
和歌山	リモコン番号	1	2	4	5	6	8	10
		NHK総合	NHK Eテレ	毎日放送	テレビ和歌山	朝日放送	関西テレビ	讀賣テレビ
	高野山	49	51	39	48	37	33	35
	高野山東	49	51	42	48	36	44	38
	新宮佐野[V]	44	46	—	—	—	—	—
	下万呂[V]	42	13	—	—	—	—	—
	海南小野田南	47	41	39	33	37	28	35
	海南大谷[V]	23	13	16	20	15	17	14
	貴志川丸栖[V]	28	38	25	40	36	29	34
	那智勝浦	30	32	—	—	—	—	—
	潮岬	26	28	—	—	—	—	—
	海南坂井	21	27	—	—	—	—	—
	印南	25	27	39	33	37	41	35
	和歌山山東[V]	47	41	—	—	—	—	—
	紀ノ川橋本	43	—	—	—	—	—	—

送信場所	放送局					
鳥取	リモコン番号	1	2	3	6	8
		日本海テレビ	NHK Eテレ	NHK総合	山陰放送	山陰中央テレビ
	鳥取	38	20	29	31	36
	米子	—	20	26	—	—
	鉢伏	23	13	14	15	16
	智頭	19	13	14	15	16
	岩美	19	13	14	15	16
	若桜	19	13	14	15	16
	用瀬	19	13	14	15	16
	倉吉	38	27	29	31	36
	河原	51	30	33	50	52
	郡家	19	13	14	15	16
	香取[V]	42	37	39	46	44
	米子日南	15	13	14	17	16
	三朝	25	17	18	19	21
	中日野	23	18	22	25	24
	佐摩	15	13	14	17	16
	佐治	28	21	23	25	26
	円護寺	19	13	14	15	16
	智頭那岐	44	37	40	32	39
	智頭山形	44	37	40	32	39
	溝口	15	13	14	17	16
	倉吉八幡	18	17	22	24	25
	鹿野小鷲河	19	13	14	15	16
	日野	15	18	22	17	16
	米子飯山	—	36	38	—	—
	下榎	—	20	26	—	—
	鳥取滝山	51	30	33	50	52

送信場所	放送局					
島根	リモコン番号	1	2	3	6	8
		日本海テレビ	NHK Eテレ	NHK総合	山陰放送	山陰中央テレビ
	松江	41	19	21	45	43
	大田	25	20	24	27	26
	仁摩	25	20	24	27	26
	江津	28	50	48	32	29
	浜田	31	37	35	23	22
	益田	33	20	21	44	38
	木次	27	18	20	32	28
	大社	34	52	42	46	36
	石見大和	24	33	36	27	26
	瑞穂	24	33	36	27	26
	石見[V]	15	13	14	17	16
	西ノ島	24	30	35	28	25
	西郷	47	34	39	51	49
	津和野	14	25	27	17	15
	桜江	15	13	14	17	16
	川本	15	13	14	17	16
	柿木	19	28	29	23	22
	六日市	14	25	27	17	15
	七日市	14	25	27	17	15
	西郷中村	24	40	42	28	25
	山代	15	13	14	17	16
	宍道湖[V]	24	22	23	26	25
	掛合	15	13	14	17	16
	浜田浅井	42	37	34	52	46

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

送信場所	放送局						
島根	リモコン番号	1	2	3	6	8
		日本海テレビ	NHK Eテレ	NHK総合	山陰放送	山陰中央テレビ
	旭和田	41	47	49	45	43
	来島	15	13	14	17	16
	大東	15	13	14	17	16
	赤名	49	47	48	51	50
	頓原	22	18	20	24	23
	邑智	42	29	31	50	44
	日原	14	29	30	17	15
	六日市蔵木	32	35	36	34	33
	益田乙吉	25	20	21	44	38
	日登	39	36	37	44	42
	仁多[V]	15	13	14	17	16
	横田	24	22	23	26	25
	川本三原	39	33	36	44	42
	広瀬	49	47	48	51	50
	出雲八雲	—	27	28	—	—
	池ノ原	—	52	48	—	—
	玉造	—	13	15	—	—
	大田大浦	31	52	42	46	32
	三隅	—	13	14	—	—

送信場所	放送局							
岡山	リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
		NHK総合	NHK Eテレ	西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送
	岡山	32	45	20	30	21	18	27
	備前	32	45	34	31	19	29	46
	津山	22	13	15	17	19	14	16
	新見	15	13	20	17	21	18	16
	笠岡[V]	32	45	20	30	21	18	27
	高梁	33	31	15	17	19	14	16
	久世	22	13	15	17	43	14	47
	美作	49	47	34	38	46	23	37
	湯原	26	33	15	17	43	—	47
	美作加茂	32	13	—	—	43	—	28
	井原	32	13	15	17	19	—	16
	児島	32	51	15	49	21	—	47
	北房	32	13	34	31	46	—	28
	和気	32	13	15	17	19	14	16
	蒜山	32	29	20	30	21	—	27
	備前瀬戸	40	48	—	42	46	—	44
	真備	36	13	—	—	19	—	28
	賀陽	22	13	—	—	19	—	47
	有漢	22	13	34	17	19	14	16
	東井原	39	13	—	—	19	—	38
	中国勝山	32	45	20	30	21	—	27
	長船	39	37	41	31	19	29	47
	牛窓	22	38	34	26	46	29	28
	西井原	39	13	—	—	19	—	47
	足守大井	49	47	—	—	19	—	51
	山陽	32	45	34	36	46	38	28
	中和	49	50	—	—	19	—	28
	建部	32	13	15	17	19	—	16
	日生	32	45	20	30	21	—	27
	備前伊里	39	37	41	43	38	44	47
	久米南	26	40	41	36	46	—	28
	周匝	49	47	15	17	19	14	28
	建部南	37	39	34	—	48	—	36
	玉野和田	36	40	50	49	48	46	47
	備前塩田	38	40	41	43	39	44	42
	矢掛南	22	13	—	—	19	—	24
	御津	22	13	15	17	19	—	16
	虫明[V]	48	52	40	42	46	38	47
	神根	37	39	29	31	38	33	40
	吉永高田	41	42	34	49	43	44	47
	久米南神目	50	48	—	—	44	—	52
	加茂市場	22	13	—	—	24	—	47
	玉島南[V]	32	45	—	—	—	—	—
	吉永	38	40	—	—	—	—	—
	英田	40	42	—	—	38	—	44
	備前佐伯	22	13	15	17	19	14	47
	高梁巨瀬	24	28	—	—	36	—	38

送信場所	放送局							
岡山	リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
		NHK総合	NHK Eテレ	西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送
	成羽	22	13	—	—	43	—	47
	高梁木野山	40	13	—	—	19	—	47
	足守福谷	22	13	—	—	19	—	28
	御津国ヶ原	42	43	—	—	49	—	47
	加茂川	22	13	—	—	19	—	16
	玉野	38	43	—	—	—	—	—
	宇野	22	14	—	—	—	—	—
	作東吉野	38	42	—	—	34	—	—
	笠岡吉田[V]	50	51	—	—	—	—	—
	和気日笠[V]	22	13	—	—	19	—	28
	鶴海	50	52	—	—	—	—	—
	水島[V]	32	45	41	49	19	33	47
	矢掛西[V]	39	13	15	—	19	—	47
	真鍋島	50	52	—	—	—	—	—
	三石	49	51	—	—	—	—	—
	白石島[V]	37	39	—	—	—	—	—
	渋川[V]	36	34	—	—	—	—	—
	玉島[V]	36	34	—	—	—	—	—
	吉見	49	47	—	—	—	—	—
	勝田真加部	39	42	34	26	24	41	37
	矢掛東[V]	14	31	15	—	19	—	38
	作東江見	31	29	—	—	24	—	—
	大原	44	46	—	—	—	—	—
	木見	36	26	34	29	19	—	28
	総社	32	45	15	17	19	14	16
	赤坂石相	49	51	—	—	—	—	—
	哲西	32	34	29	30	31	—	27
	落合河内	32	45	—	—	21	—	28
	落合美川	22	13	—	—	48	—	47
	玉野田井[V]	48	50	—	—	—	—	—
	岡山津島	40	45	39	29	31	33	44
	岡山宝伝	51	37	—	—	—	—	—

送信場所	放送局						
広島	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	中国放送	広島テレビ	広島ホームテレビ	テレビ新広島
	広島	14	15	18	19	22	23
	佐東	14	15	18	19	22	23
	呉	14	15	18	19	22	23
	福山[V]	42	44	16	17	29	28
	尾道	42	44	16	17	29	28
	三原	30	25	16	32	29	23
	三次	14	15	18	19	22	23
	可部[V]	14	15	18	19	22	23
	竹原	46	15	18	19	22	23
	西城	42	44	16	17	20	21
	大柿[V]	14	15	18	19	22	23
	因島	42	44	16	17	29	28
	西条	21	27	16	17	20	28
	府中	38	44	16	17	29	28
	大門	42	44	16	38	40	36
	五日市	14	15	18	19	22	23
	大竹[V]	14	15	18	19	22	23
	黒瀬	30	15	18	19	22	23
	高陽	24	13	26	30	36	28
	南加計	42	44	39	40	43	45
	豊栄[V]	33	25	49	51	29	28
	安芸千代田	21	25	16	17	20	28
	白木	21	25	16	17	20	49
	安芸佐伯	42	44	39	41	43	45
	庄原	42	44	46	40	48	50
	河内[V]	21	13	16	17	20	28
	大朝	43	44	27	30	29	34
	世羅	42	38	37	39	49	47
	三原中之町	21	20	27	37	39	40
	小奴可[V]	37	39	29	30	20	21
	東城[V]	14	15	18	19	22	23
	吉田	14	15	18	19	22	23
	甲奴[V]	21	25	16	17	20	27
	倉橋[V]	14	15	18	19	22	23
	協和[V]	30	27	33	34	35	31

送信場所	放送局						
広島	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	中国放送	広島テレビ	広島ホームテレビ	テレビ新広島
	父石	14	15	13	19	22	37
	鞆[V]	49	51	16	47	29	26
	御調	39	44	16	17	29	28
	己斐[V]	21	13	16	17	20	27
	志和[V]	21	25	16	17	20	24
	向原	27	13	34	39	29	43
	戸山	21	13	16	17	20	28
	安浦	42	40	25	30	29	37
	呉広	30	15	18	19	22	23
	竹原北	21	13	30	32	37	39
	尾道美ノ郷	30	32	33	34	35	31
	三原幸崎[V]	14	13	21	30	20	31
	新市常金丸	14	15	25	19	35	31
	瀬野	33	34	37	47	48	49
	芸北八幡	28	33	16	17	—	—
	戸河内	36	37	46	47	48	49
	八千代[V]	21	29	16	17	20	28
	加計	36	37	46	47	48	49
	吉舎	36	38	37	32	33	34
	油木	40	38	46	48	36	50
	高野	14	15	18	19	22	23
	口和[V]	21	13	16	17	20	25
	庄原川北	36	38	37	39	35	31
	芸北板村	24	26	27	29	—	—
	比和	36	38	37	39	35	31
	瀬野大山	52	50	—	—	—	—
	沼隈[V]	34	35	—	—	—	—
	八本松	32	38	—	—	—	—
	吉和	24	25	26	27	29	28
	仁方	34	36	37	45	29	28
	上下	13	25	16	17	20	34
	呉小坪	39	40	48	43	41	36
	御調今田	40	41	—	—	—	—
	御調津蟹	38	46	—	—	—	—
	福山千田	38	40	23	25	—	—
	三原小坂	27	28	—	—	—	—
	音戸[V]	34	29	—	—	—	—
	可部南[V]	29	30	—	—	—	—
	可部桐原	38	39	—	—	—	—
	因島田熊	42	46	16	17	—	—
	久井[V]	36	34	37	39	—	—
	神辺上竹田[V]	50	43	—	—	—	—
	神辺下竹田[V]	42	40	—	—	—	—
	河内小田	46	44	16	17	—	—
	福富[V]	36	37	—	—	—	—
	駅家服部	47	49	—	—	—	—
	賀茂大和	36	34	30	32	—	—
	三良坂	36	38	29	31	—	—
	双三三和	36	30	34	32	—	—
	高宮栃林	29	30	34	33	32	31
	安芸温品	21	25	16	17	20	27
	高宮	29	27	34	33	51	28
	福山南	42	44	16	17	29	28
	豊平	43	44	—	—	—	—
	甲田	38	45	47	39	41	28
	北美土里	43	44	45	46	37	39
	南美土里	49	48	47	50	51	28
	安佐	33	34	—	—	—	—
	安佐北	32	34	—	—	—	—
	東城千鳥	24	26	16	17	22	50
	東城帝釈	28	38	—	—	—	—
	尾道本郷	37	39	—	—	—	—
	安芸津	34	40	—	—	—	—
	八本松正力	46	51	—	—	—	—
	西条東	—	—	35	—	—	—

送信場所	放送局					
山口	リモコン番号	1	2	3	4	5
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ山口	山口放送	山口朝日放送
	山口	16	13	18	20	26
	下関	16	13	18	20	26

地上デジタル放送チャンネル一覧表

送信場所	放送局				
山口	リモコン番号	1	2	3	4	5
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ山口	山口放送	山口朝日放送
	岩国	38	40	41	39	42
	山口鴻ノ峯	37	40	34	36	24
	阿東嘉年	34	32	22	30	23
	山口豊田(豊田)	16	13	18	20	26
	周東	30	32	21	27	17
	大島	45	40	41	43	42
	萩	48	52	46	42	47
	柳井	30	32	21	27	17
	長門	41	45	46	42	47
	福栄	—	—	—	49	—
	美祢	16	13	18	20	26
	下関西	16	13	18	20	26
	光	29	19	41	43	31
	下松[V]	49	50	47	48	46
	豊北	38	52	37	36	44
	山口豊浦(豊浦)	38	52	48	36	44
	阿東[V]	43	41	46	49	47
	小郡	43	47	34	36	19
	岩国御庄[V]	32	40	41	39	42
	東和	50	40	41	43	42
	湯ノ口	30	25	34	22	32
	山口錦(錦)	47	45	41	43	49
	平生南[V]	49	44	46	43	51
	上関	40	44	46	43	42
	宇部[V]	43	46	49	52	44
	むつみ	43	41	46	49	47
	仁保	45	48	51	50	—
	須佐田万川	36	51	40	50	43
	由宇	50	40	41	43	42
	萩大井	16	13	18	20	26
	米川	25	29	—	48	—
	深須	37	40	41	39	42
	美東赤郷	17	25	15	36	19
	阿東生雲	40	35	44	51	—
	本郷	33	40	36	24	42
	美東	37	25	34	22	—
	宇部小野	37	25	34	48	50
	俵山	43	36	46	45	—
	秋芳嘉万	37	43	51	49	—
	鹿野	43	45	48	49	50
	弥富	19	17	14	15	—
	欽明路	36	33	50	49	42
	見島本村	27	29	49	44	51
	見島宇津	48	47	49	39	46
	沖浦[V]	50	40	51	52	47
	勝間	36	37	50	49	—
	萩中小畑	27	30	—	34	—
	和佐[V]	30	32	36	34	—
	美和	33	40	—	24	—
	東和油田	30	32	36	34	—
	防府富海[V]	36	44	—	52	—
	佐連[V]	38	39	—	34	—
	山口嘉川[V]	45	48	—	—	—
	岩国横山	37	26	30	24	—
	川棚	38	45	43	37	—
	宇津賀	34	32	25	39	26
	秋吉	37	25	—	—	—
	長島	40	44	—	—	—
	和木	38	40	41	39	—
	岩国南河内	24	26	—	—	—
	下関弟子待	38	50	36	52	—
	岩国平田	24	26	—	—	—
	福賀	27	17	14	15	—
	田万川小川	34	32	—	—	—
	下関吉見	43	44	47	45	49
	下関福浦	51	45	43	25	—
	下関北	51	45	43	25	—
	防府迫戸	49	44	41	46	—
	宇部二俣瀬	45	48	—	—	—
	平生	29	19	—	43	—
	大井庄屋	16	13	—	—	—

送信場所	放送局					
山口	リモコン番号	1	2	3	4	5
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ山口	山口放送	山口朝日放送
	南豊北	38	35	46	36	44

送信場所	放送局		
徳島	リモコン番号	1	2	3
		四国放送	NHK Eテレ	NHK総合
	徳島	31	40	34
	鳴門瀬戸	31	40	34
	池田	31	40	34
	阿波	33	28	29
	阿南	22	29	27
	鍛治屋谷	32	39	35
	三頭山	31	40	34
	脇町西赤谷	22	28	26
	日和佐	31	40	34
	阿波勝浦	22	29	27
	池田松尾	14	36	29
	山城	14	36	29
	西祖谷山	31	40	34
	阿波井川	31	40	34
	小松島櫛渕[V]	22	29	27
	阿南新野	31	40	34
	一宇東	22	28	26
	一宇	33	39	37
	大歩危	22	28	26
	井川井内谷	31	40	34
	吾橋	31	40	34
	東祖谷山高野	44	48	46
	山城大野	31	40	34
	三加茂森清	31	40	34
	三加茂加茂山[V]	22	40	34
	上勝	33	39	37
	佐那河内	31	40	34
	東祖谷山	22	28	26
	海部野江	42	39	35
	宍喰	22	29	27
	阿南内原	31	40	34
	池田馬路	—	40	34
	阿波神山	33	39	37
	木屋平	—	39	37
	東祖谷山久保[V]	31	40	34
	一宇明谷	22	28	26
	一宇南	22	28	26
	阿南南谷	—	46	42
	海南相川	44	48	46
	鳴門北	—	44	34
	鳴門西	—	44	34
	羽の浦桜堤	22	29	27

送信場所	放送局							
香川	リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
		NHK総合	NHK Eテレ	西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送
	内海当浜	32	33	—	—	—	—	—
	内海岩谷	32	33	—	—	—	—	—
	内海福田	32	33	—	—	—	—	—
	内海吉田	32	33	—	—	—	—	—
	土庄田井	29	31	—	—	—	—	—
	津田の松原	38	44	—	—	—	—	—
	坂出川津	—	—	47	—	—	49	—

送信場所	放送局							
愛媛	リモコン番号	1	2	4	5	6	7	8
		NHK総合	NHK Eテレ	南海放送	愛媛朝日テレビ	あいテレビ	山陽放送	テレビ愛媛
	松山	16	13	20	17	21	23	27
	新居浜	41	39	47	51	49	43	43
	川之江	16	22	47	51	49	43	43
	今治	41	39	47	—	—	—	—
	宇和島	19	13	20	23	21	29	29
	宇和石城	15	13	14	17	23	29	29
	中山	24	13	34	17	21	33	33
	北条[V]	16	13	20	17	21	27	27
	八幡浜	41	39	51	—	—	49	49
	新八幡浜	24	30	51	50	47	49	49
	内子	16	19	32	25	21	27	27
	大洲	15	14	31	40	35	29	29
	南宇和(御荘)	32	31	20	17	18	19	19
	伊予由良[V]	30	28	—	37	35	36	36
	宇和	30	33	43	—	47	44	44
	野村	15	14	20	—	—	31	31
	大三島[V]	35	13	20	—	—	31	31
	菊間	16	13	20	17	21	27	27
	久万	16	14	20	17	21	27	27
	美川	25	19	15	31	29	23	23
	川内	15	14	19	18	22	23	23
	三瓶	37	33	38	—	—	44	44
	伊予吉田	30	28	26	—	—	31	31
	津島	48	45	51	43	39	50	50
	小田	41	39	47	51	50	48	48
	吉海	16	13	20	—	—	24	24
	城辺深浦	30	28	24	—	—	23	23
	西海	30	28	24	—	—	23	23
	城川	48	51	44	37	40	35	35
	津島御槙	19	13	20	—	—	29	29
	宮窪	34	22	37	—	—	26	26
	北条立岩	31	29	25	—	—	24	24
	北条浅海	16	13	45	—	—	36	36
	長浜[V]	30	32	50	—	—	52	52
	松野	41	39	47	—	—	43	43
	宇和正信	41	39	47	—	49	43	43
	久万菅生	36	38	34	40	32	30	30
	大三島大見	32	34	—	—	—	—	—
	大三島々江[V]	32	34	44	—	—	45	45
	大洲野佐来	43	45	19	25	28	27	27
	長浜櫛生	52	45	—	—	—	—	—
	長浜出海[V]	52	45	—	—	—	—	—
	土居	26	22	37	—	—	31	31
	上浦瀬戸崎[V]	37	39	—	—	—	—	—
	宇和島薬師谷	33	35	—	—	—	—	—
	宇和島保田	33	35	—	—	—	—	—
	保内喜木	37	33	—	—	—	—	—
	松山御幸	49	51	—	—	—	—	—
	三崎	41	39	—	—	—	—	—
	伊予玉川	33	38	—	—	—	—	—
	生名[V]	48	50	—	—	—	—	—
	宇和島下高串	33	35	—	—	—	—	—
	三崎二名津	25	37	—	—	—	—	—
	大洲大川	48	52	—	—	—	—	—
	三崎与侈[V]	37	45	—	—	—	—	—
	三崎串	37	44	—	—	—	—	—
	瀬戸	45	52	—	—	—	—	—
	長浜仁久	45	47	—	—	—	—	—
	大洲徳森	48	39	—	—	—	—	—
	伯方	34	22	—	—	—	—	—

送信場所	放送局						
香川	リモコン番号	1	2	4	5	6	7
		NHK総合	NHK Eテレ	西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち
	高松	24	13	15	17	21	18	27
	北讃岐	24	13	—	—	—	—	—
	西讃岐	24	13	15	17	21	18	28
	琴平	—	—	34	—	—	40	—
	小豆島	38	51	20	30	21	46	27
	讃岐白鳥	32	45	20	30	21	46	27
	坂出東	39	37	41	31	43	14	16
	国分寺	22	47	34	26	38	—	16
	仁尾	32	13	20	30	21	—	27
	詫間	33	26	41	31	19	—	47
	土庄	38	22	34	36	43	14	16
	綾上	26	22	34	36	43	—	16
	観音寺	32	29	34	—	—	—	—
	引田安戸	39	33	—	—	—	—	—
	大内丹生	38	51	—	—	—	—	—
	仁尾曽保	25	45	—	—	—	—	—
	大内水主[V]	24	18	—	—	—	—	—
	詫間名部戸[V]	33	45	20	30	—	—	—
	詫間生里[V]	19	22	15	31	—	—	—
	内海橘	32	33	—	—	—	—	—

送信場所	放送局						
愛媛	リモコン番号	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	南海放送	愛媛朝日テレビ	あいテレビ	テレビ愛媛
	伯方北浦[V]	34	22	—	—	—	—
	伯方伊方	34	52	—	—	—	—
	松山高浜[V]	45	47	—	—	—	—
	岩城	26	22	—	—	—	—
	大三島肥海	32	34	—	—	—	—
	伊予青島	37	36	38	28	48	44

送信場所	放送局						
高知	リモコン番号	1	2	4	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	高知放送	テレビ高知	高知さんさんテレビ
	高知	15	13	17	19	21
	虚空蔵	24	23	16	18	20
	土佐町	24	23	16	18	20
	窪川	34	33	30	31	35
	中村	28	29	25	27	26
	宿毛平田	34	36	37	41	42
	宿毛	15	23	16	24	21
	安芸	34	33	16	18	20
	佐川	28	29	25	27	26
	須崎	34	33	30	31	35
	中土佐	28	29	25	27	26
	本山	28	29	25	27	26
	大豊	45	47	34	36	35
	豊永	28	29	25	27	26
	吾川	28	29	30	27	26
	土佐清水	34	36	37	41	42
	室戸	28	29	25	27	26
	室戸岬	28	13	25	19	26
	椿原	28	29	25	27	26
	大正	24	23	16	18	20
	中村佐岡	34	36	37	41	42
	馬路	28	29	30	27	26
	北川	28	29	25	27	26
	窪川琴平	24	23	16	18	20
	物部	24	23	16	18	20
	窪川興津	50	49	46	48	47
	大野見	28	29	25	27	26
	矢井賀	34	33	30	31	32
	土佐葉山	28	29	25	27	26
	東津野	34	33	30	31	32
	池川	34	35	46	47	45
	仁淀	24	23	16	18	20
	佐喜浜	42	23	37	18	20
	大月弘見	28	29	25	27	26
	小筑紫	34	33	25	27	40
	東洋野根	42	23	16	18	20
	土佐大月	28	33	25	27	40
	下川口	28	29	30	27	26
	南国八京	28	29	25	27	26
	伊野鹿敷	34	36	25	27	26
	東洋名留川	28	29	25	27	26
	東洋甲浦	36	38	37	35	39
	安田	28	29	37	32	36
	室戸領家	24	23	22	41	35
	沖ノ島母島[V]	28	29	25	27	26
	沖ノ島弘瀬	28	29	25	27	26
	南国亀岩	28	29	25	27	26
	南国白木谷	28	29	25	27	26
	須崎久通	28	29	25	27	26
	佐川松崎	46	45	42	44	43
	大豊大田口	44	46	48	49	50
	田野[V]	42	44	—	—	—
	安芸川北	42	44	—	—	—
	芸西瓜生谷	28	29	25	27	26
	須崎小浜	28	26	—	—	—
	須崎西乱	28	26	—	—	—
	大豊岩原	45	47	—	—	—
	土佐佐賀	37	38	—	—	—
	土佐田井	45	47	—	—	—
	高知御畳瀬	43	45	—	—	—
	五台山	28	29	25	27	26

送信場所	放送局					
高知	リモコン番号	1	2	4	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	高知放送	テレビ高知	高知さんさんテレビ
	上ノ加江	42	44	—	—	—
	窪川志和[V]	28	29	—	—	—
	中浜	48	50	—	—	—
	土佐清水窪津	43	44	—	—	—
	室戸羽根	42	44	—	—	—
	大豊西峰	44	46	30	36	35
	山田神母ノ木	42	44	—	—	—
	十和	34	36	—	—	—

送信場所	放送局							
福岡	リモコン番号	1	2	3	4	5	7	8
		九州朝日放送	NHK Eテレ	NHK総合	RKB毎日放送	福岡放送	TVQ九州放送	テレビ西日本
	福岡	31	22	28	30	32	26	34
	北九州	31	42	40	30	32	27	29
	久留米	31	13	17	30	21	26	29
	大牟田	31	13	17	30	21	26	29
	宗像	23	22	35	24	20	26	18
	糸島[V]	31	22	28	30	32	26	34
	行橋[V]	31	42	40	30	32	27	29
	黒木	15	20	23	24	32	27	18
	須恵	23	22	28	30	43	26	34
	北九州田野浦	22	48	37	14	36	19	34
	苅田[V]	44	33	50	24	21	52	39
	北九州吉田	22	34	48	14	15	17	25
	杷木[V]	31	13	17	30	21	27	29
	南大牟田[V]	31	13	17	30	21	26	29
	鞍手[V]	44	42	36	30	32	27	29
	宝珠山	37	47	28	49	32	26	34
	筑前山田	31	13	17	30	21	26	29
	嘉穂	31	42	40	30	21	26	29
	後藤寺	23	42	43	30	20	26	29
	早良[V]	41	43	38	36	20	35	18
	太宰府[V]	23	49	38	36	20	35	18
	大河内	31	23	50	30	32	27	29
	築城	44	37	45	14	21	17	15
	寺内[V]	22	48	50	43	44	19	49
	呼野	41	37	36	24	15	19	39
	黒木谷[V]	15	20	23	24	32	27	18
	筑後矢部	16	22	40	24	43	19	34
	上陽[V]	16	22	40	41	43	19	34
	嶺田[V]	31	42	40	30	32	27	29
	北九州丸山	31	42	35	30	32	27	29
	松ケ江[V]	31	42	40	24	47	27	29
	藤松	23	42	35	30	37	19	46
	小竹[V]	31	42	40	30	32	46	44
	北九州伊川[V]	38	51	48	37	15	28	45
	星野	16	22	40	25	43	19	34
	八女山内[V]	16	22	40	25	43	19	34
	甘木千手	38	22	28	36	37	43	34
	戸切	48	38	37	45	44	46	49
	小峰[V]	31	42	40	30	32	27	29
	飯塚南[V]	41	49	25	39	43	46	38
	下三緒[V]	41	42	36	39	32	27	29
	豊津[V]	44	33	36	22	47	52	39
	玄海北	48	22	35	30	44	26	34
	深江[V]	42	50	52	41	46	35	43
	香春	44	22	15	48	37	28	34
	飯塚高雄	44	22	15	33	37	38	34
	若松[V]	31	42	34	30	32	27	29
	立花兼松[V]	37	20	23	24	32	27	34
	筑前宮田	16	13	14	24	20	15	18
	立花口[V]	31	22	28	30	32	26	34
	北九州小石[V]	31	42	34	30	32	27	29
	上毛唐原	31	33	36	30	32	27	29
	上毛土佐井	31	33	36	30	32	27	29
	北九州黒川	—	44	43	—	—	—	—
	北九州戸畑	—	42	34	—	—	—	—
	北九州牧山[V]	—	42	34	—	—	—	—
	上三緒[V]	31	42	40	30	32	27	29
	嘉穂庄内	37	49	25	14	43	46	19
	才田	44	20	15	33	24	35	38

送信場所	放送局			
福岡	リモコン番号	1	2	3	4	5	7	8
		九州朝日放送	NHK Eテレ	NHK総合	RKB毎日放送	福岡放送	TVQ九州放送	テレビ西日本
	嘉麻平	37	49	36	23	16	35	18
	豊前中村	44	33	36	24	21	41	39
	北九州谷町[V]	—	42	37	—	—	—	—
	豊前大村	44	33	36	24	21	41	39
	大牟田甘木	—	50	—	—	—	—	—
	久留米東	—	50	46	—	—	—	—
	岡垣	—	—	37	—	—	—	—
	添田	—	—	36	—	—	—	—
	西浦[V]	23	40	42	19	37	46	18

送信場所	放送局			
佐賀	リモコン番号	1	2	3
		NHK総合	NHK Eテレ	サガテレビ
	佐賀	33	25	44
	伊万里	33	25	44
	唐津	33	25	44
	日の隈	33	25	27
	肥前有田	33	25	44
	武雄[V]	33	25	44
	呼子	33	25	44
	嬉野	24	28	39
	多久	15	18	20
	江北[V]	15	18	20
	小城[V]	46	48	52
	大和川上[V]	35	32	—
	肥前大和	20	23	35
	有明深浦	27	32	37
	西有田	36	43	23
	肥前高串[V]	17	25	21
	伊万里黒川	28	32	24
	東脊振松隈[V]	51	52	48
	多久納所[V]	15	23	27
	肥前大浦	29	30	26
	仁比山	—	—	27
	基山城戸[V]	47	51	—
	基山宮脇	47	51	—
	基山園部[V]	18	20	—
	太良大浦[V]	52	46	27
	塩田[V]	35	32	15
	肥前富士	38	39	40
	肥前玄海	46	48	—
	唐津湊	14	17	—
	城内	33	25	44

送信場所	放送局						
長崎	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	長崎放送	長崎国際テレビ	長崎文化放送	テレビ長崎
	長崎	15	13	14	18	19	20
	佐世保	42	40	22	16	38	34
	諫早	15	51	23	18	45	20
	南串山	15	13	14	18	19	20
	南有馬	15	13	14	18	19	20
	島原	15	51	23	18	45	20
	福江	42	40	24	21	38	34
	平戸	36	49	39	18	19	20
	厳原[V]	36	49	28	45	52	20
	郷ノ浦	36	49	41	45	38	20
	大瀬戸	27	37	35	18	19	20
	有川	41	43	45	52	49	29
	松浦	36	49	37	18	19	35
	東長崎	24	35	31	49	17	47
	飯盛	24	41	23	49	45	47
	矢上	24	41	23	49	45	47
	外海	15	13	14	18	19	20
	長与[V]	15	13	14	18	19	20
	畝刈	47	49	30	44	36	33
	吉井	23	30	24	50	48	26
	佐々	42	40	22	16	38	34
	雲仙	50	36	41	28	49	47
	相浦	42	40	22	16	38	20
	世知原	42	40	22	16	38	34

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

地上デジタル放送チャンネル一覧表

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム（TLCモデム）
タイムサーバーLANシステム機材
衛　星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器（分波器）
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器（プリアンプ）
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索　引価格表

送信場所	放送局					
長崎	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	長崎放送	長崎国際テレビ	長崎文化放送	テレビ長崎
	江迎鹿町	41	43	24	33	27	26
	長崎滑石	15	13	14	18	19	20
	波佐見[V]	24	29	32	47	45	41
	松浦南	28	30	24	18	19	26
	平戸中	50	46	24	18	19	48
	平戸南	41	43	24	29	28	39
	野母崎	48	51	43	45	36	32
	奈摩	41	43	45	52	49	29
	松浦福島	23	13	15	—	—	38
	宇久	50	46	51	52	19	35
	三井楽	41	43	45	50	46	23
	早岐[V]	42	40	22	16	38	34
	長崎北	15	13	14	18	19	20
	長崎西山	15	13	14	18	19	20
	佐世保日野	42	40	22	16	38	34
	佐世保大野	23	30	21	36	33	32
	佐世保赤崎	42	40	22	16	38	34
	為石	39	43	23	—	—	45
	長崎南	15	13	14	18	19	20
	戸町	15	13	14	18	19	20
	蚊焼[V]	39	43	26	52	45	28
	阿翁	23	24	26	46	30	27
	西彼大島	21	36	44	52	49	33
	東彼杵	42	40	—	—	—	—
	野母高浜	48	49	43	44	46	47
	長崎平山[V]	42	40	41	47	33	34
	富江	41	43	45	49	46	36
	島原北	15	13	23	—	—	20
	松浦鷹島[V]	23	13	15	—	—	38
	北有馬東	31	33	35	43	39	37
	北有馬西[V]	31	33	35	48	39	37
	崎戸東	41	43	45	47	49	29
	崎戸西	41	43	45	47	49	29
	大島徳万	41	43	45	47	49	29
	奈良尾	30	32	33	44	39	36
	佐世保日宇	42	40	44	47	49	33
	大瀬戸雪浦	15	13	—	—	—	—
	南鹿町	28	13	14	18	19	25
	有川北	21	25	37	27	33	20
	御館山[V]	26	30	44	36	33	29
	長崎茂木	39	40	23	31	30	26
	加津佐	43	51	—	—	—	—
	松浦東[V]	23	13	15	45	46	47
	小値賀	50	46	51	52	19	35
	小佐々楠泊	25	26	14	18	19	20
	鬼木中尾	15	13	14	18	19	20
	崎山	47	51	39	—	—	32
	佐世保柚木	23	30	28	—	—	26

送信場所	放送局					
熊本	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	熊本放送	熊本県民テレビ	熊本朝日放送	テレビ熊本
	熊本託麻	29	25	40	46	30	18
	玉名	28	24	41	47	49	42
	鹿北	29	26	30	21	17	31
	玉東[V]	28	24	41	47	49	42
	牛深魚貫	37	38	36	31	29	32
	新和	20	40	26	37	31	27
	崎津	23	24	34	29	35	28
	河浦	19	13	18	17	15	14
	苓北	28	24	41	47	49	36
	天草	27	25	40	38	26	37
	水上	28	27	29	31	32	30
	本渡北	27	31	40	38	50	37
	本渡[V]	29	23	48	21	50	45
	有明上津浦	36	50	41	47	49	43
	倉岳	28	24	41	47	49	42
	栖本	14	13	18	21	15	19
	御所浦[V]	19	13	18	21	15	14
	泉	14	13	18	20	15	19
	小川海東[V]	27	25	29	44	31	39
	松島教良木[V]	37	39	40	44	45	43
	御所浦嵐口	29	23	43	30	32	36
	熊本春日	20	23	33	39	48	35
	熊本西[V]	32	35	36	45	50	38
	津奈木	23	13	18	17	15	14
	大矢野北	27	26	30	39	40	32
	牛深内の原	44	41	43	46	45	42
	牛深須口	43	40	41	37	39	33
	牛深真浦	43	48	41	37	39	33
	樋島	14	13	15	19	21	18
	二瀬本	28	24	29	31	33	42
	水俣西	35	33	17	23	25	21
	大矢野湯島[V]	27	25	45	44	48	33
	牛深浅海	45	43	41	37	39	35
	牛深深海	22	16	28	37	39	33
	南関[V]	35	27	37	48	50	46
	牛深山の浦	14	13	15	21	25	19
	本渡本町	25	13	18	19	15	14
	本渡下河内[V]	25	13	18	19	15	14
	宮田	28	24	41	47	49	42
	大矢野南[V]	29	31	21	17	40	35
	水俣東	16	13	18	24	15	14
	小島[V]	28	24	41	47	49	42
	牛深茂串	41	39	43	47	49	45
	津奈木赤崎	33	35	39	46	48	44
	松合[V]	33	24	37	48	50	46
	松尾西	26	30	34	40	43	37

送信場所	放送局					
大分	リモコン番号	1	2	3	4	5
		NHK総合	NHK Eテレ	大分放送	テレビ大分	大分朝日放送
	千歳	47	20	22	34	—
	九重	17	20	13	39	33
	山国	18	38	28	40	—
	緒方	38	20	46	34	48
	本耶馬溪[V]	49	38	46	47	—
	犬飼	47	20	13	35	—
	安岐朝来	31	40	28	26	—
	佐賀関[V]	44	30	40	26	—
	国見[V]	17	43	46	19	—
	湯平	19	20	29	31	33
	海添	35	51	29	20	31
	直入	36	52	22	48	19
	国東重藤[V]	39	38	28	31	—
	野津市[V]	23	51	49	47	31
	西庄内	49	39	37	47	41
	挾間谷	38	14	37	31	32
	挾間鬼崎	38	23	37	31	33
	竹田中央	51	39	37	35	41
	日出生	18	20	16	36	—
	東稙田[V]	15	14	22	34	33
	久住白丹	45	43	37	35	—
	五馬	18	38	40	36	—
	耶馬溪津民	18	20	28	19	—
	玖珠森	21	14	16	26	24
	久住	45	43	39	34	—
	臼杵下ノ江[V]	35	51	49	47	—
	大分西	39	43	38	45	41
	一尺屋[V]	47	51	46	48	—
	佐志生	35	51	46	48	—
	上津江	44	45	46	29	—
	前津江	29	51	13	36	—
	武蔵[V]	39	38	28	31	—
	豊後大田[V]	45	43	39	41	—
	竹田南	45	43	22	34	19
	天ヶ瀬出口[V]	29	41	46	39	—
	宇佐拝田	21	43	29	19	33
	東蒲江	25	23	33	42	—
	朝地戸崎	47	51	46	52	49
	蒲江	39	52	22	34	—
	香々地[V]	52	43	—	—	—
	大分桃園[V]	38	48	45	28	33
	耶馬溪柿坂	29	30	28	31	—
	津久見千怒	44	52	46	35	42
	朝地[V]	47	51	46	52	49
	南院内	19	23	35	31	32
	豊後今市[V]	44	20	37	38	—
	山香若宮	37	38	28	26	18
	耶馬溪下郷	29	30	28	31	—

大分	リモコン番号	1	2	3	4	5
		NHK総合	NHK Eテレ	大分放送	テレビ大分	大分朝日放送
	大分	15	14	22	34	32
	野津原[V]	15	14	22	34	32
	大分東[V]	15	14	22	34	32
	玖珠	15	23	22	25	42
	三重	17	16	29	26	18
	中津	15	14	22	34	25
	佐伯	15	14	22	26	18
	日田	15	20	16	25	33
	西日田	15	20	39	25	33
	国東	15	14	22	47	42
	津久見	17	30	40	26	18
	臼杵	15	14	22	26	18
	庄内	38	14	37	34	33
	西玖珠	29	30	28	31	19
	津久見南	44	52	46	35	42
	湯布院	17	20	29	31	33
	安心院	44	52	28	26	47
	安岐中央[V]	45	38	28	41	42
	竹田	15	14	13	25	23
	竹中	38	50	39	43	—
	西屋敷[V]	21	43	28	19	—

送信場所	放送局					
熊本	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	熊本放送	熊本県民テレビ	熊本朝日放送	テレビ熊本
	熊本	28	24	41	47	49	42
	人吉	17	25	18	20	21	19
	水俣	20	40	26	30	31	27
	牛深	20	13	26	30	28	27
	阿蘇	28	24	43	47	48	42
	南阿蘇[V]	20	18	21	25	27	23
	阿蘇北	14	13	15	20	21	19
	肥後小国	14	13	15	20	21	18
	矢部	15	13	18	25	27	20
	蘇陽	15	13	41	47	49	43
	三加和	28	24	41	47	49	42
	清和	39	38	40	46	48	35
	砥用	29	31	40	46	39	38
	菊水	27	25	33	46	48	35
	三角	29	25	37	44	48	33
	湯浦	43	48	41	47	49	42
	芦北	19	13	18	17	15	14
	立田山	14	13	26	21	15	27
	波野	27	51	40	44	50	42

送信場所	放送局					
宮崎	リモコン番号	1	2	3	6
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ宮崎	宮崎放送
	須木	28	26	32	30
	日向八戸	27	25	31	29
	岩戸	27	25	31	29
	日南南郷	29	28	31	30
	串間市木	20	18	24	26
	日向北川	27	25	31	29
	北諸塚	22	21	24	23
	南諸塚	36	34	40	38
	椎葉	36	34	40	38
	宮崎内海	28	26	32	30
	郷之原	28	26	32	30
	浦城	20	18	24	22
	北延岡	28	26	32	30
	油津	45	43	49	47
	折生迫	20	18	24	22
	杉安	20	18	24	22
	高岡	20	18	24	22
	日向草場	32	36	34	38
	門川	32	31	34	33
	大王谷	32	31	34	33
	佐土原	28	26	24	30
	美々津	28	26	24	22
	神門	20	18	24	22
	北島浦	18	17	29	26
	南島浦	20	19	28	27
	平和が丘	28	26	32	30
	えびの	45	43	49	47
	高鍋	28	26	32	30

送信場所	放送局						
鹿児島	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		南日本放送	NHK Eテレ	NHK総合	鹿児島讀賣テレビ	鹿児島放送	鹿児島テレビ放送
	鹿児島	40	18	34	29	36	42
	鹿屋	43	17	22	49	41	47
	枕崎	20	24	22	39	41	37
	阿久根[V]	25	13	15	19	14	21
	蒲生	20	24	22	26	41	47
	大口	25	24	22	19	41	21
	串木野	16	13	15	19	14	21
	南種子	16	13	15	17	14	18
	頴娃	16	13	15	45	14	35
	長島南	42	38	31	32	24	36
	長島北	28	42	46	18	44	34
	薩摩出水	38	33	29	43	50	36
	川内[V]	44	48	52	46	50	45
	名瀬	16	13	15	17	14	18
	志布志	20	18	23	45	39	21
	中之島	40	20	22	30	34	38
	財部	40	18	37	29	39	42
	瀬戸内	21	20	22	30	31	29
	末吉	20	24	23	26	19	21
	川内永利	27	33	28	26	31	37
	徳之島	16	13	15	17	14	18
	知名	21	20	22	25	24	23
	東市来	25	44	35	28	48	23
	吉松	27	43	45	18	17	23
	伊集院	16	13	15	19	14	21
	阿久根西目	31	30	32	17	23	29
	根占	16	13	15	23	14	21
	種子島	25	28	23	19	27	21
	山川	40	18	34	29	36	42
	大隅	20	24	23	26	19	21
	牧園	49	45	46	43	52	48
	鹿児島小野	40	18	34	23	36	42
	喜界	28	52	51	32	36	34
	日当山	25	23	27	—	—	21
	与論	30	29	37	33	35	31
	大口北	52	50	48	51	41	38
	内之浦	34	29	25	41	36	42
	田代	20	17	22	26	24	27
	坊津南	16	13	15	18	17	14

送信場所	放送局						
鹿児島	リモコン番号	1	2	3	4	5	8
		南日本放送	NHK Eテレ	NHK総合	鹿児島讀賣テレビ	鹿児島放送	鹿児島テレビ放送
	横川古城[V]	38	49	50	34	52	36
	輝北	—	24	23	—	—	—
	姶良	49	27	45	19	43	21
	大隅松山	37	29	34	—	—	32
	鹿児島千年[V]	21	24	22	25	14	16
	知覧	43	44	48	49	46	47
	枕崎木原	43	50	48	46	44	47
	市比野	27	33	28	39	31	37
	吹上永吉	43	45	44	46	28	27
	重富	—	27	45	—	—	—
	大隅横川	17	28	27	18	30	29
	大口西	26	36	27	—	—	34
	伊集院北[V]	33	17	23	—	—	31
	伊集院東[V]	39	33	35	31	41	37
	伊集院野田	39	41	35	20	22	37
	吹上北	16	13	15	17	14	27
	長島蔵之元[V]	25	14	15	33	19	21
	名瀬北	21	20	22	29	31	33
	赤尾木	50	52	48	33	49	19
	名瀬朝仁	45	43	47	23	27	49
	名瀬小宿	37	33	31	29	36	35
	笠利南	21	20	22	29	27	31
	長島小浜	43	14	15	51	23	35
	長島浜漉	23	14	15	17	24	35
	万膳	18	27	34	32	30	29
	鹿屋西[V]	46	19	23	45	36	42
	安房	32	35	34	30	33	31
	横川山ヶ野[V]	26	28	27	32	30	29
	一湊	40	29	34	30	32	36
	竜ヶ水	—	31	17	—	—	—
	与路	16	13	15	17	14	18
	田皆	30	28	41	—	—	29
	大和南	33	35	36	—	—	37
	大和北	21	20	22	30	31	29
	宇検北	51	25	23	50	27	28
	宇検南	39	49	47	45	43	41
	天城	34	36	32	—	—	38
	山	39	40	42	52	49	41
	面縄	39	26	27	—	—	41
	笠利	39	41	43	33	35	37
	住用北	36	43	42	34	44	45
	住用南	39	41	40	27	38	28
	水の久保	25	17	22	28	27	34
	桜島	15	51	50	—	—	13
	霧島	—	24	22	—	—	—
	鹿島藺牟田	16	13	15	19	14	21
	手打	43	28	27	46	45	44
	安納南	—	33	31	—	—	—
	国上[V]	—	32	30	—	—	—
	大隅福山	—	33	31	—	—	—
	山川成川	23	32	31	26	24	25
	坊津北	—	28	23	—	—	—
	名瀬浦上	—	20	22	—	—	—
	大勝	—	22	21	—	—	—
	川辺高田	44	50	48	49	46	47
	名瀬南	—	52	51	—	—	—
	薩摩	—	28	27	—	—	—
	西之表東	30	32	34	29	36	38
	羽島	40	44	35	29	36	42
	上伊集院	33	44	31	26	41	37
	指宿十町	46	50	48	51	44	52
	名瀬大熊	50	48	47	44	46	49
	中之島東	—	52	51	—	—	—
	伊仙	—	46	44	—	—	—

送信場所	放送局					
沖縄	リモコン番号	1	2	3	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	琉球放送	琉球朝日放送	沖縄テレビ放送
	佐敷	36	25	30	33	31
	平良	17	13	14	16	15
	本部	46	45	48	51	50
	沖縄石川	36	25	30	33	31
	久米島東	20	19	21	23	22
	多良間	22	18	43	47	45
	石垣	26	24	33	36	35
	川平	22	18	19	21	20
	祖納	17	13	32	48	42
	与那国	36	45	17	47	35
	内道	19	18	20	22	21
	胡屋	36	25	30	33	31
	宜野湾	21	19	44	48	46
	具志川	19	25	30	23	21
	伊是名西	37	39	31	35	33
	伊是名東	45	44	26	19	30
	大度	20	19	21	23	22
	高原	36	25	30	33	31
	北中城	34	32	38	42	40
	辺土名	45	44	46	50	48
	辺野古	37	35	39	43	41
	志喜屋	20	19	21	23	22
	運天原	45	44	46	51	50
	東江	20	19	21	23	22
	恩納	19	25	30	23	21
	数久田	45	36	47	51	49
	呉我	45	36	47	51	49
	南大東	32	27	34	38	36
	北大東	42	40	44	48	46

送信場所	放送局					
沖縄	リモコン番号	1	2	3	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	琉球放送	琉球朝日放送	沖縄テレビ放送
	沖縄	17	13	14	16	15
	今帰仁	38	40	34	42	32
	久米島	33	25	30	32	31

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

参考資料

チャンネル表

●VHF

チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
1	90～96	93
2	96～102	99
3	102～108	105
4	170～176	173
5	176～182	179
6	182～188	185
7	188～194	191
8	192～198	195
9	198～204	201
10	204～210	207
11	210～216	213
12	216～222	219

●ミッドバンド

チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
c13	108～114	111
c14	114～120	117
c15	120～126	123
c16	126～132	129
c17	132～138	135
c18	138～144	141
c19	144～150	147
c20	150～156	153
c21	156～162	159
c22	164～170	167

●スーパーハイバンド

チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
c23	222～228	225
c24 ※	228～234	231
c25 ※	234～240	237
c26 ※	240～246	243
c27 ※	246～252	249
c28	252～258	255
c29	258～264	261
c30	264～270	267
c31	270～276	273
c32	276～282	279
c33	282～288	285
c34	288～294	291
c35	294～300	297
c36	300～306	303
c37	306～312	309
c38	312～318	315
c39	318～324	321
c40	324～330	327
c41	330～336	333
c42	336～342	339
c43	342～348	345
c44	348～354	351
c45	354～360	357
c46	360～366	363
c47	366～372	369
c48	372～378	375
c49	378～384	381
c50	384～390	387
c51	390～396	393
c52	396～402	399
c53	402～408	405
c54	408～414	411
c55	414～420	417
c56	420～426	423
c57	426～432	429
c58	432～438	435
c59	438～444	441
c60	444～450	447
c61	450～456	453
c62	456～462	459
c63	462～468	465

※ アナログ放送には使用されません。

●UHF

チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
13	470～476	473
14	476～482	479
15	482～488	485
16	488～494	491
17	494～500	497
18	500～506	503
19	506～512	509
20	512～518	515
21	518～524	521
22	524～530	527
23	530～536	533
24	536～542	539
25	542～548	545
26	548～554	551
27	554～560	557
28	560～566	563
29	566～572	569
30	572～578	575
31	578～584	581
32	584～590	587
33	590～596	593
34	596～602	599
35	602～608	605
36	608～614	611
37	614～620	617
38	620～626	623
39	626～632	629
40	632～638	635
41	638～644	641
42	644～650	647
43	650～656	653
44	656～662	659
45	662～668	665
46	668～674	671
47	674～680	677
48	680～686	683
49	686～692	689
50	692～698	695
51	698～704	701
52	704～710	707
53	710～716	713
54	716～722	719
55	722～728	725
56	728～734	731
57	734～740	737
58	740～746	743
59	746～752	749
60	752～758	755
61	758～764	761
62	764～770	767

●SHF

チャンネル番号	周波数範囲(GHz)	中心周波数(GHz)
63	12.092～12.098	12.095
64	12.098～12.104	12.101
65	12.104～12.110	12.107
66	12.110～12.116	12.113
67	12.116～12.122	12.119
68	12.122～12.128	12.125
69	12.128～12.134	12.131
70	12.134～12.140	12.137
71	12.140～12.146	12.143
72	12.146～12.152	12.149
73	12.152～12.158	12.155
74	12.158～12.164	12.161
75	12.164～12.170	12.167
76	12.170～12.176	12.173
77	12.176～12.182	12.179
78	12.182～12.188	12.185
79	12.188～12.194	12.191
80	12.194～12.200	12.197

●BS-IF(BSAT-3/BSAT-4)

右旋局発:10.678GHz　左旋局発:9.505GHz

偏波	チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
右旋	BS-1	1032.23～1066.73	1049.48
	BS-3	1070.59～1105.09	1087.84
	BS-5	1108.95～1143.45	1126.20
	BS-7	1147.31～1181.81	1164.56
	BS-9	1185.67～1220.17	1202.92
	BS-11	1224.03～1258.53	1241.28
	BS-13	1262.39～1296.89	1279.64
	BS-15	1300.75～1335.25	1318.00
	BS-17	1339.11～1373.61	1356.36
	BS-19	1377.47～1411.97	1394.72
	BS-21	1415.83～1450.33	1433.08
	BS-23	1454.19～1488.69	1471.44
左旋	BS-2	2224.41～2258.91	2241.66
	BS-4	2262.77～2297.27	2280.02
	BS-6	2301.13～2335.63	2318.38
	BS-8	2339.49～2373.99	2356.74
	BS-10	2377.85～2412.35	2395.10
	BS-12	2416.21～2450.71	2433.46
	BS-14	2454.57～2489.07	2471.82
	BS-16	2492.93～2527.43	2510.18
	BS-18	2531.29～2565.79	2548.54
	BS-20	2569.65～2604.15	2586.90
	BS-22	2608.01～2642.51	2625.26
	BS-24	2646.37～2680.87	2663.62

●CS-IF(JCSAT-110A)

右旋局発:10.678GHz　左旋局発:9.505GHz

偏波	チャンネル番号	周波数範囲(MHz)	中心周波数(MHz)
右旋	ND26※	1532.75～1567.25	1550
	ND2	1595.75～1630.25	1613
	ND4	1635.75～1670.25	1653
	ND6	1675.75～1710.25	1693
	ND8	1715.75～1750.25	1733
	ND10	1755.75～1790.25	1773
	ND12	1795.75～1830.25	1813
	ND14	1835.75～1870.25	1853
	ND16	1875.75～1910.25	1893
	ND18	1915.75～1950.25	1933
	ND20	1955.75～1990.25	1973
	ND22	1995.75～2030.25	2013
	ND24	2035.75～2070.25	2053
左旋	ND25※	2708.75～2743.25	2726
	ND1	2748.75～2783.25	2766
	ND3	2788.75～2823.25	2806
	ND5	2828.75～2863.25	2846
	ND7	2868.75～2903.25	2886
	ND9	2908.75～2943.25	2926
	ND11	2948.75～2983.25	2966
	ND13	2988.75～3023.25	3006
	ND15	3028.75～3063.25	3046
	ND17	3068.75～3103.25	3086
	ND19	3108.75～3143.25	3126
	ND21	3148.75～3183.25	3166
	ND23	3188.75～3223.25	3206

※ ND25、ND26の使用は未定です。

●JCSAT-3A号

スカイパーフェクTV　　偏波V:垂直偏波　H:水平偏波

偏波	チャンネル番号	受信周波数(GHz)		CSコンバータ出力周波数(MHz)			
		周波数範囲	中心周波数	局発11.2GHz		局発10.678GHz	
				周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
V	K-1(JD17)	12.250～12.286	12.268	1050～1086	1068	1572～1608	1590
	K-3(JD19)	12.290～12.326	12.308	1090～1126	1108	1612～1648	1630
	K-5(JD21)	12.330～12.366	12.348	1130～1166	1148	1652～1688	1670
	K-7(JD23)	12.370～12.406	12.388	1170～1206	1188	1692～1728	1710
	K-9(JD25)	12.410～12.446	12.428	1210～1246	1228	1732～1768	1750
	K-11(JD27)	12.450～12.486	12.468	1250～1286	1268	1772～1808	1790
	K-13(JD1)	12.4945～12.5215	12.508	1294.5～1321.5	1308	1816.5～1843.5	1830
	K-15(JD3)	12.5245～12.5515	12.538	1324.5～1351.5	1338	1846.5～1873.5	1860
	K-17(JD5)	12.5545～12.5815	12.568	1354.5～1381.5	1368	1876.5～1903.5	1890
	K-19(JD7)	12.5845～12.6115	12.598	1384.5～1411.5	1398	1906.5～1933.5	1920
	K-21(JD9)	12.6145～12.6415	12.628	1414.5～1441.5	1428	1936.5～1963.5	1950
	K-23(JD11)	12.6445～12.6715	12.658	1444.5～1471.5	1458	1966.5～1993.5	1980
	K-25(JD13)	12.6745～12.7015	12.688	1474.5～1501.5	1488	1996.5～2023.5	2010
	K-27(JD15)	12.7045～12.7315	12.718	1504.5～1531.5	1518	2026.5～2053.5	2040
H	K-2(JD18)	12.270～12.306	12.288	1070～1106	1088	1592～1628	1610
	K-4(JD20)	12.310～12.346	12.328	1110～1146	1128	1632～1668	1650
	K-6(JD22)	12.350～12.386	12.368	1150～1186	1168	1672～1708	1690
	K-8(JD24)	12.390～12.426	12.408	1190～1226	1208	1712～1748	1730
	K-10(JD26)	12.430～12.466	12.448	1130～1266	1248	1752～1788	1770
	K-12(JD28)	12.470～12.506	12.488	1270～1306	1288	1792～1828	1810
	K-14(JD2)	12.5095～12.5365	12.523	1309.5～1336.5	1323	1831.5～1858.5	1845
	K-16(JD4)	12.5395～12.5665	12.553	1339.5～1366.5	1353	1861.5～1888.5	1875
	K-18(JD6)	12.5695～12.5965	12.583	1369.5～1396.5	1383	1891.5～1918.5	1905
	K-20(JD8)	12.5995～12.6265	12.613	1399.5～1426.5	1413	1921.5～1948.5	1935
	K-22(JD10)	12.6295～12.6565	12.643	1429.5～1456.5	1443	1951.5～1978.5	1965
	K-24(JD12)	12.6595～12.6865	12.673	1459.5～1486.5	1473	1981.5～2008.5	1995
	K-26(JD14)	12.6895～12.7165	12.703	1489.5～1516.5	1503	2011.5～2038.5	2025
	K-28(JD16)	12.7195～12.7465	12.733	1519.5～1546.5	1533	2041.5～2068.5	2055

●JCSAT-4B号

スカイパーフェクTV　　偏波V:垂直偏波　H:水平偏波

偏波	チャンネル番号	受信周波数(GHz)		CSコンバータ出力周波数(MHz)			
		周波数範囲	中心周波数	局発11.2GHz		局発10.678GHz	
				周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
V	K-1	12.2545～12.2815	12.268	1054.5～1081.5	1068	1576.5～1603.5	1590
	K-3	12.2845～12.3115	12.298	1084.5～1111.5	1098	1606.5～1633.5	1620
	K-5	12.3145～12.3415	12.328	1114.5～1141.5	1128	1636.5～1663.5	1650
	K-7	12.3445～12.3715	12.358	1144.5～1171.5	1158	1666.5～1693.5	1680
	K-9	12.3745～12.4015	12.388	1174.5～1201.5	1188	1696.5～1723.5	1710
	K-11	12.4045～12.4315	12.418	1204.5～1231.5	1218	1726.5～1753.5	1740
	K-13	12.4345～12.4615	12.448	1234.5～1261.5	1248	1756.5～1783.5	1770
	K-15	12.4645～12.4915	12.478	1264.5～1291.5	1278	1786.5～1813.5	1800
	K-17 (JD1)	12.4945～12.5215	12.508	1294.5～1321.5	1308	1816.5～1843.5	1830
	K-19 (JD3)	12.5245～12.5515	12.538	1324.5～1351.5	1338	1846.5～1873.5	1860
	K-21 (JD5)	12.5545～12.5815	12.568	1354.5～1381.5	1368	1876.5～1903.5	1890
	K-23 (JD7)	12.5845～12.6115	12.598	1384.5～1411.5	1398	1906.5～1933.5	1920
	K-25 (JD9)	12.6145～12.6415	12.628	1414.5～1441.5	1428	1936.5～1963.5	1950
	K-27 (JD11)	12.6445～12.6715	12.658	1444.5～1471.5	1458	1966.5～1993.5	1980
	K-29 (JD13)	12.6745～12.7015	12.688	1474.5～1501.5	1488	1996.5～2023.5	2010
	K-31 (JD15)	12.7045～12.7315	12.718	1504.5～1531.5	1518	2026.5～2053.5	2040
H	K-2	12.2695～12.2965	12.283	1069.5～1096.5	1083	1591.5～1618.5	1605
	K-4	12.2995～12.3265	12.313	1099.5～1126.5	1113	1621.5～1648.5	1635
	K-6	12.3295～12.3565	12.343	1129.5～1156.5	1143	1651.5～1678.5	1665
	K-8	12.3595～12.3865	12.373	1159.5～1186.5	1173	1681.5～1708.5	1695
	K-10	12.3895～12.4165	12.403	1189.5～1216.5	1203	1711.5～1738.5	1725
	K-12	12.4195～12.4465	12.433	1219.5～1246.5	1233	1741.5～1768.5	1755
	K-14	12.4495～12.4765	12.463	1249.5～1276.5	1263	1771.5～1798.5	1785
	K-16	12.4795～12.5065	12.493	1279.5～1306.5	1293	1801.5～1828.5	1815
	K-18 (JD2)	12.5095～12.5365	12.523	1309.5～1336.5	1323	1831.5～1858.5	1845
	K-20 (JD4)	12.5395～12.5665	12.553	1339.5～1366.5	1353	1861.5～1888.5	1875
	K-22 (JD6)	12.5695～12.5965	12.583	1369.5～1396.5	1383	1891.5～1918.5	1905
	K-24 (JD8)	12.5995～12.6265	12.613	1399.5～1426.5	1413	1921.5～1948.5	1935
	K-26 (JD10)	12.6295～12.6565	12.643	1429.5～1456.5	1443	1951.5～1978.5	1965
	K-28 (JD12)	12.6595～12.6865	12.673	1459.5～1486.5	1473	1981.5～2008.5	1995
	K-30 (JD14)	12.6895～12.7165	12.703	1489.5～1516.5	1503	2011.5～2038.5	2025
	K-32 (JD16)	12.7195～12.7465	12.733	1519.5～1546.5	1533	2041.5～2068.5	2055

●ブロックコンバータ伝送(共同受信)

偏波	チャンネル番号	CS-IF 中心周波数
V	K-13(JD1)	1400
	K-15(JD3)	1430
	K-17(JD5)	1460
	K-19(JD7)	1490
	K-21(JD9)	1520
	K-23(JD11)	1550
	K-25(JD13)	1580
	K-27(JD15)	1610
H	K-14(JD2)	1670
	K-16(JD4)	1700
	K-18(JD6)	1730
	K-20(JD8)	1760
	K-22(JD10)	1790
	K-24(JD12)	1820
	K-26(JD14)	1850
	K-28(JD16)	1880

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

㊥受注生産品 | ㊦近日発売品 | ㊧在庫品限り | ㊨付属品 | ㊩価格問合せ

参考資料

各周波数 BS・CS放送チャンネル

●BS-IF、CS-IF周波数配列表

※チャンネル詳細（周波数範囲等）はP.154～をご参照ください。

	受信する放送	衛星名	コンバータの局部発振周波数（GHz）	偏波	チャンネル配列
BS	従来放送、4K放送	BSAT-3	10.678	右旋	1049.48 BS-1 / 1087.84 BS-3 / 1126.2 BS-5 / 1164.56 BS-7 / 1202.92 BS-9 / 1241.28 BS-11 / 1279.64 BS-13 / 1318 BS-15 / 1356.36 BS-17 / 1394.72 BS-19 / 1433.08 BS-21 / 1471.44 BS-23
	4K・8K放送	BSAT-4	9.505	左旋	
110度CS	スカパー!	JCSAT-110A	10.678	右旋	1550 ND26 / 1613 ND2 / 1653 ND4 / 1693 ND6 / 1733 ND8 / 1773 ND10 / 1813 ND12
	4K放送		9.505	左旋	
CS	スカパー!プレミアムサービス	JCSAT-3A	11.2	水平	1088 K-2 [JD18] / 1128 K-4 [JD20] / 1168 K-6 [JD22] / 1208 K-8 [JD24] / 1248 K-10 [JD26] / 1288 K-12 [JD28] / 1323 K-14 [JD2] / 1353 K-16 [JD4] / 1383 K-18 [JD6] / 1413 K-20 [JD8] / 1443 K-22 [JD10] / 1473 K-24 [JD12] / 1503 K-26 [JD14] / 1533 K-28 [JD16]
				垂直	1068 K-1 [JD17] / 1108 K-3 [JD19] / 1148 K-5 [JD21] / 1188 K-7 [JD23] / 1228 K-9 [JD25] / 1268 K-11 [JD27] / 1308 K-13 [JD1] / 1338 K-15 [JD3] / 1368 K-17 [JD5] / 1398 K-19 [JD7] / 1428 K-21 [JD9] / 1458 K-23 [JD11] / 1488 K-25 [JD13] / 1518 K-27 [JD15]
		JCSAT-4B		水平	1083 K-2 / 1113 K-4 / 1143 K-6 / 1173 K-8 / 1203 K-10 / 1233 K-12 / 1263 K-14 / 1293 K-16 / 1323 K-18 [JD3] / 1353 K-20 [JD4] / 1383 K-22 [JD6] / 1413 K-24 [JD8] / 1443 K-26 [JD10] / 1473 K-28 [JD12] / 1503 K-30 [JD14] / 1533 K-32 [JD16]
				垂直	1068 K-1 / 1098 K-3 / 1128 K-5 / 1158 K-7 / 1188 K-9 / 1218 K-11 / 1248 K-13 / 1278 K-15 / 1308 K-17 [JD1] / 1338 K-19 [JD3] / 1368 K-21 [JD5] / 1398 K-23 [JD7] / 1428 K-25 [JD9] / 1458 K-27 [JD11] / 1488 K-29 [JD13] / 1518 K-31 [JD15]
		JCSAT-3A	10.678	水平	1610 K-2 [JD18] / 1650 K-4 [JD20] / 1690 K-6 [JD22] / 1730 K-8 [JD24] / 1770 K-10 [JD26] / 1810 K-12 [JD28] / 1845 K-14 [JD2]
				垂直	1590 K-1 [JD17] / 1630 K-3 [JD19] / 1670 K-5 [JD21] / 1710 K-7 [JD23] / 1750 K-9 [JD25] / 1790 K-11 [JD27] / 1830 K-13 [JD1]
		JCSAT-4B		水平	1605 K-2 / 1635 K-4 / 1665 K-6 / 1695 K-8 / 1725 K-10 / 1755 K-12 / 1785 K-14 / 1815 K-16 / 1845 K-18 [JD2]
				垂直	1590 K-1 / 1620 K-3 / 1650 K-5 / 1680 K-7 / 1710 K-9 / 1740 K-11 / 1770 K-13 / 1800 K-15 / 1830 K-17 [JD1]

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850

2023年7月1日時点の情報です。

チャンネル配列

BS-2 2241.66 / BS-4 2280.02 / BS-6 2318.38 / BS-8 2356.74 / BS-10 2395.10 / BS-12 2433.46 / BS-14 2471.82 / BS-16 2510.18 / BS-18 2548.54 / BS-20 2586.90 / BS-22 2625.26 / BS-24 2663.62

1853 ND14 / 1893 ND16 / 1933 ND18 / 1973 ND20 / 2013 ND22 / 2053 ND24

2726 ND25 / 2766 ND1 / 2806 ND3 / 2846 ND5 / 2886 ND7 / 2926 ND9 / 2966 ND11 / 3006 ND13 / 3046 ND15 / 3086 ND17 / 3126 ND19 / 3166 ND21 / 3206 ND23

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 [MHz]

1860 1875 K-15 [JD3] / 1890 1905 K-17 [JD5] / 1920 1935 K-19 [JD7] / 1950 1965 K-21 [JD9] / 1980 1995 K-23 [JD11] / 2010 2025 K-25 [JD13] / 2040 2055 K-27 [JD15]

1860 1875 K-19 [JD3] / 1890 1905 K-21 [JD5] / 1920 1935 K-23 [JD7] / 1950 1965 K-25 [JD9] / 1980 1995 K-27 [JD11] / 2010 2025 K-29 [JD13] / 2040 2055 K-31 [JD15]

●BS放送（右旋）のテレビチャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
BS-1	BS朝日 BS-TBS BSテレ東
BS-3	WOWOWプライム NHK BSプレミアム
BS-5	WOWOWライブ WOWOWシネマ
BS-7	BS日テレ4K BS朝日4K BSテレ東4K
BS-9	スターチャンネル1 BS11 BS12トゥエルビ（TwellV）
BS-11	BSキャンパスex BSキャンパスon BS釣りビジョン

トランスポンダ番号	番組名
BS-13	BS日テレ BSフジ BSアニマックス
BS-15	NHK BS1 スターチャンネル2 スターチャンネル3
BS-17	NHK BS 4K BS-TBS 4K BSフジ 4K
BS-19	J SPORTS 1 J SPORTS 2 J SPORTS 3 J SPORTS 4
BS-21	WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 グリーンチャンネル BS日本映画専門チャンネル
BS-23	ディズニー・チャンネル BS松竹東急 BS Japanext BSよしもと

●BS放送（左旋）のテレビチャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
BS-8	ショップチャンネル4K 4K QVC
BS-12	WOWOW 4K
BS-14	NHK BS 8K

●110度CS放送（右旋）のテレビチャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
ND2	TBSチャンネル 1　最新ドラマ・音楽・映画 テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ テレ朝チャンネル 2 ニュース・情報・スポーツ ディズニージュニア
ND4	スカイA 時代劇専門チャンネル エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ MTV
ND6	ホームドラマチャンネル　韓流・時代劇・国内ドラマ ミュージック・エア 歌謡ポップスチャンネル 海外アニメ！カートゥーンネットワーク ディスカバリーチャンネル アニマルプラネット CNNj 囲碁・将棋チャンネル
ND8	ショップチャンネル 東映チャンネル Mnet 日テレNEWS24

トランスポンダ番号	番組名
ND10	衛星劇場 KBS World スポーツライブ+ スカチャン1
ND12	GAORA SPORTS MUSIC ON! TV（エムオン!） キッズステーション　テレビアニメ・劇場版・OVA ナショナル ジオグラフィック
ND14	ザ・シネマ ファミリー劇場 スーパー！ドラマTV　#海外ドラマ☆エンタメ ヒストリーチャンネル　日本・世界の歴史&エンタメ
ND16	TAKARAZUKA SKY STAGE AXN海外ドラマ AXNミステリー 100%ヒッツ！スペースシャワーTV プラス アニメシアター X（AT-X） BBCワールドニュース

トランスポンダ番号	番組名
ND18	ムービープラス ゴルフネットワーク チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 女性チャンネル♪ LaLa TV
ND20	フジテレビONE スポーツ・バラエティ フジテレビTWO ドラマ・アニメ フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 音楽・ライブ！ スペースシャワー TV
ND22	QVC（キューヴィーシー） TBSチャンネル2　名作ドラマ・スポーツ・アニメ FOX TBS NEWS
ND24	映画・チャンネルNECO 日テレジータス MONDO TV 日テレプラス　ドラマ・アニメ・音楽ライブ

●110度CS放送（左旋）のテレビチャンネル一覧

トランスポンダ番号	番組名
ND9	J SPORTS 1(4K) J SPORTS 2(4K)
ND11	J SPORTS 3(4K) J SPORTS 4(4K)
ND19	スターチャンネル 4K スカチャン1 4K
ND21	スカチャン2 4K
ND23	日本映画+時代劇 4K

※ スカパー JSAT（株）が有料放送管理事業者として、上記全ての衛星基幹放送事業者が提供している有料放送の役務に係る管理業務を行っているもの。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク
受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

参考資料

方位角・仰角・偏波角表

BSAT-3a・BSAT-3b・BSAT-3c・JCSAT-110A（BS・110度CS）

受信点	方位角(°)	仰角(°)	受信点	方位角(°)	仰角(°)	受信点	方位角(°)	仰角(°)
旭川	222.5	30.1	新潟	222.1	36.6	松江	216.5	42.1
札幌	221.7	31.2	長野	221.9	38.2	岡山	217.9	42.3
青森	222.3	33.3	富山	220.7	38.7	広島	216.2	43.4
盛岡	223.4	34.0	金沢	220.1	39.1	松山	217.0	43.7
仙台	224.0	35.3	静岡	223.3	39.4	高知	218.2	43.5
秋田	222.2	34.5	名古屋	221.5	40.1	福岡	213.9	45.2
福島	223.9	35.9	京都	220.1	40.9	長崎	213.8	46.3
前橋	223.1	37.9	大阪	222.0	41.4	熊本	214.9	45.8
東京	224.4	38.1	和歌山	219.9	42.0	鹿児島	215.6	47.0
横浜	224.5	38.3	鳥取	217.8	41.4	那覇	215.8	53.6


JCSAT 3A号（パーフェクTV!　サービス　東経128度）

受信点	方位角(°)	仰角(°)	偏波角(°)	受信点	方位角(°)	仰角(°)	偏波角(°)	受信点	方位角(°)	仰角(°)	偏波角(°)
稚内	198.9	36.0	13.1	新潟	197.6	44.6	13.8	松江	188.6	48.2	7.0
旭川	200.3	37.5	14.5	長野	196.8	46.1	13.4	岡山	190.3	49.2	8.5
札幌	199.1	38.5	13.9	富山	195.2	46.3	12.1	広島	187.8	49.8	6.4
青森	199.1	41.0	14.4	金沢	194.3	46.6	11.5	松山	188.5	50.3	7.1
仙台	200.3	43.7	15.8	静岡	197.8	47.9	14.5	高知	190.0	50.5	8.3
秋田	198.6	42.4	14.2	名古屋	195.3	48.0	12.5	福岡	184.3	50.9	3.6
福島	199.9	44.3	15.6	京都	193.3	48.5	10.9	長崎	183.5	51.9	2.9
前橋	198.3	46.2	14.6	大阪	193.1	49.0	10.7	熊本	185.0	51.7	4.2
東京	199.6	46.8	15.8	和歌山	192.6	49.5	10.4	鹿児島	184.9	53.1	4.1
横浜	199.6	47.0	15.9	鳥取	190.6	48.2	8.6	那覇	179.3	59.4	−0.6


JCSAT 4B号（スカイサービス　東経124度）

受信点	方位角(°)	仰角(°)	偏波角(°)	受信点	方位角(°)	仰角(°)	偏波角(°)	受信点	方位角(°)	仰角(°)	偏波角(°)
稚内	204.1	34.8	16.7	新潟	203.6	43.3	18.4	松江	195.2	47.5	12.3
旭川	205.3	36.3	18.2	長野	203.0	44.9	18.2	岡山	197.1	48.3	14.0
札幌	204.6	37.3	17.7	富山	201.4	45.2	17.0	広島	194.7	49.0	12.1
青森	204.8	39.8	18.5	金沢	200.7	45.5	16.5	松山	195.5	49.6	12.8
仙台	206.1	42.3	20.2	静岡	204.1	46.6	19.6	高知	196.9	49.6	14.0
秋田	204.3	41.1	18.5	名古屋	201.8	46.9	17.7	福岡	191.5	50.4	9.5
福島	205.8	43.0	20.1	京都	199.9	47.4	16.2	長崎	190.8	51.4	9.0
前橋	204.4	44.9	19.4	大阪	199.7	47.9	16.1	熊本	192.3	51.1	10.3
東京	205.7	45.4	20.7	和歌山	199.3	48.5	15.9	鹿児島	192.4	52.6	10.5
横浜	205.8	45.6	20.8	鳥取	197.2	47.4	13.9	那覇	188.3	59.1	7.5


■方位角とは…
真北から東まわりに測った角度。
磁北とは磁石の指針がさす北であり、真北とは5°～9°の偏差があります。
※上記の表は真北からの角度を表示しています。



■仰角とは…
受信地点から衛星を見上げた角度。
（上向き角度）



■偏波角とは…
CS衛星の水平と地上の水平との傾き。
受信地点で傾きが異なります。
コンバータをまわして偏波面を合わせます。



CSアンテナをコンバータ背後から見た図

テレビ共同受信システム機器シンボルマーク一覧

名称	略号	シンボル	摘要
幹線	TL		●各線を区別する場合は幹線・分岐線・分配線の順に太さをかえる。 ●電力を重畳する場合は次のとおり表す。 ●配管の部分は次のとおり表す。
分岐線	BL		
分配線	FL		
引込線	DL		
FMアンテナ	ANT	FM	
VHFアンテナ	ANT	VHF	
UHFアンテナ	ANT	UHF	
衛星用アンテナ	ANT		
ヘッドエンド	HE		地図上で幹線を接続する三角形頂点がその位置を示すようにする。
コンバータ（チャンネル変換器）	CONV		
受信用増幅器（ヘッドアンプ）	HA		
線路増幅器（トランクアンプ）	TA	TA	片方向
延長増幅器（ラインアンプ）	EA	EA	片方向
幹線分岐増幅器	TBA	TBA	分岐端子数に応じて線を出す。この場合は4分岐。片方向。
分岐増幅器	BA	BA	分岐端子数に応じて線を出す。この場合は4分岐。片方向。
双方向増幅器			この場合は下り方向4分岐
混合器（ミキサ）	MIX	MIX	混合数に応じて線を入れる。
1分岐器	DC（TO）		タップオフ(TO)も同記号
2分岐器	DC（TO）		タップオフ(TO)も同記号
4分岐器	DC（TO）		タップオフ(TO)も同記号
2分配器	D		
3分配器	D		
4分配器	D		
6分配器	D		
8分配器	D		
電源挿入器（低圧電力付加器）	P1		
電源供給器（パワーサプライ）	PS	PS	
保安器	SB		または
分波器（スプリッタ）	S		
直列ユニット中間用（75Ω端子）	SU		1端子型
直列ユニット中間用（75Ω2端子）	SU		2端子型
直列ユニット端末用（75Ω端子）	SU	R	1端子型
直列ユニット端末用（75Ω2端子）	SU	R	2端子型
整合器	M		

名称	略号	シンボル	摘要
壁面端子（テレビ端子）	WO		1端子型
			2端子型
テレビ受像器	TV	TV	
ローパスフィルタ	LPF	L	
ハイパスフィルタ	HPF	H	
バンドパスフィルタ	BPF	B	
帯域除去フィルタ	BEF	BE	
レベル調整器（レベルバランサ）	LS		
ダミー抵抗	R		終端抵抗器
アッテネータ	ATT		減衰器
パイロット信号発生器	PG		または PG
変調器	MOD	MOD	FM、VHF、UHF等を傍記する。
TVシグナルプロセッサ	TV SP	TVSP	または
復調器	DEM	DEM	
CS・BS-UV混合器	CS・BS-UV MIX	CS・BS / UV	
BS受信機	BS TUN	BS TUN	
CS受信機	CS TUN	CS TUN	
BSデジタル放送受信機	BS DTUN	BS DTUN	
CSデジタル放送受信機	CS DTUN	CS DTUN	
地上デジタル放送受信機	OFDM TUN	OFDM TUN	

光関連システム機器シンボルマーク一覧

名称	略号	シンボル	摘要
光ファイバケーブル	OP		
光ファイバ接続点	SPL		
クロージャ	CL	CL（直線接続の例）	
光送信器(直接変調型)	E／O	E/O	
光受信器	O／E	O/E	
光ノード(光送受信器)	OPT N	N（2出力例）	
光増幅器	OPT A	OPT	
光分岐器	OPT C	（4分岐の例）	
波長多重合波器	WDM	2.1 / 2.2 WDM	
光減衰器	OPT AT	ATT	
成端箱	OPT JB		
光終端器	OPT T		

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

防災行政無線関連機器
リモートポスティングシステム
情報分電盤
同軸LANシステム（TLCモデム）
タイムサーバーLANシステム機材
衛星アンテナ
地上放送用アンテナ
建柱資材
混合器（分波器）
フィルタアッテネータ
ブースタホーム用
ブースタ共同受信用
ブースタCATV用
前置増幅器（プリアンプ）
分岐器分配器
直列ユニットテレビ端子
ケーブル付分波器
コネクタプラグ
レベルメータ同軸ケーブル
OFDM変調器信号監視ユニット
光システム機器
電源供給器保安器 他
パック商品
参考資料
索引価格表

参考資料

用語集

テレビ受信関連用語

■VHF放送
超短波帯(30～300MHz)の電波をVHF(Very High Frequency)といい、FMラジオ放送として76～95MHz、V-Low帯のマルチメディア放送として95～108MHzが割り当てられています。

■UHF放送
極超短波帯(300～3000MHz)の電波をUHF(Ultra High Frequency)といい、地上デジタルテレビ放送、業務用通信、携帯電話などに使用され、テレビ放送では470～710MHzで40チャンネルが使用されています。

■BS放送
BSとはBroadcasting Satelliteの略称で放送衛星のことをいい、放送衛星からの放送をBS放送といいます。

※新4K8K衛星放送
2018年12月より開始された新たなサービスです。詳細は巻頭ページをご参照ください。

■CS放送
CSとはCommunications Satelliteの略称で通信衛星のことをいい、通信衛星からの放送をCS放送といいます。

■水平偏波・垂直偏波
送信アンテナから送出された電波の偏波面が、大地に対して水平である電波を水平偏波、垂直である電波を垂直偏波といいます。設置されたアンテナの偏波設定が異なると、良好に受信する事ができません。

■dB(デシベル)
放送など電気通信分野で電波の強さを表す単位として使われます。入力電力と出力電力との比の常用対数をB(ベル)といい、その10分の1倍(=d・デシ)をデシベル(dB)といいます。

■dBμV(デシベルマイクロボルト)
1μVを0dBとしたもので、電波の強さを表す基準の一つとして使用されています。

■インピーダンス
高周波を伝送する回路における抵抗値のことをいい、単位はΩ(オーム)で表されます。一般的な受信システムでは75Ωとなっています。

■ブロックノイズ
デジタル放送では受信障害を補正できる限界を越えると急激に画質が劣化します。その限界点前後で発生するモザイク状の画像をブロックノイズといいます。

■ブラックアウト
デジタル放送では受信障害を補正できる限界点を下回ると画像は全く映らなくなります。この状態をブラックアウトといいます。

■OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
OFDM(直交周波数分割多重)とは、地上デジタル放送等に用いられる伝送方式の一つです。マルチパス妨害等に強いといった特徴があります。

■BER(Bit Error Rate)
符号(ビット)誤り率のことをいいます。復調したデジタル信号において、総ビット中何ビットの情報に誤りがあるかの比率を示し、電波の品質を表す指標となります。地上デジタル放送や、BS・110度CSデジタル放送では、受信機入力でのBER(ビタビ復号後)が2×10^{-4}以下であれば、良好な受信が可能です。

BERの測定値と信号品質の状態　2×10^{-4}

BER	10-1	10-2	10-3	10-4	10-5	10-6	10-7	10-8
チェッカー表示	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	0.0

データ誤りが多く受信不可　データ誤りはあるが誤り訂正により受信可能　データ誤りなし

■MER(Modulation Error Ratio)
受信信号の位相・振幅誤差の電力値と、送信時の理想的なコンスタレーション・ポイントの電力値との比をいい、電波の品質を表す指標の一つです。

■C/N
搬送波対雑音比のことをいい、電波の品質を表します。特にデジタル放送においては重要な指標となり、数値が大きい程品質が良くなります。地上デジタル放送受信では、受信機入力でのC/N値が24dB以上必要とされています。

アンテナ機器用語

■受風面積
BSアンテナでは、風が当る、パラボラアンテナ構成部位の投影面積をいいます。FM/UHFアンテナでは、アンテナのビーム方向と垂直方向から吹き付ける風が当たる、アンテナ構成部位の投影面積をいいます。おもに、アンテナ設置時の強度計算に使用します。

■受信可能風速(BSアンテナ)
アンテナに風圧がかかっている間、電気的性能の低下が許容範囲内にある時の最大風速をいいます。

■復元可能風速(BSアンテナ)
アンテナに風圧を加えた後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能(アンテナ利得)を満足する最大風速をいいます。

■破壊風速(BSアンテナ)
アンテナに風圧を加えている間に、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速をいいます。

■G/T(ジーオーバーティ)(BSアンテナ)
アンテナ利得とコンバータの内部で発生する雑音(等価雑音温度)との比をいい、アンテナの性能をひとつの数字で表現したものがG/Tです。この値が大きいほど性能の良いアンテナであり、単位dB/Kで表します。

■動作利得(FM/UHFアンテナ)
受信アンテナの前方向に対する感度を表します。半波長ダイポールアンテナの感度を基準として、何倍の感度を持っているかをデシベル(dB)で表します。一般的に、素子数が多いアンテナほど利得が高くなります。

■前後比(FM/UHFアンテナ)
アンテナの前方感度と、真後ろから±60度の範囲内における最大感度との比をいいデシベル(dB)で表します。この数値が大きいほど後方からの雑音や妨害波の影響を受けにくくなります。

■半値幅(FM/UHFアンテナ)
アンテナの指向性の鋭さを表すもので、アンテナの感度が前方最大感度の−3dBになる角度の幅を半値幅といいます。一般に、素子数が多いほど半値幅は狭くなり、半値幅が狭いほど斜め前方向からの妨害波の影響が少なくなります。

同軸伝送機器用語

■VSWR(電圧定在波比)
伝送路にインピーダンス不整合が生じると、入射波の一部が反射され信号源に戻ります。その戻った反射波と入射波の合成により定在波が生まれ、この定在波電圧の最大値と最小値の比がVSWR(電圧定在波比)です。これが1に近いほど電波を効率よく伝送することができます。

■分配損失
分配器において入力端子から出力端子を通過することによって生じる損失のことで、単位はデシベル(dB)で表します。この数値が小さいほど、分配する際に損失する信号電力が少ないことを意味します。

■端子間結合損失
分岐器(1分岐器を除く)や分配器には複数の分岐、分配端子があり、その各端子間を通過することによって生じる損失のことで、単位はデシベル(dB)で表します。この数値が大きいほど、各出力端子間における互いの影響が少ないことを意味します。

■結合損失(分岐損失)
電波が分岐器や直列ユニットの入力端子から分岐端子を通過することによって生じる損失のことで、単位はデシベル(dB)で表します。

■逆結合損失
電波が分岐器や直列ユニットの分岐端子から出力端子を通過することによって生じる損失のことで、単位はデシベル(dB)で表します。この数値が大きいほど、分岐端子と出力端子との互いの影響が少ないことを意味します。

■帯域外減衰量
バンドパスフィルタやバンドパスフィルタの組み合わせによる混合(分波)器において、目的とする周波数帯域以外での減衰量のことをいい、単位はデシベル(dB)で表します。

■阻止帯域減衰量
特定の周波数帯域の通過を阻止するフィルタにおいて、その帯域内での減衰量をいい、単位はデシベル(dB)で表します。

■利得(ブースタ)
入力信号レベルと出力信号レベルの比のことで、単位はデシベル(dB)で表します。この数値が大きいほど、信号を強くすることができます。

■定格出力
ブースタにおいて規定された波数(チャンネル数)で出し得る最大出力レベルを表します。定格出力以上でブースタを使用すると、映像に障害が現われることがあります。

■チルト
同軸ケーブルや分配器等のロスによるレベルの傾きを補正する機能をチルトといいます。

■相互変調(IM)
相互変調(IM)は複数の信号をブースタで増幅すると、搬送波信号以外に妨害信号(妨害波)が発生し、伝送周波数付近に大きな妨害信号があると障害を生じさせます。

■CTB(Composite Triple Beat・複合3次歪)
CATVシステムでは、伝送チャンネル数が数十チャンネルになり6MHz間隔で搬送波が配列されると3次歪が数多く同一搬送波上に現れます。これらのビート妨害により、画質が劣化することがあります。

■CIN(Composite Intermodulation Noise)
ブースタの歪性能に関する指標で、テレビ信号に対する複合雑音のレベルを表します。複合雑音はブースタに多チャンネルの信号を入力した際に発生する歪成分等により発生し、テレビの信号とのレベル差が小さくなると受信障害を生じます。

■不要放射
ブースタや分配器など、信号の放射を目的としない機器からの漏洩する電波の総称で、機器の入力端子に規定レベルの信号を加えた時、外部空間に放射する信号の電界強度をいいます。

■ダミー抵抗
ダミー抵抗は、外部からの妨害波の飛込みや電波の漏洩、反射を防ぐ為に、分配器等の空き端子に使用します。インピーダンスは同軸ケーブルや他の機器と同様に75Ωになっています。

光伝送機器用語

■光送信機
電気信号(テレビの放送波)を光信号に変換する機器で、E/O(Electronics to Opt)とも表記されます。

■光増幅器
光信号を増幅する為の機器です。
EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifer)ともいいます。

■光スプリッタ
光信号を複数の系統に等分配する為の機器です。

■光受信機
光信号を電気信号(テレビの放送波)に変換する機器で、O/E(Opt to Electronics)とも表記されます。また、そのなかでも端末装置として使用する光受信機をV-ONU(映像用光終端装置:Video Optical Network Unit)といいます。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

受注生産品 | 近日発売品 | 在庫品限り | 付属品 | 価格問合せ

通信機器用語

■TLC※（TV Line Communication）
TLCとは、テレビ受信用に使用している同軸ケーブルを使用してデータ通信を実現するシステムです。同軸ケーブルの配線がある場所であれば、LANケーブルの配線が困難な場所や、障害物の為に無線通信ができないところでも、データ通信が可能になります。　※TLCは当社独自の表現です。

■イーサネット（Ethernet）
IEEEによって規格化された通信方式をイーサネットといい、通信速度や通信に用いるケーブルの仕様、データの交換方式が定められています。

■LAN（Local Area Network）
同一構内など、近接範囲内においてコンピュータをイーサネットなどで接続したネットワークのことをいいます。

■UTP（Unshielded Twist Pair cable）
一般的なLANケーブルに使用している非シールドより対線のことをUTPといい、カテゴリ6やカテゴリ5e（エンハンスドカテゴリ5）などの規格があります。

■10GBASE-T
IEEE802.3anで標準化された伝送速度10Gbpsを実現するイーサネットの規格をいいます。

■2.5/5GBASE-T
IEEE802.3bzで標準化された伝送速度2.5Gbpsおよび5Gbpsを実現するイーサネットの規格をいいます。

■1000BASE-T
IEEE802.3abで標準化された伝送速度1Gbps（1000Mbps）を実現するイーサネットの規格をいいます。

■100BASE-TX
IEEE802.3uで標準化された伝送速度100Mbpsを実現するイーサネットの規格をいいます。

■10BASE-T
IEEE802.3で標準化された伝送速度10Mbpsを実現するイーサネットの規格をいいます。

■ハブ（Hub）
LAN上において複数のコンピュータを集線するための装置をハブといいます。

■LANスイッチ（LAN Switch）
LAN上において複数のコンピュータを集線するハブの機能に加え、データのMACアドレス（あて先）を解釈し、送信先を振り分けることができる機器をいいます。

■PoE（Power over Ethernet）
LANケーブルを利用して電力を供給する技術で、対応する機器では最大15.4W/1ポートの給電が可能です。この技術は、IEEE802.3afとして標準化されています。

■PoE Plus（Power over Ethernet Plus）
PoEの上位規格としてPoE　Plus（IEEE802.3at）が規定されています。PoE　Plusでは最大30.0W/1ポートの給電が可能になり、より多くの電力を必要とする機器を接続することができます。

■ユニキャスト
単一のアドレスを指定して、1対1で行われるデータ通信のことです。

■マルチキャスト
特定のアドレスを指定して、1対複数で行われるデータ通信のことです。

■ブロードキャスト
同一データリンク内の全宛先を指定し、1対不特定多数で行われるデータ通信のことです。

防災行政無線関連用語

■防災行政無線
県及び市町村が「地域防災計画」に基づき、それぞれの地域における防災、応急救助、災害復旧に関する業務に使用することを主な目的とし、併せて平常時に一般行政事務に使用できる無線局です。

■市町村防災行政無線
- 同報系防災行政無線
  屋外拡声器や戸別受信機を介して、市町村役場等から住民等に対して直接･同時に防災情報や行政情報を伝えるシステムです。
- 移動系防災行政無線
  市長村役場等に基地局を置き、この基地局と移動局（車載型、携帯型等があります。）との間、又は移動局相互間で防災行政等に関する通信を行うシステムです。

■F3E
周波数変調（FM）単一チャンネルのアナログ信号のことです。

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

索引／価格表

設定機器一覧表……P.164
索引・価格表……P.168

認定機器一覧表

SHマーク登録機器一覧表

SHマーク（スーパーハイビジョン受信マーク）は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
BS・110度CSアンテナ	CBD-K045	31・119
	CBD-K045-S	
	CBD-K045-K	
	CBD-K060A	32
UHF/BS・CS-IF（RL）ブースタ	CBF-K453D	64
	CBF-K453D-P	125
混合器	HM-KCBF	54
	MX-KCBUV	55
	MX-KCS	
	HM-KCBF-P	127
	MX-KCBW-P	
ケーブル付分波器	SP-K7F	106
	2SP-K77F-P	106・128
	2SP-K77F-20WP	128
	2SPA-K77-20BP	
	2SPA-K77-BP	
分配器	CSD-K772/-L/-SR	86
	CSD-K773/-L/-SR	
	CSD-K774/-L/-SR	
	CSD-K775/-L/-SR	
	CSD-K776/-L/-SR	
	CSD-K778/-L/-SR	
	CSD-K772G/-L	87
	CSD-K773G/-L	
	CSD-K774G/-L	
	CSD-K775G/-L	
	CSD-K776G/-L	
	CSD-K778G/-L	
	HDS-K72F	89
	HDS-K72FG	
	HDS-K73F	
	HDS-K73FG	
	DHD-K72G-P	129
	DHD-K73G-P	
	DHD-K74G-P	
	CSD-K772-NP	130
	CSD-K773-NP	
	CSD-K774-NP	
	CSD-K775-NP	
	CSD-K772G-NP	
	CSD-K773G-NP	
	CSD-K774G-NP	
	CSD-K775G-NP	
	HDS-K72F-P	130
	HDS-K72FG-P	

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
直列ユニット（中間用）	CSW-K7F-7A	97
	CSW-K7F-7AC	
	CSW-K7F-7AH	
	CSW-K7F-7AB	
	CSF-K77W-7	97
	CSF-K77W-7C	
	CSF-K77W-7H	
	CSF-K77W-7B	
	CSW-K7F-7A-P	131
直列ユニット（端末用）	CSW-K7F-RPA	96
	CSW-K7F-RPAC	
	CSW-K7F-RPAH	
	CSW-K7F-RPAB	
	CSF-K77W-RPA	96
	CSF-K77W-RPAC	
	CSF-K77W-RPAH	
	CSF-K77W-RPAB	
	CSW-K7F-RPA-P	131
テレビ端子	CT77W	93
	CSW-K7W/-SR	94
	CSW-K7SW	
	CSW-K7SB	
	CSW-K7SC	
	CSW-K7SH	
	CSW-K7SMB	94
	CSW-K7SMC	
	CSW-K7SMH	
	CSW-K7SMK	
	CSF-K77WPA	95
	CSF-K77WPAB	
	CSF-K77WPAC	
	CSF-K77WPAH	
	CSF-K77WPAMB	95
	CSF-K77WPAMC	
	CSF-K77WPAMH	
	CSF-K77WPAMK	
	CSW-K7W-P	131
	CSW-K7W-PT	

ハイシールドマーク登録機器一覧表

HSマーク（ハイシールドマーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
高速TLCモデム	TLC-G1000M	19
	TLC-G1000T	
	TLC-G2000M	
	TLC-G2000T	
TLCモデム用電流通過型ハイパスフィルタ	SHP-K70FLA	21
	SHP-K470FL	
TLCモデム用混合（分波）器	MX-KTLCA	
	MX-KTLC2	
ブースタ	CB-K20L-P	66・126
	TCU-K18DP	
	TU-18DPA	
	HB-KCB23M-P	67・126
	CB-K35DS	68
	CB-K46DS	
	CBU-K33DS	70
	CBUF-K38DS	
	CBUF43S	71
	CBUF46	
	SMB-K30W	75
	CABC-K30WS	76
	CBCA35W	
	CBCA40W	77
	CBCA45W	
	HB-U25MC	83・126
	HB-U25MC-PS	
	SKB-U25MC	83
分岐器・分配器	CSC-K171/-SR	85
	CSC-K172/-SR	
	CSC-K174/-SR	
	HDP-K72G-P	129
	2HDA-K72G-BP	
	2HDA-K72G-20BP	
直列ユニット・テレビ端子	CT77HPW	93
	CSF-K7-HPA	100
	CSF-K7-HPAC	
	CSF-K7-HPAH	
	CSF-K7-HPAB	
	CSF-K7-HPAMB	100
	CSF-K7-HPAMC	
	CSF-K7-HPAMH	
	CSF-K7-HPAMK	
	CSF-K77W-HP	101
	CSF-K77W-HPC	
	CSF-K77W-HPH	
	CSF-K77W-HPB	
	CSF-K77W-HPMB	101
	CSF-K77W-HPMC	
	CSF-K77W-HPMH	
	CSF-K77W-HPMK	
	CSF-K7-RHPA	102
	CSF-K7-RHPAC	
	CSF-K7-RHPAH	
	CSF-K7-RHPAB	

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
直列ユニット・テレビ端子	CSF-K7-7HPA	103
	CSF-K7-7HPAC	
	CSF-K7-7HPAH	
	CSF-K7-7HPAB	
	CSF-K77W-RHP	102
	CSF-K77W-RHPC	
	CSF-K77W-RHPH	
	CSF-K77W-RHPB	
	CSF-K77W-7HP	103
	CSF-K77W-7HPC	
	CSF-K77W-7HPH	
	CSF-K77W-7HPB	
分波器	2SPA-K77W-BP	106・127
	2SPKS-BP	128
	2SPKS2-BP	
コネクタ・プラグ	F-5G	107
	F-5G50PB	107・133
	FP-TVF-15	108
	F-5	
	F-5L	
	F-5FHB	
	F-7FHB	
	FP-5FB-15	
	FP-7FB-15	
	FD-75A	
	F-C	
	F-LPA	109
	F-5PLN-B	
	F-4PLN	132
	F-5PLN	
	F-5G(2)	133
	F-5G(5)	
	F-5G(10)	
	F-5G(20)	
	F-4FB-1PA	108・134
	F-LPA-P	132
	FP-TVF-15(10)	134
	F-5(10)	
	F-5L(10)	
	F4A-2P	
	F4N-2P	
	F4N-5P	
	F4N-10P	
	F5A-2P	
	F-5FB-1PA	
	F5N-2P	
	F5N-5P	
	F5N-10P	
	FD-75A-P	132
	F-C(10JJ)	134
	FCA-1P	
	FCN-1P	
	F4CN-P	
	F5CN-P	

認定機器一覧表

HS JEITA ハイシールドマーク登録機器一覧表

HSマーク（ハイシールドマーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
同軸ケーブル	S-5C-FB　※黒・灰のみ	111・138
	S4CAL-3WP	138
	S4CAL-5WP	
	S4CAL-10WP	
	S4CAL-15WP	
	S4CAL-20WP	
	S5CAL-3BP	
	S5CAL-5BP	
	S5CAL-10BP	
	S5CAL-15BP	
	S5CAL-20BP	
	S5CAL-10HP	
	S5CAL-15HP	
	S5CAL-20HP	
電源供給器（ブースタ用電源部）	DP-30A	116
	DP-32A	
テレビ接続ケーブル	2FZ-K10WP	135
	2FZ-K20WP	
	4WR-K07WP	
	4WR-K10WP	
	4WR-K15WP	
	4WR-K20WP	
	4WR-K30WP	
	4WR-K50WP	
	4RS-K05WP	136
	4RS-K10WP	
	4RS-K15WP	
	4RS-K20WP	
	4SL-K10WP	
	4SL-K20WP	
	4SL-K30WP	
	4SL-K50WP	
	4SL-K70WP	
	4SL-K100WP	
	4FL-K10WP	
	4FL-K20WP	
	4FL-K30WP	
	4FL-K50WP	
	4FL-K70WP	
	4FL-K100WP	
	4FL-K10BP	
	4FL-K20BP	
	4FL-K30BP	
	4FL-K50BP	

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
テレビ接続ケーブル	4RS-K05BP	136
	4RS-K10BP	
	4RS-K15BP	
	4RS-K20BP	
	4SL-K10BP	
	4SL-K20BP	
	4SL-K30BP	
	4SL-K50BP	
	2FL-K10WP	137
	2FL-K20WP	
	2FL-K30WP	
	2FL-K50WP	
	2FL-K10BP	
	2FL-K20BP	
	2FL-K30BP	
	2FL-K50BP	
	2RF-K05BP	
	2RF-K10BP	
	2RF-K15BP	
	2RF-K20BP	
	2SL-K10WP	
	2SL-K20WP	
	2SL-K30WP	
	2SL-K50WP	
	2SL-K10BP	
	2SL-K20BP	
	2SL-K30BP	
	2SL-K50BP	
	2RF-K05WP	
	2RF-K10WP	
	2RF-K15WP	
	2RF-K20WP	
ピシャットケーブル	SKF-K500	138

DH DH710 DHマーク登録機器一覧表

DHマーク（デジタルハイビジョン受信マーク）は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有するUHFアンテナ、UHF帯域（ch13～ch52）に対応したブースタに付与されるシンボルマークです。

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
UHFアンテナ	SU-19WF	41・124
	SU-25WF	
	SC-20WFG	
	SC-14LFG	
	KDA-5	35・122
	KDA-5-K	35
	SDA-20-1-W/G/K	37・121
	SDA-20-1S-K	38・121
	SDA-26-1-W/G/K	36・120
	SDA-5-1-IW/SK/AG/BB	39・122

機　種　名	サン電子型式	掲載ページ
ブースタ	SBF-453D	65
	SBF-453D-P	125
	HB-U25MC/-PS	83・126

国 国土交通省営繕部仕様機器一覧表

機　種　名		国土交通省営繕部型式	B L 型 式	サン電子型式	掲載ページ
UHFアンテナ	アルミ	AU-1	UWN-20	20K-UWN1B	42
		AU-1	ULN-20	20K-ULN1B	
	ステンレス	AU-2	UWN-20S	20K-UWN2B	
		AU-2	ULN-20S	20K-ULN2B	

BL BL優良住宅部品認定機器一覧表

一般財団法人ベターリビングが優良住宅部品認定制度によって、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を基準に基づき評価し、認定した住宅部品です。BL部品にはさらに保証責任保険と賠償責任保険が付保されていますので、安心してご利用いただけます。

機　種　名		B L 型 式	サン電子型式	掲載ページ
BS・110度CSアンテナ		SHA-75	受 KCBS-K075A	33
		SHA-90(100)	受 KCBS-K090A	
FMアンテナ	アルミ	VS-FMW	受 5K-FM1W	43
	ステンレス	VS-FMWS	受 5K-FM2W	
UHFアンテナ	アルミ	UWN-20	20K-UWN1B	42
		ULN-20	20K-ULN1B	
	ステンレス	UWN-20S	20K-UWN2B	
		ULN-20S	20K-ULN2B	
CS・BS・UHF・FMブースタ		SH・UF-1	CBUF-K40G1	72
		SH・UF-1H	CBUF401H	
CS・BSブースタ		SH-P1	受 CSBS-K20G1	69
		SH-1H	受 CSBS501H	
CS・BS・CATVブースタ		CATV・SH-1	CBCA38W1	78
		CATV・SH-1H	CBCA38W1H	
CATVブースタ		CATV-1E	CA38W1E	82
分配器		SH-D2	WCS-KD2	88
		SH-D4	WCS-KD4	
		SH-D6	WCS-KD6	
		SH-D8	WCS-KD8	
分岐器		SH-C1	WCS-KC1	85
		SH-C2	WCS-KC2	
		SH-C4	WCS-KC4	

機　種　名	B L 型 式	サン電子型式	掲載ページ
混合（分波）器	M-UV-7E	MA-UV-E7	55
	MC-UV-7E	MA-UV-E7C	
CS混合（分波）器	SH-M	MCS-K7	
	SH-MC	MCS-K7C	
直列ユニット	SH-7F-R	WCS-K7W-R	99
	CS-7F-RWE	WCS-E7W-R	
	SH-7F-7	WCS-K7W-7	
	CS-7F-7WE	WCS-E7W-7	
	SH-77F-7	WCS-K77W-7	
	CS-77F-7WE	WCS-E77W-7	
	SH-77F-R	WCS-K77W-R	
	CS-77F-RWE	WCS-E77W-R	
テレビ端子	SH-7F	WCS-K7W	98
	SH-77F	WCS-K77W	
上り信号カット機能付直列ユニット	SH-7F-RS	WCS-K7W-RHP	105
	CS-7F-RSWE	WCS-E7W-RHP	
	SH-7F-7S	WCS-K7W-7HP	
	CS-7F-7SWE	WCS-E7W-7HP	
	SH-77F-7S	WCS-K77W-7HP	
	CS-77F-7SWE	WCS-E77W-7HP	
	SH-77F-RS	WCS-K77W-RHP	
	CS-77F-RSWE	WCS-E77W-RHP	
上り信号カット機能付テレビ端子	SH-7FS(1)	WCS-K7-HPA	104
	SH-7FS(3)	WCS-K7W-HP	
	SH-77FS	WCS-K77W-HP	

索引／価格表

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
A						
AG-600	オープン	オープン	53		1	ハゼ式折板屋根専用アンテナ架台
ANKS-16A	26,800	29,480	53	45 34022 546018	1	自立マストベース用アンカーセット
ANKS-12A	22,800	25,080	53	45 34022 546230	1	自立マストベース用アンカーセット
ASBK-1	5,000	5,500	47	45 34022 546162	50	支線引留金具
ASBK-2	5,000	5,500	47	45 34022 546247	50	支線引留金具
B						
BAS-400	89,600	98,560	52		1	自立ベース　φ48.6ポール用400角
BAS-700	132,000	145,200	52		1	自立ベース　φ48.6ポール用700角
BAS-700B	165,000	181,500	52		1	自立ベース　φ60.5ポール用700角
BAS-700S	570,000	627,000	52		1	(受) ステンレス自立ベースφ48.6ポール用700角
BFK-400JA	13,500	14,850	49•140	45 34022 348186	10	コンクリートフェンス用取付金具
BFK-580J	15,700	17,270	49•140	45 34022 348032	5	コンクリートフェンス用取付金具
BFKL-400J	16,500	18,150	49•140	45 34022 348018	5	コンクリートフェンス用取付金具
BGS-1.4NB			46	45 34022 547343	4	ステンレスバインド線1.4mm×200mリール巻
BGS-1.6NB			46	45 34022 547251	4	ステンレスバインド線1.6mm×200mリール巻
BK-DPI	オープン	オープン	9	45 34022 547077	10	SIA-100シリーズ用電源部用 壁掛けホルダー
BK-RA	オープン	オープン	9	45 34022 547060	10	RA25用 壁掛けホルダー
BK-KDA	オープン	オープン	35	45 34022 146010	1	KDA-5用壁面取付金具
BK-TLCG	オープン	オープン	19	45 34022 363059	50	高速TLCモデム用 取付金具
BNC-P-3	1,750	1,925	109	45 34022 349688	50	(在) 50ΩBNC形3C用コネクタ
BNCC-A-JJ-75			109		5	75ΩBNC形中継コネクタ
BNCP-3SPN			109		5	75ΩBNC形3C用コネクタ（ワンタッチ締付けタイプ）
BNCP-5SPN			109		5	75ΩBNC形5C用コネクタ（ワンタッチ締付けタイプ）
BP-3CV			109		5	75ΩBNC形3C用コネクタ（圧着タイプ）
BP-5FC			109		5	75ΩBNC形5C用コネクタ（圧着タイプ）
BSB-400	126,000	138,600	52	45 34022 546148	1	自立マストベース400角型
BSB-400B	130,000	143,000	52	45 34022 546155	1	自立マストベース400角型
BSB-700	180,000	198,000	52		1	自立マストベース700角型
BSB-700A	138,000	151,800	52		1	自立マストベース700角型
BSB-700B	174,000	191,400	52		1	自立マストベース700角型
BSM-2500	57,500	63,250	50		1	(受) 側面型BSポールφ76.3×2.5m
C						
CA35W	120,000	132,000	81	45 34022 140551	5	CATV双方向ブースタ（35dB型）
CA38W1E	375,000	412,500	82	45 34022 136912	5	BL CATV双方向ブースタ（38dB型）
CA40W	220,000	242,000	81	45 34022 140568	5	CATV双方向ブースタ（40dB型）
CABC-K30WS	62,700	68,970	76	45 34022 140469	10	HS CS·BS·CATV双方向ブースタ（30dB型）
Cat.6用スリムブーツ（透明）	オープン	オープン	29		1	Cat.6コネクタ用スリムブーツ（透明）（100個入り）
CBCA35W	240,000	264,000	76	45 34022 140520	5	HS CS·BS·CATV双方向ブースタ（35dB型）
CBCA38W1	554,000	609,400	78	45 34022 136929	5	BL CS·BS·CATV双方向ブースタ（38dB型）
CBCA38W1H	675,000	742,500	78	45 34022 136905	5	BL CS·BS·CATV双方向ブースタ（38dB型）
CBCA40W	358,000	393,800	77	45 34022 140537	5	HS CS·BS·CATV双方向ブースタ（40dB型）
CBCA45W	412,000	453,200	77	45 34022 140544	5	HS CS·BS·CATV双方向ブースタ（45dB型）
CBD-K045	オープン	オープン	31•119	45 34022 101170	3	SH BS·110度CSアンテナ45型
CBD-K045-K	オープン	オープン	31•119	45 34022 101194	1	SH BS·110度CSアンテナ45型
CBD-K045-S	オープン	オープン	31•119	45 34022 101187	3	SH BS·110度CSアンテナ45型　セット
CBD-K060A	120,000	132,000	32	45 34022 102061	1	SH BS·110度CSアンテナ60型
CBD-K075B	158,000	173,800	32	45 34022 102115	1	BS·110度CSアンテナ75型
CBD-K090B	252,000	277,200	32	45 34022 102122	1	(受) BS·110度CSアンテナ90型
CBF-K453D	47,600	52,360	64	45 34022 141473	10	SH 電源分離型利得切換式 CS·BS·UHFブースタ
CBF-K453D-P	オープン	オープン	125	45 34022 741109	10	SH 電源分離型利得切換式 CS·BS·UHFブースタ
CB-K20L-P	オープン	オープン	66•126	45 34022 741024	20	HS CS·BSラインブースタ
CB-K35DS	42,500	46,750	68	45 34022 136813	10	HS CS·BSブースタ（35dB型）

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | ハイシールドマーク登録品 | BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECOマーク

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
CB-K46DS	101,000	111,100	68	45 34022 136820	10	HS CS·BSブースタ（46dB型）
CBU-K33DS	56,000	61,600	70	45 34022 136691	10	HS CS·BS·UHFブースタ（33dB型）
CBUF401H	530,000	583,000	72	45 34022 136899	5	BL CS·BS·UHF·FMブースタ（40dB型）
CBUF43S	180,000	198,000	71	45 34022 136875	5	HS CS·BS·UHF·V-Low·FMブースタ（43dB型）
CBUF46	255,000	280,500	71	45 34022 136882	5	HS CS·BS·UHF·V-Low·FMブースタ（46dB型）
CBUF-K38DS	82,500	90,750	70	45 34022 136707	10	HS CS·BS·UHF·V-Low·FMブースタ（38dB型）
CBUF-K40G1	358,000	393,800	72	45 34022 136776	5	BL CS·BS·UHF·FMブースタ（40dB型）
CC-10-P	1,000	1,100	139	45 34022 247151	1	ケーブルクランプ（10コ入り）
CK-1	420	462	46	45 34022 546025	50	支線引留金具　C型金物
COM-S000N-BN	オープン	オープン	13	45 34022 163253	1	情報分電盤（コンセントのみ）
COM-S000N-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163406	1	情報分電盤（コンセントのみ）
COM-S00G8N	オープン	オープン	15	45 34022 163345	1	増設用情報分電盤（10G 対応スイッチングHUB搭載）
COM-S00G12N	オープン	オープン	15	45 34022 163352	1	増設用情報分電盤（10G 対応スイッチングHUB搭載）
COM-S62G11B-GN	オープン	オープン	15	45 34022 163390	1	情報分電盤（10G/2.5G 対応スイッチングHUB搭載）
COM-S88G11B-GN	オープン	オープン	15	45 34022 163383	1	情報分電盤（10G/2.5G 対応スイッチングHUB搭載）
COM-S1000-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163208	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配、TEL1回線8分岐、HUB1台）
COM-S1000-GT	オープン	オープン	14	45 34022 163420	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配、TEL1回線8分岐、HUB1台）+電源タップ
COM-S1026-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163215	1	情報分電盤（ブースタ、TV6分配、TEL1回線2分岐、HUB1台）
COM-S1500-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163574	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配·4分配、TEL1回線8分岐、HUB1台）
COM-S2000-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163581	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配、TEL1回線8分岐）
COM-S5000-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163239	1	情報分電盤（TV8分配、TEL1回線8分岐、HUB1台）
COM-S500N-BN	オープン	オープン	13	45 34022 163260	1	情報分電盤（TV5分配）
COM-S508N-BN	オープン	オープン	13	45 34022 163284	1	情報分電盤（TV5分配、HUB1台）
COM-S6000-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163598	1	情報分電盤（TV8分配、TEL1回線8分岐）
COM-S600N-BN	オープン	オープン	13	45 34022 163277	1	情報分電盤（TV6分配）
COM-S608N-BN	オープン	オープン	13	45 34022 163291	1	情報分電盤（TV6分配、HUB1台）
COM-S7000-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163246	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配、TEL1回線8分岐、HUB2台）
COM-S7000-GT	オープン	オープン	14	45 34022 163475	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配、TEL1回線8分岐、HUB2台）+電源タップ
COM-S7500-GN	オープン	オープン	14	45 34022 163604	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配·4分配、TEL1回線8分岐、HUB2台）
COM-S828B-BN	オープン	オープン	13	45 34022 163307	1	情報分電盤（ブースタ、TV8分配、TEL1回線2分岐、HUB1台）
CS-20-P	830	913	139	45 34022 247083	1	ケーブルステップル（20コ入り）
CSBS-K20G1	81,000	89,100	69	45 34022 136806	10	(受) BL CS·BSブースタ（20dB型）
CSBS501H	350,000	385,000	69	45 34022 139012	5	(受) BL CS·BSブースタ（50dB型）
CSC-K171	5,000	5,500	85	45 34022 121062	10	HS 1分岐器
CSC-K171-SR	5,000	5,500	85	45 34022 121093	10	HS すご楽コネクタ付 1分岐器
CSC-K172	6,570	7,227	85	45 34022 121079	10	HS 2分岐器
CSC-K172-SR	6,570	7,227	85	45 34022 121109	10	HS すご楽コネクタ付 2分岐器
CSC-K174	8,300	9,130	85	45 34022 121086	10	HS 4分岐器
CSC-K174-SR	8,300	9,130	85	45 34022 121116	10	HS すご楽コネクタ付 4分岐器
CSD-K772	4,750	5,225	86	45 34022 124377	10	SH 2分配器（1端子電通型）
CSD-K772-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728179	20	SH 2分配器（1端子電通型）
CSD-K772-SR	4,750	5,225	86	45 34022 124025	10	SH すご楽コネクタ付 2分配器（1端子電通型）
CSD-K772G	6,570	7,227	87	45 34022 125299	10	SH 2分配器（全端子電通型）
CSD-K772G-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728186	20	SH 2分配器（全端子電通型）
CSD-K772G-L	6,660	7,326	87	45 34022 125411	10	SH らくらくコネクタ付 2分配器（全端子電通型）
CSD-K772-L	4,840	5,324	86	45 34022 125350	10	SH らくらくコネクタ付 2分配器（1端子電通型）
CSD-K773	5,750	6,325	86	45 34022 124384	10	SH 3分配器（1端子電通型）
CSD-K773-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728193	20	SH 3分配器（1端子電通型）
CSD-K773-SR	5,750	6,325	86	45 34022 124438	10	SH すご楽コネクタ付 3分配器（1端子電通型）
CSD-K773G	8,300	9,130	87	45 34022 125305	10	SH 3分配器（全端子電通型）
CSD-K773G-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728209	20	SH 3分配器（全端子電通型）
CSD-K773G-L	8,420	9,262	87	45 34022 125428	10	SH らくらくコネクタ付 3分配器（全端子電通型）
CSD-K773-L	5,870	6,457	86	45 34022 125367	10	SH らくらくコネクタ付 3分配器（1端子電通型）
CSD-K774	6,770	7,447	86	45 34022 124391	10	SH 4分配器（1端子電通型）
CSD-K774-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728216	20	SH 4分配器（1端子電通型）

(受)受注生産品 | (近)近日発売品 | (在)在庫品限り | (付)付属品 | (価)価格問合せ

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
CSD-K774-SR	6,770	7,447	86	45 34022 124445	10	すご楽コネクタ付 4分配器（1端子電通型）
CSD-K774G	10,000	11,000	87	45 34022 125312	10	4分配器（全端子電通型）
CSD-K774G-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728223	20	4分配器（全端子電通型）
CSD-K774G-L	10,150	11,165	87	45 34022 125435	10	らくらくコネクタ付 4分配器（全端子電通型）
CSD-K774-L	6,920	7,612	86	45 34022 125374	10	らくらくコネクタ付 4分配器（1端子電通型）
CSD-K775	7,830	8,613	86	45 34022 124407	10	5分配器（1端子電通型）
CSD-K775-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728230	20	5分配器（1端子電通型）
CSD-K775-SR	7,830	8,613	86	45 34022 124452	10	すご楽コネクタ付 5分配器（1端子電通型）
CSD-K775G	12,320	13,552	87	45 34022 125329	10	5分配器（全端子電通型）
CSD-K775G-NP	オープン	オープン	130	45 34022 728247	20	5分配器（全端子電通型）
CSD-K775G-L	12,500	13,750	87	45 34022 125442	10	らくらくコネクタ付 5分配器（全端子電通型）
CSD-K775-L	8,010	8,811	86	45 34022 125381	10	らくらくコネクタ付 5分配器（1端子電通型）
CSD-K776	9,500	10,450	86	45 34022 124414	10	6分配器（1端子電通型）
CSD-K776-SR	9,500	10,450	86	45 34022 124469	10	すご楽コネクタ付 6分配器（1端子電通型）
CSD-K776G	15,320	16,852	87	45 34022 125336	10	6分配器（全端子電通型）
CSD-K776G-L	15,530	17,083	87	45 34022 125459	10	らくらくコネクタ付 6分配器（全端子電通型）
CSD-K776-L	9,710	10,681	86	45 34022 125398	10	らくらくコネクタ付 6分配器（1端子電通型）
CSD-K778	18,400	20,240	86	45 34022 124421	10	8分配器（1端子電通型）
CSD-K778-SR	18,400	20,240	86	45 34022 124476	10	すご楽コネクタ付 8分配器（1端子電通型）
CSD-K778G	24,250	26,675	87	45 34022 125343	10	8分配器（全端子電通型）
CSD-K778G-L	24,520	26,972	87	45 34022 125466	10	らくらくコネクタ付 8分配器（全端子電通型）
CSD-K778-L	18,670	20,537	86	45 34022 125404	10	らくらくコネクタ付 8分配器（1端子電通型）
CSF-K7-7HPA	6,300	6,930	103	45 34022 119083 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 中間用1端子型
CSF-K7-7HPAB	6,300	6,930	103	45 34022 119281 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 中間用1端子型
CSF-K7-7HPAC	6,300	6,930	103	45 34022 119267 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 中間用1端子型
CSF-K7-7HPAH	6,300	6,930	103	45 34022 119274 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 中間用1端子型
CSF-K7-HPA	5,000	5,500	100	45 34022 119069 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-HPAB	5,000	5,500	100	45 34022 119229 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-HPAC	5,000	5,500	100	45 34022 119205 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-HPAH	5,000	5,500	100	45 34022 119212 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-HPAMB	5,800	6,380	100	45 34022 117027 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-HPAMC	5,800	6,380	100	45 34022 119984 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-HPAMH	5,800	6,380	100	45 34022 117010 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-HPAMK	5,800	6,380	100	45 34022 119991 ※	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子1端子型
CSF-K7-RHPA	5,640	6,204	102	45 34022 119076 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 端末用1端子型
CSF-K7-RHPAB	5,640	6,204	102	45 34022 119250 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 端末用1端子型
CSF-K7-RHPAC	5,640	6,204	102	45 34022 119236 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 端末用1端子型
CSF-K7-RHPAH	5,640	6,204	102	45 34022 119243 ※	10	ハイパスフィルタSW付直列ユニット 端末用1端子型
CSF-K77WPA	7,400	8,140	95	45 34022 119090	20	テレビ端子2端子型
CSF-K77WPAB	7,400	8,140	95	45 34022 119311	20	テレビ端子2端子型
CSF-K77WPAC	7,400	8,140	95	45 34022 119298	20	テレビ端子2端子型
CSF-K77WPAH	7,400	8,140	95	45 34022 119304	20	テレビ端子2端子型
CSF-K77WPAMB	8,200	9,020	95	45 34022 119977	10	テレビ端子2端子型
CSF-K77WPAMC	8,200	9,020	95	45 34022 119946	10	テレビ端子2端子型
CSF-K77WPAMH	8,200	9,020	95	45 34022 119960	10	テレビ端子2端子型
CSF-K77WPAMK	8,200	9,020	95	45 34022 119953	10	テレビ端子2端子型
CSF-K77W-7	9,400	10,340	97	45 34022 120973	20	直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-7B	9,400	10,340	97	45 34022 119373	20	直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-7C	9,400	10,340	97	45 34022 119359	20	直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-7H	9,400	10,340	97	45 34022 119366	20	直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-7HP	12,400	13,640	103	45 34022 119021	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-7HPB	12,400	13,640	103	45 34022 119465	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-7HPC	12,400	13,640	103	45 34022 119441	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-7HPH	12,400	13,640	103	45 34022 119458	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用2端子型
CSF-K77W-HP	10,500	11,550	101	45 34022 120935	20	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型

デジタルハイビジョン受信マーク登録品｜スーパーハイビジョン受信マーク登録品｜ハイシールドマーク登録品｜BL優良住宅部品｜国土交通省営繕部仕様｜ECOマーク

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
CSF-K77W-HPB	10,500	11,550	101	45 34022 119403	20	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型
CSF-K77W-HPC	10,500	11,550	101	45 34022 119380	20	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型
CSF-K77W-HPH	10,500	11,550	101	45 34022 119397	20	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型
CSF-K77W-HPMB	11,300	12,430	101	45 34022 117065	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型
CSF-K77W-HPMC	11,300	12,430	101	45 34022 117034	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型
CSF-K77W-HPMH	11,300	12,430	101	45 34022 117058	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型
CSF-K77W-HPMK	11,300	12,430	101	45 34022 117041	10	ハイパスフィルタSW付テレビ端子2端子型
CSF-K77W-RHP	12,000	13,200	102	45 34022 119014	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット端末用2端子型
CSF-K77W-RHPB	12,000	13,200	102	45 34022 119434	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット端末用2端子型
CSF-K77W-RHPC	12,000	13,200	102	45 34022 119410	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット端末用2端子型
CSF-K77W-RHPH	12,000	13,200	102	45 34022 119427	20	ハイパスフィルタSW付直列ユニット端末用2端子型
CSF-K77W-RPA	8,500	9,350	96	45 34022 119106	20	直列ユニット端末用2端子型
CSF-K77W-RPAB	8,500	9,350	96	45 34022 119342	20	直列ユニット端末用2端子型
CSF-K77W-RPAC	8,500	9,350	96	45 34022 119328	20	直列ユニット端末用2端子型
CSF-K77W-RPAH	8,500	9,350	96	45 34022 119335	20	直列ユニット端末用2端子型
CSW-K7F-7A	2,960	3,256	97	45 34022 119052 ※	10	直列ユニット中間1端子型
CSW-K7F-7A-P	オープン	オープン	131	45 34022 314082	25	直列ユニット中間1端子型
CSW-K7F-7AB	2,960	3,256	97	45 34022 119199 ※	10	直列ユニット中間1端子型
CSW-K7F-7AC	2,960	3,256	97	45 34022 119175 ※	10	直列ユニット中間1端子型
CSW-K7F-7AH	2,960	3,256	97	45 34022 119182 ※	10	直列ユニット中間1端子型
CSW-K7F-RPA	2,820	3,102	96	45 34022 119045 ※	10	直列ユニット端末1端子型
CSW-K7F-RPA-P	オープン	オープン	131	45 34022 314099	25	直列ユニット端末1端子型
CSW-K7F-RPAB	2,820	3,102	96	45 34022 119168 ※	10	直列ユニット端末1端子型
CSW-K7F-RPAC	2,820	3,102	96	45 34022 119144 ※	10	直列ユニット端末1端子型
CSW-K7F-RPAH	2,820	3,102	96	45 34022 119151 ※	10	直列ユニット端末1端子型
CSW-K7SB	1,900	2,090	94	45 34022 119137 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7SC	1,900	2,090	94	45 34022 119113 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7SH	1,900	2,090	94	45 34022 119120 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7SMB	2,700	2,970	94	45 34022 119939 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7SMC	2,700	2,970	94	45 34022 119908 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7SMH	2,700	2,970	94	45 34022 119922 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7SMK	2,700	2,970	94	45 34022 119915 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7SW	1,900	2,090	94	45 34022 119038 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7W	1,480	1,628	94	45 34022 120263 ※	10	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7W-P	オープン	オープン	131	45 34022 314075	25	テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7W-PT	オープン	オープン	131	45 34022 720012	10	プレート付テレビ端子（入力端子可動型）1端子型
CSW-K7W-SR	1,480	1,628	94	45 34022 119878 ※	10	すご楽コネクタ付属　テレビ端子1端子型
CT-RK45			29		1	RK-RJ-45専用　LAN用工具
CT77HPW	10,500	11,550	93	45 34022 119892	10	㊧ハイパスフィルタ付テレビ端子2端子型（コンパクトタイプ）
CT77W	7,400	8,140	93	45 34022 119885	10	㊧テレビ端子2端子型（コンパクトタイプ）
D						
DHD-K72G-P	オープン	オープン	129	45 34022 728025	20	全電通2分配器
DHD-K73G-P	オープン	オープン	129	45 34022 728148	20	全電通3分配器
DHD-K74G-P	オープン	オープン	129	45 34022 728155	20	全電通4分配器
DP-30A	16,750	18,425	116	45 34022 145297	1	電源供給器（DC15V　0.7A）
DP-32A	28,000	30,800	116	45 34022 145303	1	電源供給器（DC15V　1.0A）
DSB-101	14,000	15,400	44	45 34022 547435	20	側面取付金具φ32～34用（中間用）
DSB-102	14,000	15,400	44	45 34022 547442	20	側面取付金具φ32～34用（底用）
DU-33SA	26,800	29,480	74	45 34022 136868	10	UHFブースタ（33dB型）
DU-38SA	48,800	53,680	74	45 34022 136851	10	UHFブースタ（38dB型）
DUF-46SB	118,000	129,800	73	45 34022 136844	10	UHF･V-Low･FMブースタ（46dB型）
F						
F-10	2,950	3,245	108		1	F形10C用コネクタ屋内用

㊨受注生産品｜㊧近日発売品｜㊦在庫品限り｜㊤付属品｜㊥価格問合せ

索引／価格表

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
F-3	290	319	108	45 34022 349831	10	F形3C用コネクタ屋内用
F-3(10)	2,900	3,190	134	45 34022 549187	1	F形3C用コネクタ屋内用（10個入）
F4A-2P	オープン	オープン	134	45 34022 249377	50	HS 金メッキF形コネクタ（4C用 2コ入り）
F4CN-P	オープン	オープン	134	45 34022 249209	1	HS F形コネクタ（中継セット）4C用
F-4FB-1PA	オープン	オープン	108•134	45 34022 249186	1	HS 4C用防水コネクタ
F4N-2P	オープン	オープン	134	45 34022 249223	1	HS F形コネクタ（4C用 2コ入り）
F4N-5P	オープン	オープン	134	45 34022 249230	1	HS F形コネクタ（4C用 5コ入り）
F4N-10P	オープン	オープン	134	45 34022 249247	1	HS F形コネクタ（4C用 10コ入り）
F-4PLN	オープン	オープン	132	45 34022 249445	20	HS コンセントプラグ4C用L型
F-5	290	319	108	45 34022 349855	10	HS F形5C用コネクタ屋内用
F-5(10)	2,900	3,190	134	45 34022 549194	1	HS F形5C用コネクタ屋内用（10個入）
F5A-2P	オープン	オープン	134	45 34022 249384	50	HS 金メッキF形コネクタ（5C用 2コ入り）
F5CN-P	オープン	オープン	134	45 34022 249353	1	HS F形コネクタ中継セット（5C用）
F-5FHB	1,100	1,210	108	45 34022 349213	5	HS C15形5C用防水コネクタ（HFL対応・衛星放送用）
F-5FB-1PA	オープン	オープン	134	45 34022 249193	1	HS 5C用防水コネクタ
F-5G	290	319	107	45 34022 349114 ※	10	HS F形5C用　すご楽コネクタ　屋内用
F-5G(10)	オープン	オープン	133	45 34022 349183	1	HS F形5C用　すご楽コネクタ　屋内用（10個入り）
F-5G(2)	オープン	オープン	133	45 34022 349169	1	HS F形5C用　すご楽コネクタ　屋内用（2個入り）
F-5G(20)	オープン	オープン	133	45 34022 349190	1	HS F形5C用　すご楽コネクタ　屋内用（20個入り）
F-5G(5)	オープン	オープン	133	45 34022 349176	1	HS F形5C用　すご楽コネクタ　屋内用（5個入り）
F-5G50PB	オープン	オープン	107•133	45 34022 549019	1	HS F形5C用　すご楽コネクタ　屋内用（プラケース 50個入り）
F-5L	320	352	108	45 34022 349572	10	HS F形5C用らくらくコネクタ屋内用
F-5L(10)	3,200	3,520	134	45 34022 349596	1	HS F形5C用らくらくコネクタ屋内用（10個入）
F5N-2P	オープン	オープン	134	45 34022 249254	1	HS F形コネクタ（5C用 2コ入り）
F5N-5P	オープン	オープン	134	45 34022 249261	1	HS F形コネクタ（5C用 5コ入り）
F5N-10P	オープン	オープン	134	45 34022 249346	1	HS F形コネクタ（5C用 10コ入り）
F-5PLN	オープン	オープン	132	45 34022 249520	20	HS コンセントプラグ5C用L型
F-5PLN-B	750	825	109	45 34022 349084 ※	10	HS コンセントプラグ
F-7	430	473	108		10	F形7C用コネクタ屋内用
F-7FHB	1,330	1,463	108	45 34022 349220	5	HS C15形7C用防水コネクタ（HFL対応・衛星放送用）
FAS-K10JA	3,050	3,355	59	45 34022 335292	5	アッテネータ/-10dB
FAS-K15JA	3,050	3,355	59	45 34022 335308	5	アッテネータ/-15dB
FAS-K20JA	3,050	3,355	59	45 34022 335315	5	アッテネータ/-20dB
FAS-K3JA	3,050	3,355	59	45 34022 335278	5	アッテネータ/-3dB
FAS-K6JA	3,050	3,355	59	45 34022 335285	5	アッテネータ/-6dB
F-C	650	715	108	45 34022 349862 ※	10	HS F形中継コネクタ
F-C（10JJ）	オープン	オープン	134	45 34022 349718	1	HS F形中継コネクタ（10個入）
FCA-1P	オープン	オープン	134	45 34022 249407	50	HS 金メッキ中継用コネクタ
FCN-1P	オープン	オープン	134	45 34022 249360	1	HS 中継用コネクタ
FD-75A	720	792	108	45 34022 349091 ※	10	HS F形75Ωダミー抵抗
FD-75A-P	オープン	オープン	132	45 34022 249414	1	HS F形75Ωダミー抵抗
FJ-BNCP	オープン	オープン	109	45 34022 304038	100	75ΩBNC-F変換アダプタ
FP-5FB-15	720	792	108		10	HS S-5C-FB用C15形屋内用コネクタ
FP-7FB-15	840	924	108		10	HS S-7C-FB用C15形屋内用コネクタ
FP-TVF-15	320	352	108	45 34022 349848	10	HS S-4C-FB用C15形屋内用コネクタ
FP-TVF-15(10)	3,200	3,520	134	45 34022 549255	1	HS S-4C-FB用C15形屋内用コネクタ（10個入）
FR-0453			92		10	TV端子プレート3個用1端子（ミルキーホワイト）
FR-0443			92		10	TV端子プレート3個用2端子（ミルキーホワイト）
FR-287			92		10	TV端子プレート1個用1端子（ミルキーホワイト）
FR-316A(B)	オープン	オープン	139	45 34022 347158	1	防水キャップ
F-LPA	オープン	オープン	109	45 34022 349107 ※	10	HS L形プッシュコネクタ
F-LPA-P	オープン	オープン	132	45 34022 249438	1	HS L形プッシュコネクタ
G						
GPOL-2.0N	49,600	54,560	51		1	自立ポールφ48.6×2.1m
GPOL-2.5N	52,900	58,190	51	45 34022 546322	1	㊥ 自立ポールφ48.6×2.6m
GPOL-3.0N	58,000	63,800	51	45 34022 546339	1	㊥ 自立ポールφ48.6×3.1m
GPOL-3.5	58,000	63,800	51		1	自立ポールφ48.6×3.6m
GPOL-3.5S	260,000	286,000	51		1	㊥ 自立ポールφ48.6×3.6m　ステンレス製
GPOL-60-2.0N	60,000	66,000	51	45 34022 546346	1	㊥ 自立ポールφ60.5×2.1m
GPOL-60-2.5N	64,000	70,400	51	45 34022 546353	1	㊥ 自立ポールφ60.5×2.6m
GPOL-60-3.0N	66,700	73,370	51	45 34022 546360	1	㊥ 自立ポールφ60.5×3.1m
GPOL-60-3.5	75,000	82,500	51		1	㊥ 自立ポールφ60.5×3.6m
H						
HBF-□/HBF-□□			61		1	㊥ 地デジ放送受信障害対策用バンドパスフィルタ
HB-KCB23M-P	オープン	オープン	67•126	45 34022 741062	10	HS CS・BSブースタ 屋外用
HB-U25MC	12,300	13,530	83•126	45 34022 141022	20	DH HS UHF前置増幅器（UHFプリアンプ）25dB型 屋外用
HB-U25MC-PS	25,200	27,720	83•126	45 34022 141428	10	DH HS UHF前置増幅器（UHFプリアンプ）電源部セット 25dB型 屋外用
HDP-K72G-P	オープン	オープン	129	45 34022 228068	10	HS 2分配器 全端子電流通過型（ケーブルなし）
HDS-K72F	7,160	7,876	89	45 34022 128146	20	SH 屋外用2分配器（1端子電流通過型）
HDS-K72F-P	オープン	オープン	130	45 34022 728261	10	SH 屋外用2分配器（1端子電流通過型）
HDS-K72FG	7,980	8,778	89	45 34022 128153	20	SH 屋外用2分配器（全端子電流通過型）
HDS-K72FG-P	オープン	オープン	130	45 34022 728278	10	SH 屋外用2分配器（全端子電流通過型）
HDS-K73F	8,800	9,680	89	45 34022 128160	20	SH 屋外用3分配器（1端子電流通過型）
HDS-K73FG	9,600	10,560	89	45 34022 128177	20	SH 屋外用3分配器（全端子電流通過型）
HEF-□/HEF-□□			61		1	㊥ 地デジ放送受信障害対策用バンドエリミネータ
HHF-□/HHF-□F			61		1	㊥ 地デジ放送受信障害対策用ハイパスフィルタ
HK-30K	10,500	11,550	49•140	45 34022 348025	6	壁面取付金具
HLF-□/HLF-□F			61		1	㊥ 地デジ放送受信障害対策用ローパスフィルタ
HM-201KB	10,400	11,440	56	45 34022 132037	20	屋外用UHF/UHF混合器　関西地区用
HM-201NB	9,800	10,780	56	45 34022 132044	20	屋外用UHF/UHF混合器　中京地区用
HM-201TA	9,600	10,560	56	45 34022 132198	20	㊦ 屋外用UHF/UHF混合器　関東地区用
HM-201TB	10,800	11,880	56	45 34022 132402	20	㊧ 屋外用UHF/UHF混合器　関東地区用
HM-202TA	9,600	10,560	56	45 34022 132365	20	㊦ 屋外用UHF/UHF混合器　関東（神奈川）地区用
HM-202TB	10,800	11,880	56	45 34022 132419	20	㊧ 屋外用UHF/UHF混合器　関東（神奈川）地区用
HM-203KB	9,800	10,780	56	45 34022 132396	20	屋外用UHF/UHF混合器　関西地区用
HM-KCBF	7,700	8,470	54	45 34022 132389	20	SH 屋外用CS・BS/UV・FM混合器
HM-KCBF-P	オープン	オープン	127	45 34022 732039	10	SH 屋外用CS・BS/UV・FM混合器
HM-UUFA	6,050	6,655	57	45 34022 132174	20	屋外用UHF/UHF混合器
HM-UUFA-P	オープン	オープン	127	45 34022 132327	10	屋外用UHF/UHF混合器
HNF-□F/HNF-□F/□F			61		1	㊥ 地デジ放送受信障害対策用ノッチフィルタ
HPK70	オープン	オープン	58	45 34022 335322	1	CATV用　流合雑音阻止フィルタ（ハイパスフィルタ）
HSB-1A	700	770	117	45 34022 546179	1	保安器取付板
I						
IDA-7C-IW	オープン	オープン	40•123	45 34022 710013	10	UHF室内アンテナ　アイボリーホワイト
IDA-7C-LB	オープン	オープン	40•123	45 34022 710044	10	UHF室内アンテナ　ライトブルー
IDA-7C-LG	オープン	オープン	40•123	45 34022 710075	10	UHF室内アンテナ　ライトグリーン
IDA-7C-LM	オープン	オープン	40•123	45 34022 710150	10	UHF室内アンテナ　ライトピンク
IDA-7C-LO	オープン	オープン	40•123	45 34022 710051	10	UHF室内アンテナ　ライトオレンジ
IDA-7C-LY	オープン	オープン	40•123	45 34022 710082	10	UHF室内アンテナ　ライトイエロー
IDA-7C-SK	オープン	オープン	40•123	45 34022 710167	10	UHF室内アンテナ　セミグロスブラック
IDA-7C-WR	オープン	オープン	40•123	45 34022 710068	10	UHF室内アンテナ　ワインレッド
IDA-7CB-IW	オープン	オープン	40•123	45 34022 710037	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　アイボリーホワイト
IDA-7CB-LB	オープン	オープン	40•123	45 34022 710105	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　ライトブルー
IDA-7CB-LG	オープン	オープン	40•123	45 34022 710136	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　ライトグリーン
IDA-7CB-LM	オープン	オープン	40•123	45 34022 710099	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　ライトピンク
IDA-7CB-LO	オープン	オープン	40•123	45 34022 710112	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　ライトオレンジ
IDA-7CB-LY	オープン	オープン	40•123	45 34022 710143	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　ライトイエロー

DH デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | SH スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | HS ハイシールドマーク登録品 | BL BL優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | ECO ECOマーク

㊥受注生産品 | ㊧近日発売品 | ㊦在庫品限り | ㊗付属品 | ㊐価格問合せ

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
IDA-7CB-SK	オープン	オープン	40•123	45 34022 710174	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　セミグロスブラック
IDA-7CB-WR	オープン	オープン	40•123	45 34022 710129	10	ブースタ内蔵UHF室内アンテナ　ワインレッド
IKJ-1	8,700	9,570	47	45 34022 546117	10	住宅用引込柱マスト取付金具
K						
KBAS-700N	82,500	90,750	52		1	組立式自立ベース　φ48.6ポール用
KBF-□/KBF-□□			61		1	㊛ 地デジ受信障害対策用バンドパスフィルタ
KCBS-K075A	184,000	202,400	33	45 34022 102139	1	㊛ BL BS·110度CSアンテナ75型
KCBS-K090A	286,000	314,600	33	45 34022 102146	1	㊛ BL BS·110度CSアンテナ90型
KDA-5	オープン	オープン	35•122	45 34022 110509	3	DT 屋外専用UHFアンテナ
KDA-5-K	オープン	オープン	35	45 34022 110516	3	DT 屋外専用UHFアンテナ
KDA-5-2	オープン	オープン	35	45 34022 107110	3	ブースタ内蔵 屋外専用UHFアンテナ
KDA-5-2-K	オープン	オープン	35	45 34022 110691	3	ブースタ内蔵 屋外専用UHFアンテナ
KEF-□/KEF-□□			61		1	㊛ 地デジ受信障害対策用バンドエリミネータ
KHF-□/KHF-□F			61		1	㊛ 地デジ受信障害対策用ハイパスフィルタ
KLF-□/KLF-□F			61		1	㊛ 地デジ受信障害対策用ローパスフィルタ
KNF-□F/KNF-□F/□F			61		1	㊛ 地デジ受信障害対策用ノッチフィルタ
L						
LAN工具セット			29		1	LAN端子加工用工具セット
LF-1	540	594	46	45 34022 546124	50	支線引留金具　L型フック
LF995	オープン	オープン	110		1	測定器（RFフィールドテスター）
LM-101U	オープン	オープン	112	45 34022 145518	10	㊛ 地上デジタル放送対応 信号監視ユニット
LMJ-5EJA-BG	オープン	オープン	27	45 34022 563343	1	LANモジュラジャック　ジャック式　ベージュ
LMJ-5EJA-C	オープン	オープン	27	45 34022 563329	1	LANモジュラジャック　ジャック式　セラミックホワイト
LMJ-5EJA-H	オープン	オープン	27	45 34022 563367	1	LANモジュラジャック　ジャック式　グレー
LMJ-5EJA-W	オープン	オープン	27	45 34022 563305	1	LANモジュラジャック　ジャック式　ホワイト
LMJ-5ETLW	1,660	1,826	28	45 34022 163178 ※	10	LANモジュラジャック　工具レスタイプ　ホワイト
LMJ-C6AJ-BG	オープン	オープン	27	45 34022 563268	1	LAN モジュラジャック　ジャック式　ベージュ
LMJ-C6AJ-C	オープン	オープン	27	45 34022 563244	1	LAN モジュラジャック　ジャック式　セラミックホワイト
LMJ-C6AJ-H	オープン	オープン	27	45 34022 563282	1	LAN モジュラジャック　ジャック式　グレー
LMJ-C6AJ-W	オープン	オープン	27	45 34022 563220	1	LAN モジュラジャック　ジャック式　ホワイト
LMJ-6TL-C	1,950	2,145	28	45 34022 163369 ※	10	LAN モジュラジャック 工具レスタイプ　セラミックホワイト
LMJ-6JA-W	オープン	オープン	27	45 34022 563381	1	LANモジュラジャック　ジャック式　ホワイト
LMJ-6TLW	1,950	2,145	28	45 34022 163222 ※	10	LANモジュラジャック　工具レスタイプ　ホワイト
LMJJ-5	オープン	オープン	29	45 34022 363202	1	RJ45延長用アダプタ
LMJJ-6	オープン	オープン	29	45 34022 363042	1	RJ45延長用アダプタ
LMP-5（100）	オープン	オープン	29	45 34022 363196	1	RJ45コネクタ（100個入り）
LMP-5（20）	オープン	オープン	29	45 34022 363189	1	RJ45コネクタ（20個入り）
LMP-6（100）	オープン	オープン	29	45 34022 363035	1	RJ45コネクタ（100個入り）
M						
M2.6-34Z	12,400	13,640	46		5	家庭用アンテナマスト　φ34×2.6m
M-25	2,040	2,244	46		10	家庭用アンテナマスト　φ25×1.8m
M-25-P	2,040	2,244	139	45 34022 447032	1	家庭用アンテナマスト　φ25×1.8m
M-25Z	3,000	3,300	46•139	45 34022 447490	10	家庭用アンテナマスト　φ25×1.8m
M-32-P	4,260	4,686	46•139	45 34022 447452	10	家庭用アンテナマスト　φ32×1.8m
MA-UV-E7	6,800	7,480	55	45 34022 530024	25	BL UHF/VHF混合（分波）器（屋内用）
MA-UV-E7C	9,600	10,560	55	45 34022 131078	1	BL UHF/VHF混合（分波）器（屋外用）
MCS-K7	15,100	16,610	55	45 34022 530017	25	BL CS·BS/UV·FM混合（分波）器（屋内用）
MCS-K7C	19,300	21,230	55	45 34022 131054	1	BL CS·BS/UV·FM混合（分波）器（屋外用）
MC2-2110	オープン	オープン	17		1	㊛ マルチメディアコンセント
MC3-2211	オープン	オープン	17		1	㊛ マルチメディアコンセント
MDF-2000SP	オープン	オープン	112	45 34022 145129	1	㊟ スカパー!プレミアムチューナ内蔵OFDM変調器
MJZ-25A-P	オープン	オープン	46•139	45 34022 347035	20	マスト接続金具φ25用

DT デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | SH スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | HDTV ハイシールドマーク登録品 | BL 優良住宅部品 | 国土交通省営繕部仕様 | Eco ECOマーク

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
MJZ-32A-P	オープン	オープン	46•139	45 34022 347042	20	マスト接続金具φ32用
MSH-05Z	3,980	4,378	44•140	45 34022 547015	20	軒下金具　φ22～32用
MSH-10Z	4,260	4,686	44•140	45 34022 547329	10	軒下金具　φ22～32用
MSH-15Z	5,600	6,160	44•140	45 34022 547039	10	軒下金具　φ22～32用
MSH-1ZA	1,820	2,002	44•140	45 34022 547404	10	軒下金具　φ22～25用
MSH-400Z	17,400	19,140	44•140	45 34022 448053	6	伸縮型軒下金具　φ25～36用
MSH-500Z	10,100	11,110	44•140	45 34022 547589	5	伸縮型軒下金具　φ22～32用
MX-201K	17,400	19,140	57		1	㊛ ch13～24+ch26～62　関西地区用混合器（屋外用）
MX-201N	17,400	19,140	57		1	㊛ ch13～23+ch25～62　中京地区用混合器（屋外用）
MX-201T	17,400	19,140	57		1	ch13～28+ch30～62　関東地区用混合器（屋外用）
MX-203K	17,400	19,140	57		1	㊛ ch13～24+ch21～62　関西地区用混合器（屋外用）
MX-204K	17,400	19,140	57		1	㊛ ch13～29+ch23～62　奈良地区用混合器（屋外用）
MX-KCBUV	7,940	8,734	55	45 34022 130095	10	SH CS·BS/UV·FM混合（分波）器（屋内用）
MX-KCBW-P	オープン	オープン	127	45 34022 732015	20	SH CS·BS/UV·FM混合（分波）器
MX-KCS	13,300	14,630	55	45 34022 131030	1	SH CS·BS/UV·FM混合（分波）器（屋外用）
MX-KTLC	オープン	オープン	21	45 34022 130101	10	㊟ TLCモデム用混合（分波）器
MX-KTLC2	オープン	オープン	21	45 34022 130132	10	HDTV 高速TLCモデム用混合（分波）器　G2000モデル用
MX-KTLCA	オープン	オープン	21	45 34022 130071	10	HDTV 高速TLCモデム用混合（分波）器　G1000モデル用
MX-KTRCS	8,000	8,800	58	45 34022 130118	10	CATV上り（DATA）用混合（分波）器
MX-UU-7	12,000	13,200	57		1	UHF/UHF混合器（屋外用）
N						
NB-700T	860	946	47	45 34022 546100	40	ステー金具·支線引留金具　ステンレスワイヤ型
NBK-1	2,460	2,706	47	45 34022 547527	40	支線引留金具ブラケット
NBS-1.4-30P	3,180	3,498	139	45 34022 647043	25	ステンレスバインド線　30m
NBS-1.6-30P	3,900	4,290	139	45 34022 647050	25	ステンレスバインド線　30m
NBS-300J	7,650	8,415	48•140	45 34022 448022	6	ベランダ·壁面共用取付金具
NBS-600J	11,800	12,980	48•140	45 34022 448039	6	ベランダ·壁面共用取付金具
NSP-1	13,400	14,740	47	45 34022 546070	10	住宅用引込柱マスト取付金具φ32用
P						
P-741			109		1	75Ω BNC用　圧着工具
PCコンクリート	220,000	242,000	53		1	㊛ 自立ベース用基礎台（運賃別途）
PC-5P	オープン	オープン	131	45 34022 249216	50	テレビ端子用 保護キャップ
PLK-50S	800	880	53		50	ステンレス同軸とめ金具φ48.6
PLK-60S	840	924	53		50	ステンレス同軸とめ金具φ60.5
PS59/6（B）	オープン	オープン	107•133	45 34022 366012	1	同軸ケーブルストリッパー
R						
RA25	オープン	オープン	9	45 34022 141497	10	防災行政無線　外部アンテナ用増幅器（屋内用）
RPC1	オープン	オープン	11	45 34022 145549	1	㊛ リモぽす　送信機
RPM1	オープン	オープン	11	45 34022 145587	1	㊛ リモぽす　ブースタ監視ユニット
RPT1	オープン	オープン	11	45 34022 145563	10	㊛ リモぽす　お知らせ端末機
RC-K171M			116		1	㊛ 19インチラック分岐器
RD-K7712M			116		1	㊛ 19インチラック分配器（12分配）
RD-K772M			116		1	㊛ 19インチラック分配器（2分配）
RD-K773M			116		1	㊛ 19インチラック分配器（3分配）
RD-K774M			116		1	㊛ 19インチラック分配器（4分配）
RD-K776M			116		1	㊛ 19インチラック分配器（6分配）
RD-K778M			116		1	㊛ 19インチラック分配器（8分配）
RK-RJ-45	オープン	オープン	29		1	Cat.6対応RJ45コネクタ（100個入）
RM-K7712M			116		1	㊛ 19インチラック混合器（12混合）
RM-K7716M			116		1	㊛ 19インチラック混合器（16混合）

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
S						
S-10C-HFL			111		–	高発泡ポリエチレン絶縁同軸ケーブル（HFL形）
S-4C-FB			111		5	CS·BS用4C同軸ケーブル100m
S-5C-FB			111•138		1	CS·BS用5C同軸ケーブル100m（※灰·黒のみ）
S-5C-HFL			111		–	高発泡ポリエチレン絶縁同軸ケーブル（HFL形）
S-600MW	1,280	1,408	47	45 34022 547565	50	ステー金具支線引留金具　ステンレスワイヤーロープ型
S-7C-FB			111		1	CS·BS用7C同軸ケーブル100m
S-7C-HFL			111		–	高発泡ポリエチレン絶縁同軸ケーブル（HFL形）
S4CAL-3WP	オープン	オープン	138	45 34022 357232	50	4C用アルミ編組同軸カットケーブル
S4CAL-5WP	オープン	オープン	138	45 34022 357522	50	4C用アルミ編組同軸カットケーブル
S4CAL-10WP	オープン	オープン	138	45 34022 457161	20	4C用アルミ編組同軸カットケーブル
S4CAL-15WP	オープン	オープン	138	45 34022 457178	10	4C用アルミ編組同軸カットケーブル
S4CAL-20WP	オープン	オープン	138	45 34022 457246	10	4C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-3BP	オープン	オープン	138	45 34022 357218	20	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-5BP	オープン	オープン	138	45 34022 357225	20	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-10BP	オープン	オープン	138	45 34022 457109	20	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-15BP	オープン	オープン	138	45 34022 457116	10	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-20BP	オープン	オープン	138	45 34022 457123	10	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-10HP	オープン	オープン	138	45 34022 457130	20	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-15HP	オープン	オープン	138	45 34022 457147	10	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
S5CAL-20HP	オープン	オープン	138	45 34022 457154	10	5C用アルミ編組同軸カットケーブル
SAB-500J	11,000	12,100	48•140	45 34022 148113	4	ベランダ·壁面共用取付金具
SB-7730WS	39,000	42,900	80	45 34022 140407	10	CATV双方向ブースタ（30dB型）
SBA-7732WS	62,000	68,200	80	45 34022 140414	10	㊟ CATV双方向ブースタ（32dB型）
SBA-7735DW	98,000	107,800	82	45 34022 140438	5	㊟ CATV双方向ブースタ（35dB型）
SBF-453D	16,800	18,480	65	45 34022 141480	10	電源分離型利得切換式　UHFブースタ
SBF-453D-P	オープン	オープン	125	45 34022 741116	10	電源分離型利得切換式　UHFブースタ
SBK-1	1,550	1,705	47	45 34022 546063	50	支線引留金具ブラケット1号
SBON-15	2,750	3,025	59		10	㊟ CATV用BON 15dB型
SBON-20	2,750	3,025	59		10	㊟ CATV用BON 20dB型
SBP-□			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用バンドパスフィルタ
SBS-190JA	オープン	オープン	48•140	45 34022 448084	10	ベランダ·壁面共用取付金具
SBSC-200J	8,500	9,350	48•140	45 34022 548029	8	ベランダ·フェンス角·壁面共用取付金具
SBT1-P	オープン	オープン	139	45 34022 347080	1	自己融着テープ1m巻
SC-20WFG	17,700	19,470	41•124	45 34022 110363	5	20素子UHFパラスタックアンテナ（13～52ch）
SC-14LFG	14,500	15,950	41•124	45 34022 110370	6	14素子UHFパラスタックアンテナ（13～34ch）
SDA-20-1-W	オープン	オープン	37•121	45 34022 110066	3	UHF平面アンテナ（水平専用）アイボリーホワイト
SDA-20-1-G	オープン	オープン	37•121	45 34022 110196	3	UHF平面アンテナ（水平専用）グリーンベージュ
SDA-20-1-K	オープン	オープン	37•121	45 34022 110653	3	UHF平面アンテナ（水平専用）セミグロスブラック
SDA-20-1S-K	オープン	オープン	38•121	45 34022 110462	3	UHF平面アンテナ スタンド付属（水平専用）セミグロスブラック
SDA-20-2A-W	オープン	オープン	37•121	45 34022 110592	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（水平専用）アイボリーホワイト
SDA-20-2A-G	オープン	オープン	37•121	45 34022 110608	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（水平専用）グリーンベージュ
SDA-20-2A-K	オープン	オープン	37•121	45 34022 110660	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（水平専用）セミグロスブラック
SDA-20-2SA-K	オープン	オープン	38•121	45 34022 110639	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ スタンド付属（水平専用）セミグロスブラック
SDA-20-3-W	オープン	オープン	37•121	45 34022 110226	3	UHF平面アンテナ（垂直専用）アイボリーホワイト
SDA-20-3-G	オープン	オープン	37•121	45 34022 110233	3	UHF平面アンテナ（垂直専用）グリーンベージュ
SDA-20-3-K	オープン	オープン	37•121	45 34022 110677	3	UHF平面アンテナ （垂直専用）セミグロスブラック
SDA-20-3S-K	オープン	オープン	38•121	45 34022 110486	3	UHF平面アンテナ スタンド付属（垂直専用）セミグロスブラック
SDA-20-4A-W	オープン	オープン	37•121	45 34022 110615	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（垂直専用）アイボリーホワイト
SDA-20-4A-G	オープン	オープン	37•121	45 34022 110622	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（垂直専用）グリーンベージュ
SDA-20-4A-K	オープン	オープン	37•121	45 34022 110684	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（垂直専用）セミグロスブラック
SDA-20-4SA-K	オープン	オープン	38•121	45 34022 110646	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ スタンド付属（垂直専用）セミグロスブラック
SDA-26-1-W	オープン	オープン	36•120	45 34022 110745	3	UHF平面アンテナ（水平専用）アイボリーホワイト
SDA-26-1-G	オープン	オープン	36•120	45 34022 110752	3	UHF平面アンテナ（水平専用）グリーンベージュ
SDA-26-1-K	オープン	オープン	36•120	45 34022 110769	3	UHF平面アンテナ（水平専用）セミグロスブラック

デジタルハイビジョン受信マーク登録品｜スーパーハイビジョン受信マーク登録品｜ハイシールドマーク登録品｜BL優良住宅部品｜国土交通省営繕部仕様｜ECOマーク

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
SDA-26-2A-W	オープン	オープン	36•120	45 34022 110776	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（水平専用）アイボリーホワイト
SDA-26-2A-G	オープン	オープン	36•120	45 34022 110783	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（水平専用）グリーンベージュ
SDA-26-2A-K	オープン	オープン	36•120	45 34022 110790	3	ブースタ内蔵UHF平面アンテナ（水平専用）セミグロスブラック
SDA-5-1-IW	オープン	オープン	39•122	45 34022 110387	5	UHF 室内外兼用アンテナ アイボリーホワイト
SDA-5-1-SK	オープン	オープン	39•122	45 34022 110394	5	UHF 室内外兼用アンテナ セミグロスブラック
SDA-5-1-AG	オープン	オープン	39•122	45 34022 110400	5	㊟ UHF 室内外兼用アンテナ アップルグリーン
SDA-5-1-BB	オープン	オープン	39•122	45 34022 110417	5	㊟ UHF 室内外兼用アンテナ ブライトブラウン
SDA-5-2-IW	オープン	オープン	39•122	45 34022 110424	5	ブースタ内蔵 UHF 室内外兼用アンテナ アイボリーホワイト
SDA-5-2-SK	オープン	オープン	39•122	45 34022 110431	5	ブースタ内蔵 UHF 室内外兼用アンテナ セミグロスブラック
SDA-5-2-AG	オープン	オープン	39•122	45 34022 110448	5	㊟ ブースタ内蔵 UHF 室内外兼用アンテナ アップルグリーン
SDA-5-2-BB	オープン	オープン	39•122	45 34022 110455	5	㊟ ブースタ内蔵 UHF 室内外兼用アンテナ ブライトブラウン
SEP-□			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用バンドエリミネータ
SEQ-10	2,750	3,025	59		10	㊟ CATV用片方向イコライザ10dB型
SEQ-10W	4,180	4,598	59		10	㊟ CATV用双方向イコライザ10dB型
SEQ-15	2,750	3,025	59		10	㊟ CATV用片方向イコライザ15dB型
SEQ-15W	4,180	4,598	59		10	㊟ CATV用双方向イコライザ15dB型
SEQ-20	2,750	3,025	59		10	㊟ CATV用片方向イコライザ20dB型
SEQ-20W	4,180	4,598	59		10	㊟ CATV用双方向イコライザ20dB型
SEQ-3	2,750	3,025	59		10	㊟ CATV用片方向イコライザ3dB型
SEQ-6	2,750	3,025	59		10	㊟ CATV用片方向イコライザ6dB型
SHP-□/SHP-□F			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用ハイパスフィルタ
SHP-K470FL	オープン	オープン	21	45 34022 335346	1	高速TLCモデム用ハイパスフィルタ（470～3224MHz）G2000モデル用
SHP-K70FL	オープン	オープン	21	45 34022 335261	1	㊟ TLCモデム用ハイパスフィルタ（70～3224MHz）
SHP-K70FLA	オープン	オープン	21	45 34022 335012	1	高速TLCモデム用ハイパスフィルタ（70～3224MHz）G1000モデル用
SIA-100BH	オープン	オープン	9	45 34022 111032	4	防災行政無線　戸別受信機用アンプ内蔵アンテナ（屋内用）
SIA-100BL	オープン	オープン	9	45 34022 111018	4	防災行政無線　戸別受信機用アンプ内蔵アンテナ（屋内用）
SIA-100BM	オープン	オープン	9	45 34022 111025	4	防災行政無線　戸別受信機用アンプ内蔵アンテナ（屋内用）
SJB-000N3	16,000	17,600	16	45 34022 163505	3	集合住宅用　情報BOX（コンセント3口）
SJB-000WE2	16,000	17,600	16	45 34022 163567	3	㊨ 集合住宅用　情報BOX（アース付コンセント2口）
SJB-000WE4	17,000	18,700	16	45 34022 163550	3	集合住宅用　情報BOX（アース付コンセント4口）
SKB-U25MC	42,000	46,200	83	45 34022 137063	1	UHF前置増幅器（プリアンプ）
SKF-K500	オープン	オープン	138	45 34022 755786	10	F形ピシャットケーブル
SKLF-□/SKLF-□F			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用ローパスフィルタ
SKHF-□/SKHF-□F			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用ハイパスフィルタ
SKBF-□/SKBF-□□			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用バンドパスフィルタ
SKEF-□/SKEF-□□			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用バンドエリミネータ
SKNF-□F/SKNF-□F/□F			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用ノッチフィルタ
SLC-248K	オープン	オープン	110	45 34022 165066	10	㊟ CS·BS·UHF·LTE　デジタルレベルチェッカー
SLP-□/SLP-□F			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用ローパスフィルタ
SLP-2150FLA	オープン	オープン	58	45 34022 335339	1	ローパスフィルタ
SMB-K30W	オープン	オープン	75	45 34022 136684	10	CS·BS·UHF/CATV双方向マルチブースタ
SMW-4-P	5,120	5,632	139	45 34022 247571	1	ワイヤーステー金具（4本入り）
SNP-□F			61		1	㊨ 地デジ受信障害対策用ノッチフィルタ
SOA-G15N			114	45 34022 145471	1	㊨ 屋内用　光増幅器
SOA-G22NHR			114	45 34022 145389	1	㊨ 屋内用　光増幅器
SOD-S02NHR			115	45 34022 163109	1	㊨ 屋内用　光スプリッタ
SOD-S04NHR			115	45 34022 163116	1	㊨ 屋内用　光スプリッタ
SOD-S08NHR			115	45 34022 163123	1	㊨ 屋内用　光スプリッタ
SOD-S16NHR			115	45 34022 163185	1	㊨ 屋内用　光スプリッタ
SOD-S32NR			115	45 34022 163192	1	㊨ 屋内用　光スプリッタ
SO-HRS			115	45 34022 145396	1	㊨ ハーフラックシャーシ
SO-HRBP			115	45 34022 145402	1	㊨ ハーフラック用　ブランクパネル
SOR-K732			115	45 34022 145372	1	㊨ 屋内用　光受信機
SOT-K732			113	45 34022 145365	1	㊨ 屋内用　光送信機
SOT-K732N			113	45 34022 145488	1	㊨ 屋内用　光送信機

㊨受注生産品｜㊟近日発売品｜㊦在庫品限り｜㊤付属品｜㊥価格問合せ

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
SP-K7F	3,800	4,180	106	45 34022 133027	50	SH 分波器（出力0.4m）
SPA-102			8		1	㊐ 防災行政無線　屋外拡声アンプ
SPOL-2.0N	43,000	47,300	50	45 34022 546377	1	側面ポールφ48.6×2.0m
SPOL-2.5N	44,000	48,400	50	45 34022 546278	1	㊐ 側面ポールφ48.6×2.5m
SPOL-3.0N	49,000	53,900	50	45 34022 546285	1	側面ポールφ48.6×3.0m
SPOL-3.5	49,000	53,900	50	45 34022 546094	1	側面ポールφ48.6×3.6m
SPOL-3.5S	177,000	194,700	50		1	㊐ 側面ポールφ48.6×3.6mステンレス製
SPOL-5.5J	100,000	110,000	50		1	㊐ 側面継ポールφ48.6-φ60.5×5.5m
SPOL-60-2.0N	52,500	57,750	50	45 34022 546292	1	㊐ 側面ポールφ60.5×2.0m
SPOL-60-2.5N	66,700	73,370	50	45 34022 546308	1	㊐ 側面ポールφ60.5×2.5m
SPOL-60-3.0N	70,000	77,000	50	45 34022 546315	1	㊐ 側面ポールφ60.5×3.0m
SPOL-60-3.5	76,000	83,600	50		1	㊐ 側面ポールφ60.5×3.5m
SRZ-25A	650	715	46	45 34022 547534	20	ステーリングφ25用
SRZ-25A-P	オープン	オープン	139	45 34022 347059	20	ステーリングφ25用
SRZ-32A	780	858	46	45 34022 547541	20	ステーリングφ32用
SRZ-32A-P	オープン	オープン	139	45 34022 347073	20	ステーリングφ32用
SSBP-□/SSBP-□□			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用バンドパスフィルタ
SSEP-□/SSEP-□□			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用バンドエリミネータ
SSEP-□(AT□)/SSEP-□□(AT□)			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用バンドエリミネータ
SSHP-□/SSHP-□F			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用ハイパスフィルタ
SSHP-□(AT□)/SSHP-□F(AT□)			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用ハイパスフィルタ
SSLP-□/SSLP-□F			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用ローパスフィルタ
SSLP-□(AT□)/SSLP-□F(AT□)			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用ローパスフィルタ
SSNP-□F/SSNP-□F/□F			61		1	㊐ 地デジ放送障害対策用ノッチフィルタ
ST-4	5,400	5,940	53		1	4方向ステー金具φ48.6
STS-3000RF	オープン	オープン	26	45 34022 145457	10	地上デジタル放送受信型タイムサーバー
SU-19WF	7,400	8,140	41•124	45 34022 110325	10	D4 14素子UHFアンテナ（13～52ch）
SU-25WF	9,000	9,900	41•124	45 34022 110332	10	D4 20素子UHFアンテナ（13～52ch）
SWB-50	58,000	63,800	51		1	㊐ ステンレス側面取付金具1点止　φ48.6（中間）
SWB-501	58,000	63,800	51		1	㊐ ステンレス側面取付金具1点止　φ48.6（底）
T						
TB-064-P	1,930	2,123	139	45 34022 246000	1	片フックターンバックル（4本入り）
TCU-K18DP	オープン	オープン	66•126	45 34022 741086	10	HS 室内ブースタ　CS·BS UHF対応
TLC-10PC2A	オープン	オープン	24	45 34022 145235	5	PoE対応TLC（同軸LAN）モデム　センター機
TLC-10PC2A-B	オープン	オープン	22	45 34022 145310	5	PoE対応TLC（同軸LAN）モデム　センター機 TypeB
TLC-10PC4A	オープン	オープン	24	45 34022 145242	1	PoE対応TLC（同軸LAN）モデム　センター機
TLC-10PC4A-B	オープン	オープン	22	45 34022 145327	1	PoE対応TLC（同軸LAN）モデム　センター機 TypeB
TLC-G1000M	オープン	オープン	19	45 34022 145495	10	HS 高速TLC（同軸LAN）モデム　親機
TLC-G1000T	オープン	オープン	19	45 34022 145501	10	HS 高速TLC（同軸LAN）モデム　子機
TLC-G2000M	オープン	オープン	19	45 34022 145525	10	HS 高速TLC（同軸LAN）モデム　親機
TLC-G2000T	オープン	オープン	19	45 34022 145532	10	HS 高速TLC（同軸LAN）モデム　子機
TLC-K1500A	オープン	オープン	20	45 34022 145419	10	TLC（同軸LAN）モデム　手動接続タイプ
TLC-K1600A	オープン	オープン	20	45 34022 145426	10	TLC（同軸LAN）モデム　自動接続タイプ
TLC-20PTA	オープン	オープン	24	45 34022 145259	10	PoE対応TLC（同軸LAN）モデム　ターミナル機
TLC-20PTA-B	オープン	オープン	23	45 34022 145341	10	PoE対応TLC（同軸LAN）モデム　ターミナル機 TypeB
TLC-25CT-B	オープン	オープン	25	45 34022 145464	10	受電型PoE対応TLC（同軸LAN）モデムセット
TLC-K2000MA	オープン	オープン	20	45 34022 145433	10	TLC（同軸LAN）モデム、RF混合機能、セットアップ専用端子　手動接続タイプ
TLC-K2100MA	オープン	オープン	20	45 34022 145440	10	TLC（同軸LAN）モデム、RF混合機能、セットアップ専用端子　自動接続タイプ
TLC-30PTA	オープン	オープン	24	45 34022 145211	10	PoE Plus対応TLC（同軸LAN）モデム　ターミナル機
TLC-30PTA-B	オープン	オープン	23	45 34022 145358	10	PoE Plus対応TLC（同軸LAN）モデム　ターミナル機 TypeB
TU-18DPA	オープン	オープン	66•126	45 34022 741093	10	HS 室内ブースタ　UHF対応
TV-1	300	330	46	45 34022 546032	50	TV引留金具
TVBD-11-114	2,000	2,200	47		20	小径バンドφ114.3
TVBD-8-91	1,900	2,090	47		20	小径バンドφ89.1

D4 デジタルハイビジョン受信マーク登録品｜SH スーパーハイビジョン受信マーク登録品｜HS ハイシールドマーク登録品｜BL優良住宅部品｜国 国土交通省営繕部仕様｜Eco ECOマーク

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
U						
UK-20WFA	24,000	26,400	43	45 34022 107103	4	20素子UHF13～52ch用アンテナ
UTP-5E			28		1	ツイストペアケーブル（1000BASE-T対応）（300m）Cat.5e
UTP-C6 300m巻 k-coil			28		1	ツイストペアケーブル（1000BASE-TX対応）（300m）Cat.6
UTP-C6 100m巻			28		1	ツイストペアケーブル（1000BASE-TX対応）（100m）Cat.6
UV-77HC	4,850	5,335	117	45 34022 334011	50	保安器
W						
WB-50N	7,300	8,030	51		25	側面取付金具1点止φ48.6（中間）
WB-501N	7,300	8,030	51		25	側面取付金具1点止φ48.6（底）
WB-60	13,500	14,850	51		10	側面取付金具1点止φ60.5（中間）
WB-601	13,500	14,850	51		10	側面取付金具1点止φ60.5（底）
WCS-E7W-7	6,600	7,260	99	45 34022 520148	25	㊎ BL 直列ユニット中間用1端子型
WCS-E7W-7HP	8,100	8,910	105	45 34022 520162	25	㊎ BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用1端子型
WCS-E7W-R	5,800	6,380	99	45 34022 520155	25	㊎ BL 直列ユニット端末用1端子型
WCS-E7W-RHP	7,500	8,250	105	45 34022 520179	25	㊎ BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット端末用1端子型
WCS-E77W-7HP	9,800	10,780	105	45 34022 520117	25	㊎ BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用2端子型
WCS-E77W-7	7,600	8,360	99	45 34022 520094	25	㊎ BL 直列ユニット中間用2端子型
WCS-E77W-RHP	8,900	9,790	105	45 34022 520124	25	㊎ BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット端末用2端子型
WCS-E77W-R	7,100	7,810	99	45 34022 520100	25	㊎ BL 直列ユニット端末用2端子型
WCS-K7-HPA	6,500	7,150	104	45 34022 520131	25	BL ハイパスフィルタSW付テレビ端子 1端子型
WCS-K7W	6,800	7,480	98	45 34022 520025	25	BL テレビ端子1端子型
WCS-K7W-7	8,600	9,460	99	45 34022 520193	25	BL 直列ユニット中間用 1端子型
WCS-K7W-7HP	12,400	13,640	105	45 34022 520230	25	BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用 1端子型
WCS-K7W-HP	9,800	10,780	104	45 34022 520070	25	BL ハイパスフィルタSW付テレビ端子 1端子型
WCS-K7W-R	7,800	8,580	99	45 34022 520186	25	BL 直列ユニット 端末用1端子型
WCS-K7W-RHP	11,200	12,320	105	45 34022 520223	25	BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット 端末用 1端子型
WCS-K77W	8,800	9,680	98	45 34022 520056	25	BL テレビ端子2端子型
WCS-K77W-7	11,000	12,100	99	45 34022 520216	25	BL 直列ユニット中間用2端子型
WCS-K77W-7HP	14,800	16,280	105	45 34022 520254	25	BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット中間用2端子型
WCS-K77W-HP	11,800	12,980	104	45 34022 520087	25	BL ハイパスフィルタSW付テレビ端子 2端子型
WCS-K77W-R	10,000	11,000	99	45 34022 520209	25	BL 直列ユニット端末用2端子型
WCS-K77W-RHP	13,500	14,850	105	45 34022 520247	25	BL ハイパスフィルタSW付直列ユニット端末用2端子型
WCS-KC1	7,280	8,008	85	45 34022 521015	25	BL 1分岐器
WCS-KC2	8,360	9,196	85	45 34022 521022	25	BL 2分岐器
WCS-KC4	11,800	12,980	85	45 34022 521039	25	BL 4分岐器
WCS-KD2	6,600	7,260	88	45 34022 524016	25	BL 2分配器
WCS-KD4	9,200	10,120	88	45 34022 524023	25	BL 4分配器
WCS-KD6	13,300	14,630	88	45 34022 524030	25	BL 6分配器
WCS-KD8	21,700	23,870	88	45 34022 524047	25	BL 8分配器
Y						
YBS-1AZ	10,000	11,000	45	45 34022 448046	4	BS屋根馬ステーリング付
YBS-2AZ	14,500	15,950	45	45 34022 448077	4	BS屋根馬ステーリング付
YS-20Z	6,100	6,710	45	45 34022 547305	10	屋根馬（大）φ22～32用
YS-4Z	3,650	4,015	45	45 34022 547558	10	屋根馬（小）φ22～32用
YS-4Z-P	3,650	4,015	139	45 34022 347028	10	屋根馬φ22～32用
YS-5	14,500	15,950	45	45 34022 547299	10	屋根馬（小）φ22～32用　ステンレス製
0						
0.9M-32Z	2,840	3,124	46•139	45 34022 447018	5	家庭用アンテナマスト　φ32×0.9m
2						
20K-ULN1B	48,500	53,350	42	45 34022 107134	2	BL 国 20素子UHF13～34ch用アンテナ
20K-ULN2B	128,300	141,130	42	45 34022 107158	2	BL 国 20素子UHF13～34ch用アンテナ（ステンレス製）

㊎受注生産品｜㊐近日発売品｜㊍在庫品限り｜㊗付属品｜㊘価格問合せ

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
20K-UWN1B	41,500	45,650	42	45 34022 107127	2	BL 国 20素子UHF13～52ch用アンテナ
20K-UWN2B	118,000	129,800	42	45 34022 107141	2	BL 国 20素子UHF13～52ch用アンテナ（ステンレス製）
2.7M-32Z	6,500	7,150	46	45 34022 447025	5	家庭用アンテナマスト溶融亜鉛メッキ　φ 32×2.7m
2FL-K10BP	オープン	オープン	137	45 34022 755052	50	2.5Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）1m
2FL-K20BP	オープン	オープン	137	45 34022 755069	50	2.5Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）2m
2FL-K30BP	オープン	オープン	137	45 34022 755076	50	2.5Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）3m
2FL-K50BP	オープン	オープン	137	45 34022 755939	50	2.5Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）5m
2FL-K10WP	オープン	オープン	137	45 34022 755793	50	2.5Cケーブル白（F形コネクタ·L形）1m
2FL-K20WP	オープン	オープン	137	45 34022 755809	50	2.5Cケーブル白（F形コネクタ·L形）2m
2FL-K30WP	オープン	オープン	137	45 34022 755816	50	2.5Cケーブル白（F形コネクタ·L形）3m
2FL-K50WP	オープン	オープン	137	45 34022 755823	50	2.5Cケーブル白（F形コネクタ·L形）5m
2FZ-K10WP	オープン	オープン	135	45 34022 757018	50	2.5C延長ケーブル白（F形）1m
2FZ-K20WP	オープン	オープン	135	45 34022 757025	50	2.5C延長ケーブル白（F形）2m
2HDA-K72G-BP	オープン	オープン	129	45 34022 728162	20	2分配器（出力0.5m）
2HDA-K72G-20BP	オープン	オープン	129	45 34022 728254	20	2分配器（入力2m 出力0.5m）
2M-25S	9,500	10,450	46	45 34022 547206	1	ステンレスポールφ25×2m
2M-32S	12,000	13,200	46	45 34022 547190	1	ステンレスポールφ32×2m
2RF-K05BP	オープン	オープン	137	45 34022 755083	50	2.5Cケーブル黒（両端F形コネクタ）0.5m
2RF-K10BP	オープン	オープン	137	45 34022 755960	50	2.5Cケーブル黒（両端F形コネクタ）1m
2RF-K15BP	オープン	オープン	137	45 34022 755090	50	2.5Cケーブル黒（両端F形コネクタ）1.5m
2RF-K20BP	オープン	オープン	137	45 34022 755106	50	2.5Cケーブル黒（両端F形コネクタ）2m
2RF-K05WP	オープン	オープン	137	45 34022 752150	50	2.5Cケーブル白（両端F形コネクタ）0.5m
2RF-K10WP	オープン	オープン	137	45 34022 752112	50	2.5Cケーブル白（両端F形コネクタ）1m
2RF-K15WP	オープン	オープン	137	45 34022 752167	50	2.5Cケーブル白（両端F形コネクタ）1.5m
2RF-K20WP	オープン	オープン	137	45 34022 752129	50	2.5Cケーブル白（両端F形コネクタ）2m
2SL-K10BP	オープン	オープン	137	45 34022 755014	50	2.5Cケーブル黒（ストレート·L形）1m
2SL-K20BP	オープン	オープン	137	45 34022 755038	50	2.5Cケーブル黒（ストレート·L形）2m
2SL-K30BP	オープン	オープン	137	45 34022 755045	50	2.5Cケーブル黒（ストレート·L形）3m
2SL-K50BP	オープン	オープン	137	45 34022 755021	50	2.5Cケーブル黒（ストレート·L形）5m
2SL-K10WP	オープン	オープン	137	45 34022 755892	50	2.5Cケーブル白（ストレート·L形）1m
2SL-K20WP	オープン	オープン	137	45 34022 755908	50	2.5Cケーブル白（ストレート·L形）2m
2SL-K30WP	オープン	オープン	137	45 34022 755915	50	2.5Cケーブル白（ストレート·L形）3m
2SL-K50WP	オープン	オープン	137	45 34022 755922	50	2.5Cケーブル白（ストレート·L形）5m
2SP-K77F-P	オープン	オープン	106•128	45 34022 733159	20	SH 分波器（出力0.2m）
2SP-K77F-20WP	オープン	オープン	128	45 34022 733173	20	SH 分波器（入力2m·出力0.2m）
2SPA-K77-BP	オープン	オープン	128	45 34022 733074	20	SH ローレット加工接栓分波器（出力0.2m）
2SPA-K77-20BP	オープン	オープン	128	45 34022 733081	20	SH ローレット加工接栓分波器（入力2m·出力0.2m）
2SPA-K77W-BP	オープン	オープン	106•127	45 34022 733166	20	ダブル分波器
2SPKS-BP	オープン	オープン	128	45 34022 733180	20	コンパクト分波器（出力0.5m）
2SPKS2-BP	オープン	オープン	128	45 34022 733210	20	コンパクト分波器（入力2.0m·出力0.5m）
2WB-50	10,300	11,330	51	45 34022 448145	20	側面取付金具φ48.6（中間）2点止
2WB-501	10,300	11,330	51	45 34022 448152	20	側面取付金具φ48.6（底）2点止
2WB-60	13,700	15,070	51		10	側面取付金具φ60.5（中間）2点止
2WB-601	13,700	15,070	51		10	側面取付金具φ60.5（底）2点止
2WB-76	22,000	24,200	50	45 34022 546254	1	(受) 側面取付金具φ76.3（中間）2点止
2WB-761	22,000	24,200	50	45 34022 546261	1	(受) 側面取付金具φ76.3（底）2点止
3						
3.6M-32Z	9,100	10,010	46	45 34022 447049	5	家庭用アンテナマスト　φ 32×3.6m
4						
4FL-K10BP	オープン	オープン	136	45 34022 755151	50	4Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）1m
4FL-K20BP	オープン	オープン	136	45 34022 755168	50	4Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）2m
4FL-K30BP	オープン	オープン	136	45 34022 755489	50	4Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）3m
4FL-K50BP	オープン	オープン	136	45 34022 755496	30	4Cケーブル黒（F形コネクタ·L形）5m

DH デジタルハイビジョン受信マーク登録品 | SH スーパーハイビジョン受信マーク登録品 | HDTV ハイシールドマーク登録品 | BL BL優良住宅部品 | 国 国土交通省営繕部仕様 | Eco ECOマーク

JANコードの見方　※‥10個単位のJANコード　※以外‥1個単位のJANコード

型　名	希望小売価格（税別）	希望小売価格（税込）	掲載ページ	JANコード	梱包数	備　考
4FL-K10WP	オープン	オープン	136	45 34022 755830	50	4Cケーブル白（F形コネクタ·L形）1m
4FL-K20WP	オープン	オープン	136	45 34022 755847	50	4Cケーブル白（F形コネクタ·L形）2m
4FL-K30WP	オープン	オープン	136	45 34022 755854	50	4Cケーブル白（F形コネクタ·L形）3m
4FL-K50WP	オープン	オープン	136	45 34022 755861	30	4Cケーブル白（F形コネクタ·L形）5m
4FL-K70WP	オープン	オープン	136	45 34022 755878	30	4Cケーブル白（F形コネクタ·L形）7m
4FL-K100WP	オープン	オープン	136	45 34022 755885	30	4Cケーブル白（F形コネクタ·L形）10m
4LR-K07WP	オープン	オープン	135	45 34022 757094	10	片側L形、片側らくコネ付ケーブル（0.7m）
4LR-K10WP	オープン	オープン	135	45 34022 757100	10	片側L形、片側らくコネ付ケーブル（1m）
4LR-K15WP	オープン	オープン	135	45 34022 757117	10	片側L形、片側らくコネ付ケーブル（1.5m）
4LR-K20WP	オープン	オープン	135	45 34022 757124	10	片側L形、片側らくコネ付ケーブル（2m）
4LR-K30WP	オープン	オープン	135	45 34022 757131	10	片側L形、片側らくコネ付ケーブル（3m）
4LR-K50WP	オープン	オープン	135	45 34022 757148	10	片側L形、片側らくコネ付ケーブル（5m）
4M-32S	23,000	25,300	46	45 34022 547220	1	ステンレスポールφ32×4m
4RS-K05BP	オープン	オープン	136	45 34022 755953	50	4Cケーブル黒（両端ストレート）0.5m
4RS-K10BP	オープン	オープン	136	45 34022 755625	50	4Cケーブル黒（両端ストレート）1m
4RS-K15BP	オープン	オープン	136	45 34022 755946	50	4Cケーブル黒（両端ストレート）1.5m
4RS-K20BP	オープン	オープン	136	45 34022 755632	50	4Cケーブル黒（両端ストレート）2m
4RS-K05WP	オープン	オープン	136	45 34022 755977	50	4Cケーブル白（両端ストレート）0.5m
4RS-K10WP	オープン	オープン	136	45 34022 752013	50	4Cケーブル白（両端ストレート）1m
4RS-K15WP	オープン	オープン	136	45 34022 755984	50	4Cケーブル白（両端ストレート）1.5m
4RS-K20WP	オープン	オープン	136	45 34022 752020	50	4Cケーブル白（両端ストレート）2m
4SL-K10BP	オープン	オープン	136	45 34022 755113	50	4Cケーブル黒（ストレート·L形）1m
4SL-K20BP	オープン	オープン	136	45 34022 755120	50	4Cケーブル黒（ストレート·L形）2m
4SL-K30BP	オープン	オープン	136	45 34022 755137	50	4Cケーブル黒（ストレート·L形）3m
4SL-K50BP	オープン	オープン	136	45 34022 755144	30	4Cケーブル黒（ストレート·L形）5m
4SL-K10WP	オープン	オープン	136	45 34022 752051	50	4Cケーブル白（ストレート·L形）1m
4SL-K20WP	オープン	オープン	136	45 34022 752068	50	4Cケーブル白（ストレート·L形）2m
4SL-K30WP	オープン	オープン	136	45 34022 752075	50	4Cケーブル白（ストレート·L形）3m
4SL-K50WP	オープン	オープン	136	45 34022 752082	30	4Cケーブル白（ストレート·L形）5m
4SL-K70WP	オープン	オープン	136	45 34022 752099	30	4Cケーブル白（ストレート·L形）7m
4SL-K100WP	オープン	オープン	136	45 34022 752105	30	4Cケーブル白（ストレート·L形）10m
4WR-K07WP	オープン	オープン	135	45 34022 757032	10	両端らくらくコネクタ付ケーブル（0.7m）
4WR-K10WP	オープン	オープン	135	45 34022 757049	10	両端らくらくコネクタ付ケーブル（1m）
4WR-K15WP	オープン	オープン	135	45 34022 757056	10	両端らくらくコネクタ付ケーブル（1.5m）
4WR-K20WP	オープン	オープン	135	45 34022 757063	10	両端らくらくコネクタ付ケーブル（2m）
4WR-K30WP	オープン	オープン	135	45 34022 757070	10	両端らくらくコネクタ付ケーブル（3m）
4WR-K50WP	オープン	オープン	135	45 34022 757087	10	両端らくらくコネクタ付ケーブル（5m）
5						
5K-FM1W	44,200	48,620	43	45 34022 104041	2	(受) BL 5素子FMアンテナ
5K-FM2W	118,700	130,570	43	45 34022 104058	2	(受) BL 5素子FMアンテナ（ステンレス製）
コ						
ゴムマット	25,000	27,500	53		1	(受)

(受)受注生産品 | (近)近日発売品 | (在)在庫品限り | (付)付属品 | (問)価格問合せ

会 社 概 要

会 社 名 （英文名）	サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.
設　　立	1970年6月9日
本　　社	東京都新宿区西新宿4丁目3番12号 〒160-0023　電話 03-3374-0081（代）

事業内容

メーカー事業

「映像情報機器の製造、販売」（扱い品目）
- ●各種受信用アンテナ
- ●混合器、コンバータ、ブースタ各種
- ●分配器、分岐器、直列ユニット、分波器
- ●フィルタ各種
- ●住宅用情報分電盤
- ●ケーブルインターネット用伝送機器
- ●同軸LANシステム機器（TLCモデム）
- ●光ネットワーク機器
- ●各種ケーブル類

電材卸売事業
- ●電設資材全般の販売
- ●住宅設備機器全般の販売
- ●情報家電器具全般の販売

システム事業

放送系　屋内外映像情報システムの設計、施工、保守

通信系　情報通信設備の設計、施工、保守



「三位一体」体制

お客様の声を迅速に商品に反映する一貫体制を持ち、全国をカバーする営業拠点から、商品・施工・アフターメンテナンスをスピーディーに提供します。

認証取得・加盟団体

埼玉事業所（工場）

ISO 14001 E498 埼玉事業所 / MS CM027
ISO 9001 Q1532 埼玉事業所 / MS CM027

登録範囲

テレビ共同受信システム用機器の設計・開発、製造及び付帯サービス（引取り修理）

アンテナ／増幅器／分岐器／分配器／混合器／分波器／フィルタ／アッテネータ／壁面端子
情報分電盤／変調器／光伝送機器

障害者雇用優良事業所認定 取得

弊社埼玉事業所は、2017年10月に「埼玉県障害者雇用優良事業所」として認定されました。

本社・埼玉事業所（工場）

CERTIFIED ERA ISO 27001

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17021-1 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

登録範囲

（本社）テレビ共同受信システム機器、情報通信システム機器の販売、施工
（埼玉事業所）テレビ共同受信システム機器、情報通信システム機器の製造、商品管理

BL優良住宅部品認定メーカー　認定番号BLTV022025

独立行政法人　都市再生機構　工事指定業者

建設業許可証　電気工事業　電気通信工事業
国土交通大臣許可（般-3）第6575号

加盟団体
- 一般社団法人　電子情報技術産業協会（JEITA）
- 一般社団法人　日本CATV技術協会（JCTEA）
- 一般社団法人　リビングアメニティ協会（ALIA）
- 一般社団法人　放送サービス高度化推進協会（A-PAB）
- 全日本電設資材卸業協同組合連合会（JEDA）
- 全日本電気工事業工業組合連合会
- テレビ受信向上委員会

販売 SALES



メーカー事業
- ●電材ルート事業 …… 全国の電設資材卸商社へ自社ブランド商品を提供
- ●ホーム機器ルート事業 …… 家電量販店、ホームセンターへ一般ユーザー向け商品を提供
- ●情報通信ルート事業 …… 同業他社へOEM供給、CATV局やホテルシステムメーカーへ商品提案、防災関連商品の提供
- ●ハウジングルート事業 …… ハウスメーカーへ受信設備機器や通信設備機器の一括納入を提案

システム事業
- ●ゼネコン・サブコンルート …… マンション・賃貸住宅・店舗用に受信設備・通信設備工事を提案
- ●通信建設工事会社ルート …… フレッツ系テレビ受信工事や光伝送システム工事を提案
- ●ハウスメーカールート …… 集合・戸建住宅向けテレビ受信設備や通信設備をシステム提案

電材卸売事業

電気工事店・地域ビルダーへ電設資材を販売

開発・生産 DEVELOPMENT & PRODUCTION


企画・設計・開発

既存商品や特注品のご依頼を短期間で商品化する高い経験値があります。コストパフォーマンスや品質を守りながら、急速に変化するデジタル市場に向けた「将来」を見据えた企画・開発に取り組んでいます。


生産・管理・品質管理

多品種少ロット生産に対応するセル生産方式を導入し、スタッフひとり一人が責任を持って製造しています。最短納期を目指しながらも徹底した品質管理で、お客様の信頼を得ています。






施工・アフターメンテナンス CONSTRUCTION & AFTER MAINTENANCE



設計・施工

あらゆる施工条件に合わせたシステムを提供しております。テレビ受信にとどまらず、宅内の情報インフラをトータル的にご提案しています。先を見通した付加価値の高いプランでお客様の満足度を高めております。



アフターメンテナンス

生活に密着したインフラだからこそ、迅速な対応を心がけております。各拠点に配置された技術者により、プランニングからメンテナンスまで、専門力を生かしたトータルケアを目指しています。

システム導入事例
- ●光伝送システム　●テレビ電波障害対策
- ●マンション・店舗・集合住宅のテレビ受信設備及び通信設備
- ●無線LANシステム　●監視カメラのIP化改修

事業所一覧



〈本部・事業部〉

営業推進本部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12 TEL.03-3374-3661(代) FAX.03-3374-7812

情報通信事業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12 TEL.03-3374-3661(代) FAX.03-3374-7812

ホーム機器事業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12 TEL.03-3374-3661(代) FAX.03-3374-7812

ハウジングルート事業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12 TEL.03-3374-3661(代) FAX.03-3374-7812

システム営業事業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12 TEL.03-3374-0201(代) FAX.03-3374-7817

〈埼玉事業所（工場）〉

〒367-0111 埼玉県児玉郡美里町古郡667-2 TEL.0495-76-3681(代) FAX.0495-76-3688

〈営業所〉

仙北営業所 〒989-6143 宮城県大崎市古川中里3-2-35 TEL.0229-22-7611(代) FAX.0229-22-6771

仙台電材営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代1-33-1 TEL.022-236-1681(代) FAX.022-239-9431

仙台システム営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代1-33-1 TEL.022-236-1681(代) FAX.022-239-9431

仙南営業所 〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南37-2 TEL.0224-52-4611(代) FAX.0224-52-4616

小山営業所 〒323-0022 小山市駅東通り2-11-1-106 TEL.0285-30-5231(代) FAX.0285-30-5201

埼玉営業所 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町352-1 TEL.048-641-6801(代) FAX.048-641-5020

東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12 TEL.03-3374-7811(代) FAX.03-3374-7812

千葉営業所 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-11-26-2F TEL.043-274-7311(代) FAX.043-274-7312

横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-7-19-902 TEL.045-474-5061(代) FAX.045-474-5062

名古屋営業所 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町6-112 TEL.052-482-3651(代) FAX.052-482-3653

大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町3-1-43-2F TEL.06-6531-4311(代) FAX.06-6531-0411

広島営業所 〒733-0007 広島市西区大宮3-1-4 TEL.082-239-3031(代) FAX.082-239-2833

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-14-6 TEL.092-432-3041(代) FAX.092-432-3042

〈FS（フロンティアサテライト）〉

静岡FS（フロンティアサテライト） 〒422-8064 静岡市駿河区新川2-1-40-1C TEL.054-203-3311(代) FAX.054-203-3301

金沢FS（フロンティアサテライト） 〒920-0022 金沢市北安江4-18-12 TEL.076-204-7320(代) FAX.076-204-7325

サン電子フォトギャラリー

本　社（新宿）



情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO 27001」の取得にあわせて新宿本社フロアーをリニューアル、フリーアドレス化を実施いたしました。









埼玉事業所（工場）



取得済の「ISO 9001」に加え、環境マネジメントシステム（EMS）に関する国際規格「ISO 14001」、及び情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO 27001」を取得。埼玉事業所（工場）の中央棟1F部分をあわせてリニューアルし、商談・商品展示等を行う「多目的サロン」を設置いたしました。

東館



中央棟1F





●このカタログに記載している商品の価格(円)は、消費税別と税込を併記しています。

お客様窓口

ナビダイヤル®

0570-034511

ご利用時間：平日 9 時 30 分～17 時（土・日・祝日、弊社休業日を除く）
IP 電話などつながらない場合は **03-3374-3061** へおかけください

WEB サイト
https://sun-ele.co.jp

企業紹介動画

情報通信はサン電子!

情報通信設備導入の設備無料診断キャンペーン実施中!
詳しくは最寄りの各営業所までお問合せください。

インターネットでも商品情報・電子カタログがご覧いただけます

https://sun-ele.co.jp/products/

各商品の情報がご覧いただけます。
外観図面等（PDF）の閲覧・ダウンロードも
ご利用いただけます（主要商品）


【サン電子：WebサイトTOP】


【商品ラインアップTOP】

【電子版：総合カタログ2023～2024】 2023年10月以降

WEBブラウザ（PC、スマートフォン等）で閲覧ができます。
お手持ちのプリンターで簡単に印刷もできます。





【総合カタログTOP】
※イメージ：昨年版の画面です。

※PDFファイルを見るためには、Acrobat Readerのダウンロードが必要です。Acrobat Readerは、Adobe社のホームページから無料でダウンロードすることができます。

情報通信システムのベストパートナー

サン電子株式会社

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

ISO 9001
ISO 14001
埼玉事業所

登録範囲

テレビ共同受信システム用機器の設計・開発、製造及び付帯サービス（引取り修理）

アンテナ／増幅器／分岐器／分配器／混合器／分波器／フィルタ／アッテネータ／壁面端子／情報分電盤／変調器／光伝送機器

ISO 27001
本社・埼玉事業所

登録範囲

本社：テレビ共同受信システム機器、情報通信システム機器の販売、施工
埼玉事業所：テレビ共同受信システム機器、情報通信システム機器の製造、商品管理

※商品の意匠、仕様につきましては、改善の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※このカタログに掲載している商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店等にご相談ください。
※印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合がございます。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には必ず本体に付属されております「取扱説明書」をよくお読みください。

2023年8月